

# HP Laser 103/107/108 - Guía interna de diagnóstico y resolución

Procedimiento para no imprime, USB, cola/controlador, atasco, papel, tóner, calidad y variantes inalámbricas.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Fabricante           | HP                    |
| Modelo               | Laser 103 / 107 / 108 |
| Categoría            | Impresoras            |
| Código de referencia | IMP-BR-HP             |
| Versión              | 1.0 - 20/08/2026      |

Objetivo: proporcionar una secuencia de diagnóstico reproducible para soporte interno. El documento complementa, pero no sustituye, el manual oficial del fabricante.

Regla operativa: si existe riesgo eléctrico, olor a quemado, temperatura anormal, daño físico, ruido mecánico fuerte o necesidad de desmontaje más allá del procedimiento del fabricante, interrumpa el uso y envíe el equipo a mantenimiento/Sick.

## Diagnóstico rápido

| <b>No imprime</b>                   | Energía + cola + puerto + USB         | Conexión, controlador o error físico |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Offline</b>                      | Reconectar y probar una página simple | Cola/controlador/USB                 |
| <b>Atasco</b>                       | Localizar el punto y retirar el papel | Papel, rodillo o sensor              |
| <b>Tóner bajo / impresión clara</b> | Probar tóner y papel                  | Consumible/calidad                   |
| <b>USB aparece y desaparece</b>     | Prueba cruzada de cable/puerto        | Cable, puerto o alimentación USB     |

## Comandos útiles en Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
Get-PrintJob -PrinterName "NOMBRE DE LA IMPRESORA"
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } | Format-Table
Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
pnputil /scan-devices
```

### 1. Confirmar la variante del equipo

La familia HP Laser 100 incluye diferentes variantes (103, 107, 108 y sufijos según el mercado). Antes de instalar software o indicar conectividad, confirme el modelo exacto en la etiqueta.

El soporte de HP ofrece User Guide, Reference Guide y material de configuración para la línea Laser 107; el manual de gerenciadorEstoque agrupa 103/107/108 porque comparten la misma familia operativa.

### 2. No imprime / offline

1. Confirmar alimentación y LEDs.
2. Eliminar trabajos bloqueados de la cola.
3. Confirmar que el trabajo se envía a la impresora correcta y al puerto correcto.
4. Probar otro cable/puerto USB.
5. Reiniciar la impresora y el equipo.
6. Reinstalar el controlador oficial de HP solo si el dispositivo USB es reconocido normalmente.

```
Get-Printer | ? Name -match "HP Laser" | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

### 3. USB inestable

1. Evitar hubs y extensiones.
2. Cambiar el cable.
3. Probar otro puerto.
4. Comparar el InstanceId antes/después del fallo.
5. Si aparece DEVICE\_DESCRIPTOR\_FAILURE, tratarlo como un problema de enumeración USB y realizar una prueba cruzada con otro equipo.

### 4. Papel y atascos

## **4. Papel y atascos**

- Usar papel sin humedad, sin dobleces y correctamente alineado.
- Retirar los atascos siguiendo el recorrido natural del papel.
- Si el equipo toma parcialmente la hoja y se detiene siempre en el mismo punto, registrar ese punto para mantenimiento.
- No tirar con fuerza en zonas cercanas al fusor.

## **5. Tóner y calidad**

- Impresión clara: probar tóner, papel seco y configuración de calidad.
- Líneas/manchas repetitivas: evaluar el cartucho y el recorrido interno.
- Página en blanco en una prueba local: priorizar consumible/contactos/hardware, no la aplicación.

## **6. Criterio para Sick / sustitución**

- Fallo USB reproducido en varios equipos/cables.
- Atasco recurrente con papel adecuado.
- Error físico/LED persistente.
- Calidad persistentemente inadecuada con un tóner conocido como funcional.

## Registro mínimo para llamado

| Campo                 | Qué registrar                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Síntoma</b>        | Descripción breve y objetiva de lo ocurrido.              |
| <b>Prueba local</b>   | ¿Funcionó la página de prueba/configuración?              |
| <b>Conexión</b>       | USB, Ethernet o Wi-Fi; puerto/cable probados.             |
| <b>Windows</b>        | Nombre de la cola, controlador, PortName y PrinterStatus. |
| <b>PnP/USB</b>        | FriendlyName e InstanceId cuando corresponda.             |
| <b>Prueba cruzada</b> | Otro cable, otro puerto, otro equipo u otra impresora.    |
| <b>Resultado</b>      | Resuelto, monitorear, mantenimiento o Sick.               |

## Fuentes

Las siguientes fuentes se utilizaron para validar síntomas, procedimientos y límites. Los casos internos de soporte se utilizaron únicamente para definir el orden de diagnóstico y las pruebas cruzadas.

| Fuente                                                                                                                                                                                                            | Uso en este documento                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://support.hp.com/us-en/product/setup-user-guides/hp-laser-100-printer-series/model/24494340">https://support.hp.com/us-en/product/setup-user-guides/hp-laser-100-printer-series/model/24494340</a> | Página oficial de HP Laser 107a con User Guide y Reference Guide. |
| <a href="https://www.hp.com/support/laser100">https://www.hp.com/support/laser100</a>                                                                                                                             | Familia de soporte indicada en los manuales HP Laser 103/107/108. |
| <a href="https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/drivers/usbcon/usb-device-descriptors">https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/drivers/usbcon/usb-device-descriptors</a>                   | Referencia de Microsoft para fallos de enumeración USB.           |

Control de revisión: al modificar un procedimiento, registrar la nueva versión, fecha, motivo y responsable de la validación antes de sustituir el archivo publicado en gerenciadorEstoque.