

HP LaserJet M111 - Guía interna de diagnóstico y resolución

Procedimiento para USB, cola retenida, puerto/controlador, no imprime, alimentación de papel, atascos, tóner y calidad.

Fabricante	HP
Modelo	LaserJet M111 / familia M109-M112
Categoría	Impresoras
Código de referencia	IMP-BR-M111
Versión	1.0 - 03/09/2026

Objetivo: proporcionar una secuencia de diagnóstico reproducible para soporte interno. El documento complementa, pero no sustituye, el manual oficial del fabricante.

Regla operativa: si existe riesgo eléctrico, olor a quemado, temperatura anormal, daño físico, ruido mecánico fuerte o necesidad de desmontaje más allá del procedimiento del fabricante, interrumpa el uso y envíe el equipo a mantenimiento/Sick.

Diagnóstico rápido

Cola en Error / Retained	Revisar trabajo + PortName + estado USB	Cola, spooler, puerto o controlador
No imprime, 0 páginas	Página simple + USB directo	Conexión, cola/controlador o error físico
USB no reconocido	Cambiar cable/puerto y revisar PnP	Cable, puerto, enumeración USB o hardware
No toma papel / No hay papel	Revisar pila, guías y rodillos	Papel, alimentación o sensor
Atasco de papel	Localizar zona y retirar sin romper	Bandeja, área del cartucho, salida o fusor
Impresión clara/manchada	Revisar tóner, papel y configuración	Cartucho, papel o recorrido de impresión

Comandos útiles en Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
Get-PrintJob -PrinterName "NOMBRE DE LA IMPRESORA"
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } | Format-Table
Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
pnputil /scan-devices
```

1. Confirmar la instancia correcta y el puerto USB

La LaserJet M111 pertenece a la familia HP LaserJet M109-M112. En Windows puede aparecer con el controlador de la familia M109-M112 y un puerto USB00x. Antes de reinstalar software, confirme que está trabajando con la instancia física conectada.

```
Get-Printer -Name "HP LaserJet M111 USB" | Format-List Name,DriverName,PortName,PrinterStatus,WorkOffline
```

1. Anotar DriverName, PortName y PrinterStatus.
2. Si existen copias antiguas, identificar cuál cambia de estado al desconectar/reconectar el USB.
3. Eliminar trabajos únicamente de la cola correcta.

2. Cola en Error, Printing o Retained

Un trabajo puede quedar retenido sin imprimir ninguna página cuando la cola pierde comunicación, el spooler queda bloqueado o la instancia/puerto no corresponde al dispositivo conectado.

```
Get-PrintJob -PrinterName "HP LaserJet M111 USB" | Format-List *
```

1. Registrar JobStatus, Id, DocumentName y PagesPrinted.
2. Cancelar el trabajo con error.
3. Reiniciar el servicio de impresión solo si la cola no se limpia normalmente.
4. Probar una página simple antes de volver a enviar un documento grande.
5. Si vuelve a quedar en Error/Retained con 0 páginas, continuar con prueba de cable/puerto USB y PnP antes de reinstalar el controlador.

3. USB y enumeración PnP

1. Conectar el cable directamente al notebook, sin hub o dock.
2. Probar otro puerto USB.
3. Probar un cable USB conocido como funcional.
4. Ejecutar pnputil /scan-devices.
5. Verificar si Windows muestra el dispositivo/cola normalmente.
6. Si aparece "Unknown USB Device" o fallo de descriptor, priorizar la conexión USB y una prueba cruzada en otro equipo; reinstalar repetidamente el controlador no corrige un fallo de enumeración.

4. No imprime con USB reconocido

1. Confirmar alimentación y LED de estado.
2. Confirmar papel cargado y tapa cerrada.
3. Verificar que el cartucho de tóner esté correctamente instalado.
4. Limpiar trabajos antiguos de la cola.
5. Confirmar que el trabajo se envía al puerto USB correcto.
6. Probar una página de 1 hoja.
7. Si el USB está estable y la cola continúa fallando, reinstalar el controlador oficial de la familia HP LaserJet M109-M112.

5. Papel, "No hay papel" y atascos

- Retirar la pila y descartar hojas dobladas, arrugadas o húmedas.
- Revisar que no existan objetos o restos de papel en la bandeja de entrada.
- Alinear las guías sin presionar excesivamente el papel.
- En caso de atasco, desconectar la alimentación según el procedimiento de HP y retirar el papel con ambas manos, sin romperlo.
- Revisar bandeja de entrada, área del cartucho, bandeja de salida y zona indicada por el mensaje.
- Si el mismo punto se atasca de forma recurrente después de la limpieza, considerar mantenimiento.

6. Tóner y calidad de impresión

- Verificar nivel/estado del tóner y volver a colocar el cartucho.
- Probar papel limpio, seco y apropiado para impresora láser.
- Revisar tipo/tamaño de papel y calidad configurados en el trabajo.
- Si las manchas, zonas claras o tóner suelto también aparecen en una prueba simple, priorizar consumible/recorrido de impresión en lugar de la aplicación.

7. Criterio para Sick / sustitución

- USB/descriptor falla en más de un equipo y con más de un cable funcional.
- Cola vuelve repetidamente a Error/Retained después de validar puerto, cable, spooler y controlador.
- No toma papel o presenta atasco recurrente con papel adecuado después de limpieza.
- Error físico/LED persistente, ruido anormal, olor a quemado o temperatura anormal.
- Calidad inaceptable persistente con papel y cartucho validados.

Registro mínimo para llamado

Campo	Qué registrar
Síntoma	Descripción breve y objetiva de lo ocurrido.
Prueba local	¿Funcionó la página de prueba/configuración?
Conexión	USB, Ethernet o Wi-Fi; puerto/cable probados.
Windows	Nombre de la cola, controlador, PortName y PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId cuando corresponda.
Prueba cruzada	Otro cable, otro puerto, otro equipo u otra impresora.
Resultado	Resuelto, monitorear, mantenimiento o Sick.

Fuentes

Las siguientes fuentes se utilizaron para validar síntomas, procedimientos y límites. Los casos internos de soporte se utilizaron únicamente para definir el orden de diagnóstico y las pruebas cruzadas.

Fuente	Uso en este documento
https://support.hp.com/ar-es/product/setup-user-guides/hp-laserjet-m109-m112-printer-series/38099635	Página oficial de la familia HP LaserJet M109-M112, con Guía del Usuario y Guía de Referencia en español.
https://support.hp.com/es-es/document/ish_12876027-12900717-16	Soporte HP para dispositivo desconocido o error de instalación USB en Windows.
https://support.hp.com/es-es/document/ish_4904736-4530422-16	Procedimiento HP para atascos de papel en la familia M109-M112.
https://support.hp.com/es-es/document/ish_4904622-4531958-16	Procedimiento HP para mensaje "No hay papel" y fallo de recogida de papel.
https://support.hp.com/es-es/document/ish_4904563-4531872-16	Procedimiento HP para problemas de calidad de impresión en la familia M109-M112.

Control de revisión: al modificar un procedimiento, registrar la nueva versión, fecha, motivo y responsable de la validación antes de sustituir el archivo publicado en gerenciadorEstoque.