

HP Laser 103/107/108 - Guia interno de diagnostico e resolucao

Procedimento para nao imprime, USB, fila/driver, atolamento, papel, toner, qualidade e variantes sem fio.

Fabricante	HP
Modelo	Laser 103 / 107 / 108
Categoria	Impressoras
Codigo de referencia	IMP-BR-HP
Versao	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: fornecer uma sequencia de diagnostico reproduzivel para suporte interno. O documento complementa, mas nao substitui, o manual oficial do fabricante.

Regra operacional: se houver risco eletrico, odor de queimado, calor anormal, dano fisico, ruido mecanico forte ou necessidade de desmontagem alem do procedimento do fabricante, interrompa o uso e encaminhe o equipamento para manutencao/Sick.

Diagnostico rapido

Sintoma	Primeiro teste	Direcao provavel
Nao imprime	Energia + fila + porta + USB	Conexao, driver ou erro fisico
Offline	Reconectar e testar pagina simples	Fila/driver/USB
Atolamento	Localizar ponto e remover papel	Papel, rolete ou sensor
Toner baixo / impressao clara	Testar toner e papel	Consumivel/qualidade
USB aparece e some	Troca cruzada cabo/porta	Cabo, porta ou energia USB

Comandos uteis no Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

```
Get-PrintJob -PrinterName "NOME DA IMPRESSORA"
```

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } |  
Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

```
pnputil /scan-devices
```

1. Confirmar variante do equipamento

A familia HP Laser 100 inclui diferentes variantes (103, 107, 108 e sufixos por mercado). Antes de instalar software ou orientar conectividade, confirme o modelo exato na etiqueta.

O suporte HP disponibiliza User Guide, Reference Guide e material de configuracao para a linha Laser 107; o manual do gerenciadorEstoque agrupa 103/107/108 por compartilharem a mesma familia operacional.

2. Nao imprime / offline

1. Confirmar energia e LEDs.
2. Remover trabalhos presos da fila.
3. Confirmar que o trabalho esta sendo enviado a impressora correta e a porta correta.
4. Testar outro cabo/porta USB.
5. Reiniciar impressora e computador.
6. Reinstalar o driver oficial da HP apenas se o dispositivo USB estiver reconhecido normalmente.

```
Get-Printer | ? Name -match "HP Laser" | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

3. USB instavel

1. Evitar hubs e extensoes.
2. Trocar o cabo.
3. Testar porta diferente.
4. Comparar o InstanceId antes/depois da falha.
5. Se surgir DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE, tratar como problema de enumeracao USB e executar teste cruzado com outro computador.

4. Papel e atolamento

- Usar papel sem umidade, sem dobras e corretamente alinhado.
- Remover atolamentos seguindo o caminho natural do papel.
- Se o equipamento puxa parcialmente e para sempre no mesmo ponto, registrar o ponto para manutencao.
- Nao puxar com forca em regioes proximas ao fusor.

5. Toner e qualidade

- Impressao clara: testar toner, papel seco e configuracao de qualidade.
- Linhas/manchas repetitivas: avaliar cartucho e caminho interno.
- Pagina em branco em teste local: priorizar consumivel/contatos/hardware, nao aplicativo.

6. Criterio para Sick / substituicao

- Falha USB reproduzida em varios computadores/cabos.
- Atolamento recorrente com papel adequado.
- Erro fisico/LED persistente.
- Qualidade persistentemente inadequada com toner conhecido como funcional.

Registro minimo para chamado

Campo	O que registrar
Sintoma	Descricao curta e objetiva do que ocorreu.
Teste local	Pagina de teste/configuracao funcionou?
Conexao	USB, Ethernet ou Wi-Fi; porta/cabo testados.
Windows	Nome da fila, driver, PortName e PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId quando aplicavel.
Teste cruzado	Outro cabo, outra porta, outro computador ou outro equipamento.
Resultado	Resolvido, monitorar, manutencao ou Sick.

Fontes

As fontes abaixo foram usadas para validar sintomas, procedimentos e limites. Casos internos do suporte foram usados apenas para definir a ordem de diagnostico e os testes cruzados.

Fonte	Uso neste documento
https://support.hp.com/us-en/product/setup-user-guides/hp-laser-100-printer-series/model/24494340	Pagina oficial HP Laser 107a com User Guide e Reference Guide.
https://www.hp.com/support/laser100	Familia de suporte indicada nos manuais HP Laser 103/107/108.
https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-hardware/drivers/usbcon/usb-device-descriptors	Referencia Microsoft para falhas de enumeracao USB.

Controle de revisao: ao alterar um procedimento, registrar a nova versao, data, motivo e responsavel pela validacao antes de substituir o arquivo publicado no gerenciadorEstoque.