

Pantum P2500/P2500W - Guia interno de diagnostico e resolucao

Procedimento para paper jam, falha de alimentacao, multipla alimentacao, offline, USB, cartucho e qualidade.

Fabricante	Pantum
Modelo	P2500 / P2500W
Categoria	Impressoras
Codigo de referencia	IMP-BR-PT
Versao	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: fornecer uma sequencia de diagnostico reproduzivel para suporte interno. O documento complementa, mas nao substitui, o manual oficial do fabricante.

Regra operacional: se houver risco eletrico, odor de queimado, calor anormal, dano fisico, ruido mecanico forte ou necessidade de desmontagem alem do procedimento do fabricante, interrompa o uso e encaminhe o equipamento para manutencao/Sick.

Diagnostico rapido

Sintoma	Primeiro teste	Direcao provavel
Paper Jam	Remover excesso e revisar caminho	Papel, canal, rolete ou sensor
Nao alimenta papel	Papel correto + limpar feed roller	Papel/rolete
Puxa varias folhas	Papel seco e separar pilha	Umidade, estatica ou mecanismo
Offline / nao funciona	Cabo, porta e status online	Windows/USB/driver
Cartucho nao reconhecido	Limpar contatos/chip	Chip, contato ou cartucho

Comandos uteis no Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

```
Get-PrintJob -PrinterName "NOME DA IMPRESSORA"
```

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } |  
Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

```
pnputil /scan-devices
```

1. Verificacoes antes do diagnostico

- Energia conectada e impressora ligada.
- Protecoes removidas.
- Cartucho corretamente instalado.
- Papel corretamente carregado.
- Cabo de interface conectado.
- Driver correto e porta correta no computador.

2. Paper Jam

1. Fechar a bandeja de saida se estiver aberta.
2. Tentar remover o papel preso pelo ponto de alimentacao, puxando-o reto e sem rasgar.
3. Se nao estiver acessivel, abrir a tampa superior.
4. Acessar o caminho interno conforme o manual, retirar o cartucho quando necessario e remover o papel no sentido de saida.
5. Reinstalar o cartucho ate o encaixe correto, fechar a tampa e reorganizar o papel.

Regiao do fusor pode estar quente. Desligue e aguarde o resfriamento antes de tocar em partes internas. Se o papel nao sair sem forca, encaminhe para manutencao.

3. Falha de alimentacao / varias folhas

O manual da Pantum relaciona falha de alimentacao a carregamento incorreto, papel fora da especificacao ou rolete de alimentacao sujo. Multipla alimentacao pode ocorrer por estatica, umidade ou falha interna.

1. Reduzir a quantidade de papel.
2. Usar papel seco e dentro da especificacao.
3. Separar a pilha antes de carregar.

4. Limpar o rolete de alimentacao acessivel.
5. Remover objetos ou fragmentos do caminho.
6. Se persistir, considerar desgaste de rolete/sensor/mecanismo.

4. Offline / USB / porta incorreta

- Reconectar o cabo da impressora.
- Confirmar a porta usada pelo driver.
- Retirar "Use Printer Offline" quando aplicavel.
- Testar outro cabo e outra porta.
- Reinstalar o driver oficial Pantum P2500 Series somente depois de validar a conexao fisica.

5. Cartucho nao reconhecido

O manual cita sujeira no chip do cartucho ou nos contatos como causas possiveis.

1. Retirar o cartucho com a impressora desligada.
2. Inspeccionar visualmente chip e contatos sem usar abrasivos.
3. Limpar suavemente a superficie acessivel e reinstalar.
4. Se o erro persistir, testar cartucho compativel/known-good conforme padrao interno.

6. Criterio para Sick / substituicao

- Paper jam recorrente no mesmo ponto.
- Falha de pickup persistente apos limpeza e papel adequado.
- USB nao reconhecido em mais de um computador/cabo.
- Erro serio de LED ou aquecimento.
- Cartucho nao reconhecido com cartucho validado.

Registro minimo para chamado

Campo	O que registrar
Sintoma	Descricao curta e objetiva do que ocorreu.
Teste local	Pagina de teste/configuracao funcionou?
Conexao	USB, Ethernet ou Wi-Fi; porta/cabo testados.
Windows	Nome da fila, driver, PortName e PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId quando aplicavel.
Teste cruzado	Outro cabo, outra porta, outro computador ou outro equipamento.
Resultado	Resolvido, monitorar, manutencao ou Sick.

Fontes

As fontes abaixo foram usadas para validar sintomas, procedimentos e limites. Casos internos do suporte foram usados apenas para definir a ordem de diagnostico e os testes cruzados.

Fonte	Uso neste documento
https://global.pantum.com/search/download-manual/?s=2500w	Pagina oficial de manuais P2500/P2500W.
https://global.pantum.com/support/download/driver/	Drivers oficiais Pantum; P2500 Series Windows Driver.
https://manualzz.com/doc/o/1yqewk/pantum-p2509w-user-guide-10.-troubleshooting-	Trecho do manual de usuario com diagnostico de atolamento, alimentacao e cartucho.

Controle de revisao: ao alterar um procedimento, registrar a nova versao, data, motivo e responsavel pela validacao antes de substituir o arquivo publicado no gerenciadorEstoque.