

Samsung SL-M2020 - Guia interno de diagnostico e resolucao

Procedimento para falhas de alimentacao, impressao que para apos algumas paginas, USB, fila/driver, toner e qualidade de impressao.

Fabricante	Samsung / suporte HP
Modelo	SL-M2020
Categoria	Impressoras
Codigo de referencia	IMP-BR-SN
Versao	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: fornecer uma sequencia de diagnostico reproduzível para suporte interno. O documento complementa, mas não substitui, o manual oficial do fabricante.

Regra operacional: se houver risco elétrico, odor de queimado, calor anormal, dano físico, ruído mecânico forte ou necessidade de desmontagem além do procedimento do fabricante, interrompa o uso e encaminhe o equipamento para manutenção/Sick.

Diagnostico rapido

Sintoma	Primeiro teste	Direcao provavel
Imprime 1-2 paginas e para	Pagina de teste local + lote pequeno	Alimentacao, sensor, USB ou driver
Out of paper com papel	Comparar estado da impressora x Windows	Sensor/alimentacao ou estado falso do driver/porta
Texto incorreto/incompleto	Trocar cabo e testar outro PC	USB, driver ou aplicacao
Nao puxa folha	Papel seco + observar rolete	Pickup/rolete, sensor ou papel
Pagina clara/manchada	Testar toner/cartucho	Cartucho, drum integrado/contatos ou caminho

Comandos uteis no Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

```
Get-PrintJob -PrinterName "NOME DA IMPRESSORA"
```

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } |  
Format-Table Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

```
pnputil /scan-devices
```

1. Separar defeito da impressora de defeito do computador

1. Gerar uma pagina de configuracao/teste diretamente pela impressora quando possivel.
2. Se a pagina local falha, priorizar diagnostico mecanico/consumivel.
3. Se a pagina local sai correta mas o trabalho do Windows falha, priorizar USB, fila, porta e driver.
4. Testar um arquivo simples de 1 pagina e depois um lote de 5 paginas.

No caso interno em que um trabalho longo imprimia duas paginas e falhava na terceira, essa separacao e essencial: uma falha que aparece tambem no teste local aponta para papel/alimentacao/hardware; uma falha exclusiva do computador aponta para comunicacao/driver.

2. Para depois de algumas paginas / alimentacao irregular

1. Usar papel seco, plano e dentro da especificacao.
2. Reduzir a pilha e alinhar as guias.
3. Observar se o rolete tenta puxar a proxima folha quando ocorre a falha.
4. Verificar se ha fragmentos de papel ou sujeira no caminho de alimentacao.
5. Se houver comportamento de "sem papel" com papel presente, testar novamente apos limpeza do caminho e do rolete de pickup.
6. Se a falha ocorrer sempre depois de aquecer ou em sequencia, registrar em qual pagina e se houve ruido/erro fisico.

Nao force papel preso no sentido contrario do mecanismo. Desligue o equipamento e aguarde partes quentes esfriarem antes de acessar o caminho interno.

3. USB, texto ilegível ou trabalhos incompletos

O manual da familia M2020 associa texto incorreto, ilegivel ou incompleto a cabo solto/danificado, driver incorreto, aplicativo ou sistema operacional.

1. Trocar o cabo USB.
2. Usar outra porta USB.
3. Testar o mesmo arquivo em outro computador.
4. Cancelar a fila e reiniciar o spooler apenas se necessario.
5. Reinstalar o driver oficial do suporte HP para a linha Samsung M2020 depois de confirmar que o USB enumera corretamente.

```
Get-Printer | ? Name -match "M2020" | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
```

4. Out of paper falso no Windows

Ha relatos de suporte em que a impressora conseguia imprimir sua pagina de teste, mas o Windows permanecia em "out of paper". Em variantes de rede, uma porta WSD incorreta pode manter um estado falso. Para a M2020 USB, a mesma logica de isolamento vale: compare sempre o estado fisico da impressora com o estado informado pelo Windows.

1. Confirmar se a impressora imprime localmente.
2. Se sim, limpar a fila e revisar a porta associada ao driver.
3. Se nao, voltar para o caminho de papel, sensor e pickup.

5. Toner e qualidade

- A familia utiliza toner MLT-D111 em varias regioes/modelos; confirme sempre a variante/local antes da reposicao.
- Se apenas um lado da pagina fica fraco, testar cartucho conhecido como bom e limpar contatos acessiveis sem tocar no cilindro.
- Se paginas saem em branco, interromper trocas aleatorias de driver se o teste local tambem sai em branco; investigar cartucho/contatos/hardware.

6. Criterio para Sick / substituicao

- Falha mecanica de alimentacao reproduzivel com papel adequado.
- USB instavel ou porta fisica com falha reproduzida em mais de um computador/cabo.
- Paradas recorrentes em lote com pagina local tambem falhando.
- Ruído mecanico, cheiro de queimado ou erro de hardware persistente.
- Qualidade ruim persistente com consumivel testado.

Registro minimo para chamado

Campo	O que registrar
Sintoma	Descricao curta e objetiva do que ocorreu.
Teste local	Pagina de teste/configuracao funcionou?
Conexao	USB, Ethernet ou Wi-Fi; porta/cabo testados.
Windows	Nome da fila, driver, PortName e PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId quando aplicavel.
Teste cruzado	Outro cabo, outra porta, outro computador ou outro equipamento.
Resultado	Resolvido, monitorar, manutencao ou Sick.

Fontes

As fontes abaixo foram usadas para validar sintomas, procedimentos e limites. Casos internos do suporte foram usados apenas para definir a ordem de diagnostico e os testes cruzados.

Fonte	Uso neste documento
https://www.samsung.com/sec/support/model/SL-M2020/	Pagina oficial Samsung do SL-M2020, especificacoes e suporte.
https://support.hp.com/it-it/product/samsung-xpress-sl-m2020-laser-printer-series/16462592/manuals	Suporte atual da linha de impressoras Samsung transferido para HP.
https://manualzz.com/doc/4249230/samsung-sl-m2020-manual-de-utilizador	Espelho do manual do utilizador com secao de resolucao de problemas.
https://h30434.www3.hp.com/t5/Samsung/Samsung-printer-error/m-p/9128245/highlight/true	Caso de suporte HP sobre estado de papel divergente entre Windows e impressora.

Controle de revisao: ao alterar um procedimento, registrar a nova versao, data, motivo e responsavel pela validacao antes de substituir o arquivo publicado no gerenciadorEstoque.