ЮНИТ-М514 - **А** - **М1** - **М1в** - **М2** - **М3** - **М4** - **М5** - **М6** - **М7** - **М8** - **М9** - **М10**

А	**Типоисполнение:**
	Функциональное исполнение устройства

М1	**Блок в слоте М1:**	
	Блок источника питания Uном=/~ 220 В	Р02
	Блок источника питания Uном=/~ 220 В с блоком конденсаторов	Р102

М1в	**Блок в слоте М1в:**	
	Нет блока или в слоте М1 установлен блок Р102	Х
	Субмодуль конденсаторов	РС12

М2... М5	**Блок в слоте М2...М5:**	
	Нет блока	Х
	Блок дискретных входов	В101, В121
	Блок дискретного управления	К101, К102, К103

М6	**Блок в слоте М6:**	
	Нет блока	Х
	Блок дискретных входов	В101, В121
	Блок дискретного управления	К101, К102, К103
	Блок управления ВЧПП	В120
	Блок измерительный: где **т** - количество ТТ **н** - количество ТН **a** - количество фазных ТТ с номинальным током 5А **b** - количество фазных ТТ с номинальным током 1А **c** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А **d** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	М1**тн.abcd**

М7	**Блок в слоте М7:**	
	Нет блока или в слоте М6 установлен: Блок измерительный	Х
	Блок дискретных входов	В101, В121
	Блок дискретного управления	К101, К102, К103
	Блок измерительный, если в слоте М6 установлен: В120 где **т** - количество ТТ **н** - количество ТН **a** - количество фазных ТТ с номинальным током 5А **b** - количество фазных ТТ с номинальным током 1А **c** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А **d** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	М1**тн.abcd**

М8	**Блок в слоте М8:**	
	Нет блока или в слоте М7 установлен: Блок измерительный	Х
	Блок дискретных входов	В101, В121
	Блок дискретного управления	К101, К102, К103
	Блок измерительный, если в слоте М6 установлен В120: где **т** - количество ТТ **н** - количество ТН **a** - количество фазных ТТ с номинальным током 5А **b** - количество фазных ТТ с номинальным током 1А **c** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А **d** - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	М1**тн.abcd**

М9	**Блок в слоте М9:**	
	Нет блока или в слоте М8 установлен: Блок измерительный	Х
	Блок дискретных входов	В001, В002, В021
	Блок дискретного управления	К001, К002, К003, К004

М10	**Блок в слоте М10:**	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	С01.**ap**
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; С37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	С04.**ap**
	где **a**: 0 - 4 слота под установку SFP модулей **p**: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока С04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока С04)	

В	**Идентификатор базового ПО устройства:**
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)

Ф	**Идентификатор функциональной схемы устройства:**
	Идентификатор ФСУ

Т1	**Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:**	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х)	1, 5

Т2	**Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:**	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х;Х)	1, 5