

М1	Модуль в слоте М1	
	Модуль источника питания Уном=~/ 110 В	P01
	Модуль источника питания Уном=~/ 220 В	P02
	Модуль источника питания Уном=~/ 220 В, блок конденсаторов	P02с
	Модуль источника питания Уном=24 В	P04

М2... М11	Модуль в слоте М2...М11	
	Нет модуля или в слоте М1 установлен модуль P02с	X
	Модуль дискретных входов	В001, В002, В003, В021
	Модуль выходных реле	К001, К002, К003, К004

М12	Модуль в слоте М12	
	Нет модуля	X
	Модуль дискретных входов	В001, В002, В003, В021
	Модуль выходных реле	К001, К002, К003, К004
	Модуль измерительный: где, т - количество ТТ; н - количество ТН; а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А; б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А; с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А; д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M0тн.abcd

М13	Модуль в слоте М13	
	Нет модуля или в слоте М12 установлен модуль измерительный	X
	Модуль дискретных входов	В001, В002, В003, В021
	Модуль выходных реле	К001, К002, К003, К004

М14	Модуль в слоте М14	
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт.	С01.аp
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт., CANBus 2 шт., RS485 2 шт.	С02.аp
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей; 1 - 2xRJ45 100Base-TX + 2 слота под установку SFP модулей	
	p: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP; 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей С02); 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей С02)	

Ф	Версия функциональной схемы устройства	
	Номер версии (справочно, опционально)	

В	Версия встроенного программного обеспечения устройства	
	Номер версии (справочно, опционально)	