

M1	Модуль в слоте M1	
	Модуль источника питания Uном=~/ 220 В	P02
	Модуль источника питания Uном=~/ 220 В, блок конденсаторов	P02c

M2... M7	Модуль в слоте M2...M7	
	Нет модуля или в слоте M1 установлен модуль P02c, P05	X
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B021
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004

M8	Модуль в слоте M8	
	Нет модуля	X
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B021
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004
	Модуль измерительный: где, т - количество ТТ; н - количество ТН; а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А; b - количество фазных ТТ с номинальным током 1А; с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А; d - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M0тн.abcd

M9	Модуль в слоте M9	
	Нет модуля или в слоте M12 установлен модуль измерительный	X
	Модуль дискретных входов	B001, B002, B003, B021
	Модуль выходных реле	K001, K002, K003, K004

M10	Модуль в слоте M10	
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт.	C01.ap
	Модуль ЦП с интерфейсами Ethernet 4 шт., CANBus 2 шт., RS485 2 шт.	C02.ap
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей; 1 - 2xRJ45 100Base-TX + 2 слота под установку SFP модулей	
	p: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP; 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей C02); 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для модулей C02)	

Ф	Версия функциональной схемы устройства	
	Номер версии (справочно, опционально)	

В	Версия встроенного программного обеспечения устройства	
	Номер версии (справочно, опционально)	