3.1.1 若8086/8088 CPU各寄存器的内容为：AX=0000H，BX=0127H，SP=FFC0H，BP=FFBEH，SS=18A2H。现执行以下3条指令：

①PUSH BX

②MOV AX,[BP]

③PUSH AX

存执行完第①条指令后，SP = ~~FFBEH~~ (FFBEH)。在执行完指令③后，AX=(0127H)

BX=(0127H)，SP=(FFBCH)

3.1.4 下列程序执行后，BX中的内容为（ # 1110 1101 ）

```
MOV CL,3
MOV BX,0B7H
ROL BX,1
ROR BX,CL
```

ROL BX,1 ：循环左移一位，

BX=0B7H，即 ~~0000~~ 1011 0111

左移一位为有 0110 1111

ROR BX,CL：右移3位.

3.2.3 设DS=202AH，CS=6200H，IP=1000H，BX=1200H，位移量DATA=2，内存数据段BX指向的各单元内容如图，确定下列转移指令的转移地址

① JMP BX　　1211H

② JMP WORD PTR [BX]　　~~202AH:0011H~~　　6200H:1211H

③ JMP DWORD PTR[BX+DATA]　　~~202AH:0013H~~　　6200H:1213H

3.3.1 按下列要求写出相应的指令或程序段

(1)写出两条使AX内容为0的指令

~~R AX,1000~~ XOR AX,AX

MOV AX,0

(2)使BL寄存器中的高4位和低4位互换.

ROL BL,4

(3)屏蔽CX寄存器的位11，位7和位3

NOT CX

AND CX,0F77H

(4)测试DX中的位0和位8是否为1

TEST DX,101H

3.3.2 编写程序，实现将 +46 和 -38 分别乘以 2

即左移一位

~~SAL 46~~

```
    MOV  BL, 046H
SHL ~~SAL~~  BL, 1        (CF=1)
    MOV  CL, -38H
SHL ~~SAL~~  CL, 1        (CF=0)
```