

# TrailWatch S

版本 2026.08-v2 | 合成评测文档，不代表真实商品规格

## 1 产品概览

TrailWatch S 的关键识别信息如下。相似型号参数不得混用。

| 项目    | 本型号参数                                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| 型号与识别 | 42 毫米智能手表，设备代码 TRA12-S                            |
| 供电规格  | 磁吸底座输入为 5 V 1 A，不支持通用 Qi 充电                       |
| 温度范围  | 允许充电温度为 0 至 35 摄氏度                                |
| 兼容能力  | 支持 Android 12 及以上，不支持独立 eSIM                      |
| 日志与存储 | 穿戴设备运行日志最多保留 29 天，导出文件前缀为 TRAILWATCH_STANDARD-LOG |

## 2 初次设置与功能

1. 长按侧键 2 秒，扫描表盘显示的绑定二维码。
2. 完成首次设置后检查系统更新，再同步个人数据。
3. 连续血氧模式要求佩戴紧度为 2 级且电量高于 20%。
4. 日常使用时每 20 分钟自动保存一次配置，切换模式前应等待保存图标消失。
5. 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK133。

## 3 供电与兼容性

磁吸底座输入为 5 V 1 A，不支持通用 Qi 充电。

允许充电温度为 0 至 35 摄氏度。

支持 Android 12 及以上，不支持独立 eSIM。

穿戴设备运行日志最多保留 29 天，导出文件前缀为 TRAILWATCH\_STANDARD-LOG。

## 4 维护与数据

维护与数据操作应按下表执行，避免配置尚未写入时断电。

| 维护项目  | 执行要求                             |
|-------|----------------------------------|
| 例行检查  | 建议每 60 天检查接口、通风位置和附件连接状态，并清除表面灰尘 |
| 备份与恢复 | 恢复出厂设置前应导出配置包，文件校验码前缀为 BK133     |

## 5 故障诊断

| 现象     | 判断与处理                               |
|--------|-------------------------------------|
| 状态指示异常 | 屏幕显示 H12 表示光学传感器需要清洁并重新贴合           |
| 配置写入提示 | 状态灯黄色长亮 4 秒表示本地配置写入尚未完成，此时不得断电      |
| 设备无响应  | 同时按住侧键和功能键 10 秒，徽标出现后松开             |
| 连续启动失败 | 若连续 2 次启动失败，应断开外设并记录诊断编号 D242 后联系支持 |

## 6 保修与服务

主体有限保修 12 个月，非授权拆机和错误供电不在范围内。

送修时需同时提供设备序列号、购买凭证和最近一次日志包，服务受理代码为 SV532。

保修判定以检测记录为准，寄送前应移除个人账户、存储卡和可拆卸附件。

## 7 安全要求

**安全警告：**皮肤出现红肿时应停止佩戴，充电前必须擦干表背和底座。

发现异味、异常发热、外壳变形或液体侵入时，应立即断电并停止继续测试。

如仍无法解决，请记录状态灯、错误码和操作步骤后联系人工支持。