INSTRUCCIONES

8080 / CARA 1 DE 2

HEX	ORDEN	EFECTO
00	NOP	NO CAMBIA NADA
76	HLT	DETIENE LA CPU
3E nn	MVI A,nn	CARGA A CON nn
06/0E nn	MVI B/C,nn	CARGA B O C CON nn
21 lo hi	LXI H,nnnn	HL = DIRECCIÓN nnnn
36 nn	MVI M,nn	RAM[HL] = nn

nn = BYTE

by gzalo

INSTRUCCIONES

8080 / CARA 2 DE 2

HEX	ORDEN	EFECTO
77	MOV M,A	RAM[HL] = A
23	INX H	HL = HL + I
3C	INR A	A = A + 1
C6 nn	ADI nn	A = A + nn
C3 lo hi	JMP nnnn	SALTA A nnnn
C2 lo hi	JNZ nnnn	SALTA SI Z = 0

lo hi = BAJO, ALTO

by gzalo

REPASO DE BINARIO

4 LLAVES = 1 HEX / ARRIBA = 1 / ABAJO = 0

8 4 2 1	HEX	8 4 2 1	HEX
0 0 0 0	0	1 0 0 0	8
0 0 0 1	1	1 0 0 1	9
0 0 1 0	2	1 0 1 0	A
0 0 1 1	3	1 0 1 1	B
0 1 0 0	4	1 1 0 0	C
0 1 0 1	5	1 1 0 1	D
0 1 1 0	6	1 1 1 0	E
0 1 1 1	7	1 1 1 1	F

UN BYTE = DOS GRUPOS / 3C = 0011 1100

by gzalo