

设备控制指令发送

接口地址: https://platform.ikingcity.com/api/v2/mqtt/cmd/send

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
{
  "clientId": "",
  "message": "",
  "topic": ""
}
```

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
param	param	body	true	CmdSendParam	CmdSendParam
clientId	设备标识		true	string	
message	消息数据		true	string	
topic	主题		true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	结果集
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	接口返回码	integer(int32)	integer(int32)
data	接口数据	object	
message	接口返回信息	string	
traceId	请求序列	string	

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {},
  "message": "请求成功!!!",
  "traceId": ""
}
```

下发上传日志指令

接口地址: https://platform.ikingcity.com/api/v2/device/log/upload

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
{
  "clientId": "H112512817001400297"
}
```

请求参数:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
param	param	body	true	DeviceLogUploadParam	DeviceLogUploadParam
	设备				

clientId	mac		false	string	
----------	-----	--	-------	--------	--

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	结果集«string»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	接口返回码	integer(int32)	integer(int32)
data	接口数据	string	
message	接口返回信息	string	
traceId	请求序列	string	

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": "http://aihouse-template.ks3-cn-beijing.ksyuncs.com/public/log/194064683945797632220250903155125.tgz",
  "message": "成功,操作完成",
  "traceId": "1610a107a6954d39a425bae392f651b9-ddf92222f4c6490b86d60b5ad6e0240c"
}
```