腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

微服务框架TSF

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
数据结构
错误码
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权
- 接口鉴权v3
- 返回结果

集群相关接口
- 集群添加云主机
- 集群导入云主机
- 移除云主机
- 创建集群
- 查询集群实例
- 查询简单集群列表

部署组相关接口
- 创建Serverless部署组
- 部署Serverless应用
- 停止虚拟机部署组
- 停止容器部署组
- 启动虚拟机部署组
- 启动容器部署组
- 虚拟机部署组下线实例
- 缩容虚拟机部署组
- 修改容器部署组实例数
- 查询Serverless部署组列表
- 修改容器部署组
- 虚拟机部署组添加实例
- 查询简单部署组列表
- 查询Serverless部署组明细
- 获取虚拟机部署组列表
- 查询虚拟机部署组云主机列表
- 查询虚拟机部署组详情
- 容器部署组列表
- 查询容器部署组详情
- 部署虚拟机部署组应用
- 部署容器应用
- 删除虚拟机部署组
- 删除容器部署组

创建虚拟机部署组
创建容器部署组
删除部署组
程序包相关接口
更新上传程序包信息
获取上传程序包信息
获取某个应用的程序包信息列表
获取下载程序包信息
批量删除包
命名空间相关接口
创建命名空间
删除命名空间
查询简单命名空间列表
应用相关接口
获取应用列表其它字段
创建应用
删除应用
获取应用详情
获取应用列表
查询简单应用列表
服务治理相关接口
创建泳道
创建泳道规则
删除泳道
查询泳道规则列表
查询泳道列表
更新泳道信息
更新泳道规则
服务相关接口
新增微服务
删除微服务
查询微服务详情
获取微服务列表
修改微服务详情
配置管理相关接口
创建配置项
创建公共配置项
删除配置项
删除公共配置项
查询配置
查询配置发布历史
查询配置发布信息
查询配置汇总列表

- 查询配置项列表
- 查询公共配置（单条）
- 查询公共配置发布历史
- 查询公共配置发布信息
- 查询公共配置汇总列表
- 查询公共配置项列表
- 查询group发布的配置
- 发布配置
- 发布公共配置
- 撤回已发布的配置
- 撤回已发布的公共配置
- 回滚配置

镜像相关接口

- 批量删除镜像版本
- 镜像版本列表

其他接口

- 获取部署组实例列表

API概览

API版本

V3

命名空间相关接口

接口名称	接口功能
CreateNamespace	创建命名空间
DeleteNamespace	删除命名空间
DescribeSimpleNamespaces	查询简单命名空间列表

应用相关接口

接口名称	接口功能
CreateApplication	创建应用
DeleteApplication	删除应用
DescribeApplication	获取应用详情
DescribeApplicationAttribute	获取应用列表其它字段
DescribeApplications	获取应用列表
DescribeSimpleApplications	查询简单应用列表

服务治理相关接口

接口名称	接口功能
CreateLane	创建泳道
CreateLaneRule	创建泳道规则
DeleteLane	删除泳道
DescribeLaneRules	查询泳道规则列表

接口名称	接口功能
DescribeLanes	查询泳道列表
ModifyLane	更新泳道信息
ModifyLaneRule	更新泳道规则

服务相关接口

接口名称	接口功能
CreateMicroservice	新增微服务
DeleteMicroservice	删除微服务
DescribeMicroservice	查询微服务详情
DescribeMicroservices	获取微服务列表
ModifyMicroservice	修改微服务详情

程序包相关接口

接口名称	接口功能
DeletePkgs	批量删除包
DescribeDownloadInfo	获取下载程序包信息
DescribePkgs	获取某个应用的程序包信息列表
DescribeUploadInfo	获取上传程序包信息
ModifyUploadInfo	更新上传程序包信息

部署组相关接口

接口名称	接口功能
CreateContainGroup	创建容器部署组
CreateGroup	创建虚拟机部署组
CreateServerlessGroup	创建Serverless部署组

接口名称	接口功能
DeleteContainerGroup	删除容器部署组
DeleteGroup	删除虚拟机部署组
DeleteServerlessGroup	删除部署组
DeployContainerGroup	部署容器应用
DeployGroup	部署虚拟机部署组应用
DeployServerlessGroup	部署Serverless应用
DescribeContainerGroupDetail	查询容器部署组详情
DescribeContainerGroups	容器部署组列表
DescribeGroup	查询虚拟机部署组详情
DescribeGroupInstances	查询虚拟机部署组云主机列表
DescribeGroups	获取虚拟机部署组列表
DescribeServerlessGroup	查询Serverless部署组明细
DescribeServerlessGroups	查询Serverless部署组列表
DescribeSimpleGroups	查询简单部署组列表
ExpandGroup	虚拟机部署组添加实例
ModifyContainerGroup	修改容器部署组
ModifyContainerReplicas	修改容器部署组实例数
ShrinkGroup	缩容虚拟机部署组
ShrinkInstances	虚拟机部署组下线实例
StartContainerGroup	启动容器部署组
StartGroup	启动虚拟机部署组
StopContainerGroup	停止容器部署组
StopGroup	停止虚拟机部署组

配置管理相关接口

接口名称	接口功能

接口名称	接口功能
CreateConfig	创建配置项
CreatePublicConfig	创建公共配置项
DeleteConfig	删除配置项
DeletePublicConfig	删除公共配置项
DescribeConfig	查询配置
DescribeConfigReleaseLogs	查询配置发布历史
DescribeConfigReleases	查询配置发布信息
DescribeConfigSummary	查询配置汇总列表
DescribeConfigs	查询配置项列表
DescribePublicConfig	查询公共配置（单条）
DescribePublicConfigReleaseLogs	查询公共配置发布历史
DescribePublicConfigReleases	查询公共配置发布信息
DescribePublicConfigSummary	查询公共配置汇总列表
DescribePublicConfigs	查询公共配置项列表
DescribeReleasedConfig	查询group发布的配置
ReleaseConfig	发布配置
ReleasePublicConfig	发布公共配置
RevocationConfig	撤回已发布的配置
RevocationPublicConfig	撤回已发布的公共配置
RollbackConfig	回滚配置

镜像相关接口

接口名称	接口功能
DeleteImageTags	批量删除镜像版本
DescribeImageTags	镜像版本列表

集群相关接口

接口名称	接口功能
AddClusterInstances	集群添加云主机
AddInstances	集群导入云主机
CreateCluster	创建集群
DescribeClusterInstances	查询集群实例
DescribeSimpleClusters	查询简单集群列表
RemoveInstances	移除云主机

其他接口

接口名称	接口功能
DescribePodInstances	获取部署组实例列表

数据结构

AddInstanceResult

添加实例到集群的结果

被如下接口引用：AddClusterInstances。

名称	类型	描述
FailedInstanceIds	Array of String	添加集群失败的节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SuccInstanceIds	Array of String	添加集群成功的节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TimeoutInstanceIds	Array of String	添加集群超时的节点列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApplicationAttribute

应用列表其它字段

被如下接口引用：DescribeApplicationAttribute。

名称	类型	描述
InstanceCount	Integer	总实例个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunInstanceCount	Integer	运行实例个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupCount	Integer	应用下部署组个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ApplicationForPage

分页的应用描述信息字段

被如下接口引用：DescribeApplication、DescribeApplications。

名称	类型	描述
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationDesc	String	应用描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationType	String	应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroserviceType	String	微服务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProgLang	String	编程语言 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationResourceType	String	应用资源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationRuntimeType	String	应用runtime类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApigatewayServiceId	String	Apigateway的serviceId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Cluster

集群

被如下接口引用：DescribeSimpleClusters、DescribeSimpleNamespaces。

名称	类型	描述
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterDesc	String	集群描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterType	String	集群类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
VpcId	String	集群所属私有网络ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterStatus	String	集群状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterCIDR	String	集群CIDR 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterTotalCpu	Float	集群总CPU，单位: 核 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterTotalMem	Float	集群总内存，单位: G 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterUsedCpu	Float	集群已使用CPU，单位: 核 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterUsedMem	Float	集群已使用内存，单位: G 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceCount	Integer	集群机器实例数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunInstanceCount	Integer	集群可用的机器实例数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NormalInstanceCount	Integer	集群正常状态的机器实例数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeleteFlag	Boolean	删除标记：true：可以删除；false：不可删除 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TsfRegionId	String	集群所属TSF地域ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TsfRegionName	String	集群所属TSF地域名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TsfZoneId	String	集群所属TSF可用区ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TsfZoneName	String	集群所属TSF可用区名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
DeleteFlagReason	String	集群不可删除的原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterLimitCpu	Float	集群最大CPU限制，单位：核 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterLimitMem	Float	集群最大内存限制，单位：G 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunServiceInstanceCount	Integer	集群可用的服务实例数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetId	String	集群所属子网ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OperationInfo	OperationInfo	返回给前端的控制信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Config

配置项

被如下接口引用：DescribeConfig、DescribeConfigSummary、DescribeConfigs、DescribePublicConfig、DescribePublicConfigSummary、DescribePublicConfigs。

名称	类型	描述
ConfigId	String	配置项ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigName	String	配置项名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigVersion	String	配置项版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigVersionDesc	String	配置项版本描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigValue	String	配置项值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigType	String	配置项类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreationTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeleteFlag	Boolean	删除标识，true：可以删除；false：不可删除 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastUpdateTime	String	最后更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigVersionCount	Integer	配置项版本数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ConfigRelease

配置项发布信息

被如下接口引用：DescribeConfigReleases、DescribePublicConfigReleases。

名称	类型	描述
ConfigReleaseId	String	配置项发布ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigId	String	配置项ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigName	String	配置项名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigVersion	String	配置项版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReleaseTime	String	发布时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	部署组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReleaseDesc	String	发布描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ConfigReleaseLog

配置项发布日志

被如下接口引用：DescribeConfigReleaseLogs、DescribePublicConfigReleaseLogs。

名称	类型	描述
ConfigReleaseLogId	String	配置项发布日志ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigId	String	配置项ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigName	String	配置项名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ConfigVersion	String	配置项版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	部署组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReleaseTime	String	发布时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ReleaseDesc	String	发布描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReleaseStatus	String	发布状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastConfigId	String	上次发布的配置项ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastConfigName	String	上次发布的配置项名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastConfigVersion	String	上次发布的配置项版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RollbackFlag	Boolean	回滚标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ContainGroup

部署组列表（应用下钻界面的）

被如下接口引用：DescribeContainerGroups。

名称	类型	描述
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	分组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Server	String	镜像server 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RepoName	String	镜像名，如/tsf/nginx 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TagName	String	镜像版本名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CpuRequest	String	初始分配的 CPU 核数，对应 K8S request 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CpuLimit	String	最大分配的 CPU 核数，对应 K8S limit 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MemRequest	String	初始分配的内存 MiB 数，对应 K8S request 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MemLimit	String	最大分配的内存 MiB 数，对应 K8S limit 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ContainGroupResult

部署组列表（应用下钻）

被如下接口引用：DescribeContainerGroups。

名称	类型	描述
Content	Array of ContainGroup	部署组列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalCount	Integer	总记录数

ContainerGroupDetail

容器部署组详情

被如下接口引用：DescribeContainerGroupDetail。

名称	类型	描述
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	分组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceNum	Integer	实例总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
CurrentNum	Integer	已启动实例总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Server	String	镜像server 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Reponame	String	镜像名，如/tsf/nginx 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TagName	String	镜像版本名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LbIp	String	负载均衡ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationType	String	应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterIp	String	Service ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NodePort	Integer	NodePort端口，只有公网和NodePort访问方式才有值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CpuLimit	String	最大分配的 CPU 核数，对应 K8S limit 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MemLimit	String	最大分配的内存 MiB 数，对应 K8S limit 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AccessType	Integer	0:公网 1:集群内访问 2：NodePort 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
UpdateType	Integer	更新方式：0:快速更新 1:滚动更新 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateIvl	Integer	更新间隔,单位秒 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProtocolPorts	Array of ProtocolPort	端口数组对象 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Envs	Array of Env	环境变量数组对象 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Message	String	pod错误信息描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	部署组状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroserviceType	String	服务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CpuRequest	String	初始分配的 CPU 核数，对应 K8S request 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MemRequest	String	初始分配的内存 MiB 数，对应 K8S request 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetId	String	子网id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupResourceType	String	部署组资源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceCount	Integer	部署组实例个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdatedTime	Integer	部署组更新时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CosCredentials

cos临时帐号信息

被如下接口引用：DescribeDownloadInfo、DescribeUploadInfo。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
SessionToken	String	会话Token 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TmpAppId	String	临时应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TmpSecretId	String	临时调用者身份ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TmpSecretKey	String	临时密钥 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExpiredTime	Integer	过期时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Domain	String	所在域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CosDownloadInfo

Cos下载所需信息

被如下接口引用：DescribeDownloadInfo。

名称	类型	描述
Bucket	String	桶名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Region	String	地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Path	String	路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Credentials	CosCredentials	鉴权信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CosUploadInfo

cos上传所需信息

被如下接口引用：DescribeUploadInfo。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
PkgId	String	程序包ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Bucket	String	桶 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Region	String	目标地域 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Path	String	存储路径 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Credentials	CosCredentials	鉴权信息

DeleteImageTag

需要删除的镜像版本

被如下接口引用：DeleteImageTags。

名称	类型	必选	描述
RepoName	String	是	仓库名，如/tsf/nginx
TagName	String	是	版本号:如V1

Env

环境变量

被如下接口引用：DescribeContainerGroupDetail。

名称	类型	描述
Name	String	环境变量名称
Value	String	服务端口

GroupPod

部署组实例列表

被如下接口引用：DescribePodInstances。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
PodName	String	实例名称(对应到kubernetes的pod名称) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PodId	String	实例ID(对应到kubernetes的pod id) 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	实例状态，请参考后面的实例以及容器的状态定义 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Reason	String	实例处于当前状态的原因，例如容器下载镜像失败 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NodeIp	String	主机IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Ip	String	实例IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RestartCount	Integer	实例中容器的重启次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ReadyCount	Integer	实例中已就绪容器的个数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Runtime	String	运行时长 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreatedAt	String	实例启动时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceInstanceStatus	String	服务实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceAvailableStatus	String	机器实例可使用状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceStatus	String	机器实例状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

GroupPodResult

部署组实例列表

被如下接口引用：DescribePodInstances。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Content	Array of GroupPod	列表信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ImageTag

列表信息

被如下接口引用：DescribeImageTags。

名称	类型	描述
RepoName	String	仓库名
TagName	String	版本名称
TagId	String	版本ID
ImageId	String	镜像ID
Size	String	大小
CreationTime	String	创建时间
UpdateTime	String	更新时间
Author	String	镜像制作者
Architecture	String	CPU架构
DockerVersion	String	Docker客户端版本
Os	String	操作系统 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PushTime	String	push时间
SizeByte	Integer	单位为字节

ImageTagsResult

镜像版本列表

被如下接口引用：DescribeImageTags。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总记录数

名称	类型	描述
RepoName	String	仓库名,含命名空间,如tsf/ngin
Server	String	镜像服务器地址
Content	Array of ImageTag	列表信息

Instance

机器实例

被如下接口引用：DescribeClusterInstances、DescribeGroupInstances。

名称	类型	描述
InstanceId	String	机器实例ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceName	String	机器名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LanIp	String	机器内网地址IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WanIp	String	机器外网地址IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceDesc	String	机器描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceStatus	String	VM的状态 虚机：虚机的状态 容器：Pod所在虚机的状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceAvailableStatus	String	VM的可使用状态 虚机：虚机是否能够作为资源使用 容器：虚机是否能够作为资源部署POD 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceInstanceStatus	String	服务下的服务实例的状态 虚机：应用是否可用 + Agent状态 容器：Pod状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CountInTsf	Integer	标识此instance是否已添加在tsf中 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
GroupId	String	机器所属部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationId	String	机器所属应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	String	机器所属应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceCreatedTime	String	机器实例在CVM的创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceExpiredTime	String	机器实例在CVM的过期时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceChargeType	String	机器实例在CVM的计费模式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceTotalCpu	Float	机器实例总CPU信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceTotalMem	Float	机器实例总内存信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceUsedCpu	Float	机器实例使用的CPU信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceUsedMem	Float	机器实例使用的内存信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceLimitCpu	Float	机器实例Limit CPU信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceLimitMem	Float	机器实例Limit 内存信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstancePkgVersion	String	包版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterType	String	集群类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RestrictState	String	机器实例业务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OperationState	Integer	实例执行状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
NamespaceId	String	NamespaceId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceZoneId	String	InstanceZoneId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceImportMode	String	InstanceImportMode 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationType	String	ApplicationType 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationResourceType	String	ApplicationResourceType 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceSidecarStatus	String	ServiceSidecarStatus 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	GroupName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	NamespaceName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LaneGroup

泳道部署组

被如下接口引用：CreateLane、DescribeLanes。

名称	类型	必选	描述
GroupId	String	是	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Entrance	Boolean	是	是否入口应用 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LaneGroupId	String	否	泳道部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LaneId	String	否	泳道ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	否	部署组名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationId	String	否	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
ApplicationName	String	否	应用名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	否	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	否	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Integer	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	Integer	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterType	String	否	集群类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LaneInfo

泳道

被如下接口引用：DescribeLanes。

名称	类型	描述
LaneId	String	泳道ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LaneName	String	泳道名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Remark	String	泳道备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Integer	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	Integer	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LaneGroupList	Array of LaneGroup	泳道部署组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Entrance	Boolean	是否入口应用 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceIdList	Array of String	泳道已经关联部署组的命名空间列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LaneInfos

泳道分页查询

被如下接口引用：DescribeLanes。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of LaneInfo	泳道信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LaneRule

泳道规则

被如下接口引用：DescribeLaneRules。

名称	类型	描述
RuleId	String	泳道规则ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuleName	String	泳道规则名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Priority	Integer	优先级 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Remark	String	备注 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuleTagList	Array of LaneRuleTag	泳道规则标签列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuleTagRelationship	String	泳道规则标签关系 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LaneId	String	泳道ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Enable	Boolean	开启状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Integer	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	Integer	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LaneRuleTag

泳道规则标签

被如下接口引用：CreateLaneRule、DescribeLaneRules、ModifyLaneRule。

名称	类型	描述
TagId	String	标签ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TagName	String	标签名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TagOperator	String	标签操作符 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TagValue	String	标签值 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LaneRuleId	String	泳道规则ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Integer	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	Integer	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LaneRules

泳道规则分页查询

被如下接口引用：DescribeLaneRules。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数
Content	Array of LaneRule	泳道规则列表

Microservice

微服务

被如下接口引用：DescribeMicroservices。

名称	类型	必选	描述
MicroserviceId	String	否	微服务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroserviceName	String	否	微服务名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroserviceDesc	String	否	微服务描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Integer	否	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	Integer	否	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	否	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunInstanceCount	Integer	否	微服务的运行实例数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

MsInstance

微服务实例信息

被如下接口引用：DescribeMicroservice。

名称	类型	描述
InstanceId	String	机器实例ID信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceName	String	机器实例名称信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Port	String	服务运行的端口号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LanIp	String	机器实例内网IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WanIp	String	机器实例外网IP 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceAvailableStatus	String	机器可用状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServiceInstanceStatus	String	服务运行状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	部署组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceStatus	String	机器TSF可用状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HealthCheckUrl	String	健康检查URL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterType	String	集群类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationPackageVersion	String	应用程序包版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationType	String	应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Namespace

命名空间

被如下接口引用：DescribeSimpleNamespaces。

名称	类型	描述
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
NamespaceCode	String	命名空间编码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceDesc	String	命名空间描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsDefault	String	默认命名空间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceStatus	String	命名空间状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DeleteFlag	Boolean	删除标识 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterList	Array of Cluster	集群数组，仅携带集群ID，集群名称，集群类型等基础信息。 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceResourceType	String	集群资源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceType	String	命名空间类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

OperationInfo

提供给前端，控制按钮是否显示

被如下接口引用：DescribeSimpleClusters、DescribeSimpleNamespaces。

名称	类型	描述
Init	OperationInfoDetail	初始化按钮的控制信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AddInstance	OperationInfoDetail	添加实例按钮的控制信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Destroy	OperationInfoDetail	销毁机器的控制信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

OperationInfoDetail

提供给前端控制按钮显示逻辑的字段

被如下接口引用：DescribeSimpleClusters、DescribeSimpleNamespaces。

名称	类型	描述
DisabledReason	String	不显示的原因 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Enabled	Boolean	该按钮是否可点击 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Supported	Boolean	是否显示该按钮 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

PkgInfo

包信息

被如下接口引用：DescribePkgs。

名称	类型	描述
PkgId	String	程序包ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgName	String	程序包名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgType	String	程序包类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgVersion	String	程序包版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgDesc	String	程序包描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UploadTime	String	上传时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Md5	String	程序包MD5 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgPubStatus	Integer	程序包状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

PkgList

包列表

被如下接口引用：DescribePkgs。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	程序包总量
Content	Array of PkgInfo	程序包信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ProtocolPort

端口对象

被如下接口引用：CreateContainGroup、DescribeContainerGroupDetail、ModifyContainerGroup。

名称	类型	必选	描述
Protocol	String	是	TCP UDP
Port	Integer	是	服务端口
TargetPort	Integer	是	容器端口
NodePort	Integer	否	主机端口 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServerlessGroup

Serverless部署组信息

被如下接口引用：DescribeServerlessGroup、DescribeServerlessGroups。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	分组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Status	String	服务状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgId	String	程序包ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgName	String	程序包名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	vpc ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetId	String	vpc 子网ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PkgVersion	String	程序包版本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Memory	String	所需实例内存大小 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceRequest	Integer	要求最小实例数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupParameters	String	部署组启动参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
InstanceCount	Integer	部署组实例数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	Array of String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ServerlessGroupPage

ServerlessGroup 翻页对象

被如下接口引用：DescribeServerlessGroups。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总记录数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of ServerlessGroup	列表信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SimpleApplication

简单应用

被如下接口引用：DescribeSimpleApplications。

名称	类型	描述
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationType	String	应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroserviceType	String	应用微服务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationDesc	String	ApplicationDesc 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProgLang	String	ProgLang 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApplicationResourceType	String	ApplicationResourceType 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	CreateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	UpdateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApigatewayServiceId	String	ApigatewayServiceId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationRuntimeType	String	ApplicationRuntimeType 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SimpleGroup

部署组

被如下接口引用：DescribeSimpleGroups。

名称	类型	描述
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	部署组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationType	String	应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterType	String	集群类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupParameters	String	启动参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupResourceType	String	部署组资源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AppMicroServiceType	String	应用微服务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TaskId

任务id

被如下接口引用：DeployGroup、ExpandGroup、ShrinkGroup、ShrinkInstances、StartGroup、StopGroup。

名称	类型	描述
TaskId	String	任务ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageApplication

应用分页信息

被如下接口引用：DescribeApplications。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	应用总数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of ApplicationForPage	应用信息列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageCluster

Tsf分页集群对象

被如下接口引用：DescribeSimpleClusters。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of Cluster	集群列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageConfig

TsfPage

被如下接口引用：DescribeConfigSummary、DescribeConfigs、DescribePublicConfigSummary、DescribePublicConfigs。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TsfPageConfig
Content	Array of Config	配置项列表

TsfPageConfigRelease

TSF配置项发布信息分页对象

被如下接口引用：DescribeConfigReleases、DescribePublicConfigReleases。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of ConfigRelease	配置项发布信息数组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageConfigReleaseLog

TSF配置项发布日志分页对象

被如下接口引用：DescribeConfigReleaseLogs、DescribePublicConfigReleaseLogs。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Content	Array of ConfigReleaseLog	配置项发布日志数组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageInstance

TSF机器实例分页对象

被如下接口引用：DescribeClusterInstances、DescribeGroupInstances。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	机器实例总数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of Instance	机器实例列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageMicroservice

微服务列表信息

被如下接口引用：DescribeMicroservices。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	微服务总数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of Microservice	微服务列表信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageMsInstance

微服务实例的分页内容

被如下接口引用：DescribeMicroservice。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	微服务实例总数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of MsInstance	微服务实例列表内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageNamespace

Tsf命名空间分页对象

被如下接口引用：DescribeSimpleNamespaces。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	命名空间总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of Namespace	命名空间列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageSimpleApplication

TSF分页简单应用对象

被如下接口引用：DescribeSimpleApplications。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of SimpleApplication	简单应用列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageSimpleGroup

TSF简单部署组分页列表

被如下接口引用：DescribeSimpleGroups。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of SimpleGroup	简单部署组列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

TsfPageVmGroup

列表中部署组分页信息

被如下接口引用：DescribeGroups。

名称	类型	描述
TotalCount	Integer	虚拟机部署组总数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Content	Array of VmGroupSimple	虚拟机部署组列表信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

VmGroup

虚拟机部署组信息

被如下接口引用：DescribeGroup。

名称	类型	描述
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	部署组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupStatus	String	部署组状态 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PackageId	String	程序包ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PackageName	String	程序包名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PackageVersion	String	程序包版本号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceCount	Integer	部署组机器数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RunInstanceCount	Integer	部署组运行中机器数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupParameters	String	部署组启动参数信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	部署组创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	部署组更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OffInstanceCount	Integer	部署组停止机器数目 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupDesc	String	部署组描述信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroserviceType	String	微服务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationType	String	应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupResourceType	String	部署组资源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdatedTime	Integer	部署组更新时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

VmGroupSimple

虚拟机部署组列表简要字段

被如下接口引用：DescribeGroups。

名称	类型	描述
GroupId	String	部署组ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupName	String	部署组名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ApplicationType	String	应用类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupDesc	String	部署组描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdateTime	String	部署组更新时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterId	String	集群ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
StartupParameters	String	部署组启动参数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceId	String	命名空间ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	部署组创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ClusterName	String	集群名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationId	String	应用ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ApplicationName	String	应用名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NamespaceName	String	命名空间名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MicroserviceType	String	应用微服务类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GroupResourceType	String	部署组资源类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpdatedTime	Integer	部署组更新时间戳 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation.ConfigCreateFailed	配置项创建失败。
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InternalError.RuntimeError	仓库内部错误。
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道

错误码	说明
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameter.PackageInUse	包正在被使用，请先解除占用。
InvalidParameter.ParamError	参数错误。
InvalidParameter.UpperDeleteLimit	仓库批量删除包数量超过单次允许上限。
InvalidParameterValue	参数取值错误
InvalidParameterValue.ApplicationIdNull	所属应用ID不能为空
InvalidParameterValue.ApplicationNameExist	应用名称已存在，请更换其他名称。
InvalidParameterValue.ConfigExists	配置项已存在。
InvalidParameterValue.ConfigNameInvalid	配置项名称不符合规范。
InvalidParameterValue.ConfigValueFormatInvalid	配置格式不符合YAML要求。

错误码	说明
InvalidParameterValue.ConfigValueTooLong	配置项值内容长度超长。
InvalidParameterValue.ConfigVersionDescInvalid	配置项版本描述不符合规范。
InvalidParameterValue.ConfigVersionInvalid	配置项版本不符合规范。
InvalidParameterValue.GroupIdNull	部署组ID不能为空
InvalidParameterValue.GroupNameExist	分组名称已存在，请更换其他名称。
InvalidParameterValue.GroupNameLength	部署组名不能大于50个字符
InvalidParameterValue.GroupNameNull	部署组名不能为空
InvalidParameterValue.GroupNameRegxMismatch	部署组名称格式不正确,只能包含小写字母、数字及分隔符("-"),且必须以小写字母开头，数字或小写字母结尾
InvalidParameterValue.GroupPkgNull	程序包不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符

错误码	说明
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.ServiceNameRepeated	服务名已被使用。
MissingParameter.ApplicationIdRequired	应用ID未填写。
MissingParameter.ConfigNameRequired	配置项名称未填写。
MissingParameter.ConfigTypeRequired	配置项类型未填写。
MissingParameter.ConfigValueRequired	配置项值未填写。
MissingParameter.ConfigVersionRequired	配置项版本未填写。
ResourceInsufficient.InstanceExcessLimit	实例数已达上限。
ResourceNotFound.ClusterNotExist	集群不存在。
ResourceNotFound.GroupNotExist	此分组不存在，无法执行该操作

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完整的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完整的地域列表。

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

集群相关接口
集群添加云主机

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加云主机节点至TSF集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-30 21:58:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddClusterInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClusterId	是	String	集群ID
InstanceIdList	是	Array of String	云主机ID列表
OsName	否	String	操作系统名称
ImageId	否	String	操作系统镜像ID
Password	否	String	重装系统密码设置
KeyId	否	String	重装系统，关联密钥设置
SgId	否	String	安全组设置
InstanceImportMode	否	String	云主机导入方式，虚拟机集群必填，容器集群不填写此字段，R：重装TSF系统镜像，M：手动安装agent

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	AddInstanceResult	添加云主机的返回列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

集群导入云主机

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加云主机节点至TSF集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-09 17:47:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClusterId	是	String	集群ID
InstanceIdList	是	Array of String	云主机ID列表
OsName	否	String	操作系统名称
ImageId	否	String	操作系统镜像ID
Password	否	String	重装系统密码设置
KeyId	否	String	重装系统，关联密钥设置
SgId	否	String	安全组设置
InstanceImportMode	否	String	云主机导入方式，虚拟机集群必填，容器集群不填写此字段，R：重装TSF系统镜像，M：手动安装agent

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	添加云主机是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误
ResourceNotFound.ClusterNotExist	集群不存在。

移除云主机

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

从 TSF 集群中批量移除云主机节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-04 21:04:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RemoveInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClusterId	是	String	集群 ID
InstanceIdList	是	Array of String	云主机 ID 列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	集群移除机器是否成功
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建集群

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-17 17:02:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCluster
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClusterName	是	String	集群名称
ClusterType	是	String	集群类型
VpcId	是	String	私有网络ID
ClusterCIDR	否	String	分配给集群容器和服务IP的CIDR
ClusterDesc	否	String	集群备注
TsfRegionId	否	String	集群所属TSF地域
TsfZoneId	否	String	集群所属TSF可用区
SubnetId	否	String	私有网络子网ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	集群ID

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询集群实例

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询集群实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:21:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeClusterInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClusterId	是	String	集群ID
SearchWord	否	String	搜索字段
OrderBy	否	String	排序字段
OrderType	否	Integer	排序类型
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	分页个数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageInstance	集群机器实例分页信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询简单集群列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询简单集群列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-10 22:21:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSimpleClusters
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClusterIdList	否	Array of String	需要查询的集群ID列表，不填或不传入时查询所有内容
ClusterType	否	String	需要查询的集群类型，不填或不传入时查询所有内容
Offset	否	Integer	查询偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	分页个数，默认为20， 取值应为1~50
SearchWord	否	String	对id和name进行关键词过滤

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageCluster	TSF集群分页对象
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

部署组相关接口
创建Serverless部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

部署Serverless应用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-15 18:03:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeployServerlessGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID
PkgId	是	String	程序包ID
Memory	否	String	所需实例内存大小，取值为 1Gi 2Gi 4Gi 8Gi 16Gi，缺省为 1Gi，不传表示维持原态
InstanceRequest	否	Integer	要求最小实例数，取值范围 [1, 4]，缺省为 1，不传表示维持原态
StartupParameters	否	String	部署组启动参数，不传表示维持原态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	结果true：成功；false：失败；
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue.GroupIdNull	部署组ID不能为空
ResourceInsufficient.InstanceExcessLimit	实例数已达上限。
ResourceNotFound.GroupNotExist	此分组不存在，无法执行该操作

部署Serverless应用

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

部署Serverless应用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-15 18:03:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeployServerlessGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID
PkgId	是	String	程序包ID
Memory	否	String	所需实例内存大小，取值为 1Gi 2Gi 4Gi 8Gi 16Gi，缺省为 1Gi，不传表示维持原态
InstanceRequest	否	Integer	要求最小实例数，取值范围 [1, 4]，缺省为 1，不传表示维持原态
StartupParameters	否	String	部署组启动参数，不传表示维持原态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	结果true：成功；false：失败；
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue.GroupIdNull	部署组ID不能为空
ResourceInsufficient.InstanceExcessLimit	实例数已达上限。
ResourceNotFound.GroupNotExist	此分组不存在，无法执行该操作

停止虚拟机部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

停止虚拟机部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:07:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StopGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TaskId	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

停止容器部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

停止容器部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:04:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StopContainerGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	停止操作是否成功。 true：停止成功 flase：停止失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

启动虚拟机部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

启动分组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:07:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StartGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TaskId	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

启动容器部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

启动容器部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:04:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：StartContainerGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	启动操作是否成功。 true：启动成功 false：启动失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

虚拟机部署组下线实例

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

虚拟机部署组下线实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:08:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ShrinkInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID
InstanceIdList	是	Array of String	下线机器实例ID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TaskId	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

缩容虚拟机部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

下线部署组所有机器实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:08:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ShrinkGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TaskId	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改容器部署组实例数

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改容器部署组实例数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:04:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyContainerReplicas
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID，部署组唯一标识
InstanceNum	是	Integer	实例数量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	结果true：成功；false：失败；
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询Serverless部署组列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Serverless部署组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-28 17:41:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServerlessGroups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SearchWord	否	String	搜索字段，模糊搜索groupName字段
ApplicationId	否	String	分组所属应用ID
OrderBy	否	String	排序字段，默认为 createTime字段，支持id， name， createTime
OrderType	否	String	排序方式，默认为1：倒序排序，0：正序，1：倒序
Offset	否	Integer	偏移量，取值从0开始
Limit	否	Integer	分页个数，默认为20， 取值应为1~50
NamespaceId	否	String	分组所属名字空间ID
ClusterId	否	String	分组所属集群ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServerlessGroupPage	数据列表对象

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误
InvalidParameterValue.ApplicationIdNull	所属应用ID不能为空

修改容器部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改容器部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:05:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyContainerGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	否	String	部署组ID
AccessType	否	Integer	0:公网 1:集群内访问 2：NodePort
ProtocolPorts	否	Array of ProtocolPort	ProtocolPorts数组
UpdateType	否	Integer	更新方式：0:快速更新 1:滚动更新
UpdateIvl	否	Integer	更新间隔,单位秒

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	更新部署组是否成功。 true：成功。 false：失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

虚拟机部署组添加实例

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

虚拟机部署组添加实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:07:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ExpandGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID
InstanceIdList	是	Array of String	扩容的机器实例ID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TaskId	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询简单部署组列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询简单部署组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-11 11:12:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSimpleGroups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupIdList	否	Array of String	部署组ID列表，不填写时查询全量
ApplicationId	否	String	应用ID，不填写时查询全量
ClusterId	否	String	集群ID，不填写时查询全量
NamespaceId	否	String	命名空间ID，不填写时查询全量
Limit	否	Integer	每页条数
Offset	否	Integer	起始偏移量
GroupId	否	String	部署组ID，不填写时查询全量
SearchWord	否	String	模糊查询，部署组名称，不填写时查询全量
AppMicroServiceType	否	String	部署组类型，精确过滤字段，M：service mesh, P：原生应用， M：网关应用

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageSimpleGroup	简单部署组列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询Serverless部署组明细

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询Serverless部署组明细

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-18 10:46:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServerlessGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ServerlessGroup	结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter.ParamError	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误
InvalidParameterValue.GroupIdNull	部署组ID不能为空
ResourceNotFound.GroupNotExist	此分组不存在，无法执行该操作

获取虚拟机部署组列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取虚拟机部署组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-10 22:18:46。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGroups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SearchWord	否	String	搜索字段
ApplicationId	否	String	应用ID
OrderBy	否	String	排序字段
OrderType	否	Integer	排序方式
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	分页个数
NamespaceId	否	String	命名空间ID
ClusterId	否	String	集群ID
GroupResourceTypeList	否	Array of String	部署组资源类型列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageVmGroup	虚拟机部署组分页信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询虚拟机部署组云主机列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询虚拟机部署组云主机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:06:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGroupInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID
SearchWord	否	String	搜索字段
OrderBy	否	String	排序字段
OrderType	否	Integer	排序类型
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	分页个数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageInstance	部署组机器信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询虚拟机部署组详情

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询虚拟机部署组详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:06:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	VmGroup	虚拟机部署组详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

容器部署组列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

容器部署组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:02:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeContainerGroups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SearchWord	否	String	搜索字段，模糊搜索groupName字段
ApplicationId	否	String	分组所属应用ID
OrderBy	否	String	排序字段，默认为 createTime字段，支持id， name， createTime
OrderType	否	Integer	排序方式，默认为1：倒序排序，0：正序，1：倒序
Offset	否	Integer	偏移量，取值从0开始
Limit	否	Integer	分页个数，默认为20， 取值应为1~50
ClusterId	否	String	集群ID
NamespaceId	否	String	命名空间 ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ContainGroupResult	查询的权限数据对象

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询容器部署组详情

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

容器部署组详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:02:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeContainerGroupDetail
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	分组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ContainerGroupDetail	容器部署组详情
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

部署虚拟机部署组应用

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

部署虚拟机部署组应用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:07:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeployGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID
PkgId	是	String	程序包ID
StartupParameters	否	String	部署组启动参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TaskId	任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

部署容器应用

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

部署容器应用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-07 11:03:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeployContainerGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID，分组唯一标识
Server	是	String	镜像server
TagName	是	String	镜像版本名称,如v1
InstanceNum	是	Integer	实例数量
Reponame	否	String	旧版镜像名，如/tsf/nginx
CpuLimit	否	String	业务容器最大的 CPU 核数，对应 K8S 的 limit；不填时默认为 request 的 2 倍
MemLimit	否	String	业务容器最大的内存 MiB 数，对应 K8S 的 limit；不填时默认为 request 的 2 倍
JvmOpts	否	String	jvm参数
CpuRequest	否	String	业务容器分配的 CPU 核数，对应 K8S 的 request
MemRequest	否	String	业务容器分配的内存 MiB 数，对应 K8S 的 request
DoNotStart	否	Boolean	是否不立即启动
RepoName	否	String	（优先使用）新版镜像名，如/tsf/nginx

参数名称	必选	类型	描述
UpdateType	否	Integer	更新方式：0:快速更新 1:滚动更新
UpdateIvl	否	Integer	滚动更新必填，更新间隔
AgentCpuRequest	否	String	agent 容器分配的 CPU 核数，对应 K8S 的 request
AgentCpuLimit	否	String	agent 容器最大的 CPU 核数，对应 K8S 的 limit
AgentMemRequest	否	String	agent 容器分配的内存 MiB 数，对应 K8S 的 request
AgentMemLimit	否	String	agent 容器最大的内存 MiB 数，对应 K8S 的 limit
IstioCpuRequest	否	String	istioproxy 容器分配的 CPU 核数，对应 K8S 的 request
IstioCpuLimit	否	String	istioproxy 容器最大的 CPU 核数，对应 K8S 的 limit
IstioMemRequest	否	String	istioproxy 容器分配的内存 MiB 数，对应 K8S 的 request
IstioMemLimit	否	String	istioproxy 容器最大的内存 MiB 数，对应 K8S 的 limit

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	部署容器应用是否成功。 true：成功。 false：失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除虚拟机部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除容器部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:06:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	删除部署组操作是否成功。 true：操作成功。 false：操作失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除容器部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除容器部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 22:02:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteContainerGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID，分组唯一标识

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	删除操作是否成功： true：成功 false：失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建虚拟机部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建虚拟机部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-14 11:27:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	部署组所属的应用ID
NamespaceId	是	String	部署组所属命名空间ID
GroupName	是	String	部署组名称
ClusterId	是	String	集群ID
GroupDesc	否	String	部署组描述
GroupResourceType	否	String	部署组资源类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	groupId， null表示创建失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建容器部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建容器部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-07 10:59:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateContainGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	分组所属应用ID
NamespaceId	是	String	分组所属命名空间ID
GroupName	是	String	分组名称字段，长度1~60，字母或下划线开头，可包含字母数字下划线
InstanceNum	是	Integer	实例数量
AccessType	是	Integer	0:公网 1:集群内访问 2：NodePort
ProtocolPorts	是	Array of ProtocolPort	数组对象，见下方定义
ClusterId	是	String	集群ID
CpuLimit	否	String	最大分配 CPU 核数，对应 K8S limit
MemLimit	否	String	最大分配内存 MiB 数，对应 K8S limit
GroupComment	否	String	分组备注字段，长度应不大于200字符
UpdateType	否	Integer	更新方式：0:快速更新 1:滚动更新

参数名称	必选	类型	描述
UpdateIvl	否	Integer	滚动更新必填，更新间隔
CpuRequest	否	String	初始分配的 CPU 核数，对应 K8S request
MemRequest	否	String	初始分配的内存 MiB 数，对应 K8S request
GroupResourceType	否	String	部署组资源类型
SubnetId	否	String	子网ID
AgentCpuRequest	否	String	agent 容器分配的 CPU 核数，对应 K8S 的 request
AgentCpuLimit	否	String	agent 容器最大的 CPU 核数，对应 K8S 的 limit
AgentMemRequest	否	String	agent 容器分配的内存 MiB 数，对应 K8S 的 request
AgentMemLimit	否	String	agent 容器最大的内存 MiB 数，对应 K8S 的 limit
IstioCpuRequest	否	String	istioproxy 容器分配的 CPU 核数，对应 K8S 的 request
IstioCpuLimit	否	String	istioproxy 容器最大的 CPU 核数，对应 K8S 的 limit
IstioMemRequest	否	String	istioproxy 容器分配的内存 MiB 数，对应 K8S 的 request
IstioMemLimit	否	String	istioproxy 容器最大的内存 MiB 数，对应 K8S 的 limit

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	返回创建成功的部署组ID，返回null表示失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除部署组

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除Serverless部署组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-21 19:38:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteServerlessGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	groupId，分组唯一标识

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	结果true：成功；false：失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue.GroupIdNull	部署组ID不能为空

错误码	描述
ResourceNotFound.GroupNotExist	此分组不存在，无法执行该操作

程序包相关接口
更新上传程序包信息

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

调用该接口和COS的上传接口后，需要调用此接口更新TSF中保存的程序包状态。 调用此接口完成后，才标志上传包流程结束。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:43:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyUploadInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID
PkgId	是	String	调用DescribeUploadInfo接口时返回的软件包ID
Result	是	Integer	COS返回上传结果（默认为0：成功，其他值表示失败）
Md5	否	String	程序包MD5
Size	否	Integer	程序包大小（单位字节）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取上传程序包信息

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

TSF会将软件包上传到TCE对象存储（COS）。调用此接口获取上传信息，如目标地域，桶，包Id，存储路径，鉴权信息等，之后请使用COS API（或SDK）进行上传。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:42:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUploadInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID
PkgName	是	String	程序包名
PkgVersion	是	String	程序包版本
PkgType	是	String	程序包类型
PkgDesc	否	String	程序包介绍

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	CosUploadInfo	COS上传信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取某个应用的程序包信息列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

无

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:46:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePkgs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID（只传入应用ID，返回该应用下所有软件包信息）
SearchWord	否	String	查询关键字（支持根据包ID，包名，包版本号搜索）
OrderBy	否	String	排序关键字（默认为"UploadTime"：上传时间）
OrderType	否	Integer	升序：0/降序：1（默认降序）
Offset	否	Integer	查询起始偏移
Limit	否	Integer	返回数量限制

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	PkgList	符合查询程序包信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取下载程序包信息

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

TSF上传的程序包存放在TCE对象存储（COS）中，通过该API可以获取从COS下载程序包需要的信息，包括包所在的桶、存储路径、鉴权信息等，之后使用COS API（或SDK）进行下载。 COS相关文档请查阅：https://api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/document/product/436

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:44:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDownloadInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID
PkgId	是	String	程序包ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	CosDownloadInfo	COS鉴权信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

批量删除包

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

从软件仓库批量删除程序包。 一次最多支持删除1000个包，数量超过1000，返回UpperDeleteLimit错误。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:43:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeletePkgs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID
PkgIds	是	Array of String	需要删除的程序包ID列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError.RuntimeError	仓库内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter.PackageInUse	包正在被使用，请先解除占用。
InvalidParameter.ParamError	参数错误。
InvalidParameter.UpperDeleteLimit	仓库批量删除包数量超过单次允许上限。

命名空间相关接口
创建命名空间

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建命名空间

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-05 17:47:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateNamespace
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NamespaceName	是	String	命名空间名称
ClusterId	否	String	集群ID
NamespaceDesc	否	String	命名空间描述
NamespaceResourceType	否	String	命名空间资源类型(默认值为DEF)
NamespaceType	否	String	是否是全局命名空间(默认是DEF，表示普通命名空间；GLOBAL表示全局命名空间)
NamespaceId	否	String	命名空间ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	成功时为命名空间ID，失败为null

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除命名空间

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除命名空间

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-11-05 17:46:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteNamespace
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NamespaceId	是	String	命名空间ID
ClusterId	否	String	集群ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	删除命名空间是否成功。 true：删除成功。 false：删除失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询简单命名空间列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询简单命名空间列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-18 14:41:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSimpleNamespaces
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NamespaceIdList	否	Array of String	命名空间ID列表，不传入时查询全量
ClusterId	否	String	集群ID，不传入时查询全量
Limit	否	Integer	每页条数
Offset	否	Integer	起始偏移量
NamespaceId	否	String	命名空间ID，不传入时查询全量
NamespaceResourceTypeList	否	Array of String	查询资源类型列表
SearchWord	否	String	通过id和name进行过滤
NamespaceTypeList	否	Array of String	查询的命名空间类型列表
NamespaceName	否	String	通过命名空间名精确过滤
IsDefault	否	String	通过是否是默认命名空间过滤，不传表示拉取全部命名空间。0：默认，命名空间。1：非默认命名空间

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageNamespace	命名空间分页列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

应用相关接口
获取应用列表其它字段

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取应用列表其它字段，如实例数量信息等

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:34:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApplicationAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApplicationAttribute	应用列表其它字段返回参数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建应用

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建应用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-13 11:04:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateApplication
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationName	是	String	应用名称
ApplicationType	是	String	应用类型，V：虚拟机应用；C：容器应用；S：serverless应用
MicroserviceType	是	String	应用微服务类型，M：service mesh应用；N：普通应用；G：网关应用
ApplicationDesc	否	String	应用描述
ApplicationLogConfig	否	String	应用日志配置项，废弃参数
ApplicationResourceType	否	String	应用资源类型，废弃参数
ApplicationRuntimeType	否	String	应用runtime类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	应用ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue.ApplicationNameExist	应用名称已存在，请更换其他名称。

删除应用

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除应用

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:33:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteApplication
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	删除应用操作是否成功。 true：操作成功。 false：操作失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取应用详情

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取应用详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:33:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApplication
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ApplicationForPage	应用信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取应用列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取应用列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-10 22:09:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeApplications
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SearchWord	否	String	搜索字段
OrderBy	否	String	排序字段
OrderType	否	Integer	排序类型
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	分页个数
ApplicationType	否	String	应用类型
MicroserviceType	否	String	应用的微服务类型
ApplicationResourceTypeList	否	Array of String	应用资源类型数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageApplication	应用分页列表信息

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询简单应用列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询简单应用列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-09-10 22:24:27。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSimpleApplications
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationIdList	否	Array of String	应用ID列表
ApplicationType	否	String	应用类型
Limit	否	Integer	每页条数
Offset	否	Integer	起始偏移量
MicroserviceType	否	String	微服务类型
ApplicationResourceTypeList	否	Array of String	资源类型数组
SearchWord	否	String	通过id和name进行关键词过滤

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageSimpleApplication	简单应用分页对象

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

服务治理相关接口
创建泳道

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建泳道

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 15:34:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateLane
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LaneName	是	String	泳道名称
Remark	是	String	泳道备注
LaneGroupList	是	Array of LaneGroup	泳道部署组信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	泳道ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称

错误码	描述
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符

创建泳道规则

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建泳道规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 15:32:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateLaneRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
RuleName	是	String	泳道规则名称
Remark	是	String	泳道规则备注
RuleTagList	是	Array of LaneRuleTag	泳道规则标签列表
RuleTagRelationship	是	String	泳道规则标签关系
LaneId	是	String	泳道Id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	泳道规则Id
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除

错误码	描述
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符

删除泳道

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除泳道

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 16:31:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteLane
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LaneId	是	String	泳道Idl

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true / false
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误

错误码	描述
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符

查询泳道规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询泳道规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 15:30:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLaneRules
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	是	Integer	每页展示的条数
Offset	是	Integer	翻页偏移量
SearchWord	否	String	搜索关键词
RuleId	否	String	泳道规则ID（用于精确搜索）

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	LaneRules	泳道规则列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称

错误码	描述
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符

查询泳道列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询泳道列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 15:34:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLanes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	是	Integer	每页展示的条数
Offset	是	Integer	翻页偏移量
SearchWord	否	String	搜索关键字

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	LaneInfos	泳道列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称

错误码	描述
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符

更新泳道信息

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新泳道信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 15:14:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyLane
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LaneId	是	String	泳道ID
LaneName	是	String	泳道名称
Remark	是	String	备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称

错误码	描述
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符

更新泳道规则

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新泳道规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-13 15:33:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyLaneRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
RuleId	是	String	泳道规则ID
RuleName	是	String	泳道规则名称
Remark	是	String	泳道规则备注
RuleTagList	是	Array of LaneRuleTag	泳道规则标签列表
RuleTagRelationship	是	String	泳道规则标签关系
LaneId	是	String	泳道ID
Enable	是	Boolean	开启状态

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	操作状态
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.LaneInfoDeleteConsulFailed	泳道从consul删除失败
FailedOperation.LaneInfoGroupNotEmpty	新增关联部署组不能为空
FailedOperation.LaneInfoReleaseConsulFailed	泳道同步到consul失败
FailedOperation.LaneRuleEnableConsulFailed	泳道规则启用失败
FailedOperation.LaneRuleMaxLimit	用户全链路灰度规则最大100条
InvalidParameter.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameter.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道
InvalidParameter.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameter.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameter.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameter.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameter.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleInfoNotExist	泳道规则中的泳道不存在
InvalidParameter.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的泳道规则名称
InvalidParameter.LaneRuleNameInvalid	泳道规则名称格式有误
InvalidParameter.LaneRuleNameNotEmpty	泳道规则名称不能为空
InvalidParameter.LaneRuleNameTooLong	泳道规则名称不能超过60个字符
InvalidParameter.LaneRuleNotExist	泳道规则不存在
InvalidParameter.LaneRuleRemarkTooLong	泳道规则备注不能超过200个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNameNotEmpty	泳道规则标签名不能为空
InvalidParameter.LaneRuleTagNameTooLong	泳道规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameter.LaneRuleTagNotEmpty	泳道规则必须设置至少一个标签
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTooLong	泳道规则标签值不能超过128个字符

错误码	描述
InvalidParameter.LaneRuleTagValueTotalTooLong	泳道规则总标签值不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoAlreadyUsed	已经绑定灰度规则，无法删除
InvalidParameterValue.LaneInfoNameAlreadyUsed	存在同名的泳道名称
InvalidParameterValue.LaneInfoNameInvalid	泳道名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneInfoNameNotEmpty	泳道名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneInfoNameTooLong	泳道名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExist	泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneInfoNotExistEntrance	泳道没有设置任何入口应用
InvalidParameterValue.LaneInfoRemarkTooLong	泳道备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleInfoNotExist	全链路灰度规则中的泳道不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleNameAlreadyUsed	存在同名的全链路灰度规则
InvalidParameterValue.LaneRuleNameInvalid	全链路灰度规则名称格式有误
InvalidParameterValue.LaneRuleNameNotEmpty	全链路灰度规则名称不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleNameTooLong	全链路灰度规则名称不能超过60个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleNotExist	全链路灰度规则不存在
InvalidParameterValue.LaneRuleRemarkTooLong	全链路灰度规则备注不能超过200个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameNotEmpty	全链路灰度规则标签名不能为空
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNameTooLong	全链路灰度规则标签名不能超过32个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagNotEmpty	全链路灰度规则必须设置至少一个标签
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTooLong	全链路灰度规则标签值不能超过128个字符
InvalidParameterValue.LaneRuleTagValueTotalTooLong	全链路灰度规则总标签值不能超过200个字符

服务相关接口
新增微服务

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增微服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:38:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateMicroservice
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NamespaceId	是	String	命名空间ID
MicroserviceName	是	String	微服务名称
MicroserviceDesc	否	String	微服务描述信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	新增微服务是否成功。 true：操作成功。 false：操作失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameterValue.ServiceNameRepeated	服务名已被使用。

删除微服务

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除微服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:38:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteMicroservice
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
MicroserviceId	是	String	微服务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	删除微服务是否成功。 true：操作成功。 false：操作失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询微服务详情

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询微服务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:38:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMicroservice
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
MicroserviceId	是	String	微服务ID
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	分页个数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageMsInstance	微服务详情实例列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取微服务列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取微服务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:39:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeMicroservices
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NamespaceId	是	String	命名空间ID
SearchWord	否	String	搜索字段
OrderBy	否	String	排序字段
OrderType	否	Integer	排序类型
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	分页个数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageMicroservice	微服务分页列表信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改微服务详情

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改微服务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:39:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyMicroservice
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
MicroserviceId	是	String	微服务 ID
MicroserviceDesc	是	String	微服务备注信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	修改微服务详情是否成功。 true：操作成功。 false：操作失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

配置管理相关接口
创建配置项

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建配置项

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-20 15:28:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigName	是	String	配置项名称
ConfigVersion	是	String	配置项版本
ConfigValue	是	String	配置项值
ApplicationId	是	String	应用ID
ConfigVersionDesc	否	String	配置项版本描述
ConfigType	否	String	配置项值类型
EncodeWithBase64	否	Boolean	Base64编码的配置项

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：创建成功；false：创建失败

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.ConfigCreateFailed	配置项创建失败。
InvalidParameterValue.ConfigExists	配置项已存在。
InvalidParameterValue.ConfigNameInvalid	配置项名称不符合规范。
InvalidParameterValue.ConfigValueFormatInvalid	配置格式不符合YAML要求。
InvalidParameterValue.ConfigValueTooLong	配置项值内容长度超长。
InvalidParameterValue.ConfigVersionDescInvalid	配置项版本描述不符合规范。
InvalidParameterValue.ConfigVersionInvalid	配置项版本不符合规范。
MissingParameter.ApplicationIdRequired	应用ID未填写。
MissingParameter.ConfigNameRequired	配置项名称未填写。
MissingParameter.ConfigTypeRequired	配置项类型未填写。
MissingParameter.ConfigValueRequired	配置项值未填写。
MissingParameter.ConfigVersionRequired	配置项版本未填写。

创建公共配置项

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建公共配置项

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-21 21:39:31。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreatePublicConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigName	是	String	配置项名称
ConfigVersion	是	String	配置项版本
ConfigValue	是	String	配置项值，总是接收yaml格式的内容
ConfigVersionDesc	否	String	配置项版本描述
ConfigType	否	String	配置项类型
EncodeWithBase64	否	Boolean	Base64编码的配置项

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：创建成功；false：创建失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除配置项

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除配置项

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:50:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	是	String	配置项ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：删除成功；false：删除失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除公共配置项

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除公共配置项

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:44:31。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeletePublicConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	是	String	配置项ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：删除成功；false：删除失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询配置

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:47:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	是	String	配置项ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Config	配置项
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询配置发布历史

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询配置发布历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:48:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeConfigReleaseLogs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	否	String	部署组ID，不传入时查询全量
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	每页条数，默认为20
NamespaceId	否	String	命名空间ID，不传入时查询全量
ClusterId	否	String	集群ID，不传入时查询全量
ApplicationId	否	String	应用ID，不传入时查询全量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfigReleaseLog	分页的配置项发布历史列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询配置发布信息

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询配置发布信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:48:31。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeConfigReleases
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigName	否	String	配置项名称，不传入时查询全量
GroupId	否	String	部署组ID，不传入时查询全量
NamespaceId	否	String	命名空间ID，不传入时查询全量
ClusterId	否	String	集群ID，不传入时查询全量
Limit	否	Integer	每页条数
Offset	否	Integer	偏移量
ConfigId	否	String	配置ID，不传入时查询全量
ApplicationId	否	String	应用ID，不传入时查询全量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfigRelease	分页的配置发布信息

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询配置汇总列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询配置汇总列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:47:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeConfigSummary
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	否	String	应用ID，不传入时查询全量
SearchWord	否	String	查询关键字，模糊查询：应用名称，配置项名称，不传入时查询全量
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	每页条数，默认为20

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfig	配置项分页对象
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询配置项列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询配置项列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-11 14:17:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeConfigs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	否	String	应用ID，不传入时查询全量
ConfigId	否	String	配置项ID，不传入时查询全量，高优先级
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	每页条数
ConfigIdList	否	Array of String	配置项ID列表，不传入时查询全量，低优先级
ConfigName	否	String	配置项名称，精确查询，不传入时查询全量
ConfigVersion	否	String	配置项版本，精确查询，不传入时查询全量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfig	分页后的配置项列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询公共配置（单条）

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询公共配置（单条）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:42:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePublicConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	是	String	需要查询的配置项ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Config	全局配置
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询公共配置发布历史

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询公共配置发布历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:43:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePublicConfigReleaseLogs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NamespaceId	否	String	命名空间ID，不传入时查询全量
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	每页条数，默认为20

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfigReleaseLog	分页后的公共配置项发布历史列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询公共配置发布信息

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询公共配置发布信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:43:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePublicConfigReleases
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigName	否	String	配置项名称，不传入时查询全量
NamespaceId	否	String	命名空间ID，不传入时查询全量
Limit	否	Integer	每页条数
Offset	否	Integer	偏移量
ConfigId	否	String	配置项ID，不传入时查询全量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfigRelease	公共配置发布信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询公共配置汇总列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询公共配置汇总列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:43:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePublicConfigSummary
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SearchWord	否	String	查询关键字，模糊查询：配置项名称，不传入时查询全量
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	每页条数，默认为20

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfig	分页的全局配置统计信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询公共配置项列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询公共配置项列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-11 14:18:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePublicConfigs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	否	String	配置项ID，不传入时查询全量，高优先级
Offset	否	Integer	偏移量，默认为0
Limit	否	Integer	每页条数，默认为20
ConfigIdList	否	Array of String	配置项ID列表，不传入时查询全量，低优先级
ConfigName	否	String	配置项名称，精确查询，不传入时查询全量
ConfigVersion	否	String	配置项版本，精确查询，不传入时查询全量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	TsfPageConfig	分页后的全局配置项列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询group发布的配置

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询group发布的配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:46:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeReleasedConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	部署组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	String	已发布的配置内容
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

发布配置

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

发布配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:46:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReleaseConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	是	String	配置ID
GroupId	是	String	部署组ID
ReleaseDesc	否	String	发布描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：发布成功；false：发布失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

发布公共配置

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

发布公共配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:42:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReleasePublicConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigId	是	String	配置ID
NamespaceId	是	String	命名空间ID
ReleaseDesc	否	String	发布描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：发布成功；false：发布失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

撤回已发布的配置

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

撤回已发布的配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:45:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RevocationConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigReleaseId	是	String	配置项发布ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：回滚成功；false：回滚失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

撤回已发布的公共配置

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

撤回已发布的公共配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-10 17:41:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RevocationPublicConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigReleaseId	是	String	配置项发布ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：撤销成功；false：撤销失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

回滚配置

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

回滚配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-12 17:54:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RollbackConfig
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ConfigReleaseLogId	是	String	配置项发布历史ID
ReleaseDesc	否	String	回滚描述

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	true：回滚成功；false：回滚失败
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

镜像相关接口
批量删除镜像版本

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量删除镜像版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-07-02 21:47:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteImageTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ImageTags	是	Array of DeleteImageTag	镜像版本数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Boolean	批量删除操作是否成功。 true：成功。 false：失败。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

镜像版本列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

镜像版本列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-12 15:26:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeImageTags
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ApplicationId	是	String	应用Id
Offset	否	Integer	偏移量，取值从0开始
Limit	否	Integer	分页个数，默认为20， 取值应为1~100
QueryImageIdFlag	否	Integer	不填和0:查询 1:不查询
SearchWord	否	String	可用于搜索的 tag 名字

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	ImageTagsResult	查询的权限数据对象
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

其他接口
获取部署组实例列表

1. 接口描述

接口请求域名： tsf.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取部署组实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-02 16:13:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePodInstances
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-03-26
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GroupId	是	String	实例所属groupId
Offset	否	Integer	偏移量，取值从0开始
Limit	否	Integer	分页个数，默认为20， 取值应为1~50

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	GroupPodResult	查询的权限数据对象
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。