腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

基础设施管理

运营端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 返回结果

基础设施管理相关接口
- 添加idc出口设施信息
- 添加IDC
- IP网段资源新增接口
- 网络设备配置信息新增
- 网络端口配置信息新增
- 网络质量配置探测IP
- 增加os
- 增加RAID
- 增加服务器信息
- 添加idc专线信息
- Syslog新增关键字
- 增加虚拟机
- 分配服务器特殊外网IP
- 分配服务器外网IP
- 分配VM内网IP
- 分配VM外网IP
- 新增告警策略配置
- 创建用户自定义脚本
- 创建自定义脚本集
- 删除告警策略配置
- 删除告警策略配置-MD5版
- 删除自定义脚本集
- 删除用户自定义脚本
- 网络质量配置删除探测IP
- 删除os
- 删除RAID
- 删除端口信息
- 删除进程信息
- 删除服务器信息
- Syslog删除关键字
- 删除虚拟机
- XFLOW查询汇总专线数据
- 查询告警记录
- 查询告警策略配置-MD5批量
- 获取所有vlanid接口
- 查询自定义脚本集信息
- 查询用户自定义脚本
- 查看部署各节点状态
- 获取cmdb各字段枚举值
- 获取全局网络设备系统日志
- idc出口信息
- 获取idc信息
- 获取idc视图
- Ip资源视图
- 获取特定网段ip使用详情
- XFLOW同步专线信息
- 网络设备配置信息查询

获取网络设备各字段枚举值
枚举网络设备名称和对应端口名称
获取网络设备端口状态
网络端口配置信息查询
获取网络设备关联的服务器
获取网络设备系统日志
查询某个agent某段时间的探测IP结果以天为单位
查询某个agent某天内所有探测IP的结果
查询os
XFLOW查询原始专线数据
查询os部署调试信息
带外管理账号密码查询
查询周期汇总xflow数据
拉取物理服务器列表
查询raid
查询搬迁目的机架机位信息
查询历史搬迁接口
获取物理机磁盘列表
查询端口信息
查询进程信息
查询服务器关联网络设备
查询服务器信息
基础设施-idc配置-idc专线
Syslog信息查询
Syslog查询关键字
查询系统日志关键字
snmp自定义模板操作
查询TopnXflow数据
快速部署系统
更新告警策略配置
更新告警策略配置-MD5版
cmdb数据修改
修改自定义脚本信息
编辑自定义脚本集信息
基础设施-idc配置-idc出口修改
idc信息修改
修改OS
修改RAID
修改端口信息
修改进行信息
更新服务器信息请求信息
基础设施-idc配置-idc专线修改
Syslog修改关键字
系统字典操作
RAID字典操作
带外管理开机关机重启
回收服务器特殊外网IP
回收服务器外网IP
回收VM内网IP
回收VM外网IP
触发dhcp配置更新及服务重启
OS部署部署系统
物理服务器取消搬迁接口
物理服务器搬迁完成接口
物理服务器搬迁状态查询接口
物理服务器搬迁发起接口
重命名服务器

资源分配
查询已配置的探测IP
物理服务器分配内网IP
物理服务器回收内网IP接口
物理服务器批量分配相应虚拟内网段IP接口
物理服务器批量回收相应虚拟内网段IP接口
下架物理服务器
数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

DCOS服务

接口名称	接口功能
AddExportIdcLineInfoEx	添加idc出口设施信息
AddIdcInfoEx	添加IDC
AddIpResourceEx	IP网段资源新增接口
AddNetDeviceEx	网络设备配置信息新增
AddNetDeviceRelatedEx	网络端口配置信息新增
AddNetworkIpEx	网络质量配置探测IP
AddOS	增加os
AddRAID	增加RAID
AddServers	增加服务器信息
AddSpecialIdcLineInfoEx	添加idc专线信息
AddSyslogKeywords	Syslog新增关键字
AddVMList	增加虚拟机
AllocateServerSpecialWanIPList	分配服务器特殊外网IP
AllocateServerWanIPList	分配服务器外网IP
AllocateVMLanIPList	分配VM内网IP
AllocateVMWanIPList	分配VM外网IP
CreateAlarmStrategy	新增告警策略配置
CreateCustomScript	创建用户自定义脚本
CreateCustomScriptSet	创建自定义脚本集
DeleteAlarmStrategy	删除告警策略配置
DeleteAlarmStrategyMd5	删除告警策略配置-MD5版
DeleteCustomScriptSets	删除自定义脚本集
DeleteCustomScripts	删除用户自定义脚本
DeleteNetworkIpEx	网络质量配置删除探测IP
DeleteOS	删除os
DeleteRAID	删除RAID
DeleteServerPortInfo	删除端口信息
DeleteServerProcessInfo	删除进程信息
DeleteServers	删除服务器信息
DeleteSyslogKeywords	Syslog删除关键字

接口名称	接口功能
DeleteVMList	删除虚拟机
DescribeAggregationXflowData	XFLOW查询汇总专线数据
DescribeAlarmRecord	查询告警记录
DescribeAlarmStrategyMd5	查询告警策略配置-MD5批量
DescribeAllVlanIdsEx	获取所有vlanid接口
DescribeCustomScriptSets	查询自定义脚本集信息
DescribeCustomScripts	查询用户自定义脚本
DescribeDeploySubtaskStepsEx	查看部署各节点状态
DescribeFieldsEnumEx	获取cmdb各字段枚举值
DescribeGlobalNetdeviceSyslogEx	获取全局网络设备系统日志
DescribeIdcExportLineInfoEx	idc出口信息
DescribeIdcInfoEx	获取idc信息
DescribeIdcOverviewEx	获取idc视图
DescribeIpResourceEx	Ip资源视图
DescribeIpResourceIpDetailEx	获取特定网段ip使用详情
DescribeLineXflowInfo	XFLOW同步专线信息
DescribeNetDeviceEx	网络设备配置信息查询
DescribeNetdeviceFieldsEnumEx	获取网络设备各字段枚举值
DescribeNetdeviceNamePortEnumEx	枚举网络设备名称和对应端口名称
DescribeNetdevicePortStateEx	获取网络设备端口状态
DescribeNetdeviceRelatedEx	网络端口配置信息查询
DescribeNetdeviceRelatedServersEx	获取网络设备关联的服务器
DescribeNetdeviceSyslogEx	获取网络设备系统日志
DescribeNetworkAgentResultEx	查询某个agent某段时间的探测IP结果，以天为单位
DescribeNetworkOneAgentResultEx	查询某个agent某天内，所有探测IP的结果
DescribeOSList	查询os
DescribeOriginalXflowData	XFLOW查询原始专线数据
DescribeOsDeployDebugInfoEx	查询os部署调试信息
DescribeOutbandInfoEx	带外管理,账号密码查询
DescribePeriodAggregationXflowData	查询周期汇总xflow数据
DescribePhysvrsListEx	拉取物理服务器列表
DescribeRAIDList	查询raid
DescribeRelocateInfo	查询搬迁目的机架机位信息
DescribeRelocateServerHistory	查询历史搬迁接口
DescribeServerHarddisks	获取物理机磁盘列表
DescribeServerPortInfo	查询端口信息

接口名称	接口功能
DescribeServerProcessInfo	查询进程信息
DescribeServerRelatedNetdevices	查询服务器关联网络设备
DescribeServers	查询服务器信息
DescribeSpecialIdcLineInfoEx	基础设施-idc配置-idc专线
DescribeSysLogDatas	Syslog信息查询
DescribeSysLogKeyword	Syslog查询关键字
DescribeSysLogKeywords	查询系统日志关键字
DescribeTemplateActionEx	snmp自定义模板操作
DescribeTopnXflowData	查询TopnXflow数据
FastReinstallOSList	快速部署系统
ModifyAlarmStrategy	更新告警策略配置
ModifyAlarmStrategyMd5	更新告警策略配置-MD5版
ModifyCMDBEx	cmdb数据修改
ModifyCustomScript	修改自定义脚本信息
ModifyCustomScriptSet	编辑自定义脚本集信息
ModifyExportIdcLineInfoEx	基础设施-idc配置-idc出口修改
ModifyIdcInfoEx	idc信息修改
ModifyOS	修改OS
ModifyRAID	修改RAID
ModifyServerPortInfo	修改端口信息
ModifyServerProcessInfo	修改进行信息
ModifyServers	更新服务器信息请求信息
ModifySpecialIdcLineInfoEx	基础设施-idc配置-idc专线修改
ModifySyslogKeywords	Syslog修改关键字
PerformOSDictionaryAction	系统字典操作
PerformRAIDDictionaryAction	RAID字典操作
PerformServerTaskEx	带外管理开机关机重启
RecycleServerSpecialWanIPList	回收服务器特殊外网IP
RecycleServerWanIPList	回收服务器外网IP
RecycleVMLanIPList	回收VM内网IP
RecycleVMWanIPList	回收VM外网IP
RefreshDhcpConfEx	触发dhcp配置更新及服务重启
ReinstallOsEx	OS部署部署系统
RelocateServerCancel	物理服务器取消搬迁接口
RelocateServerFinish	物理服务器搬迁完成接口
RelocateServerQuery	物理服务器搬迁状态查询接口

接口名称	接口功能
RelocateServerStart	物理服务器搬迁发起接口
RenameServers	重命名服务器
ResourceAllocationEx	资源分配
SelectNetworkIp	查询已配置的探测IP
ServerAllocateLanIPEx	物理服务器分配内网IP
ServerRecycleLanIPEx	物理服务器回收内网IP接口
ServerSpecialAllocateLanIPEx	物理服务器批量分配相应虚拟内网段IP接口
ServerSpecialRecycleLanIPEx	物理服务器批量回收相应虚拟内网段IP接口
WithdrawServerEx	下架物理服务器

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=co
ntent-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （ application/json ） 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signatur
e=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （ multipart/form-data ）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signatur
e=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey ，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=152767
2334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId
=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。 签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（?）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
```

```
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
```

```
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f06
14b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=co
ntent-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
```

```
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
```

```
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误

错误代码	错误描述
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。 签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
```

```
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5
yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Regio
n=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Off
set=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
```

```
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
```

```
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	错误描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

基础设施管理相关接口
添加idc出口设施信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加idc出口设施信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 23:02:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddExportIdcLineInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
ExportIdcLineInfo	是	Array of ExportIdcLineInfo	idc信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AddExportIdcLineInfo	Array of AddExportIdcLineInfo	AddExportIdcLineInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

添加IDC

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加IDC

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 15:44:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddIdcInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	返回数量
Scheme	是	String	请求串类型
Op	是	String	请求动作
SystemId	是	String	请求方systemid
SystemKey	是	String	请求方systemkey
AddIdcDatas	是	String	待添加idc的信息
Filters	是	String	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

IP网段资源新增接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

IP网段资源新增接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:44:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddIpResourceEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
IpResourceDatas	是	Array of IpResourceDatas	IP网段资源新增接口
Filters	是	Array of Filter	Filters

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AddIPResourceInfo	Array of AddIPResourceInfo	AddIPResourceInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

网络设备配置信息新增

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网络设备配置信息新增

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:36:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddNetDeviceEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
NetDeviceDatas	是	Array of NetDeviceDatas	网络设备信息
Filters	是	Array of Filter	Filters

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetDeviceInfo	Array of NetdevicesInfo	NetDeviceInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

网络端口配置信息新增

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网络端口配置信息新增

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:41:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddNetDeviceRelatedEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NetDeviceRelatedDatas	是	NetDeviceRelatedDatas	网络端口配置信息
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
Systemid	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetDeviceSet	Array of NetDeviceSet	NetDeviceSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

网络质量配置探测IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网络质量配置探测IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 17:12:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddNetworkIpEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Command	是	String	请求动作
TargetIp	是	TargetIp	目标ip

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

增加os

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加os

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 18:07:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddOS
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "add_os"
AddOSParams	是	AddOSParam	"AddOSParams": {"Name":"Linux"}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

增加RAID

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加RAID

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 16:44:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddRAID
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "add_raid"
AddRAIDParams	是	AddRAIDParam	参考"AddRAIDParams": {"Name":"Linux"}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误

增加服务器信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加服务器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 10:35:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddServers
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	操作类型："Op":"add"
AddServerSet	是	Array of AddServer	增加服务器信息，具体参数在复杂类型中定义

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

添加idc专线信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加idc专线信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-31 23:05:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddSpecialIdcLineInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Schem	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
SpecialLineInfo	是	Array of SpecialLineInfo	idc专线信息
Op	是	String	请求动作
Filters	是	Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AddIdcLineInfo	Array of AddIdcLineInfo	AddIdcLineInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

Syslog新增关键字

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Syslog新增关键字

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 17:25:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddSyslogKeywords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AddSyslogKeywordParams	是	AddSyslogKeywordParams	新增关键字参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

增加虚拟机

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

增加虚拟机

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 15:29:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddVMList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	server_vm
SystemId	是	String	"SystemId":"sid_test"
SystemKey	是	String	"SystemKey":"sid_test"
Op	是	String	add
AddVMSet	是	Array of VM	增加VM信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

分配服务器特殊外网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

分配服务器特殊外网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 14:02:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AllocateServerSpecialWanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"special_allocate_wan_ip"
AllocateServerSpecialWanIPSet	是	Array of AllocateServerSpecialWanIP	分配服务器特殊外网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SvrSpecAllocWanIPSet	Array of SvrSpecAllocWanIP	分配服务器特殊外网IP结果信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

分配服务器外网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

分配服务器外网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 16:10:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AllocateServerWanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"allocate_wan_ip"
AllocateServerWanIPSet	是	Array of AllocateServerWanIP	分配服务器外网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

分配VM内网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

分配VM内网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-04 16:11:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AllocateVMLanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server_vm"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"allocate_lan_ip"
AllocateVMLanIPSet	是	Array of AllocateVMLanIP	分配VM内网信息集合

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VMAllocLanIPSet	Array of VMAllocLanIP	虚拟机分配内网IP信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

分配VM外网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

分配VM外网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 14:10:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AllocateVMWanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server_vm"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"allocate_wan_ip"
AllocateVMWanIPSet	是	Array of AllocateVMWanIP	回收VM外网IP信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VMAllocWanIPSet	Array of VMAllocWanIP	虚拟机分配外网IP信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

新增告警策略配置

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增告警策略配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 19:50:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateAlarmStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Command	是	String	操作类型
CreateAlarmStrategy	是	AlarmStrategy	告警策略参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
StrategyMd5	String	告警策略对应的MD5，后续查询、修改、删除都根据MD5来操作
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

创建用户自定义脚本

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建用户自定义脚本，用于DCOS装机后置脚本的执行。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-21 18:24:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCustomScript
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CustomScriptName	是	String	自定义脚本的名称
CustomScriptContext	是	String	自定义脚本的内容，base64编码

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

创建自定义脚本集

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建自定义脚本集

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 09:57:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateCustomScriptSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CustomScriptSetName	是	String	需要创建的自定义脚本集名
CustomScriptName	否	Array of String	需要加入的自定义脚本名列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

删除告警策略配置

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除告警策略配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 19:52:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteAlarmStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Command	是	String	操作类型
DeleteAlarmStrategy	是	DeleteAlarmStrategy	删除告警策略参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

删除告警策略配置-MD5版

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除告警策略配置-MD5版

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 10:56:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteAlarmStrategyMd5
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Command	是	String	"Command":"delete_alarm_strategy"
DeleteAlarmStrategyMd5	是	DeleteAlarmStrategyMd5	删除告警策略配置参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除自定义脚本集

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除自定义脚本集

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-21 19:24:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomScriptSets
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CustomScriptSetName	是	Array of String	需要删除的自定义脚本集

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

删除用户自定义脚本

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除用户自定义脚本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 16:45:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomScripts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CustomScriptName	是	Array of String	自定义脚本的名称

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

网络质量配置删除探测IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网络质量配置删除探测IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-24 18:39:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteNetworkIpEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Command	是	String	请求动作
NqAgent	是	String	NQ网关
Ip	是	Array of String	ip列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除os

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除os

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 18:02:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteOS
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "del_os"
DeleteOSParams	是	DeleteOSParam	"DeleteOSParams": {"Id":3}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

删除RAID

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除RAID

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 17:53:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteRAID
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "del_raid"
DeleteRAIDParams	是	DeleteRAIDParam	"DeleteRAIDParams": {"Id":3}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

删除端口信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除端口信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 11:03:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteServerPortInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
Op	是	String	操作类型，delete
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
DeletePortServers	是	Array of PortServer	删除端口信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除进程信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除进程信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 11:23:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteServerProcessInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
Op	是	String	操作类型
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
DeleteProcessServers	是	Array of ProcessServerConditionModify	删除内容

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

删除服务器信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除服务器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 10:38:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteServers
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	操作类型："Op":"delete"
DeleteServerSet	是	Array of DeleteServer	删除服务器参数集合

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

Syslog删除关键字

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Syslog删除关键字

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 17:28:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSyslogKeywords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DeleteSyslogKeywordParams	是	DeleteSyslogKeywordParams	删除关键字参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除虚拟机

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除虚拟机

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 15:31:46。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteVMList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server_vm"
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
Op	是	String	"Op":"delete"
DeleteVMSet	是	Array of VM	删除VM信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

XFLOW查询汇总专线数据

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

XFLOW查询汇总专线数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 17:18:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAggregationXflowData
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
AggregationXflowParams	是	AggregationXflowParams	汇总专线数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询告警记录

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询告警记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 11:24:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlarmRecord
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Command	是	String	"Command":"query_alarm_record"
DescribeAlarmRecord	是	DescribeAlarmRecord	查询告警记录参数结构

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询告警策略配置-MD5批量

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询告警策略配置-MD5批量

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:30:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlarmStrategyMd5
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Command	是	String	"Command":"query_alarm_strategy"
DescribeAlarmStrategyMd5	是	DescribeAlarmStrategyMd5	查询告警策略配置参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

获取所有vlanid接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取所有vlanid接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 16:31:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAllVlanIdsEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方SystemId
SystemKey	是	String	请求方SystemKey
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	Array of String	查询条件
Filters	是	Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询自定义脚本集信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询自定义脚本集信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-21 19:28:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCustomScriptSets
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • CustomScriptSetName - String List - 是否必填：否 -（过滤条件）通过脚本集名字过滤。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	返回数量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CustomScriptSets	CustomScriptSets	自定义脚本集的详细信息列表
TotalCount	Integer	自定义脚本集的总数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询用户自定义脚本

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询用户自定义脚本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-21 19:18:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCustomScripts
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤条件。 • CustomScriptName - String List - 是否必填：否 -（过滤条件）按照脚本名过滤。 • CustomScriptSetName - String List - 是否必填：否 -（过滤条件）通过脚本集名字过滤，如果需要没有加入脚本集的脚本，Values增加""，例如["xxx", ""]。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	返回数量

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CustomScripts	CustomScripts	自定义脚本详细列表
TotalCount	Integer	自定义脚本的总数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查看部署各节点状态

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查看部署各节点状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-25 09:44:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDeploySubtaskStepsEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Sn	是	String	固资号
SvrIdcId	是	String	idcid
TaskId	是	String	TaskId
Filters	是	Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取cmdb各字段枚举值

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取cmdb各字段枚举值

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 11:07:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeFieldsEnumEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	显示条目数量
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统键值
Op	是	String	执行动作
FieldFilters	是	String	过滤条件
Filters	是	Array of Filter	用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等
Scheme	是	String	请求串类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Field2enum	Field2enum	Field2enum
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取全局网络设备系统日志

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取全局网络设备系统日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 15:31:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGlobalNetdeviceSyslogEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
GlobalNetdeviceSyslogParams	是	GlobalNetdeviceSyslogParams	全局网络设备系统日志

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
GlobalNetdeviceSyslog	Array of String	GlobalNetdeviceSyslog
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

idc出口信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

idc出口信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 22:56:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIdcExportLineInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方SystemId
SystemKey	是	String	请求方SystemKey
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	String	查询条件
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
IdcExportLineInfo	Array of IdcExportLineInfo	IdcExportLineInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取idc信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取idc信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:30:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIdcInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方SystemId
SystemKey	是	String	请求方SystemKey
Op	是	String	执行动作
FieldFilters	是	String	查询条件
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
IdcInfo	Array of IdcInfo	IdcInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取idc视图

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取idc视图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 17:23:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIdcOverviewEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
Op	是	String	执行动作
IdcName	是	String	idc名称
RegionName	是	String	可用地域名称
ZoneName	是	String	可用环境名称
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
ReturnNum	Integer	ReturnNum
Rackinfo	Array of Rackinfo	Rackinfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

Ip资源视图

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Ip资源视图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-31 22:43:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpResourceEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方SystemId
SystemKey	是	String	请求方SystemKey
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	String	查询条件
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IPSesource	Array of IPSesource	IPSesource
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取特定网段ip使用详情

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取特定网段ip使用详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-31 22:49:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpResourceIpDetailEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	String	查询条件
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
IpsDetailSet	Array of IpsDetailSet	IpsDetailSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

XFLOW同步专线信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

XFLOW同步专线信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 09:57:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLineXflowInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
LineXflowParams	是	LineXflowParams	XFLOW同步专线信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LineXflowSet	Array of LineXflowInfo	专线xflow查询结果信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

网络设备配置信息查询

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网络设备配置信息查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-08-04 14:03:57。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetDeviceEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	请求串类型
Op	是	String	请求动作
RoughItem	是	String	RoughItem
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
FieldFilters	是	String	查询条件
SystemId	否	String	请求方SystemId
SystemKey	否	String	请求方SystemKey
Filters	否	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
NetDeviceData	NetDeviceData	NetDeviceData
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误

获取网络设备各字段枚举值

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网络设备各字段枚举值

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 16:59:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetdeviceFieldsEnumEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方SystemId
SystemKey	是	String	请求方SystemKey
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	Array of String	查询条件
Filters	是	Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

枚举网络设备名称和对应端口名称

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

枚举网络设备名称和对应端口名称

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 16:47:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetdeviceNamePortEnumEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	Array of String	查询条件
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方SystemId
SystemKey	是	String	请求方SystemKey
Filters	是	String	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取网络设备端口状态

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网络设备端口状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 17:45:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetdevicePortStateEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
NetdevId	是	String	网络设备id
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetdevPortState	Array of NetdevPortState	NetdevPortState
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

网络端口配置信息查询

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网络端口配置信息查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 19:48:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetdeviceRelatedEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方systemId
SystemKey	是	String	请求方SystemKey
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	String	查询条件
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetdevicesSet	Array of NetdevicesSet	NetdevicesSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误
LimitExceeded	超过配额限制

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误

获取网络设备关联的服务器

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网络设备关联的服务器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 20:06:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetdeviceRelatedServersEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
NetdevAssetId	是	String	网络设备资产号
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RelatedServersSet	Array of String	RelatedServersSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取网络设备系统日志

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网络设备系统日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-26 09:52:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetdeviceSyslogEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
NetdeviceSyslogParams	是	NetdeviceSyslogParams	网络设备系统日志参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询某个agent某段时间的探测IP结果以天为单位

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询某个agent某段时间的探测IP结果，以天为单位

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 17:32:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetworkAgentResultEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Command	是	String	请求动作
AgentIp	是	String	网关IP
QueryPeriodStart	是	Date	查询的开始时间点
QueryPeriodEnd	是	Date	查询的结束时间点
Ip	是	Array of String	IP列表
Filters	是	Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询某个agent某天内所有探测IP的结果

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询某个agent某天内，所有探测IP的结果

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 17:27:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetworkOneAgentResultEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Command	是	String	请求动作
AgentIp	是	String	网关IP
QueryPeriodDay	是	Date	查询日期
Filters	是	Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询os

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DescribeOSList

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-04 14:27:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOSList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "query_os"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

OSDictionarySet	Array of OsParam	{
		"Id":270,
		"Name":"Linux",
		"CreateTime":"2020-05-08 16:30:39"
		}

RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

XFLOW查询原始专线数据

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

XFLOW查询原始专线数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 17:14:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOriginalXflowData
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OriginalXflowParams	是	OriginalXflowParams	原始专线数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询os部署调试信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询os部署调试信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-25 09:21:15。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOsDeployDebugInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
OsDeployDebugInfo	否	Array of String	os部署调试信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

带外管理账号密码查询

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

带外管理,账号密码查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 16:23:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeOutbandInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Zone	是	String	可用区域ID
Limit	是	Integer	限制数目
SvrIdcId	是	String	idcid
Command	是	String	请求动作
User	是	String	用户
Data	是	Array of String	数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
OutbandInfo	Array of OutbandInfo	OutbandInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询周期汇总xflow数据

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询周期汇总xflow数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 17:21:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePeriodAggregationXflowData
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
PeriodAggregationXflowParams	是	PeriodAggregationXflowParams	周期汇总xflow数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

拉取物理服务器列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

拉取物理服务器列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 12:02:48。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribePhysvrsListEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemKey	是	String	请求方key
SystemId	是	String	请求方id
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	String	查询条件
RoughItem	是	String	RoughItem
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
PhysvrsListSet	Array of PhysvrsListSet	PhysvrsListSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询raid

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询raid

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-04 14:28:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRAIDList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "query_raid"

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RAIDDictionarySet	Array of RAIDDictionaryInfo	RAID查询结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误

查询搬迁目的机架机位信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询搬迁目的机架机位信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-04 10:24:31。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRelocateInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DescribeRelocateData	否	DescribeRelocateData	查询搬迁信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询历史搬迁接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询历史搬迁接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 18:18:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRelocateServerHistory
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
Op	是	String	"Op":"relocate_history_query"
ResultItem	是	String	"ResultItem":"svr_asset_id"
Filters	是	Array of Filter	"Filters":[{"Name":"SvrSn","Value":""},{"Name":"SvrAssetId","Value":"TYSV190521X1"}]}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnNum	Integer	当前返回数
TotalCount	Integer	总数
HistoryRelocateServerSet	String	历史搬迁服务器查询结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

获取物理机磁盘列表

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取物理机磁盘列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 19:45:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServerHarddisks
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移
Limit	否	Integer	返回数量
HdSn	否	String	SN编号

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnNum	Integer	返回数量
TotalCount	Integer	总数
ServerHardDiskSet	Array of ServerHardDisk	返回硬盘列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询端口信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询端口信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 19:54:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServerPortInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
Op	是	String	操作类型
ResultItem	是	String	返回结果条目,格式如下： "ResultItem":"svr_id,svr_asset_id,svr_sn,svr_mon_port"
Offset	否	Integer	偏移
Limit	否	Integer	显示数量
Filters	否	Array of Filter	过滤条件,{"Name":"SvrAssetId","Value":"TYSV190521X1"}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnNum	Integer	返回结果数
TotalCount	Integer	返回总数
ServerPortSet	Array of ServerPortInfo	查询端口结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询进程信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询进程信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 11:15:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServerProcessInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
Op	是	String	操作类型
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
ResultItem	是	String	svr_id,svr_asset_id,svr_sn,svr_mon_proc
Offset	否	Integer	偏移
Limit	否	Integer	返回数量
Filters	否	Array of Filter	{"Name":"ServerAssetId","Values":["TYSV190521X1"]}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnNum	Integer	当前返回数
TotalCount	Integer	总数
ServerProcessSet	Array of ServerProcessInfo	服务器进程信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询服务器关联网络设备

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询服务器关联网络设备

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-28 10:11:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServerRelatedNetdevices
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SvrRackName	是	String	服务器机架名
SvrPosId	是	String	服务器机架位置编号

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Netdeivces	Array of Netdevice	服务器关联网络设备
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

查询服务器信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询服务器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 17:48:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServers
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"scheme":"server"
SystemId	是	String	"system_id":"sid_test"
SystemKey	是	String	"system_key":"sid_test"
Op	是	String	"Op":"query"
Filters	是	Array of Filter	过滤条件："Filters":[{"Name":"SvrLanIp","Value":"10.21.12.139"},{"Name":"SvrAssetId","Value":""},{"Name":"SvrIdcName","Value":""},{"Name":"SvrLogicArea","Value":""},{"Name":"SvrCurrentStatus","Value":""},{"Name":"SvrBussiness","Value":""}]}
Offset	否	Integer	偏移
Limit	否	Integer	返回数量
ResultItem	否	String	//(根据需要填充需要返回的字段名，不同字段名使用","隔开)
RoughItem	否	String	//(根据需要填充需要模糊查询的字段名，不同字段名使用","隔开，对应的字段名一定要在Filters里面体现)

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnNum	Integer	当前返回数
TotalCount	Integer	总数
ServerSet	Array of DescribeServerInfo	查询服务器结果信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误

基础设施-idc配置-idc专线

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

基础设施-idc配置-idc专线

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-31 23:01:29。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSpecialIdcLineInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
FieldFilters	是	String	查询条件
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
SpecialIdcLineInfo	Array of SpecialIdcLineInfo	SpecialIdcLineInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

Syslog信息查询

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Syslog信息查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:05:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSysLogDatas
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DescribeSysLogParams	是	DescribeSysLogParams	查询系统日志参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

Syslog查询关键字

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Syslog查询关键字

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 11:40:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSysLogKeyword
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DescribeSysLogKeywordParams	是	Array of DescribeSysLogKeywordCond	查询syslog关键字参数列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询系统日志关键字

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询系统日志关键字

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 09:13:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSysLogKeywords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
DescribeSysLogKeywordParams	是	DescribeSysLogKeywordParams	查询系统日志关键字参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Syslogkeywordset	Array of Syslogkeywordset	系统日志关键字查询结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

snmp自定义模板操作

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

snmp自定义模板操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 13:59:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTemplateActionEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Op	是	String	请求动作
TemplateActionParams	是	TemplateActionParams	snmp自定义操作
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
TemplateSet	Array of TemplateSet	TemplateSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询TopnXflow数据

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询TopnXflow数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 17:24:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTopnXflowData
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
TopnXflowParams	是	TopnXflowParams	TopnXflow数据

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

快速部署系统

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

快速部署系统

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 14:20:20。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：FastReinstallOSList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Zone	是	String	可用区
SystemId	是	String	SystemId
Command	是	String	命令
User	是	String	用户
OperateType	是	String	操作类型
FastReinstallOSDatas	是	Array of FastReinstallOSData	快速部署系统信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新告警策略配置

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新告警策略配置-MD5版

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:27:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAlarmStrategy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Command	是	String	操作类型:"Command":"modify_alarm_strategy",
AlarmStrategy	是	AlarmStrategy	修改告警策略参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Integer	0->成功，1->失败
Detail	String	具体错误信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

更新告警策略配置-MD5版

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新告警策略配置-MD5版

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 10:55:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyAlarmStrategyMd5
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Command	是	String	"Command":"modify_alarm_strategy"
ModifyAlarmStrategyMd5	是	ModifyAlarmStrategyMd5	更新告警策略配置

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

cmdb数据修改

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

cmdb数据修改

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 15:25:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyCMDBEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
Netdevices	是	Array of Netdevices	网络设备信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ModifyCMDBEx	Array of ModifyCMDBSet	ModifyCMDBEx
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改自定义脚本信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改自定义脚本信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 10:02:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyCustomScript
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CustomScriptName	是	String	自定义脚本名
CustomScriptNameNew	是	String	重命名的自定义脚本名
CustomScriptContext	否	String	自定义脚本的内容，base64编码

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

编辑自定义脚本集信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

编辑自定义脚本集信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-25 14:55:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyCustomScriptSet
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CustomScriptSetName	是	String	自定义脚本集名
CustomScriptSetNameNew	是	String	重新命名的自定义脚本集名
CustomScriptName	否	Array of String	加入脚本集中的自定义脚本名列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

基础设施-idc配置-idc出口修改

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

基础设施-idc配置-idc出口修改

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 23:04:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyExportIdcLineInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
ExportIdcLineItems	是	Array of ExportIdcLineItems	idc配置信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ModifyExportIdcLineInfo	Array of ModifyExportIdcLineInfo	ModifyExportIdcLineInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

idc信息修改

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

idc信息修改

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:32:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyIdcInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
IdcInfoItems	是	Array of IdcInfoItems	idc信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ModifyIdcInfo	Array of ModifyIdcInfo	ModifyIdcInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改OS

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改OS

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 18:00:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyOS
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "change_os"
ModifyOSParams	是	ModifyOSParam	{"Id":3,"Name":"Linux"}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

修改RAID

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改RAID

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 17:50:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyRAID
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	"Op": "change_raid"
ModifyRAIDParams	是	ModifyRAIDParam	"ModifyRAIDParams": {"Id":3,"Name":"Linux"}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

修改端口信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改端口信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 10:51:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyServerPortInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
Op	是	String	"Op":"modify"
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
ModifyPortServers	是	Array of PortServer	修改端口信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

修改进行信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改进行信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 11:25:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyServerProcessInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
Op	是	String	操作类型，"Op":"modify"
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
ModifyProcessServers	是	Array of ProcessServerConditionModify	修改信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

更新服务器信息请求信息

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新服务器信息请求信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 10:41:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyServers
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server"
SystemId	是	String	系统ID，system_id 和 system_key为双方约定，主要是进行请求方鉴权
SystemKey	是	String	系统Key，system_id 和 system_key为双方约定，主要是进行请求方鉴权
Op	是	String	"Op":"modify"
ModifyServerSet	是	Array of ModifyServer	修改服务器参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

基础设施-idc配置-idc专线修改

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

基础设施-idc配置-idc专线修改

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-31 23:09:41。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySpecialIdcLineInfoEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
ModifySpecialIdcLineItems	是	Array of ModifySpecialIdcLineItems	修改信息
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ModifyIdcLineInfo	Array of ModifyIdcLineInfo	ModifyIdcLineInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

Syslog修改关键字

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

Syslog修改关键字

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 17:30:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifySyslogKeywords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ModifySyslogKeywordParams	是	ModifySyslogKeywordParams	Syslog修改关键字参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

系统字典操作

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

系统字典操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-28 11:01:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：PerformOSDictionaryAction
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	操作类型
Params	是	OsParam	os参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
OSDictionarySet	Array of OSInfo	os字典操作结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

RAID字典操作

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

RAID字典操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-28 11:18:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：PerformRAIDDictionaryAction
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Op	是	String	操作类型
Params	是	RAIDParams	操作参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RAIDDictionarySet	Array of RAIDInfo	RAID字典信息
TotalCount	Integer	返回总数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

带外管理开机关机重启

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

带外管理 开机 关机 重启

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 15:47:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：PerformServerTaskEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Zone	是	String	可用区
SvrIdcId	是	String	SvrIdcId
SystemId	是	String	请求方id
User	是	String	用户
OperateType	是	Integer	操作类型
Command	是	String	请求动作
Servers	是	Array of PerformServerInfo	服务方信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PerformServerTaskSet	Array of PerformServerTaskSet	PerformServerTaskSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

回收服务器特殊外网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

回收服务器特殊外网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 09:47:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RecycleServerSpecialWanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"special_recycle_wan_ip"
RecycleServerSpecialWanIPSet	是	Array of RecycleServerSpecialWanIP	回收服务器特殊外网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SvrSpecRecyWanIPSet	Array of SvrSpecRecyWanIP	回收服务器特殊外网IP信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

回收服务器外网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

回收服务器外网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 16:13:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RecycleServerWanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server"
SystemId	是	String	系统Id
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"recycle_wan_ip"
RecycleServerWanIPSet	是	Array of RecycleServerWanIP	回收服务器外网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

回收VM内网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

回收VM内网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 14:13:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RecycleVMLanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server_vm"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"recycle_lan_ip"
RecycleVMLanIPSet	是	Array of RecycleVMLanIP	回收VM内网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VMRecyLanIPSet	Array of VMRecyLanIP	虚拟机回收内网IP结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误

回收VM外网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

回收VM外网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 14:05:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RecycleVMWanIPList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	"Scheme":"server_vm"
SystemId	是	String	系统ID
SystemKey	是	String	系统Key
Op	是	String	"Op":"recycle_wan_ip"
RecycleVMWanIPSet	是	Array of RecycleVMWanIP	回收VM外网IP信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VMRecyWanIPSet	Array of VMRecyWanIP	虚拟机回收IP信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误

触发dhcp配置更新及服务重启

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

触发dhcp配置更新及服务重启

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 20:14:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RefreshDhcpConfEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	Offset
Limit	是	Integer	Limit
SystemId	是	String	SystemId
User	是	String	User
OperateType	是	Integer	OperateType
Command	是	String	Command
IdcId	是	String	IdcId
IdcName	是	String	IdcName
DhcpDatas	是	Nodesvr	DhcpDatas
Filters	是	Array of Filter	过滤条件

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DhcpConfSet	DhcpConfSet	DhcpConfSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误
UnknownParameter	未知参数错误

OS部署部署系统

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

OS部署 部署系统

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 20:24:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReinstallOsEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Zone	是	String	可用区
SvrIdcId	是	String	idcid
Command	是	String	请求动作
SystemId	是	String	请求方id
User	是	String	用户
OperateType	是	Integer	操作类型
Servers	是	Array of ReinstallOsInfo	OS部署信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReinstallOsSet	Array of ReinstallOsSet	ReinstallOsSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误
MissingParameter	缺少参数错误
UnknownParameter	未知参数错误

物理服务器取消搬迁接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器取消搬迁接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 16:42:46。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RelocateServerCancel
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
Op	是	String	"Op":"relocate_cancel"
RelocateCancelServers	是	Array of RelocateCancelServer	取消搬迁信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

物理服务器搬迁完成接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器搬迁完成接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-12 16:39:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RelocateServerFinish
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
Op	是	String	"Op":"relocate_finish"
RelocateFinishServers	是	Array of RelocateFinishServer	搬迁完成信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

物理服务器搬迁状态查询接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器搬迁状态查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 18:19:51。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RelocateServerQuery
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
Op	是	String	relocate_query
ResultItem	是	String	svr_asset_id,svr_idc_name_relocate_before,svr_rack_name_relocate_before,svr_pos_id_relocate_before,svr_lan_ip_relocate_before,s
Filters	是	Array of Filter	"Filters":[{"Name":"SvrIdcId","Values":["2001"]}

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnNum	Integer	当前返回数
TotalCount	Integer	总数
RelocateServerSet	String	搬迁服务器状态查询信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

物理服务器搬迁发起接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器搬迁发起接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 09:49:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RelocateServerStart
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Scheme	是	String	Scheme
SystemId	是	String	SystemId
SystemKey	是	String	SystemKey
Op	是	String	"Op":"relocate_start"
RelocateStartServers	是	Array of RelocateStartServer	发起搬迁信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
StartRelocateServerSet	Array of StartRelocateServerInfo	服务器搬迁结果信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误

重命名服务器

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

重命名服务器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-14 15:24:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：RenameServers
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SystemId	是	String	SystemId
Scheme	是	String	"Scheme": "server"
Op	是	String	操作类型：modify
RenameServerSet	是	Array of RenameServer	重命名服务器集合
SystemKey	否	String	SystemKey

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

资源分配

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

资源分配

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 15:41:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ResourceAllocationEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
SvrAssetIdArr	是	Array of String	SvrAssetIdArr
SvrBelongingProducts	是	String	SvrBelongingProducts

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ResourceAllocationSet	Array of ResourceAllocationSet	ResourceAllocationSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询已配置的探测IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询已配置的探测IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 20:03:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：SelectNetworkIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	条数限制
Command	是	String	请求动作
NqAgent	是	String	Nq网关
Ip	是	Array of String	IP列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IPSelect	String	IPSelect
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

物理服务器分配内网IP

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器分配内网IP

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 23:08:04。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ServerAllocateLanIPEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
ServersAllocateLanIp	是	Array of ServersAllocateLanIp	物理服务器分配内网IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServerAllocateLanIPInfo	Array of ServerAllocateLanIPInfo	ServerAllocateLanIPInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

物理服务器回收内网IP接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器回收内网IP接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:15:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ServerRecycleLanIPEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方ID
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
User	是	String	用户
ServersRecycleLanIp	是	Array of ServersRecycleLanIp	物理服务器回收内网IP接口

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServerRecycleLanIPInfo	Array of ServerRecycleLanIPInfo	ServerRecycleLanIPInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

物理服务器批量分配相应虚拟内网段IP接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器批量分配相应虚拟内网段IP接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 14:32:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ServerSpecialAllocateLanIPEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
ServersSpecialAllocateLanIp	是	Array of ServersSpecialAllocateLanIp	物理服务器批量分配相应虚拟内网段IP接口

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServerSpecialAllocateLanIPInfo	Array of ServerSpecialAllocateLanIPInfo	ServerSpecialAllocateLanIPInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

物理服务器批量回收相应虚拟内网段IP接口

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

物理服务器批量回收相应虚拟内网段IP接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:18:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ServerSpecialRecycleLanIPEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Limit	是	Integer	限制数目
Scheme	是	String	请求串类型
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
User	是	String	用户
ServersSpecialRecycleLanIp	是	Array of ServersSpecialRecycleLanIp	物理服务器批量回收相应虚拟内网段IP接口

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServerSpecialRecycleLanIPInfo	Array of ServerSpecialAllocateLanIPInfo	ServerSpecialRecycleLanIPInfo
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

下架物理服务器

1. 接口描述

接口请求域名： dcos.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

下架物理服务器

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-03 19:11:18。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：WithdrawServerEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-04-21
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	是	Integer	偏移量
Scheme	是	String	请求串类型
Limit	是	Integer	限制数目
SystemId	是	String	请求方id
SystemKey	是	String	请求方key
Op	是	String	请求动作
WithdrawServers	是	Array of WithdrawServers	物理服务器信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
WithdrawServerSet	Array of WithdrawServerSet	WithdrawServerSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

数据结构

AddExportIdcLineInfo

AddExportIdcLineInfo

被如下接口引用：AddExportIdcLineInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
IndexId	Integer	IndexId
Result	Integer	Result

AddIPResourceInfo

AddIPResourceInfo

被如下接口引用：AddIpResourceEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
IndexId	Integer	IndexId
Result	Integer	Result

AddIdcLineInfo

AddIdcLineInfo

被如下接口引用：AddSpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
IndexId	Integer	IndexId
Result	Integer	Result

AddOSParam

增加OS参数

被如下接口引用：AddOS。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	系统名称

AddRAIDParam

增加RAID参数

被如下接口引用：AddRAID。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	RAID名称

AddServer

添加服务器信息

被如下接口引用：AddServers。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	'设备固资编号'
SvrSn	String	是	服务器SN(虚拟机此处为UUID,该值由云平提供和更新)
SvrDeviceType	String	是	'设备型号',
SvrIdcName	String	是	'IDC名称',
SvrRackName	String	是	'机架名称',
SvrPosId	String	是	'存放机位ID',
SvrProducer	String	是	'服务器厂商',
SvrIdcId	String	是	'IDC id',

AddSyslogKeyword

Syslog新增关键字配置

被如下接口引用：AddSyslogKeywords。

名称	类型	必选	描述
Comment	String	是	关键字描述
NetdevVendor	String	是	厂商
NetdevType	String	是	类型
NetdevFun	String	是	功能
NetdevModel	String	是	型号
Keyword	String	是	关键字
AlarmType	String	是	告警类型

AddSyslogKeywordParams

增加系统日志关键字参数

被如下接口引用：AddSyslogKeywords。

名称	类型	必选	描述
AddSyslogKeywords	Array of AddSyslogKeyword	是	增加系统日志关键字列表

AggregationXflowParams

AggregationXflow参数

被如下接口引用：DescribeAggregationXflowData。

名称	类型	必选	描述
StartDate	Timestamp	是	开始时间
EndDate	Timestamp	是	结束时间
Lines	Array of Line	是	专线信息

AlarmStrategy

告警策略配置

被如下接口引用：CreateAlarmStrategy、ModifyAlarmStrategy。

名称	类型	必选	描述
Type	Integer	是	必填。0->服务器，1->网络设备，2->网络专线，3->网络出口，4->自定义告警项，5->网络质量
CiAttr	String	是	必填。CI项属性，比如"机房=深圳"、"负责人=ABC"，支持多个维度组合，维度之间用逗号隔开。如"机房=深圳,机型=DELL"。type=4时为空
Namespace	String	是	//必填。命令空间，比如"tgw_custom"(TGW定制化)、"nas_group"(NAS集群)。type=4时有效
AlarmType	Integer	是	告警指标类型，0->数值型，1->字符型
AlarmName	String	是	告警指标名
JudgeMethod	Integer	是	字符型告警取值为-1。数值判断方法，-1->无效，0->大于，1->小于，2->大于等于，3->小于等于，4->and组合，5->or组合
JudgeValue	String	是	字符型告警取值为空。-1 -> 无效。若判断方法为0-3，则该字段为阈值(整型)；若为4-5，则填充规则如下：type1-val1，type2-val2，其中type取值同判断类型，val为具体值
NoticePeople	String	是	告警通知人
RecoverType	Integer	是	必填。告警恢复方式，0->主动恢复，1->被动恢复。
RecoverTimes	Integer	是	仅在recovery_type=1时有效，表示连续X次正常恢复告警（数值型），连续X分钟没有告警上报则恢复告警（字符型）
OccurrenceFrequency	String	否	发生频率，值的格式如 num1->num2，表示num1分钟内发生num2次。默认num1=1，num2=1
InhibitType	Integer	否	抑制类型。-2->永久抑制，-1->恢复前永久抑制，0->不抑制，>0->抑制x次后重新发送告警。默认-1
AlarmLevel	String	否	告警级别
ToEcc	Integer	否	选填。
Strategy	String	否	更新告警策略配置-MD5版使用该参数时，对应Type，CiAttr，Namespace，AlarmType，AlarmName，JudgeMethod，JudgeValue可以不填

AllocateServerSpecialWanIP

分配服务器特殊外网IP

被如下接口引用：AllocateServerSpecialWanIPList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
Vlan	String	是	Vlan
IpNum	String	是	IP数

AllocateServerWanIP

分配服务器外网IP

被如下接口引用：AllocateServerWanIPList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	服务器资产ID
SvrIpWanted	String	是	服务器需要分配IP

AllocateVMLanIP

分配虚拟机内网IP

被如下接口引用：AllocateVMLanIPList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	服务器资产ID
SvrSn	String	是	服务器序列号
SvrLanIp	String	是	服务器内网IP

AllocateVMWanIP

VM分配外网IP信息

被如下接口引用：AllocateVMWanIPList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
SvrSn	String	是	设备SN
SvrWanIp	String	是	设备外网IP

CmdbCondition

cmdb数据修改

被如下接口引用：ModifyCMDBEx。

名称	类型	必选	描述
NetdevId	String	是	网络设备id

CmdbModify

cmdb数据修改

被如下接口引用：ModifyCMDBEx。

名称	类型	必选	描述
NetdevAssetId	String	是	网络AssetId
NetdevSn	String	是	网络设备固资号
NetdevEngine	String	是	NetdevEngine
NetdevName	String	是	网络设备名称

名称	类型	必选	描述
NetdevType	String	是	网络设备类型
NetdevFunc	String	是	网络设备厂商
NetdevPro	String	是	NetdevPro
NetdevModel	String	是	网络设备模型
NetdevOs	String	是	网络设备系统
NetdevIdc	String	是	网络设备专线
NetdevIdcId	String	是	网络设备idcid
NetdevRackName	String	是	网络设备rack名称
NetdevCurrentStatus	String	是	网络设备当前状态
NetdevAdminIp	String	是	网络设备主ip
NetdevOtherIp	String	是	网络设备其他ip
RegionName	String	是	可用地域名称
ZoneName	String	是	可用区域名称
NetdevUpdateTime	Timestamp	是	网络设备升级时间

Condition

下架物理服务器信息

被如下接口引用：WithdrawServerEx。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	SvrAssetId
SvrSn	String	是	固资号
SvrLanIp	String	是	Lanip

CustomScriptSets

自定义脚本集信息

被如下接口引用：DescribeCustomScriptSets。

名称	类型	描述
CustomScriptSetName	String	自定义脚本集名
CreateTime	Timestamp	创建时间
UpdateTime	Timestamp	更新时间
CustomScriptName	Array of String	加入自定义脚本集的脚本 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

CustomScripts

用户自定义脚本

被如下接口引用：DescribeCustomScripts。

名称	类型	描述
CustomScriptName	String	自定义脚本名
CustomScriptSetName	String	自定义脚本加入的脚本集 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Timestamp	创建时间
UpdateTime	Timestamp	更新时间

DeleteAlarmStrategy

删除告警策略配置参数

被如下接口引用：DeleteAlarmStrategy。

名称	类型	必选	描述
Type	String	是	0->服务器，1->网络设备，2->网络专线，3->网络出口，4->自定义告警项，5->网络质量
CiAttr	Integer	是	CI项属性，比如"机房=深圳"、"负责人=ABC"，支持多个维度组合，维度之间用逗号隔开。如"机房=深圳,机型=DELL"。type=4时为空
JudgeMethod	Integer	是	字符型告警取值为-1。数值判断方法，-1->无效，0->大于，1->小于，2->大于等于，3->小于等于，4->and组合，5->or组合
JudgeValue	Integer	是	字符型告警取值为空。-1 -> 无效。若判断方法为0-3，则该字段为阈值(整型)；若为4-5，则填充规则如下：type1-val1，type2-val2，其中type取值同判断类型，val为具体值
Strategy	String	否	策略MD5，删除策略时给定
Namespace	String	否	命令空间，比如"tgw_custom"(TGW定制化)、"nas_group"(NAS集群)。type=4时有效
AlarmType	String	否	告警指标类型，0->数值型，1->字符型
AlarmName	Integer	否	告警指标名。type=4时无效

DeleteAlarmStrategyMd5

删除告警策略MD5参数

被如下接口引用：DeleteAlarmStrategyMd5。

名称	类型	必选	描述
Strategy	String	是	/策略MD5，新增策略时给定

DeleteOSParam

删除OS参数

被如下接口引用：DeleteOS。

名称	类型	必选	描述
Id	Integer	是	序号

DeleteRAIDParam

删除RAID参数

被如下接口引用：DeleteRAID。

名称	类型	必选	描述
Id	Integer	是	编号

DeleteServer

删除服务器信息

被如下接口引用：DeleteServers。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	'设备固资编号'
SvrSn	String	是	'服务器SN(虚拟机此处为UUID,该值由云平提供和更新)'
SvrLanIp	String	是	'设备内网IP',

DeleteSyslogKeywordCond

Syslog删除关键字

被如下接口引用：DeleteSyslogKeywords。

名称	类型	必选	描述
NetdevVendor	String	是	厂商
NetdevType	String	是	设备类型
NetdevFun	String	是	设备功能
NetdevModel	String	是	型号
Keyword	String	是	关键字

DeleteSyslogKeywordParams

删除系统日志关键字参数

被如下接口引用：DeleteSyslogKeywords。

名称	类型	必选	描述
DeleteSyslogKeywordConds	Array of DeleteSyslogKeywordCond	是	删除系统关键字条件

DescribeAlarmRecord

查询告警记录参数结构

被如下接口引用：DescribeAlarmRecord。

名称	类型	必选	描述
Filters	Array of Filter	是	{"Name":"ItemType","Value": 0},{"Name":"AlarmName","Value":""},{"Name":"Ip","Value":""},{"Name":"AssetId","Value":""},{"Name":"NetdeviceName","Value":""},{"Name":"NoticePeople","Value":""},{"Name":"AlarmLevel","Value":""},{"Name":"HasRecovery","Value":""}
StartTime	Timestamp	是	开始时间
EndTime	Timestamp	是	结束时间

DescribeAlarmStrategyMd5

查询告警策略配置-MD5批量

被如下接口引用：DescribeAlarmStrategyMd5。

名称	类型	必选	描述
StrategyMd5	Array of String	是	需要删除的MD5列表

DescribeRelocateData

查询搬迁信息

被如下接口引用：DescribeRelocateInfo。

名称	类型	必选	描述
SvrIdcId	String	否	服务器IDC

DescribeServerInfo

查询服务器信息

被如下接口引用：DescribeServers。

名称	类型	描述
Detail	String	详细信息
Result	Integer	错误码
ResultInfo	ServerResultInfo	服务器查询信息

DescribeSysLogKeywordCond

查询系统日志关键字条件，//条件若全部为空，则默认返回最多1万条记录

被如下接口引用：DescribeSysLogKeyword、DescribeSysLogKeywords。

名称	类型	必选	描述
Comment	String	否	描述，可选
NetdevVendor	String	否	厂商,可选
NetdevType	String	否	类型,可选
NetdevFun	String	否	功能,可选
NetdevModel	String	否	型号,可选
AlarmType	String	否	告警类型，可选
Keyword	String	否	关键字

DescribeSysLogKeywordParams

查询系统日志关键字参数

被如下接口引用：DescribeSysLogKeywords。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
DescribeSysLogKeywordConds	Array of DescribeSysLogKeywordCond	是	查询系统日志关键字条件

DescribeSysLogParams

查询系统日志参数

被如下接口引用：DescribeSysLogDatas。

名称	类型	必选	描述
SystemId	String	是	SystemId
SystemKey	String	是	SystemKey
StartTime	Timestamp	是	StartTime
EndTime	Timestamp	是	EndTime
Offset	Integer	是	偏移
Limit	Integer	是	限制返回数量
NeedTotal	Integer	是	需要返回数量

Filters	Array of Filter	是	"Filters":[
			{
			"Name":"Ip",
			"Values":[
			"10.10.144.214",
			"10.10.177.17"
			]
			}
			]

DhcpConfSet

DhcpConfSet

被如下接口引用：RefreshDhcpConfEx。

名称	类型	描述
TaskId	Integer	TaskId

ExportCondition

基础设施-idc配置-idc出口

被如下接口引用：ModifyExportIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述
ExportLineId	String	是	ExportLineId

ExportIdcLineInfo

idc信息

被如下接口引用：AddExportIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
ExportLineId	String	是	ExportLineId
ExportLineName	String	是	ExportLineName
ExportLineStatus	Integer	是	ExportLineStatus
LineTechAvailableSpeed	String	是	LineTechAvailableSpeed
LineBusiAvailableSpeed	String	是	LineBusiAvailableSpeed
ExportDeviceIp	String	是	ExportDeviceIp
RemoteDeviceIp	String	是	RemoteDeviceIp
LineOperator	String	是	LineOperator
RemoteOperatorOwner	String	是	RemoteOperatorOwner
RemoteOperatorOwnerPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerPhone
RemoteOperatorOwnerWarningPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerWarningPhone
SlaNum	String	是	SlaNum
Comment	String	是	Comment
ExportDevice	String	是	ExportDevice
ExportDevicePort	Array of String	是	ExportDevicePort

ExportIdcLineItems

基础设施-idc配置

被如下接口引用：ModifyExportIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述
ExportCondition	ExportCondition	是	ExportCondition
ExportModify	ExportModify	是	ExportModify

ExportModify

基础设施-idc配置

被如下接口引用：ModifyExportIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述
ExportLineName	String	是	ExportLineName
ExportLineStatus	Integer	是	ExportLineStatus
LineTechAvailableSpeed	String	是	LineTechAvailableSpeed
LineBusiAvailableSpeed	String	是	LineBusiAvailableSpeed
ExportDeviceIp	String	是	ExportDeviceIp
RemoteDeviceIp	String	是	RemoteDeviceIp
LineOperator	String	是	LineOperator
RemoteOperatorOwner	String	是	RemoteOperatorOwner
RemoteOperatorOwnerPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerPhone

名称	类型	必选	描述
RemoteOperatorOwnerWarningPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerWarningPhone
SlaNum	String	是	SlaNum
Comment	String	是	Comment
ExportDevice	String	是	ExportDevice
ExportDevicePort	Array of String	是	ExportDevicePort

FastReinstallOSData

快速部署系统

被如下接口引用：FastReinstallOSList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
WanDatas	Array of WanData	是	外网参数
BondingFlag	String	是	BondingFlag
Sn	String	是	Sn
Os	String	是	操作系统
UserShellPath	String	是	用户Shell路径
LanDatas	Array of LanData	是	内网数据
Raid	String	是	Raid
SvrDeviceType	String	是	设备类型
SvrIdcName	String	是	IDC名称
Password	String	是	密码

Field2enum

Field2enum

被如下接口引用：DescribeFieldsEnumEx。

名称	类型	描述
SvrBelongingProducts	Array of String	SvrBelongingProducts
SvrCurrentStatus	Array of String	SvrCurrentStatus
SvrDeviceType	Array of String	SvrDeviceType
SvrLogicArea	Array of String	SvrLogicArea
SvrRackName	Array of String	SvrRackName
CmdbStatusToModify	Array of String	CmdbStatusToModify

Filter

> 描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等
>
> - 若存在多个 `Filter` 时， `Filter` 间的关系为逻辑与（ `AND` ）关系。

> - 若同一个 `Filter` 存在多个 `Values` ，同一 `Filter` 下 `Values` 间的关系为逻辑或（ `OR` ）关系。
>
> 以DescribeInstances接口的 `Filter` 为例。若我们需要查询可用区（ `zone` ）为广州一区 ***并且*** 实例计费模式（ `instance-charge-type` ）为包年包月 ***或者*** 按量计费的实例时，可如下实现：

```
Filters.1.Name=zone
&Filters.1.Values.1=ap-guangzhou-1
&Filters.2.Name=instance-charge-type
&Filters.2.Values.1=PREPAID
&Filters.3.Values.2=POSTPAID_BY_HOUR
```

被如下接口引用：AddIpResourceEx、AddNetDeviceEx、AddNetDeviceRelatedEx、AddSpecialIdcLineInfoEx、DescribeAlarmRecord、DescribeAllVlanIdsEx、DescribeCustomScriptSets、DescribeCustomScripts、DescribeDeploySubtaskStepsEx、DescribeFieldsEnumEx、DescribeGlobalNetdeviceSyslogEx、DescribeIdcExportLineInfoEx、DescribeIdcInfoEx、DescribeIdcOverviewEx、DescribeIpResourceEx、DescribeIpResourceIpDetailEx、DescribeLineXflowInfo、DescribeNetDeviceEx、DescribeNetdeviceFieldsEnumEx、DescribeNetdevicePortStateEx、DescribeNetdeviceRelatedEx、DescribeNetdeviceRelatedServersEx、DescribeNetdeviceSyslogEx、DescribeNetworkAgentResultEx、DescribeNetworkOneAgentResultEx、DescribePhysvrsListEx、DescribeRelocateServerHistory、DescribeServerPortInfo、DescribeServerProcessInfo、DescribeServers、DescribeSpecialIdcLineInfoEx、DescribeSysLogDatas、DescribeTemplateActionEx、ModifySpecialIdcLineInfoEx、RefreshDhcpConfEx、RelocateServerQuery。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	需要过滤的字段。
Values	Array of String	是	字段的过滤值。

GlobalNetdeviceSyslogParams

获取全局网络设备系统日志

被如下接口引用：DescribeGlobalNetdeviceSyslogEx。

名称	类型	必选	描述
SystemId	String	是	SystemId
SystemKey	String	是	SystemKey
NeedTotal	Integer	是	NeedTotal
Filters	Array of Filter	是	Filters
StartTime	Timestamp	是	StartTime
EndTime	Timestamp	是	EndTime

HarddiskInfo

硬盘信息

被如下接口引用：DescribeServerHarddisks。

名称	类型	描述
HdCapacity	String	容量
HdFw	String	固件版本
HdInfType	String	接口类型
HdMedium	String	介质
HdRp	String	HdRp
HdSlot	String	槽位

名称	类型	描述
HdSn	String	SN编号
HdType	String	类型
HdVendor	String	厂家
Id	String	编号
RelatedSvr	String	关联服务器
RegionName	String	地域
ZoneName	String	可用区
IdcName	String	数据中心名称
IdcId	String	数据中心ID
SvrAssetId	String	服务器资产编号

IPDetailResultInfo

IPDetailResultInfo

被如下接口引用：DescribeIpResourceIpDetailEx。

名称	类型	描述
AssetId	String	AssetId
Ip	String	Ip
IpStatusId	String	IpStatusId
NetsegmentName	String	NetsegmentName

IPResultInfo

IPResultInfo

被如下接口引用：DescribeIpResourceEx。

名称	类型	描述
Id	String	id
IdcId	String	IdcId
IdcName	String	IdcName
NetsegmentGateway	String	NetsegmentGateway
NetsegmentMask	String	NetsegmentMask
NetsegmentName	String	NetsegmentName
NetsegmentType	String	NetsegmentType
RelatedNetdevices	String	RelatedNetdevices
RegionName	String	RegionName
VlanId	String	VlanId
ZoneName	String	ZoneName

IPSesource

IPSesource

被如下接口引用：DescribeIpResourceEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
IPResultInfo	IPResultInfo	IPResultInfo

IdcCondition

IDC信息

被如下接口引用：ModifyIdcInfoEx。

名称	类型	必选	描述
SpeLineId	String	是	SpeLineId

IdcDevices

IdcDevices

被如下接口引用：DescribeIdcOverviewEx。

名称	类型	描述
SvrPosId	String	SvrPosId
SvrDeviceHeight	String	SvrDeviceHeight
SvrAssetId	String	SvrAssetId
PosInnerSwitchPortName	String	PosInnerSwitchPortName
PosOuterSwitchPortName	String	PosOuterSwitchPortName
PosAdminSwitchPortName	String	PosAdminSwitchPortName
DeviceHeight	String	DeviceHeight
PosLogicArea	String	PosLogicArea

IdcExporResultInfo

IdcExporResultInfo

被如下接口引用：DescribeIdcExportLineInfoEx。

名称	类型	描述
Comment	String	Comment
ExportDevice	String	ExportDevice
ExportDeviceIp	String	ExportDeviceIp
ExportDevicePort	String	ExportDevicePort
ExportLineId	String	ExportLineId

名称	类型	描述
ExportLineName	String	ExportLineName
ExportLineStatus	String	ExportLineStatus
Id	String	Id
LineBusiAvailableSpeed	String	LineBusiAvailableSpeed
LineEndTime	String	LineEndTime
LineOperator	String	LineOperator
LineStartTime	String	LineStartTime
LineTechAvailableSpeed	String	LineTechAvailableSpeed
RemoteDeviceIp	String	RemoteDeviceIp
RemoteOperatorOwner	String	RemoteOperatorOwner
RemoteOperatorOwnerPhone	String	RemoteOperatorOwnerPhone
RemoteOperatorOwnerWarningPhone	String	RemoteOperatorOwnerWarningPhone
SlaNum	String	SlaNum

IdcExportLineInfo

IdcExportLineInfo

被如下接口引用：DescribeIdcExportLineInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
IdcExporResultInfo	Array of IdcExporResultInfo	IdcExporResultInfo

IdcInfo

IdcInfo

被如下接口引用：DescribeIdcInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
IdcQueryResultInfo	IdcQueryResultInfo	IdcQueryResultInfo

IdcInfoItems

IDC信息

被如下接口引用：ModifyIdcInfoEx。

名称	类型	必选	描述
IdcCondition	IdcCondition	是	IdcCondition

名称	类型	必选	描述
IdcModify	IdcModify	是	IdcModify

IdcModify

IDC 信息

被如下接口引用：ModifyIdcInfoEx。

名称	类型	必选	描述
SvrBussiness	String	是	SvrBussiness

IdcQueryResultInfo

IdcQueryResultInfo

被如下接口引用：DescribeIdcInfoEx。

名称	类型	描述
DeviceHeight	String	DeviceHeight
IdcName	String	IdcName

IpResourceDatas

IP网段资源新增接口

被如下接口引用：AddIpResourceEx。

名称	类型	必选	描述
IndexId	Integer	是	indexid
NetdevAssetId	String	是	NetdevAssetId
NetsegmentName	String	是	NetsegmentName
IdcName	String	是	IdcName
NetsegmentMask	String	是	NetsegmentMask
NetsegmentGateway	String	是	NetsegmentGateway
NetsegmentIpPool	String	是	NetsegmentIpPool
NetsegmentType	String	是	NetsegmentType
IdcId	String	是	idcid
RelatedNetdevices	String	是	RelatedNetdevices

IpsDetailSet

IpsDetailSet

被如下接口引用：DescribeIpResourceIpDetailEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail

名称	类型	描述
Result	Integer	Result
IPDetailResultInfo	IPDetailResultInfo	IPDetailResultInfo

Lan

OS部署

被如下接口引用：ReinstallOsEx。

名称	类型	必选	描述
Data	Laninfo	是	OS部署

LanData

内网参数

被如下接口引用：FastReinstallOSList。

名称	类型	必选	描述
Nic	String	是	网卡
Netmask	String	是	子网掩码
Ipaddress	String	是	IP地址
Gateway	String	是	网关

Laninfo

OS部署 部署系统

被如下接口引用：ReinstallOsEx。

名称	类型	必选	描述
Nic	String	是	Nic
Ipaddress	String	是	Ipaddress

Line

Line信息

被如下接口引用：DescribeAggregationXflowData、DescribeOriginalXflowData、DescribePeriodAggregationXflowData、DescribeTopnXflowData。

名称	类型	必选	描述
LineId	Integer	是	专线ID，必选
SrcIp	String	否	源服务器IP，可选
DstIp	String	否	目标服务器IP，可选
SrcPort	Integer	否	源端口，可选
DstPort	Integer	否	目标端口，可选
Protocol	Integer	否	协议，可选，1->ICMP，6->TCP，17->UDP

名称	类型	必选	描述
Direction	Integer	否	方向，可选，1->入流量，2->出流量

LineXflowInfo

Line Xflow信息

被如下接口引用：DescribeLineXflowInfo。

名称	类型	描述
AdminIp	String	管理IP
Ifindex	Integer	接口索引
LineId	Integer	专线ID
OtherIp	String	其他IP

LineXflowParams

LineXflow参数

被如下接口引用：DescribeLineXflowInfo。

名称	类型	必选	描述
Offset	Integer	否	偏移
Limit	Integer	否	显示条目数量
Filters	Array of Filter	否	"Filters": [{"Name":"LineId","Values":["1"]},{"Name":"IfIndex","Values": ["45"]},{"Name":"ip","Values":["10.10.127.234"]}]

Modify

修改信息

被如下接口引用：WithdrawServerEx。

名称	类型	必选	描述
SvrCurrentStatus	String	是	服务器当前状态

ModifyAlarmStrategyMd5

修改告警策略参数-MD5

被如下接口引用：ModifyAlarmStrategyMd5。

名称	类型	必选	描述
Strategy	String	是	策略MD5，新增策略时给定."Strategy":"md5"
OccurrenceFrequency	String	否	生频率，值的格式如 num1->num2，表示num1分钟内发生num2次
InhibitType	Integer	否	抑制类型。-2->永久抑制，-1->恢复前永久抑制，0->不抑制，>0->抑制x次后重新发送告警
NoticePeople	String	否	选填。告警通知人
AlarmLevel	String	否	选填。告警级别
ToEcc	Integer	否	选填。

名称	类型	必选	描述
RecoverType	Integer	否	告警恢复方式，0->主动恢复，1->被动恢复
RecoverTimes	Integer	否	仅在recove_type=1时有效，表示连续X次正常恢复告警（数值型），连续X次没有告警上报则恢复告警（字符型）

ModifyCMDBSet

ModifyCMDBSet

被如下接口引用：ModifyCMDBEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
NetdevId	String	NetdevId
Result	Integer	Result

ModifyExportIdcLineInfo

ModifyExportIdcLineInfo

被如下接口引用：ModifyExportIdcLineInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
ExportLineId	String	ExportLineId
Result	Integer	Result

ModifyIdcInfo

ModifyIdcInfo

被如下接口引用：ModifyIdcInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
SpeLineId	String	SpeLineId

ModifyIdcLineInfo

ModifyIdcLineInfo

被如下接口引用：ModifySpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
SpeLineId	String	SpeLineId

ModifyOSParam

修改OS参数

被如下接口引用：ModifyOS。

名称	类型	必选	描述
Id	Integer	是	序号
Name	String	是	OS名称

ModifyRAIDParam

ModifyRAIDParam参数

被如下接口引用：ModifyRAID。

名称	类型	必选	描述
Id	Integer	是	编号
Name	String	是	名称

ModifyServer

修改服务器信息（条件和内容）

被如下接口引用：ModifyServers。

名称	类型	必选	描述
Condition	ModifyServerCondition	是	修改条件
Modify	ModifyServerPara	是	修改具体字段内容

ModifyServerCondition

修改服务器信息

被如下接口引用：ModifyServers。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	设备固资编号

ModifyServerPara

修改服务器参数

被如下接口引用：ModifyServers。

名称	类型	必选	描述
SvrBussiness	String	是	'服务器所属业务'

ModifySpecialIdcLineItems

基础设施-idc配置-idc专线

被如下接口引用：ModifySpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述
SpecialCondition	SpecialCondition	是	SpecialCondition
SpecialModify	SpecialModify	是	SpecialModify

ModifySyslogKeywordCond

Syslog修改关键字

被如下接口引用：ModifySyslogKeywords。

名称	类型	必选	描述
NewKeyword	String	是	新的关键字
NetdevVendor	String	是	厂商
NetdevType	String	是	类型
NetdevFun	String	是	功能
NetdevModel	String	是	型号
Keyword	String	是	旧的关键字
AlarmType	String	否	告警类型

ModifySyslogKeywordParams

修改系统日志关键字参数

被如下接口引用：ModifySyslogKeywords。

名称	类型	必选	描述
ModifySyslogKeywordConds	Array of ModifySyslogKeywordCond	是	修改系统日志关键字参数

NetDeviceData

NetDeviceData

被如下接口引用：DescribeNetDeviceEx。

名称	类型	描述
NetdevicesInfo	Array of NetdevicesInfo	Netdevices

NetDeviceDatas

网络设备配置信息

被如下接口引用：AddNetDeviceEx。

名称	类型	必选	描述
IndexId	Integer	是	IndexId
NetdevAssetId	String	是	NetdevAssetId
NetdevSn	String	是	NetdevSn
NetdevEngine	String	是	NetdevEngine

名称	类型	必选	描述
NetdevName	String	是	NetdevName
NetdevType	String	是	NetdevType
NetdevFunc	String	是	NetdevFunc
NetdevPro	String	是	NetdevPro
NetdevModel	String	是	NetdevModel
NetdevOs	String	是	NetdevOs
NetdevIdc	String	是	NetdevIdc
NetdevIdcId	String	是	NetdevIdcId
NetdevRackName	String	是	NetdevRackName
NetdevCurrentStatus	String	是	NetdevCurrentStatus
NetdevAdminIp	String	是	NetdevAdminIp
NetdevOtherIp	String	是	NetdevOtherIp

NetDeviceRelatedDatas

网络端口配置信息新增

被如下接口引用：AddNetDeviceRelatedEx。

名称	类型	必选	描述
IndexId	Integer	是	IndexId
NetdevAssetId	String	是	NetdevAssetId
PortName	String	是	PortName
DeviceRackName	String	是	DeviceRackName
ConnectionNetdevAssetid	String	是	ConnectionNetdevAssetid
ConnectionNetdevPort	String	是	ConnectionNetdevPort

NetDeviceResultInfo

NetDeviceResultInfo

被如下接口引用：AddNetDeviceEx、DescribeNetDeviceEx。

名称	类型	描述
NetdevAdminIp	String	NetdevAdminIp
NetdevAssetId	String	NetdevAssetId
NetdevCurrentStatus	String	NetdevCurrentStatus
NetdevEngine	String	NetdevEngine
NetdevFunc	String	NetdevFunc
NetdevId	String	NetdevId
NetdevIdc	String	NetdevIdc
NetdevIdcId	String	NetdevIdcId

名称	类型	描述
NetdevModel	String	NetdevModel
NetdevName	String	NetdevName
NetdevOs	String	NetdevOs
NetdevOtherIp	String	NetdevOtherIp
NetdevPro	String	NetdevPro
NetdevRackName	String	NetdevRackName
NetdevSn	String	NetdevSn
NetdevType	String	NetdevType
RegionName	String	RegionName
ZoneName	String	ZoneName

NetDeviceSet

NetDeviceSet

被如下接口引用：AddNetDeviceRelatedEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
IndexId	Integer	IndexId
Result	Integer	Result

NetdevPortState

NetdevPortState

被如下接口引用：DescribeNetdevicePortStateEx。

名称	类型	描述
PortName	String	PortName
PortSnmpIndex	String	PortSnmpIndex
PortDesc	String	PortDesc
PortSpeed	String	PortSpeed
PortStateAdmin	Integer	PortStateAdmin
PortStateOper	Integer	PortStateOper
PortIp	String	PortIp
PortMac	String	PortMac
UpdateTime	String	UpdateTime

Netdevice

服务器上联网络设备

被如下接口引用：DescribeServerRelatedNetdevices。

名称	类型	描述
NetdevName	String	网络设备名称
NetdevFun	String	网络设备类型
NetdevAssetId	String	网络设备资产号

NetdeviceRelatedResultInfo

NetdeviceRelatedResultInfo

被如下接口引用：DescribeNetdeviceRelatedEx。

名称	类型	描述
ConnectionNetdevAssetid	String	ConnectionNetdevAssetid
ConnectionNetdevPort	String	ConnectionNetdevPort
Id	String	Id
NetdevAssetId	String	NetdevAssetId
PortName	String	PortName

NetdeviceSyslogParams

获取网络设备系统日志

被如下接口引用：DescribeNetdeviceSyslogEx。

名称	类型	必选	描述
StartTime	Timestamp	是	开始时间
EndTime	Timestamp	是	结束时间
Filters	Filter	是	过滤条件

Netdevices

网络设备信息

被如下接口引用：ModifyCMDBEx。

名称	类型	必选	描述
CmdbCondition	CmdbCondition	是	CmdbCondition
CmdbModify	CmdbModify	是	CmdbModify

NetdevicesInfo

Netdevices

被如下接口引用：AddNetDeviceEx、DescribeNetDeviceEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result

名称	类型	描述
NetDeviceResultInfo	NetDeviceResultInfo	NetDeviceResultInfo

NetdevicesSet

NetdevicesSet

被如下接口引用：DescribeNetdeviceRelatedEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
NetdeviceRelatedResultInfo	Array of NetdeviceRelatedResultInfo	NetdeviceRelatedResultInfo

Nodesvr

Nodesvr

被如下接口引用：RefreshDhcpConfEx。

名称	类型	必选	描述
Ip	String	是	IP
NeedRestartDhcp	String	是	NeedRestartDhcp

OSInfo

操作系统信息

被如下接口引用：PerformOSDictionaryAction。

名称	类型	描述
Id	Integer	编号
Name	String	操作系统名称
CreateTime	Timestamp	创建时间

OriginalXflowParams

OriginalXflow参数

被如下接口引用：DescribeOriginalXflowData。

名称	类型	必选	描述
StartDate	Timestamp	是	开始时间
EndDate	Timestamp	是	结束时间
Lines	Array of Line	是	专线信息

OsParam

OS字典参数

被如下接口引用：DescribeOSList、PerformOSDictionaryAction。

名称	类型	必选	描述
Id	Integer	否	编号
Name	String	否	系统名称
CreateTime	Timestamp	否	创建时间

OutbandInfo

OutbandInfo

被如下接口引用：DescribeOutbandInfoEx。

名称	类型	描述
DhcpIp	String	DhcpIp
Password	String	Password
Sn	String	Sn
User	String	User

PerformServerInfo

带外管理 开机 关机 重启

被如下接口引用：PerformServerTaskEx。

名称	类型	必选	描述
Sn	String	是	固资号
SvrIdcId	String	是	idcid
SvrLanIp	String	是	Lanip
SvrIdcName	String	是	idcName

PerformServerTaskSet

PerformServerTaskSet

被如下接口引用：PerformServerTaskEx。

名称	类型	描述
SvrCurrentStatus	String	SvrCurrentStatus
SvrIdcId	String	SvrIdcId
SvrSn	String	SvrSn
TaskId	Integer	TaskId

PeriodAggregationXflowParams

周期聚合Xflow参数

被如下接口引用：DescribePeriodAggregationXflowData。

名称	类型	必选	描述
StartDate	Timestamp	是	开始时间
EndDate	Timestamp	是	结束时间
Lines	Array of Line	是	专线信息

PhysvrsListSet

PhysvrsListSet

被如下接口引用：DescribePhysvrsListEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
PhysvrsResultInfo	PhysvrsResultInfo	PhysvrsResultInfo

PhysvrsResultInfo

PhysvrsResultInfo

被如下接口引用：DescribePhysvrsListEx。

名称	类型	描述
RegionName	String	RegionName
SvrAdminSwitchAssetid	String	SvrAdminSwitchAssetid
SvrAgentVersion	String	SvrAgentVersion
SvrAssetId	String	SvrAssetId
SvrBelongingProducts	String	SvrBelongingProducts
SvrBussiness	String	SvrBussiness
SvrBussinessId	String	SvrBussinessId
SvrCurrentStatus	String	SvrCurrentStatus
SvrDeviceDescript	String	SvrDeviceDescript
SvrDeviceHeight	String	SvrDeviceHeight
SvrDeviceName	String	SvrDeviceName
SvrDeviceType	String	SvrDeviceType
SvrFirstUseTime	String	SvrFirstUseTime
SvrId	String	SvrId
SvrIdcId	String	SvrIdcId
SvrIdcName	String	SvrIdcName
SvrInsertTime	String	SvrInsertTime
SvrLanIp	String	SvrLanIp
SvrLanSwitchAssetid	String	SvrLanSwitchAssetid
SvrLogicArea	String	SvrLogicArea

名称	类型	描述
SvrOsName	String	SvrOsName
SvrPosId	String	SvrPosId
SvrProducer	String	SvrProducer
SvrRackName	String	SvrRackName
SvrRaidType	String	SvrRaidType
SvrSn	String	SvrSn
SvrType	String	SvrType
SvrVmIndex	String	SvrVmIndex
SvrWanEip	String	SvrWanEip
SvrWanIp	String	SvrWanIp
SvrWanSwitchAssetid	String	SvrWanSwitchAssetid
ZoneName	String	ZoneName
TaskId	Integer	TaskId
SvrLanGateway	String	SvrLanGateway
SvrLanMask	String	SvrLanMask

PortModify

服务器端口修改参数

被如下接口引用：DeleteServerPortInfo、ModifyServerPortInfo。

名称	类型	必选	描述
SvrMonPort	String	是	服务器端口

PortModifyCondition

修改端口条件

被如下接口引用：DeleteServerPortInfo、ModifyServerPortInfo。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产Id

PortServer

修改端口服务器信息

被如下接口引用：DeleteServerPortInfo、ModifyServerPortInfo。

名称	类型	必选	描述
Condition	PortModifyCondition	是	示例：{"SvrAssetId":"TYSV190521X1"}
Modify	PortModify	是	示例：{"SvrMonPort":"523"}

ProcessCondition

进程修改条件

被如下接口引用：DeleteServerProcessInfo、ModifyServerProcessInfo。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产id

ProcessModify

服务器进程修改参数

被如下接口引用：DeleteServerProcessInfo、ModifyServerProcessInfo。

名称	类型	必选	描述
SvrMonProc	String	是	进程名

ProcessServerConditionModify

服务器进程信息修改条件和参数

被如下接口引用：DeleteServerProcessInfo、ModifyServerProcessInfo。

名称	类型	必选	描述
Condition	ProcessCondition	是	服务器进程修改条件
Modify	ProcessModify	是	服务器进程修改字段

RAIDDictionaryInfo

RAID信息

被如下接口引用：DescribeRAIDList。

名称	类型	描述
Id	Integer	序号
Name	String	名称
CreateTime	Timestamp	创建时间

RAIDInfo

Raid操作结果

被如下接口引用：PerformRAIDDictionaryAction。

名称	类型	描述
Id	Integer	编号 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Name	String	RAID名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Timestamp	创建时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RAIDParams

Raid操作参数

被如下接口引用：PerformRAIDDictionaryAction。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	RAID名称
Id	Integer	否	编号

Rackinfo

Rackinfo

被如下接口引用：DescribeIdcOverviewEx。

名称	类型	描述
IdcDevices	Array of IdcDevices	IdcDevices
ZoneName	String	ZoneName
RackName	String	RackName
DevicesOnNum	Integer	DevicesOnNum
IdlePosNum	Integer	IdlePosNum
RackPosNum	Integer	RackPosNum

RecycleServerSpecialWanIP

回收服务器特殊外网IP

被如下接口引用：RecycleServerSpecialWanIPList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
SvrIp	String	是	服务器IP

RecycleServerWanIP

回收服务器外网IP

被如下接口引用：RecycleServerWanIPList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	服务器资产ID
SvrWanIp	String	是	服务器外网IP

RecycleVMLanIP

回收虚拟机内网IP信息

被如下接口引用：RecycleVMLanIPList。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
SvrSn	String	是	服务器序列号
SvrLanIp	String	是	服务器内网IP
SvrAssetId	String	否	资产ID

RecycleVMWanIP

VM回收外网IP

被如下接口引用：RecycleVMWanIPList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	服务器资产ID
SvrSn	String	是	服务器SN
SvrWanIp	String	是	服务器内网IP

ReinstallOsInfo

OS部署 部署系统

被如下接口引用：ReinstallOsEx。

名称	类型	必选	描述
SvrIdcName	String	是	SvrIdcName
SvrDeviceType	String	是	SvrDeviceType
Sn	String	是	固资号
Lan	Array of Lan	是	Lan信息
Wan	Array of Wan	是	Wan信息
Os	String	是	操作系统
Raid	String	是	Raid
SvrAssetId	String	是	SvrAssetId
BondingFlag	String	是	BondingFlag
UserShellPath	String	是	UserShellPath
SvrIdcId	String	是	SvrIdcId

ReinstallOsSet

ReinstallOsSet

被如下接口引用：ReinstallOsEx。

名称	类型	描述
SvrSn	String	SvrSn
TaskId	Integer	TaskId
Detail	String	Detail

名称	类型	描述
SvrIdcName	String	SvrIdcName
SvrIdcId	String	SvrIdcId

RelocateCancelServer

取消搬迁服务器信息

被如下接口引用：RelocateServerCancel。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
SvrRelocateIdcName	String	是	IDC名称
SvrRelocateRackName	String	是	机架名称
SvrRelocatePosId	String	是	机架位置

RelocateFinishServer

搬迁完成服务器信息

被如下接口引用：RelocateServerFinish。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
SvrRelocateIdcName	String	是	IDC名称
SvrRelocateRackName	String	是	机架名称
SvrRelocatePosId	String	是	机架位置

RelocateStartServer

启动服务器搬迁信息

被如下接口引用：RelocateServerStart。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
SvrRelocateIdcName	String	是	IDC名
SvrRelocateRackName	String	是	机架名
SvrRelocatePosId	String	是	机架位置
SvrRelocateLogicArea	String	是	逻辑区

RenameServer

重命名服务器信息

被如下接口引用：RenameServers。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
RenameServerModify	RenameServerModify	是	修改内容
RenameServerCondition	RenameServerCondition	是	修改条件

RenameServerCondition

重命名条件

被如下接口引用：RenameServers。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
SvrSn	String	是	Sn
SvrLanIp	String	是	内网IP

RenameServerModify

重命名修改内容

被如下接口引用：RenameServers。

名称	类型	必选	描述
SvrDeviceName	String	是	设备名称

ResourceAllocationSet

ResourceAllocationSet

被如下接口引用：ResourceAllocationEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
SvrAssetId	String	SvrAssetId

ServerAllocateLanIPInfo

ServerAllocateLanIPInfo

被如下接口引用：ServerAllocateLanIPEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
SvrAssetId	String	SvrAssetId

ServerHardDisk

服务器硬盘查询结果

被如下接口引用：DescribeServerHarddisks。

名称	类型	描述
Detail	String	返回详细信息
Result	Integer	返回错误码
HarddiskInfo	HarddiskInfo	硬盘信息

ServerPortInfo

服务器端口信息

被如下接口引用：DescribeServerPortInfo。

名称	类型	描述
SvrAssetId	String	服务器资产编号
SvrId	String	服务器ID
SvrMonPort	Array of Integer	端口号
SvrSn	String	服务器SN
SvrMonPortLen	Integer	服务器端口数

ServerProcessInfo

服务器进程信息

被如下接口引用：DescribeServerProcessInfo。

名称	类型	描述
Detail	String	"Detail":"ok"
Result	String	"Result":0
ResultInfo	ServerProcessResultInfo	服务器进程结果信息

ServerProcessResultInfo

服务器进程结果信息

被如下接口引用：DescribeServerProcessInfo。

名称	类型	描述
SvrAssetId	String	资产ID
SvrId	String	服务器ID
SvrMonProc	String	监控进程
SvrSn	String	服务器编号
SvrMonProcLen	Integer	进程数

ServerRecycleLanIPInfo

ServerRecycleLanIPInfo

被如下接口引用：ServerRecycleLanIPEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
SvrAssetId	String	SvrAssetId
SvrLanIp	String	SvrLanIp

ServerResultInfo

查询服务器结果信息

被如下接口引用：DescribeServers。

名称	类型	描述
SvrId	String	服务器资产ID

ServerSpecialAllocateLanIPInfo

ServerSpecialAllocateLanIPInfo

被如下接口引用：ServerSpecialAllocateLanIPEx、ServerSpecialRecycleLanIPEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
SvrAssetId	String	SvrAssetId

ServersAllocateLanIp

物理服务器分配内网IP

被如下接口引用：ServerAllocateLanIPEx。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	SvrAssetId
SvrIpWanted	String	是	SvrIpWanted
Vlan	String	是	Vlan

ServersRecycleLanIp

物理服务器回收内网IP接口

被如下接口引用：ServerRecycleLanIPEx。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	SvrAssetId
SvrLanIp	String	是	SvrLanIp

ServersSpecialAllocateLanIp

物理服务器批量分配相应虚拟内网段IP接口

被如下接口引用：ServerSpecialAllocateLanIPEx。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	SvrAssetId
SvrIpWanted	String	是	SvrIpWanted
Vlan	String	是	Vlan

ServersSpecialRecycleLanIp

物理服务器批量回收相应虚拟内网段IP接口

被如下接口引用：ServerSpecialRecycleLanIPEx。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	SvrAssetId
SvrLanIp	String	是	SvrLanIp

SpecialCondition

基础设施-idc配置-idc专线

被如下接口引用：ModifySpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述
SpeLineId	String	是	SpeLineId

SpecialIdcLineInfo

SpecialIdcLineInfo

被如下接口引用：DescribeSpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	Integer	Result
SpecialIdcResultInfo	SpecialIdcResultInfo	SpecialIdcResultInfo

SpecialIdcResultInfo

SpecialIdcResultInfo

被如下接口引用：DescribeSpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	描述
BackupStatus	String	BackupStatus
Comment	String	Comment
ConstructUnit	String	ConstructUnit

名称	类型	描述
CooperateUnit	String	CooperateUnit
Id	String	Id
IpSla	String	IpSla
LineBusiness	String	LineBusiness
LineDistance	String	LineDistance
LineEndTime	Timestamp	LineEndTime
LineOperator	String	LineOperator
LineStartTime	Timestamp	LineStartTime
LineOwner	String	LineOwner
LocalDevice	String	LocalDevice
LocalDeviceIp	String	LocalDeviceIp
LocalDevicePort	String	LocalDevicePort
LocalOperatorOwner	String	LocalOperatorOwner
LocalOperatorOwnerPhone	String	LocalOperatorOwnerPhone
LocalOperatorWarningPhone	String	LocalOperatorWarningPhone
LocalSecondDevice	String	LocalSecondDevice
LocalSecondDevicePort	String	LocalSecondDevicePort
RemoteDeviceIp	String	RemoteDeviceIp
RemoteOperatorOwner	String	RemoteOperatorOwner
RemoteOperatorOwnerPhone	String	RemoteOperatorOwnerPhone
RemoteOperatorOwnerWarningPhone	String	RemoteOperatorOwnerWarningPhone
SlaNum	String	SlaNum
SpeLineFunc	String	SpeLineFunc
SpeLineId	String	SpeLineId
SpeLineName	String	SpeLineName
SpeLineSpeed	String	SpeLineSpeed
SpeLineStatus	String	SpeLineStatus
SpeLineType	String	SpeLineType
SwitchAbility	String	SwitchAbility
VlanInfo	String	VlanInfo

SpecialLineInfo

idc专线信息

被如下接口引用：AddSpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述
SpeLineId	String	是	SpeLineId

名称	类型	必选	描述
SpeLineName	String	是	SpeLineName
SpeLineType	Integer	是	SpeLineType
SpeLineStatus	Integer	是	SpeLineStatus
SpeLineFunc	Integer	是	SpeLineFunc
SpeLineSpeed	String	是	SpeLineSpeed
LocalDevice	String	是	LocalDevice
LocalDevicePort	String	是	LocalDevicePort
LocalDeviceIp	String	是	LocalDeviceIp
RemoteDeviceIp	String	是	RemoteDeviceIp
LineOperator	String	是	LineOperator
LocalOperatorOwner	String	是	LocalOperatorOwner
LocalOperatorOwnerPhone	String	是	LocalOperatorOwnerPhone
LocalOperatorWarningPhone	String	是	LocalOperatorWarningPhone
RemoteOperatorOwner	String	是	RemoteOperatorOwner
RemoteOperatorOwnerPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerPhone
RemoteOperatorOwnerWarningPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerWarningPhone
LineBusiness	String	是	LineBusiness
LineOwner	String	是	LineOwner
SlaNum	String	是	SlaNum
VlanInfo	String	是	VlanInfo
Comment	String	是	Comment

SpecialModify

基础设施-idc配置-idc专线

被如下接口引用：ModifySpecialIdcLineInfoEx。

名称	类型	必选	描述
SpeLineName	String	是	SpeLine名称
SpeLineType	Integer	是	类型
SpeLineStatus	Integer	是	状态
SpeLineFunc	Integer	是	Func
SpeLineSpeed	String	是	Speed
LocalDevice	String	是	本地设备
LocalDevicePort	String	是	本地设备端口
LocalDeviceIp	String	是	本地设备ip
RemoteDeviceIp	String	是	移除本地设备ip
LineOperator	String	是	专线操作

名称	类型	必选	描述
LocalOperatorOwner	String	是	操作owner
LocalOperatorOwnerPhone	String	是	LocalOperatorOwnerPhone
LocalOperatorWarningPhone	String	是	LocalOperatorWarningPhone
RemoteOperatorOwner	String	是	RemoteOperatorOwner
RemoteOperatorOwnerPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerPhone
RemoteOperatorOwnerWarningPhone	String	是	RemoteOperatorOwnerWarningPhone
LineBusiness	String	是	LineBusiness
LineOwner	String	是	LineOwner
SlaNum	String	是	SlaNum
VlanInfo	String	是	VlanInfo
Comment	String	是	Comment

StartRelocateServerInfo

启动搬迁服务器结果信息

被如下接口引用：RelocateServerStart。

名称	类型	描述
Detail	String	结果详细信息
Result	Integer	结果错误码
SvrAssetId	String	服务器资产ID

SvrSpecAllocWanIP

分配服务器特殊外网IP结果信息

被如下接口引用：AllocateServerSpecialWanIPList。

名称	类型	描述
Detail	String	结果详细信息
Result	Integer	错误码
SvrAssetId	String	资产Id

SvrSpecRecyWanIP

服务器特殊回收外网IP信息

被如下接口引用：RecycleServerSpecialWanIPList。

名称	类型	描述
Detail	String	结果详细信息
Result	Integer	结果错误码
SvrAssetId	String	资产ID

名称	类型	描述
SvrIp	String	服务器IP

Syslogkeywordset

系统日志关键字查询结果

被如下接口引用：DescribeSysLogKeywords。

名称	类型	描述
AlarmType	String	告警类别
Comment	String	说明
Keyword	String	关键字
NetdevFunc	String	设备类别
NetdevModel	String	设备型号
NetdevType	String	设备类型
NetdevVendor	String	设备厂商

TargetIp

目标ip

被如下接口引用：AddNetworkIpEx。

名称	类型	必选	描述
NqAgent	String	是	NQ网关
Ip	Array of String	是	IP列表
IpType	String	是	IP类型
TaskName	String	是	任务名称

TemplateActionParams

snmp自定义模板操作

被如下接口引用：DescribeTemplateActionEx。

名称	类型	必选	描述
StartId	Integer	是	StartId
Count	Integer	是	Count
NeedTotal	Integer	是	NeedTotal

TemplateSet

TemplateSet

被如下接口引用：DescribeTemplateActionEx。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
CreateTime	Timestamp	CreateTime
TempId	Integer	TempId
TempName	String	TempName

TopnXflowParams

TopnXflow参数

被如下接口引用：DescribeTopnXflowData。

名称	类型	必选	描述
TopN	Integer	是	TopN
Line	Line	是	Line信息
Condition	Array of String	是	"Condition":["SrcIP","DstIP","SrcPort","DstPort","Protocol","Direction"]
StartDate	Timestamp	是	开始时间
EndDate	Timestamp	是	结束时间

VM

VM信息

被如下接口引用：AddVMList、DeleteVMList。

名称	类型	必选	描述
SvrAssetId	String	是	资产ID
Vlan	String	是	Vlan
DefaultLanIP	String	是	默认内网IP

VMAllocLanIP

虚拟机分配内网IP信息

被如下接口引用：AllocateVMLanIPList。

名称	类型	描述
Detail	String	结果详细信息
Result	Integer	错误码
SvrAssetId	String	服务器资产Id
SvrSn	String	服务器序列号

VMAllocWanIP

虚拟机分配外网IP信息

被如下接口引用：AllocateVMWanIPList。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
Detail	String	结果详细信息
Result	Integer	错误码
SvrAssetId	String	服务器资产Id
SvrSn	String	服务器序列号

VMRecyLanIP

虚拟机回收内网IP结果信息

被如下接口引用：RecycleVMLanIPList。

名称	类型	描述
Detail	String	结果详细信息
Result	Integer	错误码
SvrLanIp	String	服务器内网IP
SvrSn	String	服务器序列号

VMRecyWanIP

虚拟机回收外网Ip信息

被如下接口引用：RecycleVMWanIPList。

名称	类型	描述
Detail	String	结果详细信息
Result	Integer	错误码
SvrLanIp	String	服务器内网IP
SvrSn	String	服务器编号

Wan

OS部署 部署系统

被如下接口引用：ReinstallOsEx。

名称	类型	必选	描述
Data	Laninfo	是	OS部署

WanData

外网参数

被如下接口引用：FastReinstallOSList。

名称	类型	必选	描述
Nic	String	是	网卡
Ipaddress	String	是	IP地址

WithdrawServerSet

WithdrawServerSet

被如下接口引用：WithdrawServerEx。

名称	类型	描述
Detail	String	Detail
Result	String	Result
SvrAssetId	String	SvrAssetId

WithdrawServers

下架服务器信息

被如下接口引用：WithdrawServerEx。

名称	类型	必选	描述
Condition	Condition	是	服务器信息
Modify	Modify	是	服务器当前状态

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	说明
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
InternalError	内部错误
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误
LimitExceeded	超过配额限制
MissingParameter	缺少参数错误
UnknownParameter	未知参数错误