腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

私有网络

运营端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 返回结果

私有网络相关接口
- 添加物理网络服务路由
- 新增underlaynatgw规则对应rip
- 新增underlaynatgw规则运营商外网ip
- 新增underlaynatgw运营商外网ip
- 批量创建vpc0网段
- 探测机部署
- 创建网关集群
- 创建网关集群组
- 网关部署
- 创建私有网络映射服务
- 创建物理网络服务
- 批量创建子网
- 创建underlaynatgw规则
- 创建underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip
- 删除探测机
- 删除探测机部署记录
- 删除网关集群
- 删除网关集群组
- 删除网关部署记录
- 删除私有网络映射服务
- 删除物理网络服务
- 删除物理网络服务路由
- 批量删除子网
- 删除underlaynatgw规则
- 删除underlaynatgw规则对应rip
- 删除underlaynatgw规则运营商外网ip
- 删除underlaynatgw运营商信息
- 删除underlaynatgw运营商ip
- 获取acl列表
- 查询VPC0网段列表
- 获取安全组关联实例列表
- 获取探测机状态

获取探测机自动化部署状态
获取探测机安装包版本列表
获取探测机类型名字列表
查询专线网关列表
获取弹性网卡列表
查询网关集群组列表
获取网关自动化部署状态
获取网关ip
获取网关节点
获取网关类型名字列表
获取网关安装包版本
查询私有网络映射服务
获取四层规则列表
获取七层规则列表
获取lb配额
获取nat网关列表
查询弹性网卡列表
查询路由表路由列表
查路由表对应的全量子网
查询路由列表
获取安全组列表
获取vm关联的安全组
获取安全组策略
获取物理网络服务映射列表
获取子网列表
查询任务进度
获取underlaynatgw规则
获取underlaynatgw规则对应运营端rip
获取underlaynatgw规则对应运营端外网ip
获取underlaynatgw运营商信息
获取underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip
获取underlaynatgw运营商ip
获取vpn对端网关列表
查询VPC子机
获取子机ipv6信息
获取子机列表
获取vpc列表
获取配额管理名称和类型映射列表
获取vpc配额信息列表
查询对等连接列表
获取vpn通道列表
获取vpn本地网关详情
获取vpn本地网关列表

获取VSR列表
查询ACL规则信息
获取探测机节点信息
迁移网关
更新探测机权重
修改网关集群
修改创建网关集群组
修改网关集群权重
修改LB配额限制
修改物理网络服务
修改underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip
修改vpc配额信息
数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

私有网络相关接口

接口名称	接口功能
AddServiceRoutes	添加物理网络服务路由
AddUnderlayNatGatewayRuleRip	新增underlaynatgw规则对应rip
AddUnderlayNatGatewayRuleWip	新增underlaynatgw规则运营商外网ip
AddUnderlayNatGatewayWanIp	新增underlaynatgw运营商外网ip
CreateBasicNets	批量创建vpc0网段
CreateDetectInstallation	探测机部署
CreateGateway	创建网关集群
CreateGatewayGroup	创建网关集群组
CreateGatewayInstallation	网关部署
CreateJnsGatewayService	创建私有网络映射服务
CreateService	创建物理网络服务
CreateSubnetsEx	批量创建子网
CreateUnderlayNatGatewayRule	创建underlaynatgw规则
CreateUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp	创建underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip
DeleteDetectHost	删除探测机
DeleteDetectInstallRecords	删除探测机部署记录
DeleteGateway	删除网关集群
DeleteGatewayGroup	删除网关集群组
DeleteGatewayInstallRecords	删除网关部署记录
DeleteJnsGatewayService	删除私有网络映射服务

接口名称	接口功能
DeleteService	删除物理网络服务
DeleteServiceRoutes	删除物理网络服务路由
DeleteSubnets	批量删除子网
DeleteUnderlayNatGatewayRule	删除underlaynatgw规则
DeleteUnderlayNatGatewayRuleRip	删除underlaynatgw规则对应rip
DeleteUnderlayNatGatewayRuleWip	删除underlaynatgw规则运营商外网ip
DeleteUnderlayNatGatewayWanInfo	删除underlaynatgw运营商信息
DeleteUnderlayNatGatewayWanIp	删除underlaynatgw运营商ip
DescribeAclList	获取acl列表
DescribeBasicNets	查询VPC0网段列表
DescribeCvmForSecurityGroup	获取安全组关联实例列表
DescribeDetectHostState	获取探测机状态
DescribeDetectInstallState	获取探测机自动化部署状态
DescribeDetectPkgVersions	获取探测机安装包版本列表
DescribeDetectTypeNames	获取探测机类型名字列表
DescribeDirectConnectGatewaysEx	查询专线网关列表
DescribeEniList	获取弹性网卡列表
DescribeGatewayGroups	查询网关集群组列表
DescribeGatewayInstallState	获取网关自动化部署状态
DescribeGatewayIps	获取网关ip
DescribeGatewayNodes	获取网关节点
DescribeGatewayTypeNames	获取网关类型名字列表
DescribeGatewayVersions	获取网关安装包版本
DescribeJnsGatewayServices	查询私有网络映射服务
DescribeL4RuleEx	获取四层规则列表
DescribeL7RuleEx	获取七层规则列表
DescribeLbLimit	获取lb配额

接口名称	接口功能
DescribeNatGateways	获取nat网关列表
DescribeNetworkInterfacesEx	查询弹性网卡列表
DescribeRtbRoutes	查询路由表路由列表
DescribeRtbSubnets	查路由表对应的全量子网
DescribeRtbsEx	查询路由列表
DescribeSecurityGroup	获取安全组列表
DescribeSecurityGroupForCvm	获取vm关联的安全组
DescribeSecurityGroupPolicy	获取安全组策略
DescribeServices	获取物理网络服务映射列表
DescribeSubnetEx	获取子网列表
DescribeTaskResult	查询任务进度
DescribeUnderlayNatGatewayRule	获取underlaynatgw规则
DescribeUnderlayNatGatewayRuleRips	获取underlaynatgw规则对应运营端rip
DescribeUnderlayNatGatewayRuleWanIps	获取underlaynatgw规则对应运营端外网ip
DescribeUnderlayNatGatewayWanInfo	获取underlaynatgw运营商信息
DescribeUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp	获取underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip
DescribeUnderlayNatGatewayWanIps	获取underlaynatgw运营商ip
DescribeUserGateways	获取vpn对端网关列表
DescribeVm	查询VPC子机
DescribeVmIpv6Info	获取子机ipv6信息
DescribeVmList	获取子机列表
DescribeVpcEx	获取vpc列表
DescribeVpcLimitNamesToType	获取配额管理名称和类型映射列表
DescribeVpcLimits	获取vpc配额信息列表
DescribeVpcPeers	查询对等连接列表
DescribeVpnConns	获取vpn通道列表
DescribeVpnGatewayDetail	获取vpn本地网关详情

接口名称	接口功能
DescribeVpnGateways	获取vpn本地网关列表
DescribeVsrs	获取VSR列表
GetAclAndItem	查询ACL规则信息
GetDetectNodeInfo	获取探测机节点信息
MigrateGateway	迁移网关
ModifyDetectHostWeight	更新探测机权重
ModifyGatewayAttribute	修改网关集群
ModifyGatewayGroupAttribute	修改创建网关集群组
ModifyGatewayWeight	修改网关集群权重
ModifyLbLimit	修改LB配额限制
ModifyServiceAttribute	修改物理网络服务
ModifyUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIpAttribute	修改underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip
ModifyVpcLimit	修改vpc配额信息

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

私有网络相关接口
添加物理网络服务路由

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

添加物理网络服务路由

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:41:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddServiceRoutes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	否	Integer	无
Vport	否	Integer	无
ServiceRoutes	否	Array of ServiceRoute	无
Owner	否	String	无
SubnetId	否	Integer	无
Name	否	String	无
Proto	否	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新增underlaynatgw规则对应rip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增underlay natgw规则对应rip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 16:12:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddUnderlayNatGatewayRuleRip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UnatgwRuleRips	否	Array of UnatgwRuleRipR	UnatgwRuleRips

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Error	String	Error
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新增underlaynatgw规则运营商外网ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增underlay natgw规则运营商外网ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 17:48:46。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddUnderlayNatGatewayRuleWip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UnatgwRuleWips	否	Array of UNatGwRuleWip	UnatgwRuleWips

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

新增underlaynatgw运营商外网ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增underlay natgw运营商外网ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 16:47:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddUnderlayNatGatewayWanIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UnatgwWips	否	Array of UnatgwWip	UnatgwWips

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

批量创建vpc0网段

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量创建vpc0网段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 18:10:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateBasicNets
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
BasicNets	是	Array of BasicSubnetInfo	vpc0网段新建信息列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BasicNetSet	Array of SubnetBaseInfo	新建的vpc0网段子网列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

探测机部署

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

CreateDetectInstallation

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 15:11:07。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateDetectInstallation
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GatewayName	否	String	GatewayName
Ips	否	Array of String	Ips
AzName	否	String	AzName
GroupId	否	String	GroupId
Ver	否	String	Ver

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EventId	String	EventId
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建网关集群

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建网关集群

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 20:08:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateGateway
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	网关集群类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 7-xgw 8-sxgw 9-underly-natgw)
Name	是	String	网关集群名称
Vip	是	String	Vip
Rips	是	String	网关节点IP列表，不同的网关集群类型支持的IP列表大小不同，pcgw dcgw mcgw支持两个和两个以上网关节点IP，xgw sxgw为单个网关节点IP，其他类型网关只能为两个网关节点IP，多个IP用分号隔开，如10.120.66.135;10.120.66.136
Weight	否	Integer	权重，如20
VpcgwGroupId	否	Integer	vpcgw网关集群组ID，只有Type为vpcgw网关集群时才需要传递这个参数
RegionId	否	Integer	地域ID，Type为xgw和sxgw集群网关时，此参数为必填
ZoneId	否	Integer	可用区ID，Type为xgw，sxgw, natgw集群网关时，此参数为必填
Zone	否	String	Zone，Type为natgw集群网关时，此参数为必填

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建网关集群组

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建网关集群组，目前只支持vpcgw，Type填1

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 20:09:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateGatewayGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Name	是	String	网关集群组名字
Weight	是	Integer	权重，如20
Type	是	Integer	网关集群类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 7-xgw 8-sxgw 9-underly-natgw)
Remark	否	String	备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
GatewayGroup	GatewayGroupBrief	创建的网关组对象的简要信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

网关部署

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

网关部署

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 15:11:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateGatewayInstallation
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GatewayName	否	String	GatewayName
Ips	否	Array of String	Ips
Vip	否	Array of String	Vip
Ver	否	String	Ver

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EventId	String	EventId
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建私有网络映射服务

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建私有网络映射服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 12:54:19。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateJnsGatewayService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Count	否	Integer	Count
Business	否	String	Business
UniqVpcId	否	String	UniqVpcId
VgwType	否	Integer	VgwType
Pip	否	String	Pip
Proto	否	String	Proto
Pport	否	Integer	Pport
Owner	否	String	Owner
UniqSubnetId	否	String	UniqSubnetId
BusinessOwner	否	String	BusinessOwner

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
JnsGatewayService	JnsGatewayServiceP	JnsGatewayService
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建物理网络服务

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建物理网络服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 14:58:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	否	Integer	无
Vport	否	Integer	无
SubnetId	否	Integer	无
Owner	否	String	无
Name	否	String	无
Proto	否	String	无
Routes	否	Array of ServiceRouteRoute	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

批量创建子网

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量创建子网

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-23 23:13:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateSubnetsEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Subnets	是	Array of SubnetInput	创建的子网对象输入信息列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SubnetSet	Array of SubnetOutput	创建的子网对象输出信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建underlaynatgw规则

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建underlay natgw规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:12:31。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateUnderlayNatGatewayRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UnatgwId	否	Integer	UnatgwId
Name	否	String	Name

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Error	String	Error
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

创建underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建underlay natgw运营商信息和对应的外网ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 10:10:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
WanIps	否	Array of String	WanIps
Name	否	String	Name
CarrierId	否	Integer	CarrierId
UnatgwId	否	Integer	UnatgwId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Error	String	Error
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除探测机

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除探测机

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 09:52:56。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteDetectHost
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Ip	否	String	Ip

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除探测机部署记录

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除探测机部署记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 11:09:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteDetectInstallRecords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Records	否	Array of DeleteDetectInstallRecord	Records

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除网关集群

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除网关集群，目前不支持xgw和sxgw的删除

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-27 23:18:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteGateway
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	网关集群类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 9-underly-natgw)
Id	是	Integer	网关集群Id
Vip	否	String	网关集群类型为dcgw时为必传参数，网关集群类型为pcgw为可选参数，其他类型网关不用传递该参数
Rips	否	String	Rips，如10.120.66.135;10.120.66.136，网关集群类型为pcgw时为可选参数

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除网关集群组

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除网关集群组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-24 23:38:05。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteGatewayGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	网关集群类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 7-xgw 8-sxgw 9-underly-natgw)
Id	是	Integer	请求删除的网关集群组ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除网关部署记录

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除网关部署记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 09:59:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteGatewayInstallRecords
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
EventIds	否	Array of String	EventIds

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除私有网络映射服务

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除私有网络映射服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 14:13:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteJnsGatewayService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UniqVpcId	否	String	UniqVpcId
Proto	否	String	Proto
Pip	否	String	Pip
Pport	否	Integer	Pport
Owner	否	String	Owner

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除物理网络服务

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除物理网络服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:39:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteService
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	否	Integer	无
Vport	否	Integer	无
Owner	否	String	无
Proto	否	String	无
Vip	否	String	无
ServiceId	否	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除物理网络服务路由

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除物理网络服务路由

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 15:19:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteServiceRoutes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	否	Integer	无
Pport	否	Integer	无
ServiceId	否	String	无
Pip	否	String	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

批量删除子网

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量删除子网

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-24 13:33:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteSubnets
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SubnetDels	是	Array of SubnetDel	请求删除的subnet信息列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除underlaynatgw规则

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除underlay natgw规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 14:35:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteUnderlayNatGatewayRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UnatgwRuleId	否	Integer	UnatgwRuleId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Error	String	Error
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除underlaynatgw规则对应rip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除underlay natgw规则对应rip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 16:50:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteUnderlayNatGatewayRuleRip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UnatgwRuleRips	否	Array of UNatGwRuleRip	UnatgwRuleRips

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除underlaynatgw规则运营商外网ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除underlay natgw规则运营商外网ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 16:50:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteUnderlayNatGatewayRuleWip
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UnatgwRuleWips	否	Array of UNatGwRuleWip	UnatgwRuleWips

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除underlaynatgw运营商信息

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除underlay natgw运营商信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 10:12:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteUnderlayNatGatewayWanInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CarrierId	否	Integer	CarrierId
UnatgwId	否	Integer	UnatgwId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Error	String	Error
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

删除underlaynatgw运营商ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除underlay natgw运营商ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:18:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteUnderlayNatGatewayWanIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Ip	否	String	Ip
CarrierId	否	Integer	CarrierId
UnatgwId	否	Integer	UnatgwId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Error	String	Error
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取acl列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取acl列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 12:49:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeAclList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制条数
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序类型
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	String	acl总数
AclSet	Array of AclInfo	acl 列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询VPC0网段列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询VPC0网段列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-19 17:34:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeBasicNets
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数
BasicNetSet	Array of BasicSubnetInfo	VPC0网段列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取安全组关联实例列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取安全组关联实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 12:46:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeCvmForSecurityGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
SgId	是	String	安全组id
Owner	是	String	业务id
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	String	总数
VmSet	Array of SgVmInfo	vm 列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取探测机状态

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取探测机状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 23:03:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDetectHostState
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DetectPkgVersionSet	Array of DetectPkgVersion	DetectPkgVersionSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取探测机自动化部署状态

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取探测机自动化部署状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 14:15:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDetectInstallState
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	Limit
Offset	否	Integer	Offset
EventId	否	Array of String	EventId
GroupId	否	String	GroupId
AzName	否	String	AzName
Status	否	Array of Integer	Status

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
DetectInstallStateSet	Array of DetectInstallState	DetectInstallStateSet

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取探测机安装包版本列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取探测机安装包版本列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:52:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDetectPkgVersions
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GatewayName	否	String	GatewayName

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
DetectPkgVersionSet	String	DetectPkgVersionSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取探测机类型名字列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取探测机类型名字列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:52:12。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDetectTypeNames
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
DetectTypeNameSet	Array of String	DetectTypeNameSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询专线网关列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询专线网关列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 20:35:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeDirectConnectGatewaysEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	个数
DirectConnectGatewaySet	Array of DirectConnectGateway	专线网关列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取弹性网卡列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取弹性网卡列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 19:55:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeEniList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序列表
Offset	否	Integer	分页偏移量
Limit	否	Integer	分页限制
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定VpcIds和Filters。 • AppId - String - （过滤条件）用户的AppId • UniqVpcId - String - （过滤条件）用户的vpc唯一id。 • EniId - String - （过滤条件）弹性网卡唯一id。 • InstanceId - String - （过滤条件）实例id。 • Pip - String - （过滤条件）pip。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条目数

参数名称	类型	描述
EniSet	Array of EniSet	弹性网卡信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询网关集群组列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询网关集群组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-24 18:27:57。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGatewayGroups
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	网关类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 7-xgw 8-sxgw 9-underly-natgw)
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式
Id	否	Integer	网关集群组ID
Search	否	String	搜索字段，可为网关集群组名字或者ID，支持模糊查询

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数

参数名称	类型	描述
GatewayGroupSet	Array of GatewayGroup	网关集群组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取网关自动化部署状态

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网关自动化部署状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 11:46:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGatewayInstallState
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	Limit
Offset	否	Integer	Offset
EventId	否	String	EventId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
GatewayInstallStateSet	Array of GatewayInstallState	GatewayInstallStateSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取网关ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网关ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 10:00:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGatewayIps
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GatewayName	否	String	GatewayName

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
GatewayVipSet	Array of String	GatewayVipSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取网关节点

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网关节点

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 09:54:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGatewayNodes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
IdcName	否	String	IdcName

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
GatewayNodeSet	Array of String	GatewayNodeSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取网关类型名字列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网关类型名字列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 09:55:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGatewayTypeNames
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
GateWayTypeNameSet	Array of String	GateWayTypeNameSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取网关安装包版本

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取网关安装包版本

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:08:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeGatewayVersions
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Ips	否	Array of String	Ips
GatewayName	否	String	GatewayName

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
GateWayVersionSet	Array of String	GateWayVersionSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询私有网络映射服务

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询私有网络映射服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 16:18:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeJnsGatewayServices
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
JnsGatewayServiceSet	Array of JnsGatewayService	JnsGatewayServiceSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取四层规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取四层规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 12:43:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeL4RuleEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移值
Limit	否	Integer	获取量
Filters	否	Array of Filter	过滤器

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数量
RuleSet	Array of Rule	规则列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取七层规则列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取七层规则列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 12:43:01。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeL7RuleEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
Filters	否	Array of Filter	过滤器数组

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总数
RuleSet	Array of L7RuleInfo	规则列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取lb配额

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取lb的配额

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 14:59:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeLbLimit
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Owner	是	String	appid 名字

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LbLimitSet	Array of LbLimit	lb限制数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取nat网关列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取nat 网关列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 19:55:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatGateways
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OrderDirection	否	String	排序类型
OrderField	否	String	排序字段
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	nat 网关数量
NatSet	Array of NatInfo	nat 网关列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询弹性网卡列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询弹性网卡列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 19:08:52。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetworkInterfacesEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	个数
NetworkInterfaceSet	Array of NetworkInterface	弹性网卡列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询路由表路由列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询路由表路由列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-20 20:46:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRtbRoutes
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表
VpcId	否	Integer	VPC实例ID。如65967
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	个数
RtbRouteSet	Array of RtbRoute	路由表路由列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查路由表对应的全量子网

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查路由表对应的全量子网

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-15 20:08:42。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRtbSubnets
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数
SubnetSet	Array of SubNetInfo	子网列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询路由列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询路由列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 16:13:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeRtbsEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条数
RtbSet	Array of RtbInfo	路由信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取安全组列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取安全组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 12:47:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSecurityGroup
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序类型
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	String	数量
SgSet	Array of SgInfo	sg列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取vm关联的安全组

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取vm关联的安全组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 12:46:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSecurityGroupForCvm
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
InstanceIds	否	Array of String	虚拟机id列表
Uuid	否	String	虚拟机id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UsgSet	Array of VmSgInfoOuter	安全组列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取安全组策略

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取安全组策略

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 20:02:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSecurityGroupPolicy
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
UsgIdSet	否	Array of String	安全组id列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
UsgSet	Array of UsgPolicyInfo	安全组策略列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取物理网络服务映射列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取物理网络服务映射列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 19:06:46。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeServices
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	无
Offset	否	Integer	无
Owner	否	String	无
ServiceId	否	String	无
UniqVpcId	否	String	无
Pip	否	String	无
Vip	否	String	无
IsFetchRule	否	Boolean	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	无

参数名称	类型	描述
ServiceSet	Array of Service	无
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取子网列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取子网列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 19:56:11。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeSubnetEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	条数限制
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定VpcIds和Filters。 • AppId - String - （过滤条件）用户的AppId • UniqVpcId - String - （过滤条件）用户的vpc唯一id。 • UniqSubnetId- String - （过滤条件）用户子网的唯一id。
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	String	总条数
SubNetSet	Array of SubNetInfo	子网列表

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询任务进度

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询任务进度

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 10:42:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeTaskResult
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
TaskId	否	String	任务ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	任务ID
Status	Integer	任务状态，0-成功 1-失败 2-运行中
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取underlaynatgw规则

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取underlay natgw规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 12:03:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUnderlayNatGatewayRule
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	Offset
Limit	否	Integer	Limit
OrderField	否	String	OrderField
OrderDirection	否	String	OrderDirection

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CreateTime	Timestamp	CreateTime
Name	String	Name
Rip	Array of String	Rip
UnatgwId	Integer	UnatgwId
UnatgwRuleId	Integer	UnatgwRuleId

参数名称	类型	描述
UniqUnatgwId	String	UniqUnatgwId
UniqUnatgwRuleId	String	UniqUnatgwRuleId
WanIp	Array of UNatGwWanIp	WanIp
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取underlaynatgw规则对应运营端rip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取underlay natgw规则对应运营端rip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:34:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUnderlayNatGatewayRuleRips
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
UNatGwRuleRipSet	Array of UNatGwRuleRip	UNatGwRuleRipSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取underlaynatgw规则对应运营端外网ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取underlay natgw规则对应运营端外网ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:36:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUnderlayNatGatewayRuleWanIps
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
UNatGwRuleWipSet	Array of UNatGwRuleWip	UNatGwRuleWipSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取underlaynatgw运营商信息

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取underlay natgw运营商信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:35:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUnderlayNatGatewayWanInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
UNatGwWanInfoSet	Array of UNatGwWanInfo	UNatGwWanInfoSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取underlay natgw运营商信息和对应的外网ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:36:00。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
UNatGwWanInfoAndWanIpSet	Array of UNatGwWanInfoAndWanIp	UNatGwWanInfoAndWanIpSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取underlaynatgw运营商ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取underlay natgw运营商ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 18:35:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUnderlayNatGatewayWanIps
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
UNatGwWanIpSet	Array of UNatGwWanIp	UNatGwWanIpSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取vpn对端网关列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取vpn对端网关列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:51:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserGateways
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	无
Offset	否	Integer	无
OrderField	否	String	无
OrderDirection	否	String	无
Owner	否	String	无
Usrgwld	否	Integer	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	无
UserGatewaySet	Array of UserGateway	无

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询VPC子机

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询VPC子机

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-23 19:29:40。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVm
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表
Subnet	否	String	vpc子网
VpcId	否	Integer	VPC实例ID。如66379
HostIp	否	String	宿主机IP
VmIp	否	String	子机IP

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	个数
VmSet	Array of Vm	vpc子机列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取子机ipv6信息

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取子机ipv6信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 19:54:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVmIpv6Info
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序列表
Offset	否	Integer	分页偏移量
Limit	否	Integer	分页限制
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定VpcIds和Filters。 • AppId - String - （过滤条件）用户的AppId • UniqVpcId - String - （过滤条件）用户的vpc唯一id。 • VmIp- String - （过滤条件）cvm ip。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条目
VmSet	Array of VmSet	子机信息

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取子机列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取子机列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 19:53:49。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVmList
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序列表
Offset	否	Integer	分页偏移量
Limit	否	Integer	分页限制
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定VpcIds和Filters。 • AppId - String - （过滤条件）用户的AppId • UniqVpcId - String - （过滤条件）用户的vpc唯一id。 • Subnet - String - （过滤条件）cvm子网。 • VmIp- String - （过滤条件）cvm ip。 • HostIp - String - （过滤条件）cvm宿主机ip。
BExtendIpv6Info	否	Boolean	是否获取ipv6信息

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条目数
VmSet	Array of VmSet	vm信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取vpc列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取vpc列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 19:56:53。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcEx
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制
Brief	否	String	简略返回
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式
Filters	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定VpcIds和Filters。 • AppId - String - （过滤条件）用户的AppId • UniqVpcId - String - （过滤条件）用户的vpc唯一id。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	总条目数
VpcSet	Array of VpcInfo	vpc列表

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取配额管理名称和类型映射列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取配额管理名称和类型映射列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-02 13:19:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcLimitNamesToType
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	TotalCount
VpcLimitNamesToTypeSet	Array of VpcLimitNamesToType	VpcLimitNamesToTypeSet
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取vpc配额信息列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取vpc配额信息列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:51:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcLimits
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Owner	否	String	Owner
Type	否	Array of Integer	Type

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	无
VpcLimitSet	Array of VpcLimit	无
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询对等连接列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询对等连接列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 15:46:22。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcPeers
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	偏移量
Limit	否	Integer	限制
OrderField	否	String	排序字段
OrderDirection	否	String	排序方式
Filters	否	Array of Filter	过滤器列表

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	个数
VpcPeerSet	Array of VpcPeer	vpc对等连接列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取vpn通道列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取vpn通道列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:37:06。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpnConns
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	无
Offset	否	Integer	无
VpcId	否	Integer	无
UsrgwId	否	Integer	无
Owner	否	String	无
VpngwId	否	Integer	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VpnConnSet	Array of VpnConn	无
TotalCount	Integer	无
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取vpn本地网关详情

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取vpn本地网关详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 15:10:17。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpnGatewayDetail
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	否	Integer	VpcId
Limit	否	Integer	Limit
VpngwId	否	Integer	VpngwId
Offset	否	Integer	Offset
Owner	否	String	Owner

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InternalHotHaIp	String	无
VpcSubnet	String	无
Zone	String	无
InternalHotHaMac	String	无

参数名称	类型	描述
VpcIntMask	Integer	无
SslvpnPort	Integer	无
BBlocked	Integer	无
VpcId	Integer	无
BAutoRenewals	Integer	无
InternalHotHaMask	String	无
Quota	VpnQuota	无
ImageId	String	无
VpcName	String	无
UniqVpngwId	String	无
HotHaSubnet	String	无
SlaLocalIp	String	无
Name	String	无
BNewAfc	Integer	无
BHotHa	Integer	无
VpcMask	String	无
ZoneId	Integer	无
WanIp	String	无
HotHaIp	String	无
InternalHotHaSubnet	String	无
UniqVpcId	String	无
VpnType	Integer	无
HotHaMac	String	无
VpcBDefault	Integer	无
State	Integer	无
DealId	String	无
ExpireTime	String	无

参数名称	类型	描述
HotHaMask	String	无
Bandwidth	Integer	无
VpngwId	Integer	无
Owner	String	无
CreateTime	String	无
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取vpn本地网关列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取vpn本地网关列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:30:10。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpnGateways
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Limit	否	Integer	无
Offset	否	Integer	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	无
VpnGatewaySet	Array of VpnGateway	无
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取VSR列表

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取VSR列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:35:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeVsrs
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	否	Integer	无
Limit	否	Integer	无
Offset	否	Integer	无
VpngwId	否	Integer	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	无
VsrSet	Array of Vsr	无
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询ACL规则信息

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询ACL规则信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 19:51:47。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetAclAndItem
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Owner	是	String	AppId
VpcId	是	Integer	VPC实例ID。如66379
AclId	是	Integer	ACl规则实例ID。如243
Dir	是	Integer	0-入站规则 1-出站规则

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	个数
AclAndItemSet	Array of AclEntry	acl规则信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取探测机节点信息

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取探测机节点信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 23:00:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetDetectNodeInfo
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
GatewayName	否	String	GatewayName
HostIp	否	String	HostIp

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AzName	Integer	ReturnCode
SvrAssetId	String	ErrorInfo
SvrBelongingProducts	String	SvrBelongingProducts
SvrIdcName	String	SvrIdcName
SvrRackName	String	SvrRackName
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

迁移网关

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

迁移网关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-06-01 15:36:43。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：MigrateGateway
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	否	Integer	Type
GatewayIp	否	String	GatewayIp
NewGatewayIp	否	String	NewGatewayIp
Id	否	Integer	Id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Array of Integer	TaskId
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

更新探测机权重

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

更新探测机权重

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 09:51:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyDetectHostWeight
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Ip	否	String	Ip
Weight	否	Integer	Weight

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改网关集群

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改网关集群，目前不支持xgw和sxgw的修改

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 21:55:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyGatewayAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	网关集群类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 9-underly-natgw)
Id	是	Integer	网关集群Id
Rips	否	String	新的网关节点IP列表
Name	否	String	新的网关集群名称
Vip	否	String	当网关集群类型为pvgw和mcgw时，可以指定网关集群Vip作为查询条件
Weight	否	Integer	新的权重，目前只有natgw支持该字段的修改

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改创建网关集群组

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改创建网关集群组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-24 18:53:08。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyGatewayGroupAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	网关类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 7-xgw 8-sxgw 9-underly-natgw)
Id	是	Integer	网关集群组ID
Name	否	String	网关集群组修改后的新名字
Weight	否	Integer	网关集群组修改后的新权重
Remark	否	String	网关集群组修改后的新备注

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改网关集群权重

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改网关集群权重，目前只支持vpcgw

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 14:49:26。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyGatewayWeight
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	网关集群类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 9-underly-natgw)
Vip	是	String	网关集群Vip
Weight	是	Integer	新的权重值，如90

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改LB配额限制

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改LB配额限制

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-13 12:42:30。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyLbLimit
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	是	Integer	配额类型
Limit	是	Integer	当前配额
MaxLimit	是	Integer	最大配额
Owner	是	String	业务id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改物理网络服务

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改物理网络服务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:58:37。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyServiceAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
VpcId	否	Integer	无
ServiceId	否	String	无
UniqVpcId	否	String	无
StickyFlag	否	Integer	无

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改underlaynatgw运营商信息和对应的外网ip

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改underlay natgw运营商信息和对应的外网ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-29 10:11:33。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIpAttribute
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Name	否	String	Name
Ip	否	Array of String	Ip
CarrierId	否	Integer	CarrierId
UnatgwId	否	Integer	UnatgwId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

修改vpc配额信息

1. 接口描述

接口请求域名： opvpc.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改vpc配额信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-28 22:51:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcLimit
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2020-02-14
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Type	否	Integer	Type
Val	否	Integer	Val
Owner	否	String	Owner

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

数据结构

AclEntry

ACL规则

被如下接口引用：GetAclAndItem。

名称	类型	描述
Subnet	String	子网
Name	String	名称
Proto	String	协议, 取值: TCP,UDP, ICMP, ALL。
LowerPort	Integer	LowerPort
UpperPort	Integer	UpperPort
IntMask	Integer	IntMask
Dir	Integer	0-入站规则 1-出站规则
Op	Integer	0-允许 1-拒绝

AclInfo

ac Info

被如下接口引用：DescribeAclList。

名称	类型	必选	描述
VpcId	String	否	VpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AclId	String	否	AclId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqVpcId	String	否	UniqVpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetNum	String	否	SubnetNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcSubnet	String	否	VpcSubnet 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
VpcMask	String	否	VpcMask 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcName	String	否	VpcName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcBDefault	String	否	VpcBDefault 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	否	Owner 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqAclId	String	否	UniqAclId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	CreateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Name	String	否	Name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubNetSet	Array of AclSubNetInfo	否	SubNetSet 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

AclSubNetInfo

acl sub net info

被如下接口引用：DescribeAclList。

名称	类型	必选	描述
Subnet	String	否	Subnet 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Name	String	否	Name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BDefault	String	否	BDefault 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Mask	String	否	Mask 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	String	否	ZoneId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IntMask	String	否	IntMask 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
UniqSubnetId	String	否	UniqSubnetId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetId	String	否	SubnetId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DhcpFlag	String	否	DhcpFlag 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ActiveHealthCheckInfo

主动健康检查

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述
DownTimes	String	否	DownTimes 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ExpectAlive	String	否	expect alive 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HttpSend	String	否	http send 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Interval	String	否	interval 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Method	String	否	method 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Protocol	String	否	protocol 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ServerName	String	否	server name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UpTimes	String	否	up times 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

BasicSubnetInfo

vpc0网段基本信息

被如下接口引用：CreateBasicNets、DescribeBasicNets。

名称	类型	必选	描述
CidrBlock	String	是	vpc0的cidr
SubnetName	String	是	vpc0网段名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	Integer	是	可用区ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Available	Integer	否	可用 `IP` 数。
Total	Integer	否	`IP` 总数
Used	Integer	否	已使用 `IP` 总数

DeleteDetectInstallRecord

DeleteDetectInstallRecord

被如下接口引用：DeleteDetectInstallRecords。

名称	类型	描述
EventId	String	EventId
Ip	String	Ip

DetectInstallState

DetectInstallState

被如下接口引用：DescribeDetectInstallState。

名称	类型	描述
EventId	String	EventId
FinishTime	String	FinishTime
Status	Integer	Status
Version	String	Version
AzName	String	AzName
Gwname	String	Gwname
Msg	String	Msg

名称	类型	描述
Ip	String	Ip
CreateTime	String	CreateTime
Groupid	String	Groupid

DetectPkgVersion

DetectPkgVersion

被如下接口引用：DescribeDetectHostState。

名称	类型	描述
Weight	Integer	Weight
Ip	String	Ip
Gwname	String	Gwname
Version	String	Version
AzName	String	AzName
Groupid	String	Groupid

DirectConnectGateway

专线网关对象

被如下接口引用：DescribeDirectConnectGatewaysEx。

名称	类型	描述
VpcId	Integer	VPC实例ID。如66379
UniqVpcId	String	VPC唯一ID。如uniqVpcId-45678
VpcName	String	VPC名称
VpgId	Integer	VPG实例ID。如204
UniqVpgId	String	VPG唯一ID。如dcg-pl9mmvu1
Owner	Integer	AppId
VpgIp	String	专线网关Ip

名称	类型	描述
CreateTime	Timestamp	创建时间
Name	String	专线网关名称
VpcMask	String	vpc掩码。如255.255.0.0

EniSet

弹性网卡列表

被如下接口引用：DescribeEniList。

名称	类型	描述
PipWanipDesc	Array of PipWanDesc	PipWanipDesc 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Ipv6AddressSet	Array of Ipv6AddressSet	Ipv6AddressSet 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	Owner 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	Integer	VpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceId	String	InstanceId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqEniId	String	UniqEniId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IfnName	String	IfnName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WanIp	String	WanIp 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HostIp	String	HostIp 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	CreateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Pip	String	Pip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	Type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Description	String	Description 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Filter

过滤器

被如下接口引用：DescribeAclList、DescribeDirectConnectGatewaysEx、DescribeEniList、DescribeL4RuleEx、DescribeL7RuleEx、DescribeNatGateways、DescribeNetworkInterfacesEx、DescribeRtbRoutes、DescribeRtbSubnets、DescribeRtbsEx、DescribeSecurityGroup、DescribeSubnetEx、DescribeVm、DescribeVmIpv6Info、DescribeVmList、DescribeVpcEx、DescribeVpcPeers。

名称	类型	必选	描述
Name	String	是	字段名字
Value	String	是	字段值

ForwardStrategyInfo

转发策略

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述
Detail	String	否	detail 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	否	type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

GatewayBrief

网关概要信息

被如下接口引用：DescribeGatewayGroups。

名称	类型	描述
VpcgwId	Integer	VpcgwId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
Vip	String	Vip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Rip1	String	Rip1 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Rip2	String	Rip2 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

GatewayGroup

网关集群组

被如下接口引用：DescribeGatewayGroups。

名称	类型	描述
Id	Integer	网关集群组ID
Type	Integer	网关类型(0-pvgw 1-vpcgw 2-jnsgw 3-natgw 4-mcgw 5-dcgw 6-pcgw 7-xgw 8-sxgw 9-underly-natgw)
Region	String	地域
Vip	Array of GatewayBrief	本组内网关概要信息列表
Name	String	网关集群组名称
Weight	Integer	权重
Remark	String	备注

GatewayGroupBrief

网关组基本信息，目前只有vpcgw组

被如下接口引用：CreateGatewayGroup。

名称	类型	描述
Name	String	网关名称
Weight	Integer	权重
UniqVpcgwId	String	vpcgw的唯一ID。如vpcgw-cihvb3j1

名称	类型	描述
VpcgwId	Integer	vpcgw的实例ID。如7
CreateTime	Timestamp	创建时间

GatewayInstallState

GatewayInstallState

被如下接口引用：DescribeGatewayInstallState。

名称	类型	描述
EventId	String	EventId
FinishTime	Timestamp	FinishTime
Sip	String	Sip
Version	String	Version
Msg	String	Msg
Status	Integer	Status
VrouterId	Integer	VrouterId
Ip	String	Ip
Gwname	String	Gwname
Vip	String	Vip
SvrAssetId	String	SvrAssetId
SvrIdcName	String	SvrIdcName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	Timestamp	CreateTime

HealthCheckInfo

健康检查信息

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
ActiveHealthCheck	ActiveHealthCheckInfo	否	ActiveHealthCheck 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
PassiveHealthCheck	PassiveHealthCheckInfo	否	PassiveHealthCheck 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	否	type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

InOutBoundInfo

出入动作规则

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupPolicy。

名称	类型	必选	描述
Proto	String	否	Proto 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Ip	String	否	Ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Action	String	否	Action 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Port	String	否	Port 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Desc	String	否	Desc 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Ipv6AddressSet

弹性网卡ipv6地址信息

被如下接口引用：DescribeEniList。

名称	类型	描述
Primary	Boolean	Primary 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Address	String	Address 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
AddressId	String	AddressId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IsWanIpBlocked	Boolean	IsWanIpBlocked 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
State	String	State 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	Description 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Ipv6Set

ipv6的信息

被如下接口引用：DescribeVmIpv6Info、DescribeVmList。

名称	类型	描述
UniqEniId	String	UniqEniId
Info	Array of VmIpv6	Info

JnsGatewayService

JnsGatewayService

被如下接口引用：DescribeJnsGatewayServices。

名称	类型	描述
VpcId	Integer	VpcId
DpdkSnatip	String	DpdkSnatip
Business	String	Business
Proto	String	Business
UniqVpcId	Integer	UniqVpcId
VgwType	Integer	VgwType
UniqVgwIndex	String	UniqVgwIndex
Pport	Integer	Pport

名称	类型	描述
Pip	String	Pip
Vip	String	Vip
UniqSubnetId	String	UniqSubnetId
VgwIndex	String	VgwIndex
PoolId	Integer	PoolId
Owner	String	Owner
GwIp	String	GwIp
BusinessOwner	String	BusinessOwner
SubnetId	Integer	SubnetId
Vport	Integer	Vport
Snatip	Integer	Snatip

JnsGatewayServiceP

JnsGatewayServiceP

被如下接口引用：CreateJnsGatewayService。

名称	类型	描述
DpdkSnatip	String	DpdkSnatip
Min	Integer	Min
UniqVgwIndex	String	UniqVgwIndex
VgwIndex	String	VgwIndex
PipSetId	Integer	PipSetId
PoolId	Integer	PoolId
Vgw	String	Vgw
VoteGwRandomFactor	String	VoteGwRandomFactor
VpcId	Integer	VpcId
Business	String	Business

名称	类型	描述
Max	Integer	Max
Proto	String	Proto
PipSubnet	String	PipSubnet
SubnetId	Integer	SubnetId
Count	Integer	Count
PipMask	String	PipMask
Pport	Integer	Pport
Owner	String	Owner
BusinessOwner	String	BusinessOwner
UniqVpcId	String	UniqVpcId
VgwType	Integer	VgwType
Vip	String	Vip
UniqSubnetId	String	UniqSubnetId
Pip	String	Pip
GwIp	String	GwIp
Vport	Integer	Vport
CreateTime	Timestamp	CreateTime
Vm	Array of JnsGatewayServicePVm	Vm

JnsGatewayServicePVm

JnsGatewayServicePVm

被如下接口引用：CreateJnsGatewayService。

名称	类型	描述
HostIp	String	HostIp
UniqVgwIndex	String	UniqVgwIndex
VgwIndex	String	VgwIndex

L7RuleInfo

L7RuleInfo

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述
LocationSet	Array of LocationInfo	否	location list 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VirtualService	VirtualServiceInfo	否	virtual service 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

LbLimit

lb 监听，实例，后端服务器单项的配额限制

被如下接口引用：DescribeLbLimit。

名称	类型	必选	描述
Owner	String	是	app id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	Integer	是	配额类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Limit	Integer	是	当前配额 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxLimit	Integer	是	最大配额

LocationInfo

LocationInfo

{ "CustomizedConf":"", "ForwardStrategy":{ "Detail":"Wrr", "Type":"2" }, "HealthCheck":{ "ActiveHealthCheck":{ "DownTimes":"5", "ExpectAlive":"31", "HttpSend":"", "Interval":"30", "Method":"1", "Protocol":"2", "ServerName":"", "UpTimes":"3" }, "PassiveHealthCheck":{ "FailTimeout":"10", "MaxFails":"3" }, "Type":"3" }, "Id":"1524", "KeepaliveConnNum":"0", "KeepaliveEnable":"0", "RsSet":Array[2], "SessionPersistenceStrategy":{ "CookieKey":"TgwL7Route", "Timeout":"0", "Type":"1" }, "Type":"2", "Url":"/" }

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
CustomizedConf	String	否	CustomizedConf 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ForwardStrategy	ForwardStrategyInfo	否	ForwardStrategy 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HealthCheck	HealthCheckInfo	否	HealthCheck 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Id	String	否	Id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
KeepaliveConnNum	String	否	KeepaliveConnNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
KeepaliveEnable	String	否	KeepaliveEnable 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RsSet	Array of Rs	否	RsSet 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SessionPersistenceStrategy	SessionPersistenceStrategyInfo	否	SessionPersistenceStrategy 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	否	Type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Url	String	否	Url 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

NatInfo

nat info

被如下接口引用：DescribeNatGateways。

名称	类型	必选	描述

名称	类型	必选	描述
WanInLimit	String	否	WanInLimit 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	否	VpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqVpcId	String	否	UniqVpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Connections	String	否	Connections 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	否	Owner 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqNatId	String	否	UniqNatId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NatId	String	否	NatId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Zone	String	否	Zone 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	String	否	ZoneId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
State	String	否	State 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BDeleted	String	否	BDeleted 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwedWanOutLimit	String	否	OwedWanOutLimit 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GwId	String	否	GwId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
HealthStatus	String	否	HealthStatus 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DetectGwIp	String	否	DetectGwIp 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
GwIp	String	否	GwIp 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	CreateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
LastUpdateConnectionsTime	String	否	LastUpdateConnectionsTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OwedFlag	String	否	OwedFlag 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Name	String	否	Name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LastMaxConnections	String	否	LastMaxConnections 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
WanOutLimit	String	否	WanOutLimit 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Ip	Array of NatIpInfo	否	Ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

NatIpInfo

nat ip 信息

被如下接口引用：DescribeNatGateways。

名称	类型	必选	描述
Eip	String	否	Eip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LanIp	String	否	LanIp 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EipId	String	否	EipId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TsvIp	String	否	TsvIp 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BBlocked	String	否	BBlocked 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BAutoApply	String	否	BAutoApply 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

NetworkInterface

弹性网卡

被如下接口引用：DescribeNetworkInterfacesEx。

名称	类型	描述
Owner	Integer	AppId
VpcId	Integer	VPC实例ID。如66379
InstanceId	String	弹性网卡实例ID。如ins-awf82u1r
UniqEniId	String	弹性网卡唯一ID。如eni-agfsccmj
IfnName	String	网卡设备名称。如veth_64DF2Ce8
WanIp	String	外网IP
HostIp	String	宿主机IP
Pip	String	子机IP
Type	Integer	网卡类型
Description	String	Description
PipWanipDesc	Array of String	PipWanipDesc

PassiveHealthCheckInfo

被动健康检查

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述
FailTimeout	String	否	超时 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
MaxFails	String	否	最大失败次数 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

PipWanDesc

弹性网卡外网ip信息

被如下接口引用：DescribeEniList。

名称	类型	描述
Pip	String	Pip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
WanIp	String	WanIp 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	Description 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Route

路由策略对象

被如下接口引用：DescribeRtbsEx。

名称	类型	描述
DestinationCidrBlock	String	目的端cidr
NextType	Integer	下一跳类型，0 子机网关 1 VPNGW 3 专线网关 4 跨地域互通 1025 vpcgw
NextHub	String	下一跳地址
UnNextHub	String	下一跳地址唯一 ID 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Description	String	路由描述 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Rs

rs信息

被如下接口引用：DescribeL4RuleEx、DescribeL7RuleEx。

名称	类型	描述
RsIp	String	rs ip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RsPort	Integer	rs port 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RsWeight	Integer	rs 权重 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	rs vpc id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RtbInfo

路由表信息

被如下接口引用：DescribeRtbsEx。

名称	类型	描述
VpcId	String	VPC实例ID。如65967
UniqVpcId	String	VPC唯一ID。如vpc-4cukfjyf
VpcName	String	VPC名称
Owner	String	appid
NickName	String	nickname
CidrBlock	String	vpc的cidr，只能为10.0.0.0/16，172.16.0.0/16，192.168.0.0/16这三个内网网段内。
RtbId	Integer	路由表实例ID
RtbName	String	路由表名称。
UniqRtbId	String	路由表唯一ID。如rtb-65r1ypuo
Type	Integer	路由表类型
CreateTime	Timestamp	创建时间
SubnetNum	Integer	子网个数
Rt	Array of Route	路由策略信息数组

RtbRoute

路由表路由

被如下接口引用：DescribeRtbRoutes。

名称	类型	描述
DestinationCidrBlockSet	Array of String	目的端cidr列表
RtbId	Integer	路由表实例ID
UniqRtbId	Integer	路由表唯一ID。如rtb-65r1ypuo
RtbName	String	路由表名称
SubnetSet	Array of SubnetNameID	子网名称ID列表

Rule

规则详情

被如下接口引用：DescribeL4RuleEx。

名称	类型	必选	描述
AppName	String	否	app name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BizAdmin	String	否	biz admin 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BizId	String	否	bizid 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BizType	String	否	biz type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
City	String	否	城市 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Domain	String	否	域名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FwdMode	String	否	转发模式 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IdcName	String	否	机房名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IspName	String	否	运营商名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
KeepTime	String	否	keep time 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Mtu	String	否	mtu 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Protocol	String	否	协议 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
QuicEnable	String	否	允许quic协议 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RuleId	String	否	rule id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ScheduleType	String	否	轮询类型 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
TsvVip	String	否	tsv vip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vip	String	否	vip 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vport	String	否	vport 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	否	vpc id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Usage	String	否	usage 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SetName	String	否	set name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RsNum	String	否	rs 数量 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RsSet	Array of Rs	否	rs 列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AliveInterval	String	否	alive interval 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
KickInterval	String	否	kick interval 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProbeInterval	String	否	probe interval 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProbeTimeout	String	否	probe timeout 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Service

Service

被如下接口引用：DecribeServices、DescribeServices。

名称	类型	描述
Proto	String	Proto
UniqClassicVpcgwId	String	UniqClassicVpcgwId
SetId	Integer	SetId

名称	类型	描述
Type	Integer	Type
SubnetRouteAlgorithm	Integer	SubnetRouteAlgorithm
VpcId	Integer	VpcId
VipSetId	Integer	VipSetId
ToaHostIpFlag	Integer	ToaHostIpFlag
LbType	Integer	LbType
VpcName	String	VpcName
StickyFlag	Integer	StickyFlag
UniqVpcGwIpVpcgwId	String	UniqVpcGwIpVpcgwId
BypassFlag	Integer	BypassFlag
RstFlag	Integer	RstFlag
RemoteVpcId	Integer	RemoteVpcId
Owner	String	Owner
HealthFlag	Integer	HealthFlag
StickyTimeout	Integer	StickyTimeout
UniqVpcId	String	UniqVpcId
VpcGwIp	String	VpcGwIp
UniqVpcgwId	String	UniqVpcgwId
NoSnatFlag	Integer	NoSnatFlag
CreateTime	String	CreateTime
Vip	String	Vip
ServiceId	String	ServiceId
StickyMaxCount	Integer	StickyMaxCount
Vport	Integer	Vport
Route	Array of ServiceRoute	Route
GroupId	Array of Integer	GroupId

ServiceRoute

ServiceRoute

被如下接口引用：AddServiceRoutes、DecribeServices、DescribeServices。

名称	类型	描述
ServiceId	String	ServiceId
VpcId	String	VpcId
Routes	Array of ServiceRouteRoute	Routes

ServiceRouteRoute

ServiceRouteRoute

被如下接口引用：AddServiceRoutes、CreateService、DecribeServices、DescribeServices。

名称	类型	必选	描述
Pip	String	否	Pip
Pport	Integer	否	Pport
Description	String	否	Description

SessionPersistenceStrategyInfo

SessionPersistenceStrategy

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述
CookieKey	String	否	cookie type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Timeout	String	否	timeout 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Type	String	否	type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SgInfo

"UsgId":"Sg-8pj5ede2", "Name":"放通全部端口-2019121918010853613", "Owner":"1255000005", "Remark":"暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险", "Counts":{ "General":"2", "Cvm":"2" }

被如下接口引用：DescribeSecurityGroup。

名称	类型	必选	描述
UsgId	String	否	usg id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Name	String	否	name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	否	owner 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Remark	String	否	remark 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Counts	Array of SgVmCount	否	counts 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SgVmCount

sg vm count

被如下接口引用：DescribeSecurityGroup。

名称	类型	必选	描述
General	String	否	general 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Cvm	String	否	cvm 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SgVmInfo

vm信息

被如下接口引用：DescribeCvmForSecurityGroup。

名称	类型	必选	描述
NetworkInterfaceId	String	否	network interface id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InstanceId	String	否	instance id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
Alias	String	否	alias 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	否	vpc id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcName	String	否	vpc name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EniType	String	否	eni type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EniName	String	否	eni name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SnetSubMask

SnetSubMask

被如下接口引用：DescribeVpnConns。

名称	类型	描述
IntMask	Integer	16
Mask	String	255.255.0.0
Subnet	String	10.0.0.0

SubNetInfo

子网信息

被如下接口引用：DescribeRtbSubnets、DescribeSubnetEx。

名称	类型	必选	描述
VpcId	String	否	VpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ZoneId	String	否	ZoneId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqVpcId	String	否	UniqVpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
VpcName	String	否	VpcName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	否	Owner 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetId	String	否	SubnetId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqSubnetId	String	否	UniqSubnetId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetName	String	否	SubnetName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RtbId	Integer	否	RtbId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RtbName	String	否	RtbName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqRtbId	String	否	UniqRtbId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	CreateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CidrBlock	String	否	CidrBlock 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AvailableIpNum	String	否	AvailableIpNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsedIpNum	String	否	UsedIpNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
TotalIpNum	String	否	TotalIpNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Mask	String	否	Mask 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

SubnetBaseInfo

子网基本信息

被如下接口引用：CreateBasicNets。

名称	类型	描述

名称	类型	描述
Subnet	String	子网，如10.23.0.0
VpcId	Integer	VPC实例ID。如65967
Name	String	子网名称
UniqVpcId	String	VPC唯一ID。如vpc-4cukfjyf
VpcType	Integer	vpc网络类型（1：cvm；2：黑石1.0；3：黑石2.0）
ZoneId	Integer	可用区ID
IntMask	Integer	掩码长度
UniqSubnetId	String	子网唯一ID。如subnet-jdbjmn4i
Owner	Integer	appid
SubnetId	String	子网实例ID。如9963
Type	Integer	路由表类型
CreateTime	Timestamp	创建时间

SubnetDel

子网删除参数对象

被如下接口引用：DeleteSubnets。

名称	类型	必选	描述
Owner	String	是	AppId
VpcId	Integer	是	VPC实例ID。如66379
SubnetId	Integer	是	子网实例ID。如7623

SubnetInput

子网创建对象

被如下接口引用：CreateSubnetsEx。

名称	类型	必选	描述
Owner	String	是	AppId

名称	类型	必选	描述
VpcId	Integer	是	VPC实例ID。如66379
CidrBlock	String	是	子网的 `IPv4` `CIDR` 。
SubnetName	String	是	子网名称
ZoneId	Integer	是	可用区ID

SubnetNameID

子网名称和ID

被如下接口引用：DescribeRtbRoutes。

名称	类型	描述
Name	String	子网名称
SubnetId	String	子网实例ID。如3706
UniqSubnetId	String	子网唯一ID。如subnet-3cxo1o9e

SubnetOutput

子网创建输出对象

被如下接口引用：CreateSubnetsEx。

名称	类型	描述
Name	String	子网名称
UniqVpcId	String	接收方VPC唯一ID。如uniqVpcId-45678
VpcId	Integer	VPC实例ID。如45678
UniqSubnetId	String	子网唯一ID。如subnet-f3mw1qf0
SubnetId	Integer	子网实例ID。如10133
Subnet	String	子网，如172.16.36.0
IntMask	Integer	IntMask，如24
VpcSubnet	String	VpcSubnet，如172.16.0.0
VpcIntMask	Integer	VpcIntMask，如16

名称	类型	描述
Owner	Integer	AppId
VpcType	Integer	vpc网络类型（1：cvm；2：黑石1.0；3：黑石2.0）
BVpcDefault	Integer	BVpcDefault
Cidr	String	子网的 `IPv4` `CIDR` 。
Type	Integer	Type
CreateTime	Timestamp	创建时间

UNatGwRuleRip

UNatGwRuleRip

被如下接口引用：DecribeUnderlayNatGatewayRuleRips、DeleteUnderlayNatGatewayRuleRip、DescribeUnderlayNatGatewayRuleRips。

名称	类型	必选	描述
UnatgwRuleId	Integer	是	UnatgwRuleId
Rip	String	是	Rip
CarrierId	Integer	是	CarrierId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqUnatgwRuleId	String	否	UniqUnatgwRuleId
CreateTime	String	否	CreateTime

UNatGwRuleWip

UNatGwRuleWip

被如下接口引用：AddUnderlayNatGatewayRuleWip、DecribeUnderlayNatGatewayRuleWanIps、DeleteUnderlayNatGatewayRuleWip、DescribeUnderlayNatGatewayRuleWanIps。

名称	类型	必选	描述
WanIp	String	是	WanIp
UnatgwRuleId	Integer	是	UnatgwRuleId
CarrierId	Integer	是	CarrierId

名称	类型	必选	描述
UniqUnatgwRuleId	String	否	UniqUnatgwRuleId
CreateTime	String	否	CreateTime

UNatGwWanInfo

UNatGwWanInfo

被如下接口引用：DecribeUnderlayNatGatewayWanInfo、DescribeUnderlayNatGatewayWanInfo。

名称	类型	描述
CarrierId	Integer	CarrierId
Unatgwld	Integer	Unatgwld
UniqUnatgwld	String	UniqUnatgwld
CreateTime	String	CreateTime
Name	String	Name

UNatGwWanInfoAndWanIp

UNatGwWanInfoAndWanIp

被如下接口引用：DecribeUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp、DescribeUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp。

名称	类型	描述
CarrierId	Integer	CarrierId
CreateTime	Timestamp	CreateTime
Name	String	Name
Unatgwld	Integer	Unatgwld
UnatgwInfo	UnatgwInfo	UnatgwInfo
UniqUnatgwld	String	UniqUnatgwld
WanIp	Array of String	WanIp

UNatGwWanIp

UNatGwWanIp

被如下接口引用：DecribeUnderlayNatGatewayWanIps、DescribeUnderlayNatGatewayRule、DescribeUnderlayNatGatewayWanIps。

名称	类型	描述
WanIp	String	WanIp
CarrierId	Integer	CarrierId
UnatgwId	Integer	UnatgwId
UniqUnatgwId	String	UniqUnatgwId
CreateTime	String	CreateTime

UnatgwInfo

UnatgwInfo

被如下接口引用：DecribeUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp、DescribeUnderlayNatGatewayWanInfoAndWanIp。

名称	类型	描述
UnatgwId	Integer	UnatgwId
Name	String	Name
GwIp	String	GwIp
UniqUnatgwId	String	UniqUnatgwId
IdcName	String	IdcName
CreateTime	String	CreateTime
Rip	String	Rip
ZoneId	Integer	ZoneId

UnatgwRuleRipR

UnatgwRuleRipR

被如下接口引用：AddUnderlayNatGatewayRuleRip。

名称	类型	必选	描述
CarrierId	Integer	是	CarrierId

名称	类型	必选	描述
Rip	String	是	Rip
UnatgwRuleId	Integer	是	UnatgwRuleId

UnatgwWip

UnatgwWip

被如下接口引用：AddUnderlayNatGatewayWanIp。

名称	类型	必选	描述
CarrierId	Integer	是	CarrierId
Name	String	是	Name
WanIp	String	是	WanIp
UnatgwId	Integer	是	UnatgwId

UserGateway

UserGateway

被如下接口引用：DescribeUserGateways。

名称	类型	描述
UsrgwId	Integer	UsrgwId
UniqUsrgwId	String	UniqUsrgwId
Ip	String	Ip
Owner	String	Owner
CreateTime	String	CreateTime
Name	String	Name

UsgPolicyInfo

安全组策略信息

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupPolicy。

名称	类型	必选	描述
ErrorCode	String	否	ErrorCode 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
InBound	Array of InOutBoundInfo	否	InBound 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorInfo	String	否	ErrorInfo 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
OutBound	Array of InOutBoundInfo	否	OutBound 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Version	String	否	Version 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

VipInfo

vip详情

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述
City	String	否	城市 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IspName	String	否	运营商 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vip	String	否	地址 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	否	vpc id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

VirtualServiceInfo

七层虚拟服务器

被如下接口引用：DescribeL7RuleEx。

名称	类型	必选	描述
AppName	String	否	app name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
BgName	String	否	bg name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BizId	String	否	biz id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BizType	String	否	biz type 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BlockedEnable	String	否	blocaked enable 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CcGuardEnable	String	否	cc guard enable 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
City	String	否	city 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
DefaultServer	String	否	default server 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Domain	String	否	domain 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ForwardProtocol	String	否	forward protocol 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
FwdMode	String	否	fwd mode 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Id	String	否	id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
LdPort	String	否	ld port 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
IdcName	String	否	机房名字 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SetName	String	否	set name 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vips	Array of VipInfo	否	vip数组 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcId	String	否	vpc id 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Vports	Array of Integer	否	端口列表 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

Vm

Vm对象

被如下接口引用：DescribeVm。

名称	类型	描述
AppId	String	AppId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqVpcId	String	VPC唯一ID。如uniqVpcId-45678
VpcId	Integer	VPC实例ID。如66379
VmIp	String	子机内网IP
Subnet	String	vpc子网
Mask	String	掩码
HostIp	String	宿主机IP
Mac	String	Mac
GreTunnelName	String	GreTunnelName
SlaveHostIp	String	SlaveHostIp
VmType	Integer	VmType
GroupId	Array of Integer	GroupId
WanIp	String	WanIp
EvpnUnderlayIp	String	EvpnUnderlayIp
BrName	String	BrName
VpcGwIp	String	VpcGwIp
PeerIp	String	PeerIp
GwIp	String	GwIp
TsvIp	String	TsvIp
ModuleId	Integer	ModuleId
DhcpFlag	Integer	DhcpFlag
ForwardHostIp	String	ForwardHostIp
BMonitorVm	Integer	BMonitorVm

名称	类型	描述
IfnName	String	IfnName
SetId	Integer	SetId
WanInLimit	Float	WanInLimit
WanOutLimit	Float	WanOutLimit
CreateTime	Timestamp	CreateTime

VmIpv6

子机ipv6信息

被如下接口引用：DescribeVmIpv6Info、DescribeVmList。

名称	类型	描述
Description	String	Description
BPublicIp	String	BPublicIp
State	String	State
WanIp	String	WanIp
BHavip	String	BHavip
Pip	String	Pip
Type	String	Type
CreateTime	String	CreateTime
BBlocked	String	BBlocked

VmSet

cvm信息

被如下接口引用：DescribeVmIpv6Info、DescribeVmList。

名称	类型	描述
AppId	String	AppId
VpcId	String	VpcId

名称	类型	描述
UniqVpcId	String	UniqVpcId
VmIp	String	VmIp
Subnet	String	Subnet
Mask	String	Mask
HostIp	String	HostIp
CreateTime	Timestamp	CreateTime
Ipv6	Array of Ipv6Set	Ipv6

VmSgInfo

Vm关联的安全组信息

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupForCvm。

名称	类型	必选	描述
Sys	String	否	Sys 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsgId	String	否	UsgId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsgName	String	否	UsgName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ProjectId	String	否	ProjectId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Os	String	否	Os 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	CreateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsgRemark	String	否	UsgRemark 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

VmSgInfoOuter

vm 关联sg返回值

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupForCvm。

名称	类型	必选	描述
ErrorCode	String	否	错误码 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ErrorInfo	String	否	错误信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UsgInfo	Array of VmSgInfo	否	vm 管理的sg信息 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

VpcInfo

Vpc详情

被如下接口引用：DescribeVpcEx。

名称	类型	必选	描述
VpcId	String	否	VpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
UniqVpcId	String	否	UniqVpcId 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcName	String	否	VpcName 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Owner	String	否	Owner 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CreateTime	String	否	CreateTime 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
CidrBlock	String	否	CidrBlock 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RtbNum	String	否	RtbNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubnetNum	String	否	SubnetNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpcPeerNum	String	否	VpcPeerNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpgNum	String	否	VpgNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
VpngwNum	String	否	VpngwNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	必选	描述
VmNum	String	否	VmNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
NatNum	String	否	NatNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
AclNum	String	否	AclNum 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

VpcLimit

VpcLimit

被如下接口引用：DescribeVpcLimits。

名称	类型	描述
ProdName	String	ProdName
Val	Integer	Val
QuotaDesc	String	QuotaDesc
Owner	String	Owner
MaxQuota	Integer	MaxQuota
Type	String	Type
DefaultQuota	Integer	DefaultQuota
Revisability	Integer	Revisability

VpcLimitNamesToType

VpcLimitNamesToType

被如下接口引用：DescribeVpcLimitNamesToType。

名称	类型	描述
Name	String	Name
Types	Array of Integer	Types

VpcPeer

VPC对等连接

被如下接口引用：DescribeVpcPeers。

名称	类型	描述
DVpcId	Integer	接收方VPC实例ID。如45678
UniqDVpcId	String	接收方VPC唯一ID。如uniqVpcId-45678
DOwner	String	接收方AppId
SVpcId	Integer	发起方VPC实例ID。如66379
UniqSVpcId	String	发起方VPC唯一ID。如vpc-oazo8ujl
SOwner	String	发起方AppId
Bandwidth	Integer	带宽，单位Mb
LocalBandwidth	Integer	本地带宽，单位Mb
State	Integer	对等连接状态，0-连接失败, 1-连接成功
VpcPeerId	Integer	对等连接实例ID。如23
SRegion	Integer	发起方地域(0 广州 1 上海金桥 2 北美 3 香港 4 上海金融 5 北京)
DRegion	Integer	接收方地域(0 广州 1 上海金桥 2 北美 3 香港 4 上海金融 5 北京)
OwedFlag	Integer	是否欠费，0不欠费，1欠费
Name	String	对等连接名称
BNfv	Integer	0或者1
VsgIp	String	专线网关ip
BNewAfc	Integer	0或者1
SExpireTime	Timestamp	发起方过期时间
DExpireTime	Timestamp	接收方过期时间

VpnConn

VpnConn

被如下接口引用：DescribeVpnConns。

名称	类型	描述
SlaRemoteIp	String	SlaRemoteIp
UsrgwId	Integer	UsrgwId
LocalAddress	String	LocalAddress
PropoAuthenAlgorithm	String	PropoAuthenAlgorithm
Name	String	Name
IntegrityAlgorithm	String	IntegrityAlgorithm
PreSharedKey	String	PreSharedKey
SecurityProto	String	SecurityProto
EncryptAlgorithm	String	EncryptAlgorithm
EncryptProto	String	EncryptProto
RemoteIdentity	String	RemoteIdentity
BEnableSla	Integer	BEnableSla
ExchangeMode	String	ExchangeMode
AfcTaskId	String	AfcTaskId
IkeSaLifetimeSeconds	String	IkeSaLifetimeSeconds
EncapMode	String	EncapMode
UniqUsrgwId	String	UniqUsrgwId
PfsDhGroup	String	PfsDhGroup
IKEVersion	String	IKEVersion
VpnProto	String	VpnProto
VpcId	Integer	VpcId
NatType	Integer	NatType
UniqVpcId	String	UniqVpcId
PropoEncryAlgorithm	String	PropoEncryAlgorithm
LocalIdentity	String	LocalIdentity
RemoteAddress	String	RemoteAddress
State	Integer	State

名称	类型	描述
IpsecSaLifetimeTraffic	String	IpsecSaLifetimeTraffic
UniqVpnconnId	String	UniqVpnconnId
VpnconnId	Integer	VpnconnId
SlaInterval	Integer	SlaInterval
VpngwId	Integer	VpngwId
PropoAuthenMethod	String	PropoAuthenMethod
Owner	String	Owner
UniqVpngwId	String	UniqVpngwId
IpsecSaLifetimeSeconds	String	IpsecSaLifetimeSeconds
CreateTime	String	CreateTime
RouteType	String	RouteType
DhGroupName	String	DhGroupName
Acl	String	Acl
Snet	Array of SnetSubMask	Snet

VpnGateway

vpn网关信息

被如下接口引用：DescribeVpnGateways。

名称	类型	描述
InternalHotHaIp	String	InternalHotHaIp
Zone	String	Zone
State	Integer	State
SslvpnPort	Integer	SslvpnPort
BBlocked	Integer	BBlocked
VpcId	Integer	VpcId
BAutoRenewals	Integer	BAutoRenewals

名称	类型	描述
InternalHotHaMask	String	InternalHotHaMask
Quota	String	Quota
ImageId	String	ImageId
UniqVpngwId	String	UniqVpngwId
HotHaSubnet	String	HotHaSubnet
SlaLocalIp	String	SlaLocalIp
Name	String	Name
BNewAfc	Integer	BNewAfc
BHotHa	Integer	BHotHa
ZoneId	Integer	ZoneId
WanIp	String	WanIp
HotHaIp	String	HotHaIp
InternalHotHaSubnet	String	InternalHotHaSubnet
UniqVpcId	String	UniqVpcId
VpnType	Integer	VpnType
HotHaMac	String	HotHaMac
DealId	String	DealId
HotHaMask	String	HotHaMask
InternalHotHaMac	String	InternalHotHaMac
VpngwId	Integer	VpngwId
Owner	String	Owner
CreateTime	Timestamp	CreateTime

VpnQuota

VpnQuata

被如下接口引用：DescribeVpnGatewayDetail。

名称	类型	描述
HaFlag	Integer	HaFlag
UniqVpngwQuotaId	String	UniqVpngwQuotaId
DataDiskType	Integer	DataDiskType
Name	String	Name
Cname	String	Cname
Cpu	Integer	Cpu
RootDisk	Integer	RootDisk
RootDiskType	Integer	RootDiskType
Mem	Integer	Mem
Bandwidth	Integer	Bandwidth
DataDisk	Integer	DataDisk

Vsr

Vsr

被如下接口引用：DescribeVsrs。

名称	类型	描述
UniqVsrId	String	UniqVsrId
UniqVpngwId	String	UniqVpngwId
Uuid	String	Uuid
UniqVpcId	String	UniqVpcId
Ip	String	Ip
IfnName	String	IfnName
Zone	String	Zone
CreateTime	String	CreateTime
VpcId	Integer	VpcId
VpngwId	Integer	VpngwId

名称	类型	描述
HostIp	String	HostIp
Owner	String	Owner
HotHaFlag	Integer	HotHaFlag
Type	Integer	Type
AdminIp	String	AdminIp
ZoneId	Integer	ZoneId

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。