

# **Quantum Mechanics Notes**

by Ham Kittichet

July 26, 2025

## ► Table of Contents

<b>บทที่ 1. ฟังก์ชันคลื่น</b>	<b>1</b>
► 1.1. ฟังก์ชันคลื่น . . . . .	1
► 1.2. ตำแหน่งและโมเมนตัม . . . . .	1
► 1.3. หลักความไม่แน่นอนของ Heisenberg . . . . .	4
<b>บทที่ 2. สมการ Schrödinger ที่ไม่ขึ้นกับเวลา</b>	<b>5</b>
► 2.1. สมการ Schrödinger ที่ไม่ขึ้นกับเวลา . . . . .	5
► 2.2. บ่อศักย์อนันต์ . . . . .	8
► 2.3. Harmonic Oscillator เชิงควอนตัม . . . . .	10
► 2.4. อนุภาคอิสระ . . . . .	16
► 2.5. ศักย์ฟังก์ชันเดลตา . . . . .	21

# บทที่ 1 | ฟังก์ชันคลื่น

## ► 1.1. ฟังก์ชันคลื่น

### ► ฟังก์ชันคลื่นและสมการ Schrödinger

ในกลศาสตร์ดั้งเดิม เราจะอธิบายอนุภาคหนึ่ง ๆ ด้วยตำแหน่งและโมเมนตัม แต่ในกลศาสตร์ควอนตัม เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันคลื่น (wavefunction:  $\Psi(x, t)$  ในหนึ่งมิติ) ซึ่งมีโดเมนเป็น  $\mathbb{C}$

การเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งและโมเมนตัมเมื่อเวลาผ่านไปในกลศาสตร์ดั้งเดิมจะถูกอธิบายด้วยกฎของนิวตัน แต่ในกลศาสตร์ควอนตัม เราจะอธิบายวิวัฒนาการของฟังก์ชันคลื่นด้วยสมการ Schrödinger:

(1.1)

สมการ Schrödinger.

อนุภาคที่มีฟังก์ชันคลื่น  $\Psi$  จะมีวิวัฒนาการเป็นไปตามสมการ

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$$

เมื่อ  $\hbar = h/2\pi \approx 1.055 \times 10^{-34}$  J s คือค่าคงที่ของ Planck แบบลดรูป (และ  $h \approx 6.626 \times 10^{-34}$  J s คือค่าคงที่ของ Planck) และ  $V$  เป็นฟังก์ชันจริง

## ► 1.2. ตำแหน่งและโมเมนตัม

### ► การวัดตำแหน่งและการ Normalize

ในกลศาสตร์ควอนตัม อนุภาคไม่ได้มีตำแหน่งที่แน่นอนเหมือนกับกลศาสตร์ดั้งเดิม แต่จะถูกอธิบายด้วยความน่าจะเป็น โดยมี  $|\Psi(x, t)|^2 = \Psi \cdot \Psi^*$  เป็นความหนาแน่นความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคที่  $x$  หรือก็คือ

(1.2)

ฟังก์ชันคลื่นกับการวัดตำแหน่ง.

$$\int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = P(a \leq x \leq b)$$

โดยเมื่อมีการวัดเกิดขึ้นแล้ววัดได้ตำแหน่ง  $x = d$  ที่  $t = 0$  ฟังก์ชันคลื่นจะยุบตัว (collapse) ให้ในครั้งถัดไป ถ้าวัดตำแหน่งของอนุภาคทันทีหลังจากการวัดครั้งแรก ก็จะวัดได้ตำแหน่งเดิม หรือก็คือจะได้ว่า  $\Psi$  ใหม่จะมีบริเวณที่  $|\Psi| \neq 0$  ที่เดียวคือที่  $x = d$  เป็น  $\infty$

สังเกตว่าจาก (1.2) ถ้าอยากให้  $|\Psi(x, t)|^2$  มีความหมายเชิงสถิติ เราจะต้องทำให้การอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ทั่วทุกบริเวณเป็น 1 ซึ่งเรียกว่าเป็นการ *normalize* ฟังก์ชันคลื่น:

(1.3)

เงื่อนไขการ Normalize.

$$\oint |\Psi(x, t)|^2 dx = 1$$

หมายเหตุ: จะนิยามให้  $\oint$  เป็นการอินทิเกรตทั่วทุกบริเวณ

โดยเราสามารถทำเช่นนี้ได้กับทุก ๆ ฟังก์ชันคลื่นโดยการคูณด้วยค่าคงที่เข้าไป (จริง ๆ แล้วยังมีฟังก์ชันที่ทำให้อินทิกรัลลู่ออกที่ไม่สามารถ normalize ได้ แต่เราจะสมมติว่าฟังก์ชันคลื่นเหล่านั้นไม่สามารถพบได้หรือ *non-physical*) โดยจากเงื่อนไขว่าทุก ๆ ฟังก์ชันคลื่นสามารถ normalize ได้ ทำให้  $|\Psi| \sim o(1/\sqrt{x})$  เมื่อ  $x \rightarrow \infty$  เพราะมิฉะนั้นอินทิกรัลจะลู่ออก และเมื่อ normalize แล้ว ยังได้อีกว่าวิวัฒนาการของฟังก์ชันคลื่นจะไม่ทำให้อินทิกรัลใน (1.3) เปลี่ยนค่า ซึ่งพิสูจน์ได้ดังต่อไปนี้:

(1.4)

บทตั้ง.

$$\frac{d}{dt} \oint |\Psi(x, t)|^2 dx = 0$$

พิสูจน์. เริ่มจากการหา  $\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2$ :

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t} \Psi^* \Psi = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \quad (*)$$

แต่จากสมการ Schrödinger (1.1) จะได้

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \\ \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \end{aligned}$$

นำไปแทนใน (\*) จะได้

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 &= \Psi^* \left( \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \right) + \Psi \left( -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \right) \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) \end{aligned}$$

หรือก็คือ

(1.5)

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right)$$

ดังนั้น

$$\frac{d}{dt} \oint |\Psi|^2 dx = \oint \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \oint \frac{\partial}{\partial x} \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx = 0$$

(เพราะ  $\Psi$  ที่  $\infty$  ต้องเป็น 0 มิฉะนั้นจะไม่สามารถ normalize ได้) ตามต้องการ □

เราจะเรียกพจน์

(1.6)

$$J(x, t) \equiv \frac{i\hbar}{2m} \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right)$$

ว่าเป็นกระแสความน่าจะเป็น (probability current) เพราะ

$$\frac{dP(a \leq x \leq b)}{dt} = J(a, t) - J(b, t)$$

## ► โมเมนตัมและโอเปอเรเตอร์

เมื่อเวลาผ่านไป ฟังก์ชันคลื่น  $\Psi$  จะวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ ตามสมการ (1.1) ก็จะทำให้  $\langle x \rangle$  เปลี่ยนไปตามเวลาด้วย เราจึงอาจจะอยากทราบ “ความเร็ว” ของอนุภาคนี้:

$$\begin{aligned} \frac{d\langle x \rangle}{dt} &= \oint \frac{\partial}{\partial t} (x |\Psi|^2) dx = \oint x \frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 dx \\ &\stackrel{(1.5)}{=} \frac{i\hbar}{2m} \oint x \frac{\partial}{\partial x} \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \\ &\stackrel{\text{IBP}}{=} \frac{i\hbar}{2m} \left( x \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} \right) - \oint \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \oint \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx \\ &\stackrel{\text{IBP}}{=} -\frac{i\hbar}{m} \oint \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \end{aligned}$$

โดยเราจะเรียกอนุพันธ์นี้เป็นค่าคาดหวังของความเร็ว  $\langle v \rangle$  และจะได้โมเมนตัม

(1.7)

ค่าคาดหวังของโมเมนตัม.

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -i\hbar \oint \left( \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx$$

สังเกตว่าค่าคาดหวังของตำแหน่งและโมเมนตัมอยู่ในรูปคล้าย ๆ กันคือเป็นอินทิกรัลทั่วทุกบริเวณของ  $\Psi^*$  คูณกับการกระทำบางอย่างกับฟังก์ชันคลื่น  $\Psi$  เราจึงนิยามโอเปอเรเตอร์ตำแหน่ง ( $\hat{x}$ ) และโมเมนตัม ( $\hat{p}$ ):

(1.8) **นิยามโอเปอเรเตอร์ตำแหน่ง (ในหนึ่งมิติ).**

$$\hat{x} \equiv x$$

(1.9) **นิยามโอเปอเรเตอร์โมเมนตัม (ในหนึ่งมิติ).**

$$\hat{p} \equiv -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

เราสามารถหาโอเปอเรเตอร์ของค่าทางกลศาสตร์ต่าง ๆ (เช่น  $Q(x, p)$ ) ได้โดยการนำโอเปอเรเตอร์  $\hat{p}$  และ  $\hat{x}$  มาประกอบกัน จึงจะตั้งข้อสมมติไปก่อนว่า

(1.10) **การหาค่าคาดหวังสำหรับค่าทางกลศาสตร์.**

$$\langle Q(x, p) \rangle = \oint \Psi^* \hat{Q} \Psi \, dx = \oint \Psi^* (Q(\hat{x}, \hat{p})) \Psi \, dx$$

## ► 1.3. หลักความไม่แน่นอนของ Heisenberg

### ► หลักความไม่แน่นอนของ Heisenberg

ในคลื่นเชือกปกติ ถ้าเราสั่นมันให้มีความยาวคลื่นที่แน่นอน เราจะไม่สามารถระบุตำแหน่งของคลื่นได้ชัดเจน แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราสั่นมันให้เกิดลูกคลื่นลูกเดียวที่มีตำแหน่งแน่นอน เราจะไม่สามารถหาความยาวคลื่นได้ ฟังก์ชันคลื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน โดยโมเมนตัมจะทำหน้าที่คล้ายความยาวคลื่นเพราะทั้งสองมีความสัมพันธ์กันด้วยสูตรความยาวคลื่น De Broglie:

(1.11) **ความยาวคลื่น De Broglie.**

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$$

และ Heisenberg ก็ได้พบว่าความไม่แน่นอนของความยาวคลื่น (โมเมนตัม) และตำแหน่งนั้น มีขอบเขตล่างคือ:

(1.12) **หลักความไม่แน่นอนของ Heisenberg.**

$$\Delta x \Delta p = \sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2}$$

(ซึ่งจะพิสูจน์ในบทที่ 3)

## บทที่ 2 | สมการ Schrödinger ที่ไม่ขึ้นกับเวลา

### ► 2.1. สมการ Schrödinger ที่ไม่ขึ้นกับเวลา

#### ► การแยกตัวแปร

พิจารณาการแก้สมการ Schrödinger โดยการแยกตัวแปร (โดยเช่นเคย เมื่อแก้สมการออกมาแล้วเราจะสามารถสร้างคำตอบในรูปแบบทั่วไปได้โดยการนำชุดของคำตอบทั้งหมดมารวมกัน เพราะสมการ Schrödinger เป็นสมการเชิงเส้น และปรากฏว่าคำตอบทั้งหมดที่ได้เป็นเซตของฟังก์ชันที่สมมูลและตั้งฉากกัน) โดยถ้าให้

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \varphi(t)$$

เมื่อแทนใน (1.1) จะได้

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi \\ i\hbar \psi \frac{d\varphi}{dt} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \varphi \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V\psi\varphi \\ i\hbar \frac{1}{\varphi} \frac{d\varphi}{dt} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V \end{aligned}$$

ถ้า  $V$  เป็นฟังก์ชันที่ไม่ขึ้นกับเวลาจะได้ว่าฝั่งซ้ายและขวาต้องเท่ากัน สมมติเท่ากับ  $E$  ก็จะได้ว่า

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{1}{\varphi} \frac{d\varphi}{dt} &= E \\ \int \frac{1}{\varphi} d\varphi &= -\frac{iE}{\hbar} \int dt \end{aligned}$$

ก็จะได้

(2.1)

$$\varphi(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

(โดยจะละค่าคงที่ไว้เพราะ absorb ไว้ในผลเฉลยของ  $\psi$ ) และอีกสมการหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นสมการ Schrödinger ที่ไม่ขึ้นกับเวลา:

(2.2)

สมการ Schrödinger ที่ไม่ขึ้นกับเวลา.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$$

ฟังก์ชันคลื่นที่เป็นผลเฉลยแบบแยกตัวแปรได้

(2.3)

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}$$

จะเรียกว่าเป็นสถานะนิ่ง (stationary state) เพราะสังเกตว่า observable  $Q(x, p)$  ใด ๆ ไม่ขึ้นกับเวลา:

$$\begin{aligned}\langle Q \rangle &= \oint \Psi^* \hat{Q} \Psi dx \\ &= \oint \psi^* e^{iEt/\hbar} \hat{Q} \psi e^{-iEt/\hbar} dx \\ &= \oint \psi^* \hat{Q} \psi dx\end{aligned}$$

(โอเปอเรเตอร์  $\hat{Q}$  ขึ้นอยู่กับแค่  $\hat{x}$  และ  $\hat{p}$  ซึ่งไม่ขึ้นกับเวลาทั้งคู่)

## ► Hamiltonian

ในกลศาสตร์ดั้งเดิมเราจะเรียกพลังงานรวมของระบบ (พลังงานจลน์บวกพลังงานศักย์) ว่าเป็น Hamiltonian  $H$  โดยที่

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

เราจึงสร้างโอเปอเรเตอร์ Hamiltonian ได้ดังนี้:

(2.4)

นิยามโอเปอเรเตอร์ Hamiltonian.

$$\hat{H} \equiv \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

ก็จะได้สมการ (2.2) อยู่ในรูป

(2.5)

สมการ Schrödinger ที่ไม่ขึ้นกับเวลาในรูป Hamiltonian.

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

พิจารณาการหาค่าคาดหวังและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ  $H$  ด้วยฟังก์ชันคลื่นที่แยกตัวแปรได้:

$$\langle H \rangle = \oint \psi^* \hat{H} \psi dx = \oint \psi^* E \psi dx = E \oint |\psi|^2 dx = E \quad (\star 1)$$

และ

$$\langle H^2 \rangle = \oint \psi^* \hat{H}^2 \psi dx = E^2 \oint |\psi|^2 dx = E^2$$



ดังนั้น

$$\sigma_H^2 = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = E^2 - E^2 = 0 \quad (*)2$$

จาก (\*)1 และ (\*)2 จะได้ว่าคำตอบเหล่านี้อยู่ในสถานะที่มีพลังงานแน่นอน (definite energy)

ต่อมา เรามาดูสมบัติต่าง ๆ ของพลังงานผลเฉลยสมการ (2.2)

(2.6)

**บทตั้ง.** ค่าพลังงาน  $E$  ที่เป็นไปได้เป็นจำนวนจริง

พิสูจน์. สมมติ  $E \equiv E_0 + i\Gamma$  จะได้ว่า

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-i(E_0 + i\Gamma)t/\hbar} = \psi(x) e^{-iE_0 t/\hbar} e^{-\Gamma t/\hbar}$$

ดังนั้น

$$\oint |\Psi|^2 dx = \oint \Psi^* \Psi dx = e^{2\Gamma t/\hbar} \oint \psi^*(x) \psi(x) dx$$

ซึ่งต้องเท่ากับ 1 ทุก ๆ  $t$  ดังนั้น  $\Gamma$  จึงต้องเท่ากับ 0 ทำให้  $E$  ต้องเป็นจำนวนจริง ตามต้องการ  $\square$

(2.7)

**บทตั้ง.** เราสามารถสร้าง  $\psi(x)$  ที่เป็นฟังก์ชันจริงได้เสมอ ไม่ว่า  $E$  จะเป็นค่าเท่าใดก็ตาม

พิสูจน์. สมมติ  $\psi$  เป็นคำตอบของสมการ (2.2) เมื่อใส่ conjugate ไปทั้งสองฝั่งจะได้ว่า  $\psi^*$  ก็เป็นผลเฉลย ดังนั้น  $\psi + \psi^*$  เป็นผลเฉลยด้วย (เพราะสมการ Schrödinger เป็นสมการเชิงเส้น) ซึ่งเป็นผลเฉลยจริง ตามต้องการ  $\square$

ดังนั้นในการนำ  $\psi$  มารวมกันจะตั้งข้อสมมติเลยว่า  $\psi$  เป็นฟังก์ชันจริง

(2.8)

**บทตั้ง.** ค่าพลังงาน  $E$  ที่เป็นไปได้จะต้องมีค่ามากกว่า  $V_{\min}$

พิสูจน์. สมมติว่า  $E \leq V_{\min}$  และย้ายข้างสมการ (2.2) จะได้

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E) \psi$$

เนื่องจาก  $V(x) - E \geq V_{\min} - E \geq 0$  จะได้ว่าเครื่องหมายของ  $\frac{d^2\psi}{dx^2}$  และ  $\psi$  จะต้องตรงกันเสมอ ต่อมาจะพิสูจน์ว่า ฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถ normalize ได้

สังเกตว่าถ้ามีค่า  $x_0 \in \mathbb{R}$  ที่ทำให้  $\psi(x_0) > 0$  และ  $\frac{d\psi}{dx}(x_0) = m \neq 0$  ในกรณี  $m > 0$  จะได้ว่า  $\psi$  จะโตขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ  $x \rightarrow \infty$  และกรณี  $m < 0$  จะได้  $\psi$  จะโตขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ  $x \rightarrow -\infty$  ซึ่งเห็นชัดว่าไม่สามารถ normalize ได้ (กรณี  $\psi(x_0) < 0$  ทำคล้ายกัน) จึงเหลือแค่กรณี  $\psi(x)$  เป็นฟังก์ชันคงตัว ซึ่งก็ไม่สามารถ normalize ได้เช่นกัน  $\square$

## ► ผลเฉลยรวม

เมื่อแก้สมการ เราจะมีชุดคำตอบของค่าพลังงาน  $E$  ที่ “เป็นไปได้” โดยให้เป็นลำดับ  $(E_n)_{n=1}^{\infty}$  และแต่ละค่า  $E_n$  ก็จะมีคำตอบ  $\psi_n$  ที่คู่กับพลังงานค่า นั้น สุดท้ายแล้วเมื่อนำมารวมกัน จะได้ว่า

(2.9)

ผลเฉลยของสมการ Schrödinger ในหนึ่งมิติ.

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

หมายเหตุ: เราจะนำชุดของ  $(\psi_n)_{n=1}^{\infty}$  ให้เป็นเซตที่เป็นฟังก์ชันจริงและ orthonormal ( $\int \psi_m \psi_n dx = \delta_{mn}$  เมื่อ  $\delta$  คือ Kronecker delta) ซึ่งจะพิสูจน์ว่าสามารถทำได้เสมอในบทถัดไป

พิจารณาเงื่อนไขในการ normalize  $\Psi$  ที่ได้ใน (2.9):

(2.10)

$$\int \Psi^* \Psi dx = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int c_m^* c_n \psi_m \psi_n dx = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1$$

และจะได้ค่าคาดหวังของพลังงาน:

(2.11)

$$\langle H \rangle = \int \Psi^* \hat{H} \Psi dx = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \int c_m^* c_n E_n \psi_m \psi_n dx = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n$$

โดยขนาดสัมประสิทธิ์  $|c_n|^2$  นี้มีสมบัติคือเป็นความน่าจะเป็นที่จะวัดพลังงานได้  $E_n$  (จะพิสูจน์อีกที)

## ► 2.2. บ่อศักย์อนันต์

## ► บ่อศักย์อนันต์

กำหนดให้ในบริเวณหนึ่งมี

(2.12)

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{เมื่อ } x \in [0, a] \\ \infty & \text{เมื่อ } x \notin [0, a] \end{cases}$$

จะได้ว่าสำหรับ  $x \in [0, a]$ :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} = E \psi$$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0$$

เมื่อ  $k = \sqrt{2mE}/\hbar$  เป็นจำนวนจริง (เพราะจากที่พิสูจน์ไป  $E$  ในกรณีนี้ไม่มีทางน้อยกว่า  $V_{\min} = 0$ ) ก็จะได้ว่า

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

โดยเรามีเงื่อนไขที่ขอบเขต  $\psi(0) = 0$  และ  $\psi(a) = 0$  เพราะ  $\psi$  ต้องต่อเนื่อง (พิสูจน์ที่หลัง) ดังนั้นเมื่อแทน  $x = 0$  จะได้  $B = 0$  และเมื่อแทน  $x = a$  จะได้  $A = 0$  หรือ  $ka \in \{0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots\}$  แต่  $A$  และ  $k$  ห้ามเป็น 0 เพราะมิฉะนั้นฟังก์ชันคลื่น  $\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}$  จะไม่สามารถ normalize ได้

อย่างน่าแปลกใจ เราได้เงื่อนไขของ  $E$  ที่เป็นไปได้จากการแก้สมการ โดยเนื่องจากค่า  $k$  ที่เป็นไปได้คือ

$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

(เพราะถ้า  $n$  เป็นลบเราสามารถ absorb เข้าค่าคงที่  $A$  ได้และ  $n \neq 0$  เพราะ  $\Psi$  จะไม่สามารถ normalize ได้) จะได้ว่า  $E$  ที่เป็นไปได้คือ

(2.13)

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2ma^2} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

ก็จะได้

(2.14)

พลังงานของบ่อศักย์อนันต์.

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

ต่อมาหาชุดของ  $(\phi_n)_{n=1}^\infty$  ที่ orthonormal (orthogonal จะสมมติเลยว่าจริงแต่จะหาแค่  $A$  ที่ทำให้  $\psi$  ถูก normalize):

$$\int_0^a A^2 \sin^2(kx) dx = A^2 \left(\frac{a}{2}\right) = 1$$

ดังนั้นได้  $A = \sqrt{2/a}$  (ถ้า  $A$  ติดลบจะถูก absorb ได้เมื่อหาสัมประสิทธิ์  $c_n$  อยู่ดี จึงให้เป็นบวก) ก็จะได้

(2.15)

สถานะนิ่งของบ่อศักย์อนันต์.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

เราจะเรียกสถานะที่มีพลังงานต่ำที่สุด ( $n = 1$ ) ว่าเป็นสถานะพื้น (ground state) และสถานะอื่นว่าสถานะกระตุ้น (excited state) และเราสามารถหาสัมประสิทธิ์  $c_n$  สำหรับ  $\Psi(x, t)$  ใด ๆ (โดยที่มีสภาวะขอบเขต  $\Psi(x, 0)$ ) ได้โดย

(2.16)

$$c_n = \oint \Psi(x, 0) \psi_n(x) dx = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Psi(x, 0) dx$$

## ► 2.3. Harmonic Oscillator เชิงควอนตัม

### ► Harmonic Oscillator และ Commutator

ในกลศาสตร์ดั้งเดิม ศักย์ของระบบ *simple harmonic oscillator* กำหนดด้วย

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

หรือ

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

ดังนั้นเราจะพิจารณาศักย์เดียวกันในกลศาสตร์ควอนตัม:

→  
(2.17)

สมการ Schrödinger ของ Harmonic Oscillator.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi = \hat{H}\psi = E\psi$$

โดยก่อนที่เราจะแก้สมการด้านบน เราจะนิยาม *commutator* ของโอเปอเรเตอร์  $\hat{A}$  และ  $\hat{B}$  ดังนี้:

→  
(2.18)

นิยาม Commutator.

$$[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

คล้ายกับการวัด “ความไม่สลับที่ได้” ของสองโอเปอเรเตอร์ พิจารณา  $[\hat{x}, \hat{p}]$ :

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}] f(x) &= \left( -i\hbar x \frac{d}{dx} + i\hbar \frac{d}{dx} x \right) f(x) \\ &= -i\hbar x \cancel{\frac{d}{dx} f(x)} + i\hbar \cancel{\frac{d}{dx} f(x)} + i\hbar f(x) \\ &= i\hbar f(x) \end{aligned}$$

ดังนั้น

→  
(2.19)

Commutator ของตำแหน่งและโมเมนตัม.

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

### ► วิธีเชิงพีชคณิต

พิจารณา

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \frac{1}{2m} (\hat{p}^2 + (m\omega x)^2)$$

ลองพยายาม “แยกตัวประกอบ” โดยนิยาม

(2.20)

นิยามโอเปอเรเตอร์ขึ้นบันได.

$$\hat{a}_{\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\mp i\hat{p} + m\omega x)$$

(สัมประสิทธิ์ด้านหน้ามีเพื่อให้จัดรูปสวย ๆ) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}\hat{a}_-\hat{a}_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}(\hat{p}^2 + (m\omega x)^2 - im\omega[\hat{x}, \hat{p}]) \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}(\hat{p}^2 + (m\omega x)^2 + \hbar m\omega) \\ &= \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} + \frac{1}{2}\end{aligned}\quad (\circ 1)$$

และในทำนองเดียวกัน

$$\hat{a}_+\hat{a}_- = \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} - \frac{1}{2} \quad (\circ 2)$$

จาก (๐1) และ (๐2) ก็จะได้

(2.21)

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1$$

และสมการ Schrödinger (2.17) จะอยู่ในรูป

(2.22)

$$\hat{H}\psi = \hbar\omega\left(\hat{a}_{\pm}\hat{a}_{\mp} \pm \frac{1}{2}\right)\psi = E\psi$$

พิจารณาคำตอบหนึ่งของสมการ และนำคำตอบนั้นมา operate ด้วย  $\hat{a}_+$ :

$$\begin{aligned}\hat{H}(\hat{a}_+\psi) &= \hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\right)\hat{a}_+\psi = \hat{a}_+\hbar\omega\left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2}\right)\psi \\ &= \hat{a}_+\hbar\omega\left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - \frac{1}{2} + 1\right)\psi = \hat{a}_+(\hat{H} + \hbar\omega)\psi \\ &= (E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi)\end{aligned}$$

ซึ่งเป็นคำตอบของสมการ (2.17) ที่มีพลังงาน  $E + \hbar\omega$  และในทำนองเดียวกันจะได้ว่า

$$\hat{H}(\hat{a}_-\psi) = (E - \hbar\omega)(\hat{a}_-\psi)$$

ดังนั้นถ้าเรามีคำตอบหนึ่งของ (2.17) เราสามารถหาคำตอบที่มีพลังงานอื่น ๆ ได้:

(2.23)

การสร้างคำตอบใหม่ของ Harmonic Oscillator.

ถ้ามีคำตอบ  $\psi$  ของสมการ (2.17) เราจะสามารถสร้างคำตอบที่มีระดับพลังงานสูงหรือต่ำกว่าได้โดย

$$\hat{H}(\hat{a}_{\pm}\psi) = (E \pm \hbar\omega)(\hat{a}_{\pm}\psi)$$

เราจึงเรียกโอเปอเรเตอร์  $\hat{a}_\pm$  ว่าโอเปอเรเตอร์ขั้นบันได

ต่อมาสังเกตว่าเราสามารถสร้างคำตอบที่มีพลังงานลดลงได้เรื่อย ๆ ซึ่งจะขัดแย้งกับที่เคยพิสูจน์ว่า  $E > 0$  ดังนั้นจะต้องมี  $\psi_0$  สักตัวที่เป็น “ขั้นบันไดขั้นแรก” ที่เมื่อใช้ lowering operator ( $\hat{a}_-$ ) แล้วจะได้ฟังก์ชันที่ไม่สามารถ normalize ได้:

$$\hat{a}_- \psi_0 = 0$$

(สมมติไปก่อนว่าฟังก์ชันที่ไม่สามารถ normalize ได้นั้นเป็น 0 ไปเลย เพราะการมี square integral เป็น  $\infty$  ไม่จำเป็นว่าจะไม่ต้องพิจารณา) ดังนั้น

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left( \hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) \psi_0 &= 0 \\ \frac{m\omega}{\hbar} \int x dx &= - \int \frac{1}{\psi_0} d\psi_0 \\ \frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C &= -\log \psi_0 \\ \psi_0 &= A e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \end{aligned}$$

จาก

$$1 = \oint \psi_0^2 dx = A^2 \oint e^{-\frac{m\omega}{\hbar} x^2} dx = A^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}$$

จะได้ค่าคงที่ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้ normalize คือ

$$A = \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4}$$

และพิจารณาพลังงาน ( $E_0$ ) ที่สถานะ  $\psi_0$  นี้:

$$\hat{H}\psi_0 = \hbar\omega \left( \hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \psi_0 = \hbar\omega \hat{a}_+ (\hat{a}_- \psi_0) + \frac{1}{2} \hbar\omega \psi_0 = \left( \frac{1}{2} \hbar\omega \right) \psi_0$$

ก็จะได้พลังงานที่สถานะพื้นนี้เท่ากับ

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$$

สรุปก็คือ

(2.24)

สถานะพื้นของ Harmonic Oscillator.

$$\psi_0(x) = \left( \frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad \text{และ} \quad E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$$

หมายเหตุ: คำตอบทั้งหมดของ (2.17) จะต้องมาจากการ operate  $\hat{a}_+$  บน  $\psi_0$  เพราะทุก ๆ คำตอบที่เราสนใจจะต้องเกิดสถานะพื้นที่มีเงื่อนไข  $\hat{a}_- \psi_0 = 0$  เสมอ

และก็จะได้

(2.25)

พลังงานของ Harmonic Oscillator.

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad n \in \mathbb{Z}_0^+$$

ต่อมาพิจารณาการหาสัมประสิทธิ์  $A_n$  ของ  $\psi_n$  โดยก่อนอื่นจะพิสูจน์ว่า  $\hat{a}_-$  และ  $\hat{a}_+$  เป็น *adjoint* (หรือ *hermitian conjugate*) ของกันและกัน:

(2.26)

บทตั้ง.

$$\oint f^*(\hat{a}_\pm g) dx = \oint (\hat{a}_\mp f)^* g dx$$

พิสูจน์. เนื่องจาก integration by parts จะได้

$$\oint f^* \frac{dg}{dx} dx = \cancel{f^* g} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \oint \left(\frac{df}{dx}\right)^* g dx = - \oint \left(\frac{df}{dx}\right)^* g dx$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \oint f^*(\hat{a}_\pm g) dx &= \oint f^* \left( \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left( \mp \hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) \right) g dx \\ &= \oint \left( \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left( \pm \hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) f \right)^* g dx \\ &= \oint (\hat{a}_\mp f)^* g dx \end{aligned}$$

ตามต้องการ □

พิจารณาให้

$$\hat{a}_+ \psi_n = c_n \psi_{n+1}$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} 1 &= \oint |\psi_{n+1}|^2 dx = \frac{1}{c_n^2} \oint (\hat{a}_+ \psi_n)^* (\hat{a}_+ \psi_n) dx \\ &= \frac{1}{c_n^2} \oint (\hat{a}_- \hat{a}_+ \psi_n)^* \psi_n dx \\ &= \frac{1}{c_n^2} \oint \left[ \left( \frac{1}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{1}{2} \right) \psi_n \right]^* \psi_n dx \\ &= \frac{1}{c_n^2} \left( \frac{1}{\hbar\omega} E_n + \frac{1}{2} \right) \oint |\psi_n|^2 dx \\ &= \frac{1}{c_n^2} \left( \frac{1}{\hbar\omega} E_n + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$c_n = \sqrt{\frac{1}{\hbar\omega} \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega + \frac{1}{2}} = \sqrt{n+1}$$

ก็จะได้ว่า

(2.27)

สถานะนิ่งของ Harmonic Oscillator ในรูปโอเปอเรเตอร์ขั้นบันได.

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0(x), \quad n \in \mathbb{Z}_0^+$$

### ► วิธีเชิงวิเคราะห์

สมมติให้

$$\xi \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$$

โดย (2.17) จะได้ว่า

(2.28)

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - K) \psi$$

เมื่อ  $K \equiv \frac{2E}{\hbar\omega}$

เราจะแก้สมการนี้โดยอาศัย power series แต่เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว  $\psi$  จะไม่เป็นฟังก์ชัน analytic เราจึงลองพิจารณา asymptotic behavior ของ  $\psi$ :

เมื่อ  $\xi \rightarrow \pm\infty$  จะได้ว่า

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} \approx \xi^2 \psi$$

ซึ่งสามารถประมาณคำตอบได้

(2.29)

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\xi^2/2} + Be^{\xi^2/2}$$

แต่ส่วนหลังยังไ้ normalize ไม่ได้จึงตัดออกไป

ต่อมาเราจะกำหนดให้

(2.30)

$$\psi(\xi) = h(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

และหวังว่าคำตอบที่ได้จะสามารถเขียนได้เป็น power series:

$$h(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \dots$$

เมื่อลองนำ (2.30) ไปแทนใน (2.17) จะได้ว่า



(2.31)

$$\frac{d^2 h}{d\xi^2} - 2\xi \frac{dh}{d\xi} + (K - 1)h = 0$$

นำ power series ของ  $h$  ไปแทนจากนั้นเทียบสัมประสิทธิ์ ก็จะได้

$$(j + 1)(j + 2)a_{j+2} - 2ja_j + (K - 1)a_j = 0$$

หรือ

(2.32)

ความสัมพันธ์เวียนเกิดของสัมประสิทธิ์ Power Series ของ  $h$ .

$$a_{j+2} = \frac{2j + 1 - K}{(j + 1)(j + 2)} a_j$$

สำหรับทุก  $j \in \mathbb{Z}^+$  โดยจะมีค่าขอบเขตที่เลือกได้คือ  $a_0$  และ  $a_1$  (ก็จะเห็นได้ว่า  $h$  กำลังคู่และกำลังคี่นั้น independent ต่อกันและกัน)

แต่สังเกตว่าเมื่อ  $j \rightarrow \infty$  ทำให้  $a_{j+2} \approx (2/j) a_j$  หรือ  $a_j \approx C/(j/2)!$  ดังนั้น

$$h(\xi) = \theta\left(\sum \frac{1}{(j/2)!} \xi^j\right) = \theta\left(\sum \frac{1}{j!} \xi^{2j}\right) = \theta(e^{\xi^2})$$

ซึ่งเห็นชัดว่าจะทำให้  $\psi$  normalize ไม่ได้ ดังนั้นค่า  $K$  ที่สมเหตุสมผลจะต้องทำให้ความสัมพันธ์เวียนเกิดนี้จบลงที่เลขชี้กำลังค่าหนึ่ง แต่เราสามารถเลือกได้ให้เพียงกำลังคู่หรือกำลังคี่มีจุดจบเท่านั้น จึงทำให้เราจำเป็นต้องมี  $a_0 = 0$  หรือ  $a_1 = 0$

โดยค่า  $K$  ที่เป็นไปได้นั้นก็คือ

$$K = 2n + 1$$

สำหรับ  $n \in \mathbb{Z}_0^+$  หรือก็จะได้ค่าพลังงานที่เป็นไปได้เช่นเดียวกับ (2.25)

จะเห็นว่าในแต่ละค่า  $n$  เราจะได้พหุนามดีกรี  $n$  ที่มีกำลังคู่หรือกำลังคี่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นสำหรับ  $h$  โดยเราจะเรียกพหุนามที่ว่านี้ (เมื่อทำให้สัมประสิทธิ์พจน์สูงสุดเป็น  $2^n$  ตาม convention) ว่าพหุนาม Hermite ( $H_n$ ) โดยมี 6 ตัวแรกคือ:

$$H_1(\xi) = 2\xi$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2$$

$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi$$

$$H_4(\xi) = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12$$

$$H_5(\xi) = 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi$$

เราจะได้คำตอบของสมการ Schrödinger คือ

$$\psi_n(x) = C_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

หรือเมื่อ normalize ก็จะได้

→  
(2.33)

สถานะนิ่งของ Harmonic Oscillator ในรูปพหุนาม Hermite.

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

ซึ่งถ้าลองใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดแบบโอเปอเรเตอร์ขึ้นบันไดใน (2.27) จะเห็นได้ว่า  $\psi_n$  ทั้งคู่เหมือนกัน

โดยมีสมบัติที่น่าสนใจของพหุนาม Hermite ดังนี้:

→  
(2.34)

สมบัติของพหุนาม Hermite.

1. สูตร Rodrigues:

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \left(\frac{d}{d\xi}\right)^n e^{-\xi^2} \quad (2.34a)$$

2. ความสัมพันธ์เวียนเกิด:

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2n H_{n-1}(\xi) \quad (2.34b)$$

3. อนุพันธ์:

$$\frac{dH_n}{d\xi} = 2n H_{n-1}(\xi) \quad (2.34c)$$

4.  $H_n(\xi)$  เป็นสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันก่อกำเนิดเชิงเอกซ์โพเนนเชียล

$$\exp(-z^2 + 2z\xi) \quad (2.34d)$$

## ► 2.4. อนุภาคอิสระ

พิจารณาสมการ Schrödinger ของอนุภาคอิสระ (ไม่มีสนามศักย์):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$$

หรือก็คือ

→  
(2.35)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -k^2\psi \quad \text{เมื่อ } k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

ก็จะได้ว่า

→  
(2.36)

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

โดยที่ไม่มีสภาวะขอบเขตเพิ่มเติมจึงทำให้  $k$  (หรือ  $E$ ) ที่มีค่าเท่าใดก็ได้ โดยเนื่องจาก  $A$  และ  $B$  เป็นอิสระต่อกัน เรา  
จะเขียน

(2.37)

“สถานะนิ่ง” ของอนุภาคอิสระ.

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - (E/\hbar)t)} = Ae^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)}$$

โดยให้  $k$  มีค่าเป็นลบได้

เราจะเห็นว่า “สถานะนิ่งเหล่านี้” มีลักษณะเป็นคลื่น ซึ่งเห็นชัดไม่สามารถ normalize ได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อเรานำมา superpose กัน:

(2.38)

คำตอบของสมการ Schrödinger ของอนุภาคอิสระ.

$$\Psi(x, t) = \sum a_k \Psi_k(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk$$

(โดยการขยายจาก discrete  $\rightarrow$  continuous เราจะมองสัมประสิทธิ์  $a_k \sim (1/\sqrt{2\pi})\phi(k)$ ) มีโอกาสที่จะทำให้ normalize ได้อยู่

สังเกตว่าความเร็วของคลื่นที่  $k$  เท่ากับ

$$v_{\text{quantum}} = \frac{\omega}{k} = \frac{\hbar|k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}}$$

ซึ่งมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วแบบ “ดั้งเดิม”:

(2.39)

$$v_{\text{classical}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{\text{quantum}}$$

อาจดูแปลก แต่จริง ๆ แล้วความเร็ว  $v_{\text{quantum}}$  ที่เราได้มานั้นไม่ใช่สิ่งที่สังเกตได้จริง ๆ แต่ (ตามเซนส์แล้ว) น่าจะควรเป็น  $\frac{d}{dt}\langle x \rangle$  มากกว่า ซึ่งถ้าเราลองจินตนาการถึงกราฟของ state จริง ๆ ที่เกิดจากการ superpose ดัง (2.38) จะเห็นว่าเนื่องจากมันเป็นคลื่นที่เป็นลักษณะ *wave packet* ทำให้มีความเร็วอยู่ 2 แบบคือความเร็วเฟสกับความเร็วกลุ่ม โดย  $\frac{d}{dt}\langle x \rangle$  นี้ต้องมาจากความเร็วกลุ่ม ไม่ใช่ความเร็วเฟส (ซึ่งคือค่า  $v_{\text{quantum}}$  ที่เราได้มา) โดยความเร็วกลุ่มนี้ไม่ได้มีค่าเท่ากับความเร็วเฟสเพราะผลจากคลื่นรอบ ๆ เกิดการแทรกสอดกันให้เกิดความเร็วกลุ่มมาอีกค่าซึ่งขึ้นอยู่กับ *dispersion relation* ( $\omega(k)$ )

เราสามารถหาความเร็วกลุ่มได้โดยการพิจารณา wave packet ที่มีค่า  $k$  ค่อนข้างจะ well-defined หรือก็คือ  $\phi(k)$  มีลักษณะเป็นแหลม ๆ ที่ค่า  $k_0$  ค่าหนึ่ง ให้  $\omega_0 \equiv \omega(k_0)$  และ  $s \equiv k - k_0$  จะได้ว่า

$$\begin{aligned} \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} &\approx \phi(k) \exp[i((k_0 + s)x - (\omega_0 + \omega'_0 s)t)] \\ &= \phi(k_0 + s) e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} e^{is(x - \omega'_0 t)} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \oint \phi(k_0 + s) e^{is(x - \omega'_0 t)} ds$$

หรือก็คือสำหรับบางฟังก์ชัน  $A: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

(2.40)

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} A(x - \omega'_0 t)$$

จะเห็นได้ว่าคลื่น “หลัก” เล็ก ๆ ที่มีความถี่เฟส  $\omega_0/k_0$  ถูกกำหนดแอมพลิจูดด้วยฟังก์ชัน  $A$  ที่เคลื่อนที่เป็นคลื่นด้วยความเร็ว  $\omega'_0 = d\omega/dk|_{k_0}$ :

(2.41)

ความเร็วเฟสและความเร็วกลุ่ม.

$$v_{\text{phase}} = \frac{\omega}{k} \quad \text{และ} \quad v_{\text{group}} = \frac{d\omega}{dk}$$

ซึ่งใช้ได้กับ dispersion relation แบบใดก็ได้ แต่ในกรณีนี้จะได้ความเร็วกลุ่ม:

(2.42)

ความเร็วของอนุภาคอิสระ.

$$v = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk} \frac{\hbar k^2}{2m} = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

ได้ว่าตรงกับ  $v_{\text{classical}}$  และตรงกับความสัมพันธ์ของ de Broglie (1.11):

$$\sqrt{2mE} \stackrel{(2.42)}{=} mv = p \stackrel{(1.11)}{=} \frac{2\pi\hbar}{\lambda} = \hbar k$$

สุดท้ายนี้ เราได้ดูทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของอนุภาคอิสระ แต่เรายังไม่มีวิธีการหาสัมประสิทธิ์  $\phi(k)$  จากสถานะขอบเขต  $\Psi(x, 0)$  เลย ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยทฤษฎีของการแปลง Fourier:

(2.43)

ทฤษฎีบทของ Plancherel.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint F(k) e^{ikx} dk \iff F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint f(x) e^{-ikx} dx$$

โดยจะเรียก  $F(k)$  ว่าเป็นการแปลง Fourier (Fourier transform) ของ  $f(x)$  และ  $f(x)$  ว่าเป็นการแปลง Fourier ผกผัน (inverse Fourier transform) ของ  $F(k)$  ก็จะได้ว่า

(2.44)

การหาสัมประสิทธิ์ของสถานะนิ่ง.

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx$$

พิสูจน์. (คร่าว ๆ) ให้  $a$  เป็นจำนวนจริงบวก โดยทฤษฎีบทของ Dirichlet เราสามารถเขียนฟังก์ชัน  $f(x)$  ใด ๆ ในช่วง  $[-a, a]$  ได้ในรูป

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/a} \quad (\diamond 1)$$

และโดยใช้ Fourier's trick จะได้ว่า

$$c_n = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(x) e^{-in\pi x/a} dx \quad (\diamond 2)$$

กำหนดให้  $k = n\pi/a$  และ  $F(k) \equiv \sqrt{2/\pi} ac_n$  จาก (๑1) และ (๑2) จะได้ว่า

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} \Delta k \quad \text{และ} \quad F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a f(x) e^{-ikx} dx \quad (๑3)$$

เมื่อ  $\Delta k$  คือผลต่างค่า  $k$  จากค่า  $n$  ที่ติดกัน

เมื่อให้  $a \rightarrow \infty$  ใน (๑3) จะได้ว่าฝั่งซ้ายเป็น Riemann sum และฝั่งขวาเป็นอินทิกรัลอนันต์:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint F(k) e^{ikx} dk \quad \text{และ} \quad F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint f(x) e^{-ikx} dx$$

ตามต้องการ □

→  
(2.45)

**ตัวอย่าง.** อนุภาคอิสระมีฟังก์ชันคลื่น ณ  $t = 0$  ดังนี้:

$$\Psi(x, 0) = Ae^{-ax^2} \quad (*)$$

เมื่อ  $A, a \in \mathbb{R}^+$

- (a) จง normalize  $\Psi(x, 0)$
- (b) จงหา  $\Psi(x, t)$
- (c) จงหา  $|\Psi(x, t)|^2$  โดยติดในรูป

$$w \equiv \sqrt{a/[1 + (2\hbar at/m)^2]}$$

และพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นกับ  $|\Psi|^2$  เมื่อเวลาผ่านไป  $t \rightarrow \infty$

- (d) จงหา  $\langle x \rangle$ ,  $\langle p \rangle$ ,  $\sigma_x$ , และ  $\sigma_p$
- (e) จงหาว่า ณ เวลา  $t$  เท่าใดจะทำให้สมการความไม่แน่นอนของ Heisenberg เข้าใกล้ที่จะเป็นสมการที่สุด

วิธีทำ. (a) จาก

$$1 = \oint |\Psi(x, 0)|^2 dx = A^2 \oint e^{-2ax^2} dx = A^2 \sqrt{\frac{\pi}{2a}}$$

จะได้ว่า  $A = (2a/\pi)^{1/4}$

(b) หา  $\phi(k)$ :

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint Ae^{-ax^2} e^{-ikx} dx = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \oint e^{-a(x + \frac{ik}{2a})^2 - \frac{k^2}{4a}} dx = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{k^2}{4a}} \oint e^{-a(x+it)^2} dx$$

(สังเกตว่าไม่สามารถเปลี่ยนตัวแปรได้ตามปกติเพราะในตัวแปร  $x$  เราอินทิเกรตบนเส้น  $\text{Im}(z) = 0$  แต่ในตัวแปร  $y \equiv x + it$  อินทิเกรตบนเส้น  $\text{Im}(z) = t$ ) จาก Residue theorem โดยใช้ contour เป็น  $-\infty \rightarrow \infty \rightarrow \infty + it \rightarrow -\infty + it \rightarrow -\infty$  ( $e^{-z^2}$  เมื่อ  $z \rightarrow \infty$  น้อยมาก ๆ) จะได้ว่า

$$\phi(k) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{k^2}{4a}} \oint e^{-ax^2} dx = \frac{A}{\sqrt{2a}} e^{-\frac{k^2}{4a}}$$

ดังนั้นจะได้

$$\Psi(x, t) = \frac{A}{2\sqrt{a\pi}} \oint e^{-\frac{k^2}{4a}} e^{i\left(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t\right)} dk = \frac{A}{2\sqrt{a\pi}} \oint e^{-\left(\frac{1+(2i\hbar a t/m)}{4a}\right)k^2 + (ix)k} dk$$

ให้  $\gamma \equiv \sqrt{1 + (2i\hbar a t/m)}$ :

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= \frac{A}{2\sqrt{a\pi}} \oint e^{-\frac{\gamma^2}{4a}\left(k^2 - \frac{4ix a}{\gamma^2}k - \frac{4x^2 a^2}{\gamma^4}\right) - \frac{x^2 a}{\gamma^2}} dk \\ &= \frac{A}{2\sqrt{a\pi}} e^{-ax^2/\gamma^2} \oint e^{-\frac{\gamma^2}{4a}\left(k - \frac{2ix a}{\gamma^2}\right)^2} dk \\ &= \boxed{\left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\gamma} e^{-ax^2/\gamma^2}}\end{aligned}$$

(c) จาก b จะได้ว่า

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi^* \Psi = \left(\left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\gamma^*} e^{-ax^2/(\gamma^*)^2}\right) \left(\left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{1}{\gamma} e^{-ax^2/\gamma^2}\right) = \boxed{\sqrt{\frac{2}{\pi}} w e^{-2w^2 x^2}}$$

และเมื่อ  $t \rightarrow \infty$  จะได้ว่า  $w$  ลดลงเรื่อย ๆ ทำให้กราฟ Gaussian curve แบนลงเรื่อย ๆ

(d) หา  $\langle x \rangle$ :

$$\langle x \rangle = \oint \Psi^* x \Psi dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w \oint x e^{-2w^2 x^2} dx = \boxed{0}$$

หา  $\langle x^2 \rangle$ :

$$\langle x^2 \rangle = \oint \Psi^* x^2 \Psi dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w \oint x^2 e^{-2w^2 x^2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} w \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4w^3} = \frac{1}{4w^2}$$

หา  $\langle p \rangle$ :

$$\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \boxed{0}$$

ก่อนที่จะไปหา  $\langle p^2 \rangle$  เรามาคำนวณอนุพันธ์เทียบกับ  $x$  ของ  $\Psi$  กันก่อน:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \left(\frac{-2a}{\gamma^2}\right) x \cdot \Psi$$

จะได้ว่า

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \left(\frac{-2a}{\gamma^2}\right) \left(\frac{\partial}{\partial x} x \cdot \Psi\right) = \left(-\frac{2a}{\gamma^2} + \frac{4a^2}{\gamma^4} x^2\right) \Psi$$

หา  $\langle p^2 \rangle$ :

$$\begin{aligned}
 \langle p^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left( -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \Psi \, dx \\
 &= -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \left( -\frac{2a}{\gamma^2} + \frac{4a^2}{\gamma^4} x^2 \right) |\Psi|^2 \, dx \\
 &= -\hbar^2 \left[ -\frac{2a}{\gamma^2} + \frac{4a^2}{\gamma^4} \cdot \langle x^2 \rangle \right] = -\hbar^2 \left[ -\frac{2a}{\gamma^2} + \frac{4a^2}{\gamma^4} \cdot \frac{1}{4w^2} \right] \\
 &= \hbar^2 a \left[ \frac{2}{\gamma^2} - \frac{a}{\gamma^4} \cdot \frac{(\gamma^*)^2 \gamma^2}{a} \right] = \hbar^2 a \left( \frac{2 - (\gamma^*)^2}{\gamma^2} \right) \\
 &= \hbar^2 a
 \end{aligned}$$

ดังนั้น  $\sigma_x = (1/2w)$  และ  $\sigma_p = \sqrt{a} \hbar$

(e) จะได้ว่า

$$\Delta x \Delta p = \sigma_x \sigma_p = \frac{\sqrt{a} \hbar}{2w} \geq \frac{\hbar}{2}$$

จริง และเข้าใกล้ความเป็นสมการที่สุดเมื่อ  $t = 0$  (เท่ากับ  $\hbar/2$  พอดี)

□

## ► 2.5. ศักย์ฟังก์ชันเดลตา