DIC01
MOS 電晶體直流特性

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版・初稿供架構檢視
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依據所提供 *DIC Lab.pdf* 的 Lab 1（PDF 第 3–9 頁），重新建立 NMOS 與 PMOS 的直流特性實驗，逐項完成四個實驗步驟與四個討論問題。目的包括辨識二極體接法的轉移曲線、比較不同閘極偏壓的輸出曲線、量化通道長度對輸出斜率的影響，以及分析弱反轉區的半對數斜率。

本版為使用由使用者另行提供的模型庫所作的教學改寫。講義曲線使用舊製程及最高 2.5–4 V 的偏壓；本版將端點電壓的絕對值限制在 1.0 V 範圍進行比較，並保留講義的基本尺寸。1.0 V 是本次選定的模擬條件，不是由加密模型驗證的安全額定。新結果不宣稱重現原製程的數值或崩潰區。

2 Spec 對照

下表以講義的實驗步驟和問題為驗收單位；「已模擬」只代表所列的本次模擬條件成功執行，並不等於原製程數值已重現。

規格（PDF 頁）	實作檔案	核對狀態
步驟 1：二極體接法 I_D–V_{GS}（8）	`01_diode_n/p.sp`	已模擬；本次偏壓
步驟 2：分開 G/D，多組閘壓（8）	`02_output_n/p.sp`	已模擬；本次範圍
步驟 3：固定 W，改變 L（8）	`03_length.sp`	已模擬；改變偏壓
步驟 4：弱反轉半對數曲線（8）	`04_subthreshold.sp`	已擬合；區間限定
問題 1：W/L 增加（9）	`01_diode_n/p.sp`	三種 W 已比較
問題 2：等 W/L 的 N/P 電流比（9）	`05_equal_geometry.sp`	已量測；非遷移率
問題 3：飽和區斜率與 L（9）	`03_length.sp`	已量測區間割線
問題 4：弱反轉斜率比較（9）	`04_subthreshold.sp`	已量測近似斜率

3 電路與設計推導

步驟 1 依圖 1.2(a) 將 Gate 與 Drain 短接，而非固定 V_{DS} 掃 V_{GS}。這是對原始參考程式的重要修正。步驟 2 才將兩端分開，由獨立電壓源設定 Gate 與 Drain。NMOS 的 Source/Bulk 均接 0；PMOS 的 Source/Bulk 也接 0，Gate/Drain 使用負偏壓，確保 V_{SG}, V_{SD} 的幅值可直接與 NMOS 比較。

基準尺寸為 $W_n = 0.6\,\mu\text{m}$、$W_p = 1.8\,\mu\text{m}$、$L = 0.25\,\mu\text{m}$。模型名稱使用 `nmos/pmos`，未將通道長度一律改為 90 nm。MOS 元件一律明寫 `W=` 和 `L=`，PMOS 遞減掃描使用負步長。

長通道近似可寫成

$$I_D \simeq \frac{\mu C_{ox}}{2}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_T)^2(1 + \lambda V_{DS}).$$

因此增加 W 通常使電流增加；縮小 L 不只改變 W/L，也可能改變短通道效應。此式用於解釋趨勢，計算數值仍採本次模型。輸出斜率使用 0.8–1.0 V 的割線

$$g_{ds,\text{sec}} = \frac{|I_D(1.0)| - |I_D(0.8)|}{0.2},$$

不可將它直接當成 λ。半對數區域則定義

$$S = \left(\frac{d\log_{10}|I_D|}{d|V_{GS}|}\right)^{-1},$$

其單位為 V/dec；S 越大，半對數圖上的電流斜率越小。

4 模擬設定

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64、25 °C，所有 deck 直接 include 本次模型。七份獨立`.sp`可在模擬器中個別開啟；`.alter` 產生同一電路的參數比較。各檔輸出`.sw*` 波形、`.ms*` 量測與`.lis`列印資料。

- 二極體接法：$|V_{GS}| = |V_{DS}| = 0$–1 V、步距 1 mV；W 為基準的 1、2、4 倍。
- 輸出曲線：$|V_{DS}| = 0$–1 V、步距 1 mV；$|V_{GS}| = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ V。
- 長度比較：$L = 0.25, 0.50, 0.75, 1.00\,\mu\text{m}$，W 固定，兩極性均取 $|V_{GS}| = 0.6$ V。此偏壓與講義的 NMOS 1.6 V / PMOS 0.9 V 不同，故僅驗證本次模型下的同類趨勢。
- 弱反轉曲線：$|V_{GS}| = 0$–0.5 V；$|V_{DS}| = 1.0, 0.6, 0.3$ V。只用 0.15–0.25 V 區間做線性擬合，不把全部掃描點都稱為弱反轉。
- 等幾何比較：N/P 均為 $W/L = 0.6/0.25\,\mu\text{m}$，$|V_{DS}| = 0.8$ V，在 $|V_{GS}| = 0.8$ V 量測比值。

`.measure` 輸出的是波形上的指定量測數值，不能代替整條曲線。圖表由本次 HSPICE 的列印資料轉為 CSV 後重繪，來源可追溯至 `validation/dic_pilot/`；電壓源電流符號與元件 Drain 電流相反，表格使用絕對值。

HSPICE 亦回報加密區塊的警告遭隱藏；以 `WARNLIMIT=100` 診斷仍無詳細訊息，因此不宣稱模擬為零警告。診斷量測與原結果一致，但不能據此判定警告無害。

5 結果與規格檢查

七份 deck 的所有分析均正常結束，未出現 `**error**` 或失敗的量測。二極體接法在 $|V_{GS}| = 1.0$ V 的實際電流如下：

W 倍數	$\lvert I_{Dn}\rvert$ (μA)	$\lvert I_{Dp}\rvert$ (μA)
1	198.491	112.529
2	399.898	225.674
4	802.707	451.963




Figure 1: 本次 HSPICE 真實資料重繪的二極體接法與半對數轉移曲線；不是 WaveView 截圖。弱反轉斜率僅在文中指定區間擬合。




Figure 2: 本次 HSPICE 資料重繪的 NMOS 與 PMOS 輸出特性族線；每條曲線對應一組固定閘極偏壓，Drain 電壓與電流均以幅值比較。

電流接近隨 W 成正比，但並非精確整數倍。等幾何、$|V_{GS}| = |V_{DS}| = 0.8$ V 時，NMOS 電流為 111.7734 μA，PMOS 為 20.4637 μA，比值為 0.183082。

固定 $|V_{GS}| = 0.6$ V，0.8–1.0 V 的輸出割線斜率如下。兩極性均隨 L 增加而下降。

L (μm)	$g_{ds,n}$ (μS)	$g_{ds,p}$ (μS)
0.25	2.4410	1.6097
0.50	0.6447	0.3574
0.75	0.3445	0.1795
1.00	0.2261	0.1141




Figure 3: 本次 HSPICE 資料重繪的 NMOS / PMOS 長度比較；固定 W 和閘極偏壓，圖中各曲線的 L 明確標示。

0.15–0.25 V 的半對數擬合結果如下：

$\lvert V_{DS}\rvert$ (V)	S_n (mV/dec)	S_p (mV/dec)	R_n^2	R_p^2
1.0	94.09	95.33	0.999865	0.999784
0.6	93.65	95.13	0.999837	0.999789
0.3	93.55	94.99	0.999837	0.999793

在 $|V_{DS}| = 1$ V，區間內局部 S 約為 NMOS 91.06–99.11 mV/dec、PMOS 90.44–101.00 mV/dec。高 R^2 支持此區間接近指數電流關係；本版未另外讀出模型的 V_T 或 region 指標，因此將它記為「弱反轉區近似擬合」，不宣稱每個點皆由模型內部指標確認低於閾值。

6 討論

問題 1：本次固定 L、增加 W，電流約成比例增加，符合一階 W/L 推導。改變 L 不能只靠同一比例預測，因為有效長度、寄生及短通道效應可能同時改變。

問題 2：相同 W/L 並不保證 $|I_{Dp}|/I_{Dn} = \mu_p/\mu_n$。即使使用平方律，也還需要相同的過驅動電壓和其他參數；本次模型的閾值、遷移率退化及速度飽和等因素均可能影響電流。量得的 0.183082 是這一偏壓下的電流比，不能當成加密模型的遷移率比。

問題 3：L 由 0.25 增至 1.00 μm 時，兩極性的輸出斜率皆下降，顯示電流對 Drain 偏壓變化較不敏感。這與通道長度調變的定性推導一致，但本報告沒有用單一割線抽取 λ。

問題 4：以 $|V_{GS}|$ 為橫軸比較，本次 1 V Drain 偏壓下 PMOS 的擬合 S 略大，等價於半對數電流斜率略小。局部 S 隨 Gate 偏壓改變，N/P 的局部範圍也重疊，因此這不是所有偏壓或製程下的普遍排序。其差異需由各元件的電容耦合、次臨界因子及模型參數解釋；加密模型不提供本次可直接驗證的個別參數值。

7 結論

四個實驗步驟與四個問題均有對應程式、實際 HSPICE 資料及討論；已修正原始程式的二極體接法缺失與 PMOS 掃描方向。結果支持寬度增加使電流增大、長度增加使輸出斜率減小，以及指定區間近似指數導通的觀察。驗收範圍為所列的本次模擬條件；原製程的高電壓曲線、崩潰特性與模型閾值內部狀態不屬於已驗證結果。