

Bestimmung von $G_z(s)$:

$$G_z(s) = \frac{G_S(s)}{1 - (-G_R(s) \cdot G_S(s))}$$

$$= \frac{0,2s}{0,05s^4 + 1,1s^3 + 7s^2 + 20s + 1}$$

T2 Aufgabe 8: Verständnisfragen

Sind die folgenden Aussagen richtig? Kreuzen Sie an!

	richtig	falsch
Es ist möglich, dass ein als Standardregelkreis vorliegendes System bezüglich des Störverhaltens instabil und bezüglich des Führungsverhaltens stabil ist.		×
Das Hurwitzkriterium ist für Systeme mit Totzeit nicht anwendbar.	×	
Zur Überprüfung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises reicht es aus seine Pole zu kennen.	×	
Das Hurwitz-Kriterium prüft lediglich die notwendige Bedingung für Stabilität.		×
Ein geschlossener Regelkreis ist in jedem Fall instabil, wenn die Koeffizienten des Nennerpolynoms von $F_o(s)$ ein wechselndes Vorzeichen aufweisen.		×