

جدول آدرس های حروف فارسی

4Bit High	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
							م	ظ	س	ث	ی	ه	۰	ص	أ		0
							م	ح	س	ث	ی	پ	۱	ض	ؤ		1
							م	ع	ش	ج	أ	پ	۲	ط	ئ		2
							ن	ع	ش	ج	ؤ	پ	۳	ظ	ا		3
							ن	خ	ش	ج	ئ	چ	۴	ع	ب		4
							ن	غ	ص	ح	ئ	چ	۵	غ	ت		5
							ه	خ	ص	ح	ئ	چ	۶	ث			6
							و	ف	ص	ح	ا	ث	۷	ف	ج		7
								ف	ض	خ	ا	ک	۸	ق	ح		8
								ف	ض	خ	ب	ک	۹	ك	خ		9
								ق	ض	خ	ب	ک	/	ل	د		A
								ق	ط	د	ب	گ	پ	م	ذ		B
								ق	ط	ذ	ت	گ	چ	ن	ر	Space	C
								ل	ط	ر	ت	گ	ث	ه	ز	؟	D
								ل	ظ	ز	ت	پ	ک	و	س	ء	E
								ل	ظ	س	ث	ی	گ	ی	ش	آ	F
سعی شده است ترتیب چیدمان حروف بر اساس کدهای Unicode باشد و همچنین اعداد با آدرس هایی انتخاب شده اند که با دیگر اعداد در کد Ascii تفاوتی نداشته باشد .																	4Bit Low

به طور مثال : اگر می خواهید بنویسید " میکرو کنترلر " باید مقدار دهی شما به صورت زیر باشد :

Unsigned char String[11] = { 0x91 , 0x51 , 0x4a , 0x6d , 0x2e , 0x49 , 0x95 , 0x5e , 0x6d , 0x8e , 0x6d } ;