OM345A1 100MHz -30dBm input

Bias [mA]	Output [dBm]	Gain [dB]	No Harmonics
10	-19.3	10.7	
12	-18.5	11.5	
14	-18.8	11.2	
16	-17.6	12.4	
18	-17.4	12.6	
20	-16.5	13.5	
22			

OM345A1 100MHz -20dBm input

Bias [mA]	Output [dBm]	Gain [dB]	2nd Harmonic [dBm]	2nd Harmonic [-dB]	3rd Harmonic [dBm]	3rd Harmonic [-dB]
10	-9.1	10.9	-34	24.9	-47	37.9
12	-8.3	11.7	-36	27.7	-48	39.7
14	-7.7	12.3	-38	30.3	-48	40.3
16	-7.3	12.7	-40	32.7	-49	41.7
18	-7.0	13.0	-42	35.0	-49	42.0
20	-6.9	13.1	-43	36.1	-49	42.1
22	-6.7	13.3	-44	37.3	-49	42.3
24	-6.6	13.4	-45	38.4	-49	42.4

OM345A1 100MHz -17dBm input

Bias [mA]	Output [dBm]	Gain [dB]	2nd Harmonic [dBm]	2nd Harmonic [-dB]	3rd Harmonic [dBm]	3rd Harmonic [-dB]
14	-4.5	12.5	-33	28.5	-45	40.5
16	-4.2	12.8	-35	30.8	-46	41.8
18	-4.0	13.0	-36	32.0	-47	43.0
20	-3.8	13.2	-38	34.2	-47	43.2
22	-3.6	13.4	-39	35.4	-47	43.4
24	-3.5	13.5	-40	36.5	-47	43.5

OM345A1 100MHz -10dBm input

Bias [mA]	Output [dBm]	Gain [dB]	2nd Harmonic [dBm]	2nd Harmonic [-dB]	3rd Harmonic [dBm]	3rd Harmonic [-dB]
14	1.5	11.5	-18	19.5	-30	31.5
16	2.0	12.0	-20	22.0	-32	34.0
18	2.5	12.5	-22	24.5	-34	36.5
20	2.8	12.8	-24	26.8	-36	38.8
22	3.0	13.0	-26	29.0	-38	41.0
24	3.2	13.2	-28	31.2	-39	42.2