

1. STAMMDATEN & PRÜFART

Auftraggeber: Seepark Open Air GmbH, Festplatz Seepark, 79104 Freiburg

Gebäude/Bereich: Open-Air-Gelände Hauptbühne

Prüfer/-in: H. Rueck (Meister Veranstaltungstechnik)

Prüfgerät: Gossen Metrawatt Secutest ST BASE10 (SN GM-88231)

Prüfgerät kalibriert bis: 31.05.2027

Prüfart: Wiederholungsprüfung (DIN EN 50699 / VDE 0702)

Prüffrist: 1 Jahr

Prüfdatum: 22.08.2026

Nächster Prüftermin: 08 / 2027

2. GERÄTE: BESICHTIGEN, ERPROBEN, MESSEN

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf (DIN EN 50678 / 50699). Unzulässige Werte werden rot hinterlegt.

Nr.	Bezeichnung / Typ	Inv.-Nr. Seriennr.	Schutz- klasse	Leitung (m)	Sicht- prüfung	Funk- tion	R _{pe} (Ω) ≤ 0,30 bis 5 m +0,1 je 7,5 m	R _{iso} (MΩ) @ 500 V SK I ≥ 1,0 (Heiz. 0,3) SK II ≥ 2,0 · III ≥ 0,25	Ableitstrom (mA) SK I ≤ 3,5 (>3,5 kW: 1/kW, max 10) SK III ≤ 0,5 · Messverfahren
1	LED-Washer 1000 W #1 (Cameo Q-Spot)	INV-1000	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.08 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.51 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
2	Movinghead Spot #1 (Robe MegaPointe)	INV-1001	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.11 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
3	PAR64 Scheinwerfer #1 (ADB PAR64)	INV-1002	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.53 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
4	Stufenlinse 1 kW #1 (ARRI T1)	INV-1003	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.05 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.27 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
5	Blinder 4x650 W #1 (Showtec)	INV-1004	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.23 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
6	Nebelmaschine 1500 W #1 (Look Unique)	INV-1005	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.20 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.27 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
7	Verlängerung Schuko 25 m #1 (Titanex 3G2,5)	INV-1006	Kl. I	25 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.60)	> 100 MΩ (min. 1)	0.16 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
8	Verlängerung CEE16 25 m #1 (Titanex 5G2,5)	INV-1007	Kl. I	25 m	i.O.	i.O.	0.08 Ω (max. 0.60)	> 100 MΩ (min. 1)	0.16 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
9	Kabeltrommel 50 m #1 (Brennenstuhl)	INV-1008	Kl. I	50 m	i.O.	i.O.	0.19 Ω (max. 0.90)	> 100 MΩ (min. 1)	0.14 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
10	Steckdosenverteiler 4-fach #1 (Bachmann)	INV-1009	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.12 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
11	Kettenzug 1 t #1 (Chainmaster)	INV-1010	Kl. I	10 m	i.O.	i.O.	0.15 Ω (max. 0.40)	> 100 MΩ (min. 1)	0.40 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
12	Aktivbox Monitor #1 (d&b M4)	INV-1011	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.32 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
13	Endstufe PA #1 (Lab.gruppen PLM)	INV-1012	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.15 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.30 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
14	Mischpult FOH #1 (DiGiCo SD10)	INV-1013	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.18 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.05 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
15	Laptop-Netzteil Medienserver #1 (Dell)	INV-1014	Kl. II	2 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 300 MΩ (min. 2)	0.08 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
16	LED-Panel Video #1 (ROE CB5)	INV-1015	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.18 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.46 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
17	Kühlschrank Backstage #1 (Liebherr)	INV-1016	Kl. I	2 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.20 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
18	Wasserkocher Catering #1 (WMF)	INV-1017	Kl. I	1.5 m	i.O.	i.O.	0.08 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 0.3)	0.22 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
19	Heizlüfter Garderobe #1 (Rowenta)	INV-1018	Kl. I	2 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 0.3)	0.33 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
20	Handleuchte Akku #1 (Ledlenser)	INV-1019	Kl. III	0 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 50 MΩ (min. 0.25)	0.06 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
21	LED-Washer 1000 W #2 (Cameo Q-Spot)	INV-1020	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.19 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.31 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom

PRÜFUNG ELEKTRISCHER GERÄTE

Wiederholungsprüfung nach DIN EN 50699 (VDE 0702) / Prüfung nach Reparatur nach DIN EN 50678 (VDE 0701)

Protokoll-Nr.: GP-2026-08-22-001

Prüflings-ID:

Datum: 22.08.2026

Seite 2 von 5

Nr.	Bezeichnung / Typ	Inv.-Nr. Seriennr.	Schutz- klasse	Leitung (m)	Sicht- prüfung	Funk- tion	$R_{PE} \text{ (}\Omega\text{)}$ $\leq 0,30 \text{ bis } 5 \text{ m}$ $+0,1 \text{ je } 7,5 \text{ m}$	$R_{ISO} \text{ (M}\Omega\text{)} @ 500 \text{ V}$ SK I $\geq 1,0$ (Heiz. 0,3) SK II $\geq 2,0$ · III $\geq 0,25$	Ableitstrom (mA) SK I $\leq 3,5$ (>3,5 kW: 1/kW, max 10) SK III/II $\leq 0,5$ · Messverfahren
22	Movinghead Spot #2 (Robe MegaPointe)	INV-1021	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.38 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
23	PAR64 Scheinwerfer #2 (ADB PAR64)	INV-1022	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.22 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
24	Stufenlinse 1 kW #2 (ARRI T1)	INV-1023	KL. I	5 m	i.O.	i.O.	0.19 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.41 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
25	Blinder 4x650 W #2 (Showtec)	INV-1024	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.19 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
26	Nebelmaschine 1500 W #2 (Look Unique)	INV-1025	KL. I	5 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.13 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
27	Verlängerung Schuko 25 m #2 (Titanex 3G2,5)	INV-1026	KL. I	25 m	i.O.	i.O.	0.14 Ω (max. 0.60)	> 100 M Ω (min. 1)	0.07 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
28	Verlängerung CEE16 25 m #2 (Titanex 5G2,5)	INV-1027	KL. I	25 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.60)	> 100 M Ω (min. 1)	0.40 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
29	Kabeltrommel 50 m #2 (Brennenstuhl)	INV-1028	KL. I	50 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.90)	> 100 M Ω (min. 1)	0.13 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
30	Steckdosenverteiler 4-fach #2 (Bachmann)	INV-1029	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.05 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.24 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
31	Kettenzug 1 t #2 (Chainmaster)	INV-1030	KL. I	10 m	i.O.	i.O.	0.11 Ω (max. 0.40)	> 100 M Ω (min. 1)	0.13 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
32	Aktivbox Monitor #2 (d&b M4)	INV-1031	KL. I	5 m	i.O.	i.O.	0.12 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.16 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
33	Endstufe PA #2 (Lab.gruppen PLM)	INV-1032	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.17 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.46 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
34	Mischpult FOH #2 (DiGiCo SD10)	INV-1033	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.43 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
35	Laptop-Netzteil Medienserver #2 (Dell)	INV-1034	KL. II	2 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 300 M Ω (min. 2)	0.17 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
36	LED-Panel Video #2 (ROE CB5)	INV-1035	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.19 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.47 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
37	Kühlschrank Backstage #2 (Liebherr)	INV-1036	KL. I	2 m	i.O.	i.O.	0.19 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.27 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
38	Wasserkocher Catering #2 (WMF)	INV-1037	KL. I	1.5 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 0.3)	0.21 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
39	Heizlüfter Garderobe #2 (Rowenta)	INV-1038	KL. I	2 m	i.O.	i.O.	0.08 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 0.3)	0.27 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
40	Handleuchte Akku #2 (Ledlenser)	INV-1039	KL. III	0 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 50 M Ω (min. 0.25)	0.13 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
41	LED-Washer 1000 W #3 (Cameo Q-Spot)	INV-1040	KL. I	5 m	i.O.	i.O.	0.06 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.37 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
42	Movinghead Spot #3 (Robe MegaPointe)	INV-1041	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.06 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.08 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
43	PAR64 Scheinwerfer #3 (ADB PAR64)	INV-1042	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.18 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.20 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
44	Stufenlinse 1 kW #3 (ARRI T1)	INV-1043	KL. I	5 m	i.O.	i.O.	0.11 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.07 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
45	Blinder 4x650 W #3 (Showtec)	INV-1044	KL. I	3 m	i.O.	i.O.	0.06 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.23 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
46	Nebelmaschine 1500 W #3 (Look Unique)	INV-1045	KL. I	5 m	i.O.	i.O.	0.19 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.21 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
47	Verlängerung Schuko 25 m #3 (Titanex 3G2,5)	INV-1046	KL. I	25 m	i.O.	i.O.	0.11 Ω (max. 0.60)	> 100 M Ω (min. 1)	0.35 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom

PRÜFUNG ELEKTRISCHER GERÄTE

Wiederholungsprüfung nach DIN EN 50699 (VDE 0702) / Prüfung nach Reparatur nach DIN EN 50678 (VDE 0701)

Protokoll-Nr.: GP-2026-08-22-001

Prüflings-ID:

Datum: 22.08.2026

Seite 3 von 5

Nr.	Bezeichnung / Typ	Inv.-Nr. Seriennr.	Schutz-klasse	Leitung (m)	Sicht-prüfung	Funk-tion	R _{PE} (Ω) ≤ 0,30 bis 5 m +0,1 je 7,5 m	R _{ISO} (MΩ) @ 500 V SK I ≥ 1,0 (Heiz. 0,3) SK II ≥ 2,0 · III ≥ 0,25	Ableitstrom (mA) SK I ≤ 3,5 (>3,5 kW: 1/kW, max 10) SK III/II ≤ 0,5 · Messverfahren
48	Verlängerung CEE16 25 m #3 (Titanex 5G2,5)	INV-1047	Kl. I	25 m	i.O.	i.O.	0.15 Ω (max. 0.60)	> 100 MΩ (min. 1)	0.41 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
49	Kabeltrommel 50 m #3 (Brennenstuhl)	INV-1048	Kl. I	50 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.90)	> 100 MΩ (min. 1)	0.47 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
50	Steckdosenverteiler 4-fach #3 (Bachmann)	INV-1049	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.18 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.42 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
51	Kettenzug 1 t #3 (Chainmaster)	INV-1050	Kl. I	10 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.40)	> 100 MΩ (min. 1)	0.15 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
52	Aktivbox Monitor #3 (d&b M4)	INV-1051	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.13 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.19 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
53	Endstufe PA #3 (Lab.gruppen PLM)	INV-1052	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.15 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.42 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
54	Mischpult FOH #3 (DiGiCo SD10)	INV-1053	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.47 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
55	Laptop-Netzteil Medienserver #3 (Dell)	INV-1054	Kl. II	2 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 300 MΩ (min. 2)	0.17 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
56	LED-Panel Video #3 (ROE CB5)	INV-1055	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.14 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.39 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
57	Kühlschrank Backstage #3 (Liebherr)	INV-1056	Kl. I	2 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.12 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
58	Wasserkocher Catering #3 (WMF)	INV-1057	Kl. I	1.5 m	i.O.	i.O.	0.08 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 0.3)	0.43 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
59	Heizlüfter Garderobe #3 (Rowenta)	INV-1058	Kl. I	2 m	i.O.	i.O.	0.15 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 0.3)	0.51 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
60	Handleuchte Akku #3 (Ledlenser)	INV-1059	Kl. III	0 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 50 MΩ (min. 0.25)	0.13 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
61	LED-Washer 1000 W #4 (Cameo Q-Spot)	INV-1060	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.13 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.42 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
62	Movinghead Spot #4 (Robe MegaPointe)	INV-1061	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.12 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.29 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
63	PAR64 Scheinwerfer #4 (ADB PAR64)	INV-1062	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.27 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
64	Stufenlinse 1 kW #4 (ARRI T1)	INV-1063	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.30 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
65	Blinder 4x650 W #4 (Showtec)	INV-1064	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.11 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.29 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
66	Nebelmaschine 1500 W #4 (Look Unique)	INV-1065	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.10 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.05 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
67	Verlängerung Schuko 25 m #4 (Titanex 3G2,5)	INV-1066	Kl. I	25 m	i.O.	i.O.	0.11 Ω (max. 0.60)	> 100 MΩ (min. 1)	0.07 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
68	Verlängerung CEE16 25 m #4 (Titanex 5G2,5)	INV-1067	Kl. I	25 m	i.O.	i.O.	0.07 Ω (max. 0.60)	> 100 MΩ (min. 1)	0.29 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
69	Kabeltrommel 50 m #4 (Brennenstuhl)	INV-1068	Kl. I	50 m	i.O.	i.O.	0.14 Ω (max. 0.90)	> 100 MΩ (min. 1)	0.11 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
70	Steckdosenverteiler 4-fach #4 (Bachmann)	INV-1069	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.18 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.10 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
71	Kettenzug 1 t #4 (Chainmaster)	INV-1070	Kl. I	10 m	i.O.	i.O.	0.14 Ω (max. 0.40)	> 100 MΩ (min. 1)	0.30 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
72	Aktivbox Monitor #4 (d&b M4)	INV-1071	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.19 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.40 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
73	Endstufe PA #4 (Lab.gruppen PLM)	INV-1072	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.05 Ω (max. 0.30)	> 100 MΩ (min. 1)	0.16 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom

PRÜFUNG ELEKTRISCHER GERÄTE

Wiederholungsprüfung nach DIN EN 50699 (VDE 0702) / Prüfung nach Reparatur nach DIN EN 50678 (VDE 0701)

Protokoll-Nr.: GP-2026-08-22-001

Prüflings-ID:

Datum: 22.08.2026

Seite 4 von 5

Nr.	Bezeichnung / Typ	Inv.-Nr. Seriennr.	Schutz- klasse	Leitung (m)	Sicht- prüfung	Funk- tion	$R_{PE} \text{ (}\Omega\text{)}$ $\leq 0,30 \text{ bis } 5 \text{ m}$ $+0,1 \text{ je } 7,5 \text{ m}$	$R_{iso} \text{ (M}\Omega\text{)} @ 500 \text{ V}$ $SK \text{ I} \geq 1,0 \text{ (Heiz. } 0,3)$ $SK \text{ II} \geq 2,0 \cdot III \geq 0,25$	Ableitstrom (mA) $SK \text{ I} \leq 3,5 \text{ (>3,5 kW: 1/kW, max 10)}$ $SK \text{ II/III} \leq 0,5 \cdot \text{Messverfahren}$
74	Mischpult FOH #4 (DiGiCo SD10)	INV-1073	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.12 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.22 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
75	Laptop-Netzteil Medienserver #4 (Dell)	INV-1074	Kl. II	2 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 300 M Ω (min. 2)	0.21 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
76	LED-Panel Video #4 (ROE CB5)	INV-1075	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.12 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.24 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
77	Kühlschrank Backstage #4 (Liebherr)	INV-1076	Kl. I	2 m	i.O.	i.O.	0.14 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.44 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
78	Wasserkocher Catering #4 (WMF)	INV-1077	Kl. I	1.5 m	i.O.	i.O.	0.09 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 0.3)	0.05 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
79	Heizlüfter Garderobe #4 (Rowenta)	INV-1078	Kl. I	2 m	i.O.	i.O.	0.09 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 0.3)	0.19 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
80	Handleuchte Akku #4 (Ledlenser)	INV-1079	Kl. III	0 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 50 M Ω (min. 0.25)	0.15 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
81	LED-Washer 1000 W #5 (Cameo Q-Spot)	INV-1080	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.08 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.06 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
82	Movinghead Spot #5 (Robe MegaPointe)	INV-1081	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.11 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.14 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
83	PAR64 Scheinwerfer #5 (ADB PAR64)	INV-1082	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.17 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.14 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
84	Stufenlinse 1 kW #5 (ARRI T1)	INV-1083	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.30 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
85	Blinder 4x650 W #5 (Showtec)	INV-1084	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.12 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.29 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
86	Nebelmaschine 1500 W #5 (Look Unique)	INV-1085	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.06 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.50 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
87	Verlängerung Schuko 25 m #5 (Titanex 3G2,5)	INV-1086	Kl. I	25 m	i.O.	i.O.	0.17 Ω (max. 0.60)	> 100 M Ω (min. 1)	0.11 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
88	Verlängerung CEE16 25 m #5 (Titanex 5G2,5)	INV-1087	Kl. I	25 m	i.O.	i.O.	0.14 Ω (max. 0.60)	> 100 M Ω (min. 1)	0.34 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
89	Kabeltrommel 50 m #5 (Brennenstuhl)	INV-1088	Kl. I	50 m	i.O.	i.O.	0.13 Ω (max. 0.90)	> 100 M Ω (min. 1)	0.44 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
90	Steckdosenverteiler 4-fach #5 (Bachmann)	INV-1089	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.16 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.44 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
91	Kettenzug 1 t #5 (Chainmaster)	INV-1090	Kl. I	10 m	i.O.	i.O.	0.06 Ω (max. 0.40)	> 100 M Ω (min. 1)	0.19 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
92	Aktivbox Monitor #5 (d&b M4)	INV-1091	Kl. I	5 m	i.O.	i.O.	0.09 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.17 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
93	Endstufe PA #5 (Lab.gruppen PLM)	INV-1092	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.15 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.18 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
94	Mischpult FOH #5 (DiGiCo SD10)	INV-1093	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.14 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.29 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom
95	Laptop-Netzteil Medienserver #5 (Dell)	INV-1094	Kl. II	2 m	i.O.	i.O.	n.a.	> 300 M Ω (min. 2)	0.09 mA (max. 0.5) Berührungsstrom Ersatzableitstrom
96	LED-Panel Video #5 (ROE CB5)	INV-1095	Kl. I	3 m	i.O.	i.O.	0.11 Ω (max. 0.30)	> 100 M Ω (min. 1)	0.28 mA (max. 3.5) Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom

3. GESAMTBEURTEILUNG

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Prüfplakette erteilt: ☒ Ja ☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:
Prüfung aller eingesetzten Geräte vor Aufbau.

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja (Geräte entsprechen den Normen) ☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Die geprüften Geräte entsprechen den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.

Freiburg, den 22.08.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

Freiburg, den 22.08.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber