

线路组管理 /v1/node-groups

获取线路组列表

GET	/v1/node-groups	调试
page	当前页码	1
integer		
limit	单页显示数量	10
integer		
region_id	区域ID	
integer		
node_id	节点ID, 搜索包含此节点的线路组	
integer		
search	模糊搜索线路组名称, 线路组	
string	cname	

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "count": 1,
  "data": [
    {
      "backup_switch_policy": "{}",
      "backup_switch_type": "master_down",
      "cname_hostname": "2e0e80zi",
      "create_at": null,
      "des": "",
      "id": 833,
      "name": "aa",
      "node_count": 1,
      "region_id": 1098,
      "region_name": "test",
      "site_count": 1,
      "stream_count": 1
    }
  ]
}
```



POST /v1/node-groups 调试

region_id integer	required 区域ID	
name string	required 线路组名称	
des string	备注	
backup_switch_type string	备用IP切换策略，可选 master_down, interval, master_down表示主IP不可用 时，启用备用IP; interval是间隔 一定的时间切换备用IP，默认为 master_down	master_down
backup_switch_policy json	备用IP间隔切换参数，格式为 { "ip_num":2,"interval":60,"switch_order":"rand"}, ip_num为同时启用的备用IP数，interval为间隔秒 数，switch_order为切换顺序，可选rand随机， seq顺序。	

返回结果 提交内容

```
{
  "code":0,
  "data": "2",
  "msg": "线路组添加成功"
}
```

获取指定线路组

GET /v1/node-groups/<线路组ID> 调试

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "backup_switch_policy": "{}",
```



```
    "des": "",
    "id": 833,
    "name": "aa",
    "region_id": 1098,
    "update_at": null
  },
  "msg": ""
}
```

修改指定线路组

PUT /v1/node-groups/<线路组ID> 调试

name string	线路组名称	
des string	备注	
backup_switch_type string	备用IP切换策略，可选 master_down, interval, master_down表示主IP不可用 时，启用备用IP; interval是间隔 一定的时间切换备用IP，默认为 master_down	master_down
backup_switch_policy json	备用IP间隔切换参数，格式为 { "ip_num": 2, "interval": 60, "switch_order": "rand" }, ip_num为同时启用的备用IP数，interval为间隔秒 数，switch_order为切换顺序，可选rand随机， seq顺序。	

返回结果 提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "2",
  "msg": "线路组添加成功"
}
```

删除线路组



返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "线路组删除成功"
}
```

上一篇: [节点管理 /v1/nodes](#)

下一篇: [线路管理 /v1/lines](#)