

問題3-4: 両偏波 QAM シンボル列の生成

問題

1 sample/symbol で両偏波 QAM シンボル列を生成する。問3-2 で生成した QAM シンボルを **x偏波** とし、任意の遅延(ここでは 1000 サンプル)を与えたものを **y偏波** として、**2次元 numpy 配列 (2, 10^6)** の両偏波 QAM シンボル列を作る。

光ファイバは直交する2つの偏波(x, y)に独立な信号を多重できる。これを偏波多重(PDM)といい、同じ波長・同じ帯域で伝送容量がそのまま2倍になる。この問では、2つの偏波に無相関なデータを載せた状況を、別々の系列を作らずに「x の遅延版を y にする」という手で簡単に作る。

実行結果(出力)


両偏波配列の形状 : (2, 1000000) (dtype=complex128)

x偏波平均電力 : 1.0000

y偏波平均電力 : 1.0000

$x \cdot y^*$ の正規化相関 : 0.0000 (≈ 0 なら無相関)

y偏波は x偏波の 1000 サンプル遅延版: True




図の読み方 - 左右とも同じ 16QAM の格子(I-Q 平面に $4 \times 4 = 16$ 点)。 - 中身は同じ系列だが 1000 シンボルずれているため、時刻ごとに見ると無相関な2つのデータ流として振る舞う。 - 平均電力をそろえてあるので、両方とも同じ半径の範囲に収まる。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

両偏波 QAM シンボル列の処理フロー



両偏波のコンステレーションを描画して保存

dual_pol.png

前半(PRBS 生成からシンボル列の長さ合わせまで)が x 偏波の中身を作る部分で、問3-2 とまったく同じ。後半が偏波多重の本体で、`np.roll` で y 偏波を作り、`np.vstack` で (2, N) 配列にまとめる。分岐はなく一本道で、最後に確認用の数値を表示してコンステレーション図を保存する。

1. 偏波多重(PDM)とは

光は電磁波で、進行方向に直交する **2つの偏波(x, y)** を持つ。x 方向に振動する電界と y 方向に振動する電界は互いに直交するので、**同じ波長・同じ帯域で独立な信号を2つ載せられる**。これが **偏波多重(PDM, Polarization-Division Multiplexing)** で、1本のファイバの伝送容量がそのまま2倍になる。100G/400G のコヒーレント光通信では標準的に使う。

データ構造としては、各時刻のシンボルを **2成分の縦ベクトル**

$$\mathbf{s}[n] = \begin{bmatrix} s_x[n] \\ s_y[n] \end{bmatrix}$$

で表す。 $s_x[n]$ が x 偏波に載せる複素 QAM シンボル、 $s_y[n]$ が y 偏波に載せるシンボル。プログラムでは形状 **(2, N)** の複素配列にして、1行目を x 偏波、2行目を y 偏波とする。この縦ベクトル表現にしておくと、後の偏波回転や等化を **2 × 2** 行列の掛け算で書ける。

2. x 偏波の中身: 16QAM シンボル列

x 偏波には問3-2 と同じ QAM シンボル列を載せる。中身は次の3段階で作る。

1. `comm.generate_prbs(15)` で擬似ランダムビット列(M系列、周期 $2^{15} - 1 = 32767$)を1周期生成する。
2. これを `comm.bits_to_symbols` で 16QAM シンボルにマップする。16QAM は1シンボル $\log_2 16 = 4$ ビットなので、ビット列を4ビットずつ区切って複素点に変換する(グレイ符号、平均電力1に規格化)。
3. 1周期分では 10^6 シンボルに足りないので、`np.tile` で必要な回数だけ繰り返して長さをそろえ、先頭 10^6 個を取り出す。

QAM は In-phase(実部、I)と Quadrature(虚部、Q)の2軸に振幅を割り当てる変調方式。16QAM なら各軸が4レベル($\pm 1, \pm 3$ を規格化したもの)で、I-Q 平面に 4×4 の格子点ができる。これが図の格子の正体に

なる。

3. y偏波を「xの遅延版」にする理由

y偏波はx偏波の1000サンプル遅延コピーにする:

```
x = make_symbols(M, N_SYM)      # x偏波
y = np.roll(x, DELAY)           # y偏波 = x を 1000 サンプル遅延
dual = np.vstack([x, y])        # (2, N)
```

同じ PRBS 由来でも、**1000 シンボルずらせば各時刻では無相関**になる。M系列は自己相関が「ずれ0で大きく、それ以外ではほぼ0」という性質を持つので、1000 シンボルもずらせば $x[n]$ と $y[n] = x[n - 1000]$ の間に相関がほとんど残らない。出力の「 $x \cdot y^*$ の正規化相関 = 0.0000」がその確認になる。

別系列をもう1本用意してもよいが、遅延版なら1行で済むうえ、無相関性がM系列の性質から保証される。これが「便法」として使われる理由。`np.roll` による遅延が正しく入っているかは、`dual[1][1000:1010] == dual[0][:10]` (yの1000番目以降がxの先頭に一致するか)で検証している。

np.roll の循環シフト: `np.roll` は配列の端を反対側に巻き戻す循環シフト。`np.roll(x, 1000)` だとxの末尾1000サンプルがyの先頭に回り込む。本来の「遅延」は先頭を0で埋めるが、 $N = 10^6$ に対し巻き込む1000サンプルはごくわずかなので、統計的性質には影響しない。ここでは簡潔さを優先して `np.roll` を使っている。

4. 関数ごとの詳細

`solution.py` には `make_symbols` と `main` の2つがある。

`make_symbols(M, n_sym)`

PRBS から QAM シンボル列を作り、指定長まで伸ばして返す関数。

項目	内容
引数	<code>M</code> : QAM の多値数(ここでは 16)。 <code>n_sym</code> : 欲しいシンボル数(10^6)。
戻り値	長さ <code>n_sym</code> の複素 QAM シンボル列(<code>complex128</code> の ndarray)。

内部の流れ。

1. `prbs = comm.generate_prbs(15)` で長さ 32767 のビット列を得る。

2. `k = int(np.log2(M))` で1シンボルあたりのビット数(16QAM なら4)を求める。
3. `block = comm.bits_to_symbols(np.tile(prbs, k), M)` で1ブロック分のシンボルを作る。
`np.tile(prbs, k)` で PRBS を k 回つないでビット数を k の倍数にそろえ(`bits_to_symbols` はビット数が $\log_2 M$ の倍数であることを要求する)、それを QAM シンボルにマップする。
4. `reps = int(np.ceil(n_sym / len(block)))` で、`block` を何回繰り返せば `n_sym` に届くかを切り上げて計算する。
5. `np.tile(block, reps)[:n_sym]` で `reps` 回つなぎ、先頭 `n_sym` 個に切り詰めて返す。

`np.tile(prbs, k)` の1行は「PRBS を k 本横に並べる」という意味。32767 はどんな k でも割り切れないことがあるが、`bits_to_symbols` が要求するのは「ビット総数が k の倍数」であり、 $k \times 32767$ は必ず k の倍数なので条件を満たす。

`main()`

両偏波配列を組み立て、確認値を表示し、図を保存する。

1. `x = make_symbols(M, N_SYM)` で x 偏波のシンボル列を作る。
2. `y = np.roll(x, DELAY)` で x を 1000 サンプル遅延させ、y 偏波とする。
3. `dual = np.vstack([x, y])` で x と y を縦に積み、形状 $(2, N)$ の両偏波配列にする。
4. 配列の形状・dtype と、x 偏波・y 偏波それぞれの平均電力 $\frac{1}{N} \sum |s|^2$ を表示する。規格化が保たれていれば両方とも 1.0 になる。
5. `corr = np.abs(np.vdot(dual[0], dual[1])) / N_SYM` で x と y の正規化相関を計算する。
`np.vdot(a, b)` は $\sum a^*b$ (共役内積) で、無相関なら 0 に近づく。
6. `dual[1][1000:1010] == dual[0][:10]` で遅延が正しく入っているか確認する。
7. matplotlib で x 偏波・y 偏波それぞれのコンステレーション(先頭 5000 サンプルの散布図)を横並びに描き、`dual_pol.png` に保存する。

`corr = np.abs(np.vdot(dual[0], dual[1])) / N_SYM` の1行が無相関性の確認の核心。 $\sum_n x^*[n]y[n]$ を N で割ると、2つの偏波の正規化された相関(規格化済み信号どうしなので、最大1に対する比)になる。これが 0 に近いほど、各時刻で2偏波が独立に動いていることを意味する。

5. これから何をするか

この $(2, N)$ 配列が、第3週後半の出発点になる。実際の光ファイバを伝わると、2つの偏波は **混ざり合う(偏波回転)**。受信側ではそれを **2×2 MIMO** でほどく必要がある。

- 問3-5: この両偏波信号に **偏波回転**(2×2 特殊ユニタリ行列 $SU(2)$)を掛け、2偏波が混合する様子を見る。
- 問3-6/3-7: 回転・雑音・位相雑音を受けた両偏波信号を **2×2 MIMO + LMS** で等化し、BER を測る。

偏波処理はすべて、この $(2, N)$ 配列に 2×2 行列を掛ける形(`M @ dual`)で書ける。縦ベクトル表現にしておく利点がここで効いてくる。

6. 実行

```
python solution.py
```

標準出力は冒頭の「実行結果(出力)」、生成図は `dual_pol.png` を参照。処理フロー図 `flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。

7. 計算量

- シンボル生成: $O(P)$ ($P = 32767$ 。PRBS 1周期の生成。`bits_to_symbols` と `np.tile` はベクトル化済み)
- 配列の組み立て・相関計算: $O(N)$ ($N = 10^6$)

メモリは複素配列 $(2, 10^6)$ で約 32 MB(`complex128` は1要素16バイト)。 10^6 規模でも一瞬で終わる。