

锦浪云平台 API 文档

V2.0.2

目录

1 全局说明	4
2 接口信息	4
2.1 接口地址和密钥	4
2.2 请求标准格式	4
2.3 返回标准格式	5
2.4 接口调用实例	5
2.5 加密工具参考	6
3 设备接口	6
3.1 获取账号下逆变器列表	6
3.2 获取单台逆变器详情	11
3.3 获取多台逆变器详情	21
3.4 获取单台逆变器某日的实时数据	33
3.5 获取单台逆变器某月的日数据	35
3.6 获取单台逆变器某年的月数据	38
3.7 获取单台逆变器的年数据	40
3.8 获取多台逆变器质保数据	42
3.9 获取账号下设备报警列表	44
3.10 获取账号下采集器列表	46
3.11 获取单台采集器详情	49
3.12 获取单台采集器信号值	51
3.13 获取账号下 EPM 列表	53
3.14 获取单台 EPM 详情	55
3.15 获取单台 EPM 某日的实时数据	59
3.16 获取单台 EPM 某月的日数据	61
3.17 获取单台 EPM 某年的月数据	62
3.18 获取单台 EPM 的年数据	64
3.19 获取账号下气象仪列表	65
3.20 获取单台气象仪详情	68
3.21 获取账号下电表列表	71
3.22 获取单台电表详情	73
4 电站接口	77
4.1 获取账号下电站列表	77
4.2 获取单个电站详情	81
4.3 获取多个电站详情	90
4.4 获取多个电站某日的实时数据	100
4.5 获取多个电站的月数据	102
4.6 获取多个电站的年数据	104
4.7 获取单个电站某日的实时数据	106
4.8 获取单个电站某月的日数据	109
4.9 获取单个电站某年的月数据	111

4.10 获取某个电站的年数据 114

4.11 新增电站绑定逆变器 SN..... 115

4.12 修改电站信息 117

4.13 新增电站绑定新采集器 119

4.14 电站解绑采集器 122

4.15 电站绑定逆变器 123

附录 1. 错误码 125

附录 2. 电站类型 125

附录 3. 逆变器电表类型 126

1 全局说明

- 1) 所有接口加密均基于 https 协议。
- 2) 所有接口数据更新频率均为 5 分钟。
- 3) 所有接口请求方式均为 POST 方式。
- 4) 所有接口请求类型均为 application/json;charset=UTF-8。
- 5) 所有接口请求时需要在 header 中添加 Content-MD5、Content-Type、Date、Authorization。
- 6) 所有接口返回数据均为 json 格式。
- 7) 所有接口返回数据（功率、能量、容量、频率等）均需结合单位使用。

2 接口信息

2.1 接口地址和密钥

类型	内容
API URL	https://api.ginlong.com:13333/
API ID	登陆www.ginlongcloud.com，进入“账号”-“基本设置”-“API管理”中获取。
API Secret	注意保密，防止数据泄露。

2.2 请求标准格式

POST [API URL]

Content-MD5: [Content-MD5]

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Date: [Date]

Authorization: API {apiId}: [sign]

Body: [Body]

名称	描述	示例
API URL	每个接口的具体地址	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterDetail
Content-MD5	1.对 Body 进行 MD5 加密; 2. 对加密内容转换为 128 位的二进制数组; 3. 对二进制数组进行 Base64 编码。	<pre> public static String getDigest(String test) { String result = ""; try { MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5"); md.update(test.getBytes()); byte[] b = md.digest(); result = Base64.encodeBytes(b); } catch (NoSuchAlgorithmException e) { e.printStackTrace(); } return result; } </pre>
Content-Type	固定值	application/json;charset=UTF-8

Date	1.获取 GMT 时区下的当前时间； 2.将当前时间按以下格式转换为字符串。格式： EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss 'GMT' 注意：Date 时间不能超出当前时间的正负 15 分钟，否则会出现调用失败。	<pre>public static String getGMTTime(){ Calendar cd = Calendar.getInstance(); SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss 'GMT'", Locale.US); sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT")); String str = sdf.format(cd.getTime()); return str; }</pre>
Authorization	接口请求的合法性认证信息，格式详见示例，说明如下： apiId 表示访问者身份 ID。 apiSecret 表示签名所需的密钥。 CanonicalizedResource 表示想要访问的 API 接口路径，如 "/v1/api/inverterDetail" sign 表示数字签名，HmacSHA1 密钥加密进行 base64 编码得到。 \\n 表示换行符。	<pre>Authorization : "API " + apiId + ":" + Sign Sign = base64(HmacSHA1(apiSecret,POST+ "\\n" + Content-MD5 + "\\n" + Content-Type + "\\n" + Date + "\\n" + CanonicalizedResource))</pre>
Body	详见每个业务接口的请求参数。	<pre>{ "id": "1308675217944611083", "sn": "120B40198150131" }</pre>

2.3 返回标准格式

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Date: [Date]

Body: [Body]

名称	描述	示例
Content-Type	固定值	application/json;charset=UTF-8
Date	字符串格式的 GMT 时间	Fri, 26 Jul 2019 06:00:46 GMT
Body	Body 内容包含：{success, code, msg, data} "success": true 代表成功，false 代表失败。 "code": 0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1。 "msg": code 值的描述。 "data": 详见每个业务接口返回参数。	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { } }</pre>

2.4 接口调用实例

请求参数：

```

POST /v1/api/userStationList
Content-MD5: kxdxk7rbAsrzSIWgEwhH4w==
Content-Type: application/json
Date: Fri, 26 Jul 2019 06:00:46 GMT
Authorization: API {apiId}:nBYQWeuzy3Y+gp67BN8zXTmvSDk=
Body: {"pageNo":1,"pageSize":10}

```

返回参数:

```

{
  "success": true,
  "code": "0",
  "msg": "success",
  "data": { }
}

```

JAVA 示例（请直接下载）：

<https://ginlong-product.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/templet/Authorization.java>

2.5 加密工具参考

参考网址 <https://dinochiesa.github.io/hmachash/index.html>

Content-MD5 计算示例 {"pageNo":1,"pageSize":10}

Calculate a SHA or MD5

function:
 hmac?: ☐
 message: {"pageNo":1,"pageSize":10}

Encoded result: (Computation is automatic)

Base16:

Base64:

Base64Url:

Calculate an HMAC with SHA or MD5

function:
 hmac?: ☒
 secret key: 6680182547
 key coding:
 message: POST
 kxdxk7rbAsrzSIWgEwhH4w==
 application/json
 Fri, 26 Jul 2019 06:00:46 GMT
 /v1/api/userStationList

Encoded result: (Computation is automatic)

Base16:

Base64:

Base64Url:

3 设备接口

3.1 获取账号下逆变器列表

接口名称	获取账号下逆变器列表		
接口描述	对应锦浪云平台设备概览-逆变器列表，一次调用可获取最多100台设备的列表数据。理论上，5分钟内最大可获取60000台逆变器的数据。		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterList		
接口频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	String	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	String	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
stationId	Integer	N	1. 指定stationId代表查询此电站下逆变器列表，

			stationId可从从电站列表中获取。 2. 此值为空，代表查询该账号下的所有逆变器信息。
nmiCode	String	N	1. 指定nmiCode代表查询此nmi下逆变器列表，nmiCode可从从电站列表中获取。 2. 此值为空，代表查询该账号下的所有逆变器信息。
snList	Array	N	1.指定批量 sn 查询逆变器列表。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有逆变器信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
inverterStatusVo	Object	Y	结果数量
total	Integer	N	列表总数
records	Array	N	列表
all	Integer	N	逆变器总数
normal	Integer	N	正常逆变器数
offline	Integer	N	离线逆变器数
fault	Integer	N	故障逆变器数
id	Integer	N	逆变器id
sn	String	N	逆变器SN
stationId	Integer	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
userId	Integer	N	业主Id
power	String	N	装机容量
powerStr	String	N	装机容量单位
etoday	Number	N	当日能量
etoday1	Number	N	当日发电量原始值
etodayStr	Number	N	当日能量单位
etotal	Number	N	总能量
etotal1	Number	N	累计发电量原始值
etotalStr	Number	N	总能量单位
fullHour	Number	N	满发小时数
pac	Number	N	功率
pacStr	Number	N	功率单位
state	Integer	N	逆变器状态： 1 = 在线

			2 = 离线 3 = 报警
dataTimestamp	Integer	N	更新时间
collectorSn	String	N	采集器SN
productModel	String	N	逆变器类型
dcInputType	Integer	N	直流输入路数：值+1 = 实际路数 如：值0 = 1路，值1 = 2路，值2 = 3路.....
acOutputType	Integer	N	交流输出类：0 = 单相，其他 = 三相
series	String	N	逆变器系列
name	String	N	逆变器名称
addr	String	N	电站地址
collectorState	Integer	N	采集器状态
stateExceptionFlag	Integer	N	逆变器离线状态： 0 = 正常离线 1 = 异常离线
totalFullHour	Number	N	累计满发小时数
inverterMeterModel	Integer	N	逆变器电表类型，详见附录3
createDate	Integer	N	创建时间
updateShelfEndTime	Integer	N	质保结束时间
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/inverterList Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 06:23:30 GMT Content-MD5: Trz24rS6Ot0X3mHzTjNPww== Authorization:API 1300386381676644416:h8wghlL2V9593N8AjNMSNRZrnB8= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 84 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "pageNo": 1, "pageSize": 10, "stationId": "1298491919448631809", "nmiCode": "41028459350" }</pre>		
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "inverterStatusVo": {</pre>		

	<pre>"all": 8, "normal": 0, "fault": 0, "offline": 8, "mppt": 0 }, "page": { "records": [{ "id": "1308675217944611083", "sn": "120B40198150131", "model": "b4", "collectorSn": "404314859", "productModel": "b4", "nationalStandards": "0", "inverterSoftwareVersion": "000000", "inverterSoftwareVersion2": "000000", "dcInputType": 3, "acOutputType": 1, "stationId": "1298491919448631809", "tag": "YingZhen", "rs485ComAddr": "101", "simFlowState": -5, "power": 8.000, "powerStr": "kW", "pac": 5.025, "pac1": 0, "pacStr": "kW", "state": 1, "stateExceptionFlag": 0, "ivSupport": 0, "inverterConfig": "0", "fullHour": 4.38, "totalFullHour": 4549.63, "maxDcBus": 0.0, "maxDcBusTime": "0", "maxUac": 259.4, "maxUacTime": "1678591780000", "maxUpv": 392.7, "maxUpvTime": "1673747977000", "timeZone": -9.00, "timeZoneStr": "UTC-9:00", "dataTimestamp": "1687846773000", "dataTimestampStr": "2023-06-26 22:19:33"</pre>
--	---

	(UTC-9:00)", "fisTime": "1624441308000", "inverterMeterModel": 1, "updateShelfTime": "null", "collectorId": "1306858901386141423", "dispersionRate": 0.0, "currentState": "0", "pow1": 1825.85, "pow2": 1686.39, "pow3": 1640.24, "pow31": 0.0, "pow32": 0.0, "gridPurchasedTodayEnergy": 0.000, "gridPurchasedTodayEnergyStr": "kWh", "gridSellTodayEnergy": 0.000, "gridSellTodayEnergyStr": "kWh", "psumCalPec": "1", "batteryPower": 0.000, "batteryPowerStr": "kW", "batteryPowerPec": "1", "batteryCapacitySoc": 0.000, "parallelStatus": 0, "parallelAddr": 0, "parallelPhase": 0, "parallelBattery": 0, "batteryTodayChargeEnergy": 0.000, "batteryTodayChargeEnergyStr": "kWh", "batteryTotalChargeEnergy": 0.000, "batteryTotalChargeEnergyStr": "kWh", "batteryTodayDischargeEnergy": 0.000, "batteryTodayDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryTotalDischargeEnergy": 0.000, "batteryTotalDischargeEnergyStr": "kWh", "bypassLoadPower": 0.000, "bypassLoadPowerStr": "kW", "backupTodayEnergy": 0.000, "backupTodayEnergyStr": "kWh", "backupTotalEnergy": 0.000, "backupTotalEnergyStr": "kWh", "nmiCode": "41028459350", "isS5": 0, "batteryModel": 1, "bypassAcOnoffSet": 0.0,
--	---

	<pre> "parallelOnoff01": 0.000, "parallelOnoff02": 0.000, "etotal": 36.397, "etoday": 27.800, "psum": 0.000, "psumCal": 5.025, "etotal1": 36397.000, "offlineLongStr": "--", "etoday1": 27.800000, "etotalStr": "MWh", "etodayStr": "kWh", "psumStr": "kW", "psumCalStr": "kW" }], "total": 1, "size": 10, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": false, "searchCount": true, "pages": 1 }, "mpptSwitch": 1 } </pre>
--	---

3.2 获取单台逆变器详情

接口名称		获取单台逆变器详情	
接口描述		获取指定逆变器的详情数据，对应锦浪云平台逆变器详情数据。	
请求URL		https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterDetail	
请求频率限制		2 times/sec	
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	Integer	Y	查询指定逆变器id或逆变器sn的详情数据，id和sn不能同时为空
sn	String	Y	
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述

data	Object	Y	数据标识
id	Integer	N	逆变器id
sn	String	N	逆变器SN
stationId	Integer	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
userId	Integer	N	业主Id
collectorId	Integer	N	采集器id
collectorName	String	N	采集器名称
collectorsn	String	N	采集器SN
currentState	String	N	当前状态
eToday	Number	N	当日能量
eTodayStr	String	N	当日能量单位
eMonth	Number	N	当月能量
eMonthStr	String	N	当月能量单位
eYear	Number	N	当年能量
eYearStr	String	N	当年能量单位
eTotal	Number	N	总能量
eTotalStr	String	N	总能量单位
fac	Number	N	电网频率
facStr	String	N	电网频率单位
pac	Number	N	实时功率
pacStr	String	N	实时功率单位
pacPec	Number	N	功率百分比
fullHour	Number	N	满发小时数
picName	String	N	图片
power	Number	N	装机容量
powerStr	String	N	装机容量单位
iAc1	Number	N	交流电流R
iAc2	Number	N	交流电流S
iAc3	Number	N	交流电流T
uAc1	Number	N	交流电压R
uAc2	Number	N	交流电压S
uAc3	Number	N	交流电压T
iPv1	Number	N	直流电流1
iPv2	Number	N	直流电流2
iPv3	Number	N	直流电流3
iPv4	Number	N	直流电流4
...	Number	N	
iPv32	Number	N	直流电流32

uPv1	Number	N	直流电压1
uPv2	Number	N	直流电压2
uPv3	Number	N	直流电压3
uPv4	Number	N	直流电压4
.....		N	
uPv32	Number	N	直流电压32
pow1	Number	N	直流功率1
Pow2	Number	N	直流功率2
.....		N	
Pow32	Number	N	直流功率32
state	Integer	N	逆变器状态: 1 = 在线, 2 = 离线, 3 = 报警
dataTimestamp	Integer	N	更新时间
inverterTemperature	Number	N	逆变器温度
nationalStandardstr	String	N	国家标准
acOutputType	Integer	N	交流输出类型: 0 = 单相, 其他 = 三相
dcInputType	Integer	N	直流输入路数: 值+1 = 实际路数 如: 值0 = 1路, 值1 = 2路, 值2 = 3路.....
powerFactor	Number	N	功率因数
batteryPower	Number	N	电池功率
batteryPowerStr	String	N	电池功率单位
batteryPowerPec	Number	N	电池功率百分比
batteryCapacitySoc	Number	N	电池SOC
batteryHealthSoh	Number	N	电池SOH
socDischargeSet	Number	N	过放SOC
socChargingSet	Number	N	强充SOC
batteryType	String	N	当前运行电池型号
batteryVoltage	Number	N	电池电压
batteryVoltageStr	String	N	电池电压单位
bstteryCurrent	Number	N	电池电流
bstteryCurrentStr	String	N	电池电流单位
batteryPower	Number	N	电池功率
batteryPowerStr	String	N	电池功率单位
batteryPowerPec	Number	N	电池功率百分比
batteryFailureInformation01	String	N	电池故障信息01
batteryFailureInformation02	String	N	电池故障信息02
batteryTodayChargeEnergy	Number	N	当日电池充电电量
batteryTodayChargeEnergyStr	String	N	当日电池充电电量单位

batteryMonthChargeEnergy	Number	N	当月电池充电电量
batteryMonthChargeEnergyStr	String	N	当月电池充电电量单位
batteryYearChargeEnergy	Number	N	当年电池充电电量
batteryYearChargeEnergyStr	String	N	当年电池充电电量单位
batteryTotalChargeEnergy	Number	N	电池总充电电量
batteryTotalChargeEnergyStr	String	N	电池总充电电量单位
batteryTodayDischargeEnergy	Number	N	当日电池放电电量
batteryTodayDischargeEnergyStr	String	N	当日电池放电电量单位
batteryMonthDischargeEnergy	Number	N	当月电池放电电量
batteryMonthDischargeEnergyStr	String	N	当月电池放电电量单位
batteryYearDischargeEnergy	Number	N	当年电池放电电量
batteryYearDischargeEnergyStr	String	N	当年电池放电电量单位
batteryTotalDischargeEnergy	Number	N	电池总放电量
batteryTotalDischargeEnergyStr	String	N	电池总放电量单位
gridPurchasedTodayEnergy	Number	N	当日电表买电
gridPurchasedTodayEnergyStr	String	N	当日电表买电单位
gridPurchasedMonthEnergy	Number	N	当月电表买电
gridPurchasedMonthEnergyStr	String	N	当月电表买电单位
gridPurchasedYearEnergy	Number	N	当年电表买电
gridPurchasedYearEnergyStr	String	N	当年电表买电单位
gridPurchasedTotalEnergy	Number	N	累计电表买电
gridPurchasedTotalEnergyStr	String	N	累计电表买电单位
gridSellTodayEnergy	Number	N	当日电表卖电
gridSellTodayEnergyStr	String	N	当日电表卖电单位
gridSellMonthEnergy	Number	N	当月电表卖电
gridSellMonthEnergyStr	String	N	当月电表卖电单位
gridSellYearEnergy	Number	N	当年电表卖电
gridSellYearEnergyStr	String	N	当年电表卖电单位
gridSellTotalEnergy	Number	N	累计电表卖电
gridSellTotalEnergyStr	String	N	累计电表卖电单位
familyLoadPower	Number	N	家庭负载功率
familyLoadPowerStr	String	N	家庭负载功率单位
bypassLoadPower	Number	N	旁路负载功率
bypassLoadPowerStr	String	N	旁路负载功率单位
pSum	Number	N	电网总有功功率
pSumStr	String	N	电网总有功功率单位
psumPec	Number	N	电网总有功功率百分比
homeLoadTodayEnergy	Number	N	当日负载用电电量
homeLoadTodayEnergyStr	String	N	当日负载用电电量单位

homeLoadTotalEnergy	Number	N	累计负载用电量
homeLoadTotalEnergyStr	String	N	累计负载用电量单位
model	String	N	逆变器model号
type	Integer	N	逆变器类型：1 = 并网，2 = 储能机
name	String	N	逆变器名称
inverterMeterModel	Integer	N	逆变器电表类型，详见附录3
stateExceptionFlag	Integer	N	逆变器离线状态： 0 = 正常离线，1 = 异常离线
collectorState	Integer	N	采集器状态：1 = 在线，2 = 离线
collectorModel	String	N	采集器model
warningInfoData	Integer	N	警告信息故障数据
productModel	String	N	产品型号
nationalStandards	String	N	执行的国家标准
version	String	N	逆变器软件版本
reactivePower	Number	N	逆变器无功功率
reactivePowerStr	String	N	逆变器无功功率单位
apparentPower	Number	N	逆变器视在功率
apparentPowerStr	String	N	逆变器视在功率单位
dcPac	Number	N	逆变器总直流输入功率
dcPacStr	String	N	逆变器总直流输入功率单位
updateShelfEndTime	Integer	N	质保结束时间
iA	Number	N	电表A相电流
uA	Number	N	电表A相电压
aLookedPower	Number	N	电表A相视在功率
aReactivePower	Number	N	电表A相无功功率
aphasePowerFactor	Number	N	电表A相有功功率
averagePowerFactor	Number	N	电表功率因数
iB	Number	N	电表B相电流
uB	Number	N	电表B相电压
bLookedPower	Number	N	电表B相视在功率
bReactivePower	Number	N	电表B相无功功率
bphasePowerFactor	Number	N	电表B相有功功率
iC	Number	N	电表C相电流
uC	Number	N	电表C相电压
cLookedPower	Number	N	电表C相视在功率
cReactivePower	Number	N	电表C相无功功率
cphasePowerFactor	Number	N	电表C相有功功率
fAc	Number	N	电表电网频率
pSum	Number	N	电表总功率

mpptIpv1	Number	N	mppt电流1
mpptUpv1	Number	N	mppt电压1
...			
mpptIpv20	Number	N	mppt电流20
mpptUpv20	Number	N	mppt电压20
dcInputTypeMppt	Number	N	MPPT直流输入路数
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/inverterDetail Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 06:27:04 GMT Content-MD5: L8Cn6A73DbGlySSwqZrhUA== Authorization:API 1300386381676644416:aGrbjf3lEidLNAMjn63o3tw/Eeo= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 32 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1308675217944611083", "sn": "120B40198150131" }		
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "fullHour": 0.00, "fullHourStr": "h", "ctrlCommand": 0, "reactivePower": 0, "apparentPower": 0, "dcPac": 0, "uInitGnd": 0, "uInitGndStr": "V", "dcBus": 0, "dcBusStr": "V", "dcBusHalf": 0, "dcBusHalfStr": "V", "power": 0, "powerStr": "kWp", "powerPec": "1", "porwerPercent": 0,		

	<pre> "pac": 0, "pacStr": "kW", "pacPec": "1", "oneSelf": 0, "eToday": 0, "eTodayStr": "kWh", "eMonth": 0, "eMonthStr": "kWh", "eYear": 0, "eYearStr": "kWh", "eTotal": 0, "eTotalStr": "kWh", "uPv1": 0, "uPv1Str": "V", "iPv1": 0, "iPv1Str": "A", "uPv2": 0, "uPv2Str": "V", "iPv2": 0, "iPv2Str": "A", "uPv32": 0, "uPv32Str": "V", "iPv32": 0, "iPv32Str": "A", "pow1": 0, "pow1Str": "W", "pow2": 0, "pow2Str": "W", "pow3": 0, "pow3Str": "W", "pow32": 0, "pow32Str": "W", "uAc1": 0, "uAc1Str": "V", "iAc1": 0, "iAc1Str": "A", "uAc2": 0, "uAc2Str": "V", "iAc2": 0, "iAc2Str": "A", "uAc3": 0, "uAc3Str": "V", </pre>
--	--

	"iAc3": 0, "iAc3Str": "A", "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryChargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergyStr": "kWh", "homeLoadEnergy": 0, "homeLoadEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedEnergyStr": "kWh", "gridSellEnergy": 0, "gridSellEnergyStr": "kWh", "facStr": "Hz", "batteryPower": 0, "batteryPowerStr": "kW", "batteryPowerPec": "1", "batteryPowerZheng": 0, "batteryPowerFu": 0, "storageBatteryVoltage": 0, "storageBatteryVoltageStr": "V", "storageBatteryCurrent": 0, "storageBatteryCurrentStr": "A", "batteryVoltage": 0, "batteryVoltageStr": "V", "bstteryCurrent": 0, "bstteryCurrentStr": "A", "batteryPowerBms": 0, "batteryPowerBmsStr": "kW", "batteryChargingCurrent": 0, "batteryChargingCurrentStr": "A", "batteryDischargeLimiting": 0, "batteryDischargeLimitingStr": "A", "batteryTotalChargeEnergy": 0, "batteryTotalChargeEnergyStr": "kWh", "batteryTodayChargeEnergy": 0, "batteryTodayChargeEnergyStr": "kWh", "batteryMonthChargeEnergy": 0, "batteryMonthChargeEnergyStr": "kWh", "batteryYearChargeEnergy": 0, "batteryYearChargeEnergyStr": "kWh", "batteryYesterdayChargeEnergy": 0, "batteryYesterdayChargeEnergyStr": "kWh", "batteryTotalDischargeEnergy": 0, "batteryTotalDischargeEnergyStr": "kWh",
--	---

	"batteryTodayDischargeEnergy": 0, "batteryTodayDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryMonthDischargeEnergy": 0, "batteryMonthDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryYearDischargeEnergy": 0, "batteryYearDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryYesterdayDischargeEnergy": 0, "batteryYesterdayDischargeEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedTotalEnergy": 0, "gridPurchasedTotalEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedYearEnergy": 0, "gridPurchasedYearEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedMonthEnergy": 0, "gridPurchasedMonthEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedTodayEnergy": 0, "gridPurchasedTodayEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedYesterdayEnergy": 0, "gridPurchasedYesterdayEnergyStr": "kWh", "gridSellTotalEnergy": 0, "gridSellTotalEnergyStr": "kWh", "gridSellYearEnergy": 0, "gridSellYearEnergyStr": "kWh", "gridSellMonthEnergy": 0, "gridSellMonthEnergyStr": "kWh", "gridSellTodayEnergy": 0, "gridSellTodayEnergyStr": "kWh", "gridSellYesterdayEnergy": 0, "gridSellYesterdayEnergyStr": "kWh", "homeLoadTotalEnergy": 0, "homeLoadTotalEnergyStr": "kWh", "homeLoadTodayEnergy": 0, "homeLoadTodayEnergyStr": "kWh", "totalLoadPower": 0, "totalLoadPowerStr": "kW", "homeLoadYesterdayEnergy": 0, "homeLoadYesterdayEnergyStr": "kWh", "familyLoadPower": 0, "familyLoadPowerStr": "kW", "familyLoadPercent": 0, "homeGridYesterdayEnergy": 0, "homeGridYesterdayEnergyStr": "kWh", "homeGridTodayEnergy": 0, "homeGridTodayEnergyStr": "kWh", "homeGridMonthEnergy": 0,
--	---

	"homeGridMonthEnergyStr": "kWh", "homeGridYearEnergy": 0, "homeGridYearEnergyStr": "kWh", "homeGridTotalEnergy": 0, "homeGridTotalEnergyStr": "kWh", "bypassLoadPower": 0, "bypassLoadPowerStr": "kW", "backupYesterdayEnergy": 0, "backupYesterdayEnergyStr": "kWh", "backupTodayEnergy": 0, "backupTodayEnergyStr": "kWh", "backupMonthEnergy": 0, "backupMonthEnergyStr": "kWh", "backupYearEnergy": 0, "backupYearEnergyStr": "kWh", "backupTotalEnergy": 0, "backupTotalEnergyStr": "kWh", "batteryType": "0", "pEpmSet": 0, "pEpmSetStr": "kW", "pEpm": 0, "pEpmStr": "kW", "psumCalPec": "1", "dispersionRate": 0, "upvTotal": 0, "upvTotalStr": "V", "ipvTotal": 0, "ipvTotalStr": "A", "powTotal": 0, "powTotalStr": "W", "batteryCDEnableSet": 0, "batteryCDSet": 0, "batteryCDISet": 0, "batteryCMaxiSet": 0, "batteryDMaxiSet": 0, "batteryUvpSet": 0, "batteryFcvSet": 0, "batteryAcvSet": 0, "batteryOvpSet": 0, "batteryLaTemp": 0, "generatorPower": 0, "generatorPowerStr": "kW", "generatorPowerPec": "1", "generatorTodayEnergy": 0,
--	--

	<pre> "generatorTodayEnergyStr": "kWh", "generatorTodayEnergyPec": "1", "generatorTotalEnergy": 0, "generatorTotalEnergyStr": "kWh", "generatorTotalEnergyPec": "1", "iA": 0, "uA": 0, "iB": 0, "uB": 0, "iC": 0, "uC": 0, "aReactivePower": 0, "aLookedPower": 0, "aPhasePowerFactor": 0, "bReactivePower": 0, "bLookedPower": 0, "bPhasePowerFactor": 0, "cReactivePower": 0, "cLookedPower": 0, "cPhasePowerFactor": 0, "averagePowerFactor": 0, "dcPacStr": "W", "psum": 0, "reactivePowerStr": "Var", "apparentPowerStr": "VA", "familyLoadPowerPec": "1", "psumCal": 0, "psumStr": "kW", "psumCalStr": "kW" } </pre>
--	--

3.3 获取多台逆变器详情

接口名称	批量获取逆变器详情		
接口描述	对应锦浪云平台批量获取逆变器详情		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterDetailList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	String	N	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	Integer	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。

snList	Array	N	1.指定批量 sn 查询逆变器列表。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有逆变器信息。
stationType	Integer	N	默认不需传参，访客请传 3
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	array	Y	数据标识
id	Integer	Y	逆变器id
sn	String	N	逆变器SN
stationId	Integer	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
userId	Integer	N	业主Id
collectorId	Integer	N	采集器id
collectorName	String	N	采集器名称
collectorsn	String	N	采集器SN
currentState	String	N	当前状态
eToday	Number	N	当日能量
eTodayStr	String	N	当日能量单位
eMonth	Number	N	当月能量
eMonthStr	String	N	当月能量单位
eYear	Number	N	当年能量
eYearStr	String	N	当年能量单位
eTotal	Number	N	总能量
eTotalStr	String	N	总能量单位
fac	Number	N	电网频率
facStr	String	N	电网频率单位
pac	Number	N	实时功率
pacStr	String	N	实时功率单位
pacPec	Number	N	功率百分比
fullHour	Number	N	满发小时数
picName	String	N	图片
power	Number	N	装机容量
powerStr	String	N	装机容量单位
iAc1	Number	N	交流电流R
iAc2	Number	N	交流电流S
iAc3	Number	N	交流电流T
uAc1	Number	N	交流电压R

uAc2	Number	N	交流电压S
uAc3	Number	N	交流电压T
.....	Number	N	
iPv1	Number	N	直流电流1
iPv2	Number	N	直流电流2
iPv3	Number	N	直流电流3
iPv4	Number	N	直流电流4
uPv1	Number	N	直流电压1
uPv2	Number	N	直流电压2
uPv3	Number	N	直流电压3
uPv4	Number	N	直流电压4
.....	Number	N	5.....31
iPv32	Number	N	直流电流32
uPv32	Number	N	直流电压32
pow1	Number	N	直流功率1
Pow2	Number	N	直流功率2
.....	Number	N	3.....31
Pow32	Number	N	直流功率32
state	Integer	N	逆变器状态： 1 = 在线，2 = 离线，3 = 报警
dataTimestamp	Integer	N	更新时间
inverterTemperature	Number	N	逆变器温度
nationalStandardstr	String	N	国家标准
acOutputType	Integer	N	交流输出类：0 = 单相，其他 = 三相
dcInputType	Integer	N	直流输入路数：值+1 = 实际路数 如：值0 = 1路，值1 = 2路，值2 = 3路.....
powerFactor	Number	N	功率因数
batteryPower	Number	N	电池功率
batteryPowerStr	String	N	电池功率单位
batteryPowerPec	Number	N	电池功率百分比
batteryCapacitySoc	Number	N	电池SOC
batteryHealthSoh	Number	N	电池SOH
socDischargeSet	Number	N	过放SOC
socChargingSet	Number	N	强充SOC
batteryType	String	N	当前运行电池型号
batteryVoltage	Number	N	电池电压
batteryVoltageStr	String	N	电池电压单位
bstteryCurrent	Number	N	电池电流
bstteryCurrentStr	String	N	电池电流单位

batteryPower	Number	N	电池功率
batteryPowerStr	String	N	电池功率单位
batteryPowerPec	Number	N	电池功率百分比
batteryFailureInformation01	String	N	电池故障信息01
batteryFailureInformation02	String	N	电池故障信息02
batteryTodayChargeEnergy	Number	N	当日电池充电电量
batteryTodayChargeEnergyStr	String	N	当日电池充电电量单位
batteryMonthChargeEnergy	Number	N	当月电池充电电量
batteryMonthChargeEnergyStr	String	N	当月电池充电电量单位
batteryYearChargeEnergy	Number	N	当年电池充电电量
batteryYearChargeEnergyStr	String	N	当年电池充电电量单位
batteryTotalChargeEnergy	Number	N	电池总充电电量
batteryTotalChargeEnergyStr	String	N	电池总充电电量单位
batteryTodayDischargeEnergy	Number	N	当日电池放电电量
batteryTodayDischargeEnergyStr	String	N	当日电池放电电量单位
batteryMonthDischargeEnergy	Number	N	当月电池放电电量
batteryMonthDischargeEnergyStr	String	N	当月电池放电电量单位
batteryYearDischargeEnergy	Number	N	当年电池放电电量
batteryYearDischargeEnergyStr	String	N	当年电池放电电量单位
batteryTotalDischargeEnergy	Number	N	电池总放电量
batteryTotalDischargeEnergyStr	String	N	电池总放电量单位
gridPurchasedTodayEnergy	Number	N	当日电表买电
gridPurchasedTodayEnergyStr	String	N	当日电表买电单位
gridPurchasedMonthEnergy	Number	N	当月电表买电
gridPurchasedMonthEnergyStr	String	N	当月电表买电单位
gridPurchasedYearEnergy	Number	N	当年电表买电
gridPurchasedYearEnergyStr	String	N	当年电表买电单位
gridPurchasedTotalEnergy	Number	N	累计电表买电
gridPurchasedTotalEnergyStr	String	N	累计电表买电单位
gridSellTodayEnergy	Number	N	当日电表卖电
gridSellTodayEnergyStr	String	N	当日电表卖电单位
gridSellMonthEnergy	Number	N	当月电表卖电
gridSellMonthEnergyStr	String	N	当月电表卖电单位
gridSellYearEnergy	Number	N	当年电表卖电
gridSellYearEnergyStr	String	N	当年电表卖电单位
gridSellTotalEnergy	Number	N	累计电表卖电
gridSellTotalEnergyStr	String	N	累计电表卖电单位
familyLoadPower	Number	N	家庭负载功率
familyLoadPowerStr	String	N	家庭负载功率单位

bypassLoadPower	Number	N	旁路负载功率
bypassLoadPowerStr	String	N	旁路负载功率单位
pSum	Number	N	电网总有功功率
pSumStr	String	N	电网总有功功率单位
psumPec	Number	N	电网总有功功率百分比
homeLoadTodayEnergy	Number	N	当日负载用电量
homeLoadTodayEnergyStr	String	N	当日负载用电量单位
homeLoadTotalEnergy	Number	N	累计负载用电量
homeLoadTotalEnergyStr	String	N	累计负载用电量单位
model	String	N	逆变器Model
type	Integer	N	逆变器类型：1 = 并网，2 = 储能机
name	String	N	逆变器名称
inverterMeterModel	Integer	N	逆变器电表类型，详见附录3
stateExceptionFlag	Integer	N	逆变器离线状态： 0 = 正常离线，1 = 异常离线
collectorState	Integer	N	采集器状态：1 = 在线，2 = 离线
collectorModel	String	N	采集器model
warningInfoData	Integer	N	警告信息故障数据
productModel	String	N	产品型号
nationalStandards	String	N	执行的国家标准
version	String	N	逆变器软件版本
reactivePower	Number	N	逆变器无功功率
reactivePowerStr	String	N	逆变器无功功率单位
apparentPower	Number	N	逆变器视在功率
apparentPowerStr	String	N	逆变器视在功率单位
dcPac	Number	N	逆变器总直流输入功率
dcPacStr	String	N	逆变器总直流输入功率单位
updateShelfEndTime	Integer	N	质保结束时间
mpptIpv1	Number	N	mppt电流1
mpptUpv1	Number	N	mppt电压1
...			
mpptIpv20	Number	N	mppt电流20
mpptUpv20	Number	N	mppt电压20
dcInputTypeMppt	Number	N	MPPT直流输入路数
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/inverterDetailList Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 02:18:54 GMT Content-MD5: sAGxE9QzeBN88qPrz+sCZQ==		

	Authorization:API 1300386381676644416:ewHgoms8cJSVoFo9wtCb40R6n7g= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 30 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "pageNo": "1", "pageSize": "10" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "records": [{ "id": "1308675217944612385", "sn": "00FFFC445594901", "inverterMeterModel": 1, "collectorsn": "FFFC4455949", "collectorId": "1306858901386142563", "state": 2, "stateExceptionFlag": 0, "simFlowState": -4, "fullHour": 0, "fullHourStr": "h", "currentState": "4dd", "warningInfoData": 0, "updateShelfEndTime": 0, "timeZone": 8.00, "timeZoneStr": "UTC+08:00", "daylight": 0, "daylightSwitch": 0, "model": "1E", "productModel": "1E", "ctrlCommand": 0, "inverterTemperature": 57.2, "inverterTemperatureUnit": "°F", "temp": 175, "tempName": "IGBT", "sno": "108B3B", "stationId": "1298491919448633624", "version": "000A08", "acOutputType": 1, } } }</pre>

	<pre> "dcInputType": 19, "rs485ComAddr": "e46", "dataTimestamp": "1685416761952", "timeStr": "2023-05-30 11:19:21", "reactivePower": 55.943, "apparentPower": 44.899, "dcPac": 0.000, "uInitGnd": 0, "uInitGndStr": "V", "dcBus": 10.000, "dcBusStr": "V", "dcBusHalf": 10.000, "dcBusHalfStr": "V", "power": 0.000, "powerStr": "kWp", "powerPec": "1", "porwerPercent": 0, "pac": 21.046, "pacStr": "kW", "pacPec": "1", "oneSelf": 0.000, "eToday": 750.600, "eTodayStr": "kWh", "eMonth": 5.693, "eMonthStr": "MWh", "eYear": 92.996, "eYearStr": "MWh", "eTotal": 102.293, "eTotalStr": "MWh", "uPv1": 0, "uPv1Str": "V", "iPv1": 0, "iPv1Str": "A", "uPv2": 0, "uPv2Str": "V", "iPv2": 0, "iPv2Str": "A", "uPv32": 0, "uPv32Str": "V", "iPv32": 0, "iPv32Str": "A", "pow1": 0, "pow1Str": "W", </pre>
--	---

	<pre>"pow2": 0, "pow2Str": "W", "pow3": 0, "pow3Str": "W", "pow32": 0, "pow32Str": "W", "uAc1": 0.900, "uAc1Str": "V", "iAc1": 1.000, "iAc1Str": "A", "uAc2": 220.000, "uAc2Str": "V", "iAc2": 230.000, "iAc2Str": "A", "uAc3": 220.000, "uAc3Str": "V", "iAc3": 230.000, "iAc3Str": "A", "powerFactor": 1.000, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryChargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergyStr": "kWh", "homeLoadEnergy": 0, "homeLoadEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedEnergyStr": "kWh", "gridSellEnergy": 0, "gridSellEnergyStr": "kWh", "fac": 50.000, "facStr": "Hz", "batteryPower": 0.000, "batteryPowerStr": "kW", "batteryPowerPec": "1", "batteryPowerZheng": 0.000, "batteryPowerFu": 0, "storageBatteryVoltage": 0.000, "storageBatteryVoltageStr": "V", "storageBatteryCurrent": 0.000, "storageBatteryCurrentStr": "A", "batteryCapacitySoc": 0.000, "batteryHealthSoh": 0.000, "batteryVoltage": 0.000,</pre>
--	---

	"batteryVoltageStr": "V", "bstteryCurrent": 0.000, "bstteryCurrentStr": "A", "batteryPowerBms": 0.000, "batteryPowerBmsStr": "kW", "internalBatteryI": 0.000, "batteryChargingCurrent": 0.000, "batteryChargingCurrentStr": "A", "batteryDischargeLimiting": 0.000, "batteryDischargeLimitingStr": "A", "batteryFailureInformation01": "0", "batteryFailureInformation02": "0", "batteryTotalChargeEnergy": 0.000, "batteryTotalChargeEnergyStr": "kWh", "batteryTodayChargeEnergy": 0.000, "batteryTodayChargeEnergyStr": "kWh", "batteryMonthChargeEnergy": 0, "batteryMonthChargeEnergyStr": "kWh", "batteryYearChargeEnergy": 0, "batteryYearChargeEnergyStr": "kWh", "batteryYesterdayChargeEnergy": 0.000, "batteryYesterdayChargeEnergyStr": "kWh", "batteryTotalDischargeEnergy": 0.000, "batteryTotalDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryTodayDischargeEnergy": 0.000, "batteryTodayDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryMonthDischargeEnergy": 0, "batteryMonthDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryYearDischargeEnergy": 0, "batteryYearDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryYesterdayDischargeEnergy": 0.000, "batteryYesterdayDischargeEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedTotalEnergy": 0.000, "gridPurchasedTotalEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedYearEnergy": 0, "gridPurchasedYearEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedMonthEnergy": 0, "gridPurchasedMonthEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedTodayEnergy": 0.000, "gridPurchasedTodayEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedYesterdayEnergy": 0.000, "gridPurchasedYesterdayEnergyStr": "kWh", "gridSellTotalEnergy": 0.000, "gridSellTotalEnergyStr": "kWh",
--	--

	<pre> "gridSellYearEnergy": 0, "gridSellYearEnergyStr": "kWh", "gridSellMonthEnergy": 0, "gridSellMonthEnergyStr": "kWh", "gridSellTodayEnergy": 0.000, "gridSellTodayEnergyStr": "kWh", "gridSellYesterdayEnergy": 0.000, "gridSellYesterdayEnergyStr": "kWh", "homeLoadTotalEnergy": 0.000, "homeLoadTotalEnergyStr": "kWh", "homeLoadTodayEnergy": 0.000, "homeLoadTodayEnergyStr": "kWh", "totalLoadPower": 0, "totalLoadPowerStr": "kW", "homeLoadYesterdayEnergy": 0.000, "homeLoadYesterdayEnergyStr": "kWh", "familyLoadPower": 0.000, "familyLoadPowerStr": "kW", "familyLoadPercent": 0, "homeGridYesterdayEnergy": 0.000, "homeGridYesterdayEnergyStr": "kWh", "homeGridTodayEnergy": 0.000, "homeGridTodayEnergyStr": "kWh", "homeGridMonthEnergy": 0.000, "homeGridMonthEnergyStr": "kWh", "homeGridYearEnergy": 0.000, "homeGridYearEnergyStr": "kWh", "homeGridTotalEnergy": 0.000, "homeGridTotalEnergyStr": "kWh", "bypassLoadPower": 0.000, "bypassLoadPowerStr": "kW", "backupYesterdayEnergy": 0.000, "backupYesterdayEnergyStr": "kWh", "backupTodayEnergy": 0.000, "backupTodayEnergyStr": "kWh", "backupMonthEnergy": 0.000, "backupMonthEnergyStr": "kWh", "backupYearEnergy": 0.000, "backupYearEnergyStr": "kWh", "backupTotalEnergy": 0.000, "backupTotalEnergyStr": "kWh", "bypassAcVoltage": 0.000, "bypassAcVoltageB": 0.0, "bypassAcVoltageC": 0.0, </pre>
--	---

	"bypassAcCurrent": 0.000, "bypassAcCurrentB": 0.0, "bypassAcCurrentC": 0.0, "pLimitSet": 1.0, "pFactorLimitSet": 1.0, "pReactiveLimitSet": 1.0, "batteryType": "1.0", "socDischargeSet": 100.0, "socChargingSet": 100.0, "pEpmSet": 10.000, "pEpmSetStr": "kW", "epmFailSafe": 0.0, "epmSafe": 1, "pEpm": 1.000, "pEpmStr": "kW", "psumCalPec": "1", "insulationResistance": 0.0, "dispersionRate": 219.09, "sirRealtime": 0, "iLeakLimt": 0, "upvTotal": 0, "upvTotalStr": "V", "ipvTotal": 0, "ipvTotalStr": "A", "powTotal": 0, "powTotalStr": "W", "parallelStatus": 0, "parallelAddr": 0, "parallelPhase": 0, "parallelBattery": 0, "batteryAlarm": "0", "bypassAcOnoffSet": 0.0, "bypassAcVoltageSet": 0.0, "bypassAcCurrentSet": 0.0, "batteryCDEnableSet": 0.0, "batteryCDSet": 0.0, "batteryCDISet": 0.0, "batteryCMaxiSet": 0.0, "batteryDMaxiSet": 0.0, "batteryUvpSet": 0.0, "batteryFcvSet": 0.0, "batteryAcvSet": 0.0, "batteryOvpSet": 0.0, "batteryOlvEnableSet": 0.0,
--	---

	"batteryLaTemp": 0.0, "offGridDDepth": 0.0, "epsDDepth": 0.0, "epsSwitchTime": "0", "bmsState": 0, "acInType": 0, "energyStorageControl": "0", "meter1Type": 0, "meter2Type": 0, "meter1SiteHigh": 0, "meter2SiteHigh": 0, "meter1TypeLow": 0, "meter2TypeLow": 0, "generatorPower": 0.000, "generatorPowerStr": "kW", "generatorPowerPec": "1", "generatorTodayEnergy": 0.000, "generatorTodayEnergyStr": "kW", "generatorTodayEnergyPec": "1", "generatorTotalEnergy": 0.000, "generatorTotalEnergyStr": "kW", "generatorTotalEnergyPec": "1", "generatorWarning": "0", "generatorSet": "0", "generatorSet01": 0.000, "parallelOnoff": "0", "parallelOnoff01": 0.000, "parallelOnoff02": 0.000, "parallelNumber": 0.000, "parallelOnline": 0.000, "iA": 0, "uA": 0, "iB": 0, "uB": 0, "iC": 0, "uC": 0, "aReactivePower": 0, "aLookedPower": 0, "aPhasePowerFactor": 0, "bReactivePower": 0, "bLookedPower": 0, "bPhasePowerFactor": 0, "cReactivePower": 0, "cLookedPower": 0,
--	--

	<pre> "cPhasePowerFactor": 0, "averagePowerFactor": 0, "dcPacStr": "VA", "psum": 5.000, "reactivePowerStr": "kVar", "apparentPowerStr": "kVA", "familyLoadPowerPec": "1", "psumCal": 21.046, "psumStr": "kW", "psumCalStr": "kW" } } } </pre>
--	---

3.4 获取单台逆变器某日的实时数据

接口名称	获取单台逆变器某日的实时数据		
接口描述	对应锦浪云平台逆变器详情日图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterDay		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	Integer	N	查询指定逆变器id或逆变器sn的数据，id和sn不能同时为空
sn	String	N	
money	String	Y	电站货币单位，例：CNY
time	String	Y	指定查询某天数据，格式：yyyy-MM-dd
timeZone	Integer	Y	电站时区，例：8
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Array	Y	数据标识
dataTimestamp	Integer	N	更新时间(8时区)时间戳，例1564088700000
timeStr	String	N	更新时间根据电站时区转换的字符串
eToday	Number	N	当日能量
eTotal	Number	N	总能量
fac	Number	N	电网频率
pac	Number	N	实时功率
pacStr	String	N	实时功率单位
pacPec	Number	N	功率百分比
iAc1	Number	N	交流电流R

iAc2	Number	N	交流电流S
iAc3	Number	N	交流电流T
uAc1	Number	N	交流电压R
uAc2	Number	N	交流电压S
uAc3	Number	N	交流电压T
iPv1	Number	N	直流电流1
iPv2	Number	N	直流电流2
iPv3	Number	N	直流电流3
iPv4	Number	N	直流电流4
uPv1	Number	N	直流电压1
uPv2	Number	N	直流电压2
uPv3	Number	N	直流电压3
uPv4	Number	N	直流电压4
inverterTemperature	Number	N	逆变器温度
acOutputType	Integer	N	交流输出类型
dcInputType	Integer	N	交流输入类型
powerFactor	Number	N	功率因数
batteryCapacitySoc	Number	N	电池SOC
batteryHealthSoh	Number	N	电池SOH
socDischargeSet	Number	N	过放SOC
socChargingSet	Number	N	强充SOC
batteryVoltage	Number	N	电池电压
bstteryCurrent	Number	N	电池电流
batteryPower	Number	N	电池功率
batteryTodayChargeEnergy	Number	N	当日电池充电电量
batteryTotalChargeEnergy	Number	N	电池总充电电量
batteryTodayDischargeEnergy	Number	N	当日电池放电电量
batteryTotalDischargeEnergy	Number	N	电池总放电量
gridPurchasedTodayEnergy	Number	N	当日电表买电
gridPurchasedTotalEnergy	Number	N	累计电表买电
gridSellTodayEnergy	Number	N	当日电表卖电
gridSellTotalEnergy	Number	N	累计电表卖电
familyLoadPower	Number	N	家庭负载功率
bypassLoadPower	Number	N	旁路负载功率
pSum	Number	N	电网总有功率
homeLoadTodayEnergy	Number	N	当日负载用电电量
homeLoadTotalEnergy	Number	N	累计负载用电量
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/inverterDay Connection: keep-alive		

	Date: Tue, 27 Jun 2023 11:21:04 GMT Content-MD5: uS4IZTyKQmsv606fXNjQ0A== Authorization: API 1300386381676644416:xNtp1S0/KMJ60iUURwmsSAH7azs= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 100 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "id": "1308675217944611083", "sn": "120B40198150131", "money": "元", "time": "2023-06-27", "timeZone": "8" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "dataTimestamp": "1687813291000", "timeStr": "2023-06-27 05:01:31", "acOutputType": 1, "dcInputType": 3, "state": 1, "time": "05:01:31", "pac": 74.000, "pacStr": "kW", "pacPec": "0.001", "eToday": 0.000, "eTotal": 36362.000, "uPv1": 245.3, "iPv1": 0.1, "uPv2": 243.0, "iPv2": 0.1, "uPv3": 244.7, }] }</pre>

3.5 获取单台逆变器某月的日数据

接口名称	获取单台逆变器某月的日数据
------	---------------

接口描述	对应锦浪云平台逆变器月图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterMonth		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	number	N	查询指定逆变器id或逆变器sn的数据，id和sn不能同时为空
sn	String	N	
money	String	Y	计算收益的货币单位，例：EUR, CNY
month	String	Y	查询指定某月数据，时间格式："2019-07"
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
energy	number	N	发电量
energyStr	String	N	发电量单位
date	Number	N	时间，格式时间戳
dateStr	String	N	时间，字符串格式
money	Number	N	收益
moneyStr	String	N	收益单位
batteryDischargeEnergy	number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	number	N	电表买电
gridSellEnergy	Number	N	电表卖电
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/inverterMonth Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 11:25:25 GMT Content-MD5: SdjC8y5oT63JIHwqy/J5ew== Authorization:API 1300386381676644416:lrfIOa5z7mm6TnKGxT0lDV1lRmk= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 98 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1308675217944611083", "sn": "120B40198150131", "money": "元", "month": "2023-06", "timeZone": "8"		

	<pre>} { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "inverterId": "1308675217944611083", "id": "1308676247344233516", "money": 41.600, "moneyStr": "AUD", "moneyPec": "1", "energy": 41.600, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "fullHour": 5.20000, "date": 1685592000000, "dateStr": "2023-06-01", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0.00000, "batteryChargeEnergy": 0.00000, "gridPurchasedEnergy": 0.00000, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0.00000, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0.00000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0, "offSetIncome": 0, "errorFlag": 0 }, 2023-06-01 ~ 2023-06-26 { "inverterId": "1308675217944611083", "id": "1308676247344236300", "money": 44.900, "moneyStr": "AUD", "moneyPec": "1", "energy": 44.900, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "fullHour": 5.61, "date": 1687838400000,</pre>
--	---

返回参数

	<pre> "dateStr": "2023-06-27", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0, "offSetIncome": 0, "errorFlag": 0 }] } </pre>
--	---

3.6 获取单台逆变器某年的月数据

接口名称	获取单台逆变器某年的月数据		
接口描述	对应锦浪云平台逆变器年图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterYear		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	number	N	查询指定逆变器id或逆变器sn的数据, id和sn不能同时为空
sn	String	N	
money	String	Y	计算收益的货币单位, 例: EUR, CNY
year	String	Y	查询指定某年数据, 时间格式: "2019"
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功, 其他代表失败, 失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
energy	number	N	发电量
energyStr	String	N	发电量单位
date	Number	N	时间, 格式时间戳
dateStr	String	N	时间, 字符串格式
money	Number	N	收益
moneyStr	String	N	收益单位

batteryDischargeEnergy	number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	number	N	电表买电
gridSellEnergy	Number	N	电表卖电
代码示例			
请求参数	<pre>POST /v1/api/inverterYear Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 11:27:46 GMT Content-MD5: DX2ecuD6A/Nd1CyX7dOZyg== Authorization: API 1300386381676644416:Sh/MgB/ddIuRItuE6zj238qkxd4= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 94 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1308675217944611083", "sn": "120B40198150131", "money": "元", "year": "2023", "timeZone": "8" }</pre>		
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "inverterId": "1308675217944611083", "id": "1308675218175749632", "money": 359.476, "moneyStr": "KAUD", "moneyPec": "0.001", "energy": 866.000, "energyStr": "MWh", "energyPec": "0.001", "fullHour": 108.25000, "date": 1672545600000, "dateStr": "2023-01", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0.00000, "batteryChargeEnergy": 0.00000, "gridPurchasedEnergy": 0.00000, "gridPurchasedIncome": 0.000, </pre>		

	<pre>"gridSellEnergy": 0.00000, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0.00000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0, "offSetIncome": 0, "errorFlag": 0 }, 2023-02 ~ 2023-05 { "inverterId": "1308675217944611083", "id": "1308675218175756315", "money": 852.000, "moneyStr": "KAUD", "moneyPec": "0.001", "energy": 852.000, "energyStr": "MWh", "energyPec": "0.001", "fullHour": 106.50, "date": 1685592000000, "dateStr": "2023-06", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0, "offSetIncome": 0, "errorFlag": 0 }] }</pre>
--	--

3.7 获取单台逆变器的年数据

接口名称	获取单台逆变器的年数据
接口描述	对应锦浪云平台逆变器累计图表
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverterAll

请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	number	N	查询指定逆变器id或逆变器sn的数据，id和sn不能同时为空
sn	String	N	
money	String	Y	计算收益的货币单位，例：EUR, CNY
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
year	Integer	Y	年
energy	number	N	发电量
energyStr	String	N	发电量单位
batteryDischargeEnergy	number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	number	N	电表买电
gridSellEnergy	Number	N	电表卖电
代码示例			
请求参数	<pre>POST /v1/api/userStationList Connection: keep-alive Date: Wed, 31 May 2023 09:12:23 GMT Content-MD5: nyUAGqC1qeRnZ4vvgxK2ow== Authorization: API 1300386381676565707:PqHiyhsQ8BILCrflHshkSue5yzg= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 70 Host: www.soliscloud.com:13333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": 1, "pageSize": 10, "nmiCode": "" }</pre>		
返回参数	<pre>{ "code": "0", "msg": "success", "data": { "stationStatusVo": { "all": 0, "normal": 0, "fault": 0,</pre>		

	<pre>"offline": 0, "building": 0, "mppt": 0 }, "page": { "records": [], "total": 0, "size": 10, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": false, "searchCount": true, "pages": 0 }, "mpptSwitch": 0 } }</pre>
--	---

3.8 获取多台逆变器质保数据

接口名称	获取多台逆变器质保数据		
接口描述	对应锦浪云平台质保查询		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/inverter/shelfTime		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	number	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	number	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
sn	String	N	指定查询单个或多个逆变器SN。查询多个时，SN 会用,分隔，单次最多1000个SN
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
id	number	Y	逆变器id
sn	String	Y	逆变器SN
shelfBeginTime	number	N	质保开始时间
shelfEndTime	number	N	质保结束时间
shelfTime	number	N	质保年限

shelfState	number	N	质保状态：0 = 在保，1 = 过保
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/inverter/shelfTime Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 06:42:38 GMT Content-MD5: YyrTpXdCTJN377g1hYLcJw== Authorization:API 1300386381676644416:k+aaQOt5Tr3M4YmLpKjJUoQgum4= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 45 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": "1", "pageSize": "20", "sn": "120B40198150131" } </pre>		
返回参数	<pre> { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "records": [{ "id": "1308675217944612369", "deleteFlag": 0, "sn": "00FFC1155339601", "shelfState": "--", "shelfTime": 0, "shelfWarrantyType": 0 }, { "id": "1308675217944611083", "deleteFlag": 0, "sn": "120B40198150131", "shelfState": "--", "shelfTime": 0, "shelfWarrantyType": 0 }], "total": 2, "size": 20, "current": 1, "orders": [</pre>		

	<pre> "optimizeCountSql": true, "searchCount": true, "pages": 1 } </pre>
--	--

3.9 获取账号下设备报警列表

接口名称	获取账号下设备报警列表		
接口描述	对应锦浪云平台报警信息查询		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/alarmList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	String	N	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	Integer	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
stationId	Integer	N	1.指定 stationId 代表查询此电站下的信息，stationId 可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有信息。
alarmDeviceSn	String	N	1.指定 alarmDeviceSn 代表查询此逆变器下的报警信息。 2.此值为空，代表查询该账号下所有逆变器所有报警信息。
alarmBeginTime	String	N	1.指定查询yyyy-MM-dd以来的报警信息。 2.此值为空，代表查询所有。
alarmEndTime	String	N	1.指定查询到yyyy-MM-dd的报警信息。 2.此值为空，代表查询所有。
nmiCode	String	N	1.指定 nmiCode 代表查询此 nmi 下的信息，nmiCode 可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
stationId	Long	Y	电站id
stationName	String	N	电站名称
alarmDeviceSn	String	N	逆变器SN
alarmCode	String	N	报警代码

alarmLevel	String	N	报警等级： 1 = 提示，2 = 一般，3 = 紧急
alarmBeginTime	Long	N	报警开始时间
alarmEndTime	Long	N	报警结束时间
alarmMsg	String	N	报警内容
advice	String	N	报警处理建议
state	String	N	报警状态： 0 = 未处理，1 = 已处理，2 = 已恢复
warningInfoData	Integer	N	子报警代码
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/alarmList Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 02:14:44 GMT Content-MD5: vSNnxiquefqgVUnS7iLaT5Q== Authorization: API 1300386381676644416:0AkbOnxxeTgBlo9mjy2811KB98o= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 122 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": "1", "pageSize": "10", "stationId": "1298491919448631809", "alarmDeviceSn": "00FFC0011557001", "nmiCode": "41028459350" } </pre>		
返回参数	<pre> { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "records": [{ "id": "-1", "stationId": "1298491919448631809", "alarmDeviceSn": "00FFC0011557001", "alarmDeviceType": "3", "alarmType": 0, "alarmLevel": "1", "alarmCode": "2129", "alarmBeginTime": 1687918458326, "alarmEndTime": 1687918484635, "alarmLong": "26308", </pre>		

	<pre> "state": "0", "advice": "", "alarmMsg": "", "model": "1e", "warningInfoData": 0, "type": 0 }], "total": 1, "size": 10, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": true, "searchCount": true, "pages": 1 } </pre>
--	---

3.10 获取账号下采集器列表

接口名称	获取账号下采集器列表		
接口描述	对应锦浪云平台采集器列表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/collectorList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	String	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	String	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值 100。
stationId	Integer	N	1.指定stationId代表查询此电站下的信息，stationId可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有信息。
nmiCode	String	N	1.指定nmiCode代表查询此nmi下的信息，nmiCode可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	N	结果列表
collectionStatusVo	Object	N	结果数量

total	Integer	N	列表总数
records	Array	N	列表数组
all	Integer	N	采集器总数
normal	Integer	N	采集器正常数
offline	Integer	N	采集器离线数
fault	Integer	N	采集器故障数
id	Integer	N	采集器id
stationName	String	N	电站名称
stationId	Integer	N	电站Id
userId	Integer	N	业主Id
sn	String	N	采集器SN
model	String	N	采集器型号，例：GPRS,WiFi,4G
name	String	N	采集器名称
rsiLevel	String	N	采集器信号强度
state	Integer	N	逆变器状态： 1 = 在线，2 = 离线，3 = 报警
dataTimestamp	Integer	N	更新时间
contractTime	Integer	N	流量到期时间
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/collectorList Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 06:08:42 GMT Content-MD5: Trz24rS6Ot0X3mHzTjNPww== Authorization:API 1300386381676644416:H5snoTcVYy8btETT9efTikfo1Vk= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 84 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": 1, "pageSize": 10, "stationId": "", "nmiCode": "41028459350" } </pre>		
返回参数	<pre> { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "collectionStatusVo": { </pre>		

	<pre>"all": 9, "normal": 0, "fault": 0, "offline": 9 }, "page": { "records": [{ "id": "1306858901386141423", "sn": "404314859", "stationId": "1298491919448631809", "state": 1, "stateExceptionFlag": 0, "gprsPackage": "A", "simFlowState": -5, "model": "", "runingTime": "0", "currentWorkingTime": "0", "totalWorkingTime": "0", "dataUploadCycle": "0", "factoryTime": "0", "dataTimestamp": "1687845861000", "dataTimestampStr": "2023-06-27 16:04:21 (UTC+10:00)", "rssiLevel": 0, "rssi": 0, "iccid": "", "collectorMode": 0, "collectorModeSet": 0, "dataloggerModel": 0, "connectionOperator": "", "lac": "0", "ci": "0", "countryStr": "", "regionId": 423, "regionStr": "", "cityId": 11393, "cityStr": "Forster", "countyId": 11379, "countyStr": "Forster", "addr": "Aquatic Drive", "buildAddr": "Aquatic Drive,Forster", "timeZone": 10.00, "timeZoneStr": "UTC+10:00",</pre>
--	--

	<pre> "timeZoneName": "(UTC+10:00) ", "shelfStateTag": 0, "tag": "YingZhen" }], "total": 1, "size": 10, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": true, "searchCount": true, "pages": 1 }, "mpptSwitch": 1 } </pre>
--	---

3.11 获取单台采集器详情

接口名称	获取单台采集器详情		
接口描述	对应锦浪云平台采集器详情		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/collectorDetail		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	Integer	Y	查询指定采集器id或采集器sn的详情数据，id和sn不能同时为空
sn	String	Y	
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Object	Y	数据标识
id	Integer	N	采集器id
stationId	Integer	N	电站Id
stationName	String	N	电站名称
addr	String	N	电站地址
userId	Integer	N	业主Id
state	Integer	N	电站状态：1 = 在线，2 = 离线，3 = 报警
dataTimestamp	Integer	N	电站更新时间
totalWorkingTime	Integer	N	累计工作时间
sn	String	N	采集器SN
model	String	N	采集器型号，例：GPRS,WiFi,4G
name	String	N	采集器名称

rssilLevel	String	N	采集器信号强度
lac	String	N	定位lac
lanIp	String	N	局域网ip
mac	String	N	Mac地址
maximumNumber	Integer	N	最大连接台数
actualNumber	Integer	N	实际连接台数
connectedSsid	String	N	连接的ssid
connectionOperator	String	N	运营商
currentWorkingTime	Integer	N	本次上电工作时间
totalWorkingTime	Integer	N	累积工作时间
dataUploadCycle	Integer	N	数据上传间隔
factoryTime	Integer	N	出厂时间
contractTime	Integer	N	流量到期时间
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/collectorDetail Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 06:15:09 GMT Content-MD5: qycSZycxVX/XDeFD5Ek1eA== Authorization:API 1300386381676644416:cWtufLI7zXVVM264SRjBuTJUDVc= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 26 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "", "sn": "404314859" }		
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "id": "1306858901386141423", "sn": "404314859", "model": "", "stationId": "1298491919448631809", "version": "0", "actualNumber": 0, "maximumNumber": 0, "connectionOperator": "", "iccid": "",		

	<pre> "state": 1, "factoryTime": "0", "dataUploadCycle": 0, "currentWorkingTime": "0", "totalWorkingTime": "0", "gprsPackage": "A", "dataTimestamp": "1687846165000", "rsiLevel": 0, "timeZone": 10.00, "daylight": 0, "timeZoneStr": "UTC+10:00" } </pre>
--	--

3.12 获取单台采集器信号值

接口名称		获取单台采集器信号值	
接口描述		对应锦浪云平台采集器信号图表	
请求URL		https://api.ginlong.com:13333/v1/api/collector/day	
请求频率限制		2 times/sec	
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	查询指定采集器SN的信息
time	String	Y	查询指定日期的信息，例：2022-02-02
timeZone	number	Y	采集器所在的时区
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
collectorId	number	N	采集器ID
collectorSn	String	N	采集器 SN
dataTimestamp	number	N	更新时间(8时区)
timeStr	String	N	更新时间，根据采集器所在时区转换的字符串
pec	number	N	信号强度百分比，单位%
rsi	number	N	信号强度值
rsiLevel	number	N	信号强度等级
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/collector/day Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 06:42:38 GMT Content-MD5: YvrTpXdCTJN377g1hYLCJw==		

	Authorization:API 1300386381676644416:k+aaQOt5Tr3M4YmLpKjJUoQgum4= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 45 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "sn": "FFC11553396", "time": "2023-05-22" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "dataTimestamp": "1687899787000", "timeStr": "05:03:07", "daylight": 0, "daylightSwitch": 0, "collectorId": "1306858901386141423", "collectorSn": "404314859", "rssiLevel": 0, "rssi": 0, "lac": "0.0", "pec": 0, "collectorMode": 0 }, { "dataTimestamp": "1687900091000", "timeStr": "05:08:11", "daylight": 0, "daylightSwitch": 0, "collectorId": "1306858901386141423", "collectorSn": "404314859", "rssiLevel": 0, "rssi": 0, "lac": "0.0", </pre>

	<pre> "pec": 0, "collectorMode": 0 }] } </pre>
--	---

3.13 获取账号下 EPM 列表

接口名称	获取账号下 EPM 列表		
接口描述	对应锦浪云平台EPM列表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/epmList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	number	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	number	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
stationId	String	N	1.指定 stationId 代表查询此电站下的信息，stationId 可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有信息。
nmiCode	String	N	1.指定 nmiCode 代表查询此 nmi 下的信息，nmiCode 可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
id	number	Y	EPM_Id
sn	String	Y	EPM_SN
collectorId	number	N	采集器ID
collectorSn	String	N	采集器SN
userId	number	N	业主ID
stationId	number	N	电站ID
stationName	String	N	电站名称
state	number	N	EPM设备状态：1 = 在线，2 = 离线
dataTimestamp	number	N	更新时间
failSafe	number	N	failSafe开关
pEpmTotal	number	N	EPM总功率

pEpmTotalStr	String	N	EPM总功率单位
eTotalBuy	number	N	总买电
eTotalBuyStr	String	N	总买电单位
eTotalSell	number	N	总卖电
eTotalSellStr	String	N	总卖电单位
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/epmList Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 02:35:23 GMT Content-MD5: eJ3ZPauZc7s2G8vzz8U66Q== Authorization:API 1300386381676644416:tlS4UEPtWVCA0/qdhKThq9A7BH8= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 89 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": "1", "pageSize": "100", "stationId": "1298491919448631809", "nmiCode": "41028459350" }</pre>		
返回参数	<pre> { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "epmStatusVo": { "all": 20, "normal": 1, "fault": 0, "offline": 19, "mppt": 0 }, "page": { "records": [{ "id": "1306507149505459510", "sn": "00FFC0011557002", "collectorId": "1306858901386142611", "collectorSn": "FFC00115570", "simFlowState": -4, "stationId": "1298491919448631809",</pre>		

	<pre>"state": 1, "stateExceptionFlag": 0, "dataTimestamp": "1687918466519", "dataTimestampStr": "2023-06-28 12:14:26 (UTC+10:00)", "failSafe": 0, "pEpmTotal": 3.900, "pEpmTotalStr": "kW", "eTotalBuy": 8.519, "eTotalBuyStr": "MWh", "eTotalSell": 8.819, "eTotalSellStr": "MWh", "pLimit": 90.190, "timeZone": 10.00, "timeZoneStr": "(UTC+10:00)", "timeZoneName": "(UTC+10:00) ", "idStr": "1306507149505459510" }], "total": 1, "size": 100, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": false, "searchCount": true, "pages": 1 } }</pre>
--	--

3.14 获取单台 EPM 详情

接口名称	获取单台 EPM 详情		
接口描述	对应锦浪云平台EPM详情		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/epmDetail		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	EPM_SN，指定查询某台EPM
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1

msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
id	number	Y	EPM_Id
sn	String	Y	EPM_SN
collectorId	number	N	采集器ID
collectorSn	String	N	采集器SN
userId	number	N	业主ID
stationId	number	N	电站ID
stationName	String	N	电站名称
state	number	N	EPM状态: 1 = 在线, 2 = 离线
dataTimestamp	number	N	更新时间
failSafe	number	N	failSafe开关
empSoftwareVersion	String	N	EPM软件版本
pLimit	number	N	功率限制百分比
ctRatio	number	N	电流传感器变比
pSet	number	N	回流功率设置值
pSetStr	String	N	回流功率设置值单位
pInverterTotal	number		逆变器总功率
pInverterTotalStr	String		逆变器总功率单位
eToaalInverter	number		逆变器总发电量
eToaalInverterStr	String		逆变器总发电量单位
pLoad	number		用电总功率
pLoadStr	String		用电总功率单位
eTotalLoad	number		总用电量
eTotalLoadStr	String		总用电量单位
pEpmTotal	number	N	EPM总功率
pEpmTotalStr	String	N	EPM总功率单位
eTotalBuy	number	N	总买电
eTotalBuyStr	String	N	总买电单位
eTotalSell	number	N	总卖电
eTotalSellStr	String	N	总卖电单位
iAc1	number	N	电流U
iAc2	number	N	电流V
iAc3	number	N	电流W
uAc1	number	N	电压U
uAc2	number	N	电压V
uAc3	number	N	电压W
pAc1	number	N	功率U
pAc2	number	N	功率V

pAc3	number	N	功率W
powerFactor	number	N	功率因数
facMeter	number	N	电网频率
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/epmDetail Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 02:35:23 GMT Content-MD5: eJ3ZPauZc7s2G8vzz8U66Q== Authorization:API 1300386381676644416:tlS4UEPtWVCA0/qdhKThq9A7BH8= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 89 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "sn": "00FFC0011557002" }</pre>		
返回参数	<pre> { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "id": "1306507149505459510", "sn": "00FFC0011557002", "collectorSn": "FFC00115570", "collectorId": "1306858901386142611", "stationId": "1298491919448631809", "stationType": 0, "stationTypeNew": 3, "epmType": 1, "synchronizationType": 0, "gridSwitch1": 0, "sno": "1085AC", "timeZone": 10.00, "timeZoneStr": "UTC+10:00", "daylight": 0, "state": 1, "stateExceptionFlag": 0, "epmDataTime": "1624959259", "dataTimestamp": "1687918466519", "rs485ComAddr": "101", "empSoftwareVersion": 1, "uAc1": 901.900, "uAc1Str": "V",</pre>		

	"iAc1": 901.900, "iAc1Str": "A", "pAc1": 901900.000, "pAc1Str": "W", "uAc2": 901.900, "uAc2Str": "V", "iAc2": 901.900, "iAc2Str": "A", "pAc2": 901900.000, "pAc2Str": "W", "uAc3": 901.900, "uAc3Str": "V", "iAc3": 901.900, "iAc3Str": "A", "pAc3": 901900.000, "pAc3Str": "W", "pEpmTotal": 3.900, "pEpmTotalStr": "kW", "pInverterTotal": 2.200, "pInverterTotalStr": "kW", "inverterModel": 1, "pLimit": 90.190, "ctRatio": 9019.000, "pSet": 901.900, "pSetStr": "kW", "inverterNum": 1, "failSafe": 0, "powerFactor": 90.190, "facMeter": 90.190, "pLoad": 3.400, "pLoadStr": "kW", "eToaalInverter": 24.019, "eToaalInverterStr": "MWh", "eTotalLoad": 5.219, "eTotalLoadStr": "MWh", "eTotalBuy": 8.519, "eTotalBuyStr": "MWh", "eTotalSell": 8.819, "eTotalSellStr": "MWh", "tag": "zhichuan", "epmModel": "0", "pEpmTotalOrigin": 3900, "pEpmTotalPec": "1", "pInverterTotalOrigin": 2200,
--	---

	<pre> "pLoadOrigin": 3400, "pSetOrigin": 901900, "eToaalInverterOrigin": 24019, "eTotalLoadOrigin": 5219, "eTotalBuyOrigin": 8519, "eTotalSellOrigin": 8819 } } </pre>
--	--

3.15 获取单台 EPM 某日的实时数据

接口名称	获取单台 EPM 某日的实时数据		
接口描述	对应锦浪云平台EPM日图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/epm/day		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	EPM_SN
searchinfo	String	Y	查询字段，多个字段英文逗号分隔 u_ac1 电压U u_ac2 电压V u_ac3 电压W i_ac1 电流U i_ac2 电流V i_ac3 电流W p_ac1 功率U p_ac2 功率V p_ac3 功率W power_factor 电网功率因数 fac_meter 电网频率(Meter) p_load 负载总功率 e_toaal_inverter 逆变器总发电量 e_total_load 负载总用电量 e_total_buy 总买电 e_total_sell 总卖电
time	String	Y	指定查询某日的数据，例：2022-09-24
timeZone	number	Y	电站时区
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Array	Y	数据标识
dataTimestamp	number	Y	更新时间(8时区)
timeStr	String	Y	更新时间根据电站时区转换的字符串

pEpmTotal	number	N	EPM总功率(电网总功率) 负值代表买电, 正值代表卖电 传e_epm_total获取
pEpmTotalStr	String	N	EPM总功率单位
pEpmTotalPec	number	N	EPM总功率百分比
eTotalBuy	number	N	电网取电总有功电能, 传e_total_buy获取
eTotalSell	number	N	电网送电总有功电能, 传e_total_sell获取
uAc1	number	N	EPM交流电压U, 传u_ac1获取
iAc1	number	N	EPM交流电流U, 传i_ac1获取
pAc1	number	N	EPM有功功率U, 传p_ac1获取
uAc2	number	N	EPM交流电压V, 传u_ac2获取
iAc2	number	N	EPM交流电流V, 传i_ac2获取
pAc2	number	N	EPM有功功率V, 传p_ac2获取
uAc3	number	N	EPM交流电压W, 传u_ac3获取
iAc3	number	N	EPM交流电流W, 传i_ac3获取
pAc3	number	N	EPM有功功率W, 传p_ac3获取
pInverterTotal	number	N	逆变器_总功率, 传p_inverter_total获取
pLimit	number	N	功率限制百分比, 传p_limit获取
ctRatio	number	N	CT电流传感器变比比值, 传ct_ratio获取
powerFactor	number	N	电网功率因数, 传power_factor获取
facMeter	number	N	电网频率, 传fac_meter获取
pLoad	number	N	负载总功率, 传p_load获取
eToaalInverter	number	N	逆变器总发电量, 传e_toaal_inverter获取
eTotalLoad	number	N	负载总用电量, 传e_total_load获取
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/day Connection: keep-alive Time: Wed, 28 Jun 2023 02:41:59 GMT Content-MD5: P3y0vBtI9DkzBxNo6BXInw== Content-Type: application/json Authorization:API 1300386381676644416:eSyNqUbYhu5z80vIKiFxMr3poNY= token: Date: Wed, 28 Jun 2023 02:41:59 GMT Content-Length: 111 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "sn": "00FFC0011557002", "searchinfo": "u_ac1,u_ac2,e_total_buy,e_total_sell", "time": "2023-06-27", </pre>		

	"timeZone": "8"
	}
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "daylightList": [], "e_total_buy": [], "u_ac1": [], "data_timestamp": [], "timeStr": [], "u_ac2": [], "daylightSwitch": 0, "e_total_sell": [] } }

3.16 获取单台 EPM 某月的日数据

接口名称	获取单台 EPM 某月的日数据		
接口描述	对应锦浪云平台EPM月图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/epm/month		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	EPM_SN
month	String	Y	指定查询某月的数据，例：2019-07
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Array	Y	数据标识
date	number	Y	更新时间，格式时间戳
dateStr	String	Y	更新时间，格式字符串
energy	number	N	发电量
epmSellEnergy	number	N	卖电量
epmBuyEnergy	number	N	买电量
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/month Connection: keep-alive Time: Wed, 28 Jun 2023 02:41:59 GMT		

	Content-MD5: P3y0vBtI9DkzBxNo6BXInw== Content-Type: application/json Authorization:API 1300386381676644416:eSyNqUbYhu5z80vIKiFxMr3poNY= token: Date: Wed, 28 Jun 2023 02:41:59 GMT Content-Length: 111 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.18) { "sn": "00FFC0011557002", "month": "2023-06" }
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "id": "1306507149539028553", "money": 0.000, "energy": 0.000, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "epmSellEnergy": 0, "epmBuyEnergy": 0, "date": 1687924800000, "dateStr": "2023-06-28", "timeZone": 8, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0, "offSetIncome": 0, "errorFlag": 0 }] }

3.17 获取单台 EPM 某年的月数据

接口名称	获取单台 EPM 某年的月数据
------	-----------------

接口描述	对应锦浪云平台EPM年图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/epm/year		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	EPM_SN
year	String	Y	指定查询某年的数据，例：2019
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Array	Y	数据标识
date	number	Y	+8时区下的更新时间，格式时间戳
dateStr	String	Y	更新时间，格式字符串
energy	number	N	发电量
epmSellEnergy	number	N	卖电量
epmBuyEnergy	number	N	买电量
代码示例			
请求参数	<pre>POST /v1/api/year Connection: keep-alive Time: Wed, 28 Jun 2023 02:41:59 GMT Content-MD5: P3y0vBtI9DkzBxNo6BXInw== Content-Type: application/json Authorization:API 1300386381676644416:eSyNqUbYhu5z80vIKiFxFxMr3poNY= token: Date: Wed, 28 Jun 2023 02:41:59 GMT Content-Length: 111 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.18) { "sn": "00FFC0011557002", "year": "2023" }</pre>		
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "id": "1306507149551593479", "money": 0.000,</pre>		

	<pre> "energy": 0.000, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "epmSellEnergy": 0, "epmBuyEnergy": 0, "date": 1685592000000, "dateStr": "2023-06", "timeZone": 8, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0, "offSetIncome": 0, "errorFlag": 0 }] }</pre>
--	--

3.18 获取单台 EPM 的年数据

接口名称	获取单台 EPM 的年数据		
接口描述	对应锦浪云平台EPM总图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/epm/all		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	EPM_SN
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Array	Y	数据标识
year	number	Y	年
energy	number	N	发电量
epmSellEnergy	number	N	卖电量
epmBuyEnergy	number	N	买电量
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/epm/all Connection: keep-alive Time: Wed, 28 Jun 2023 02:46:19 GMT		

	Content-MD5: TopIFbbEpLD0N0xViocHCw== Content-Type: application/json Authorization:API 1300386381676644416:6IlPSU37PZ0+0UnjQ8NE4DTLYFI= token: Date: Wed, 28 Jun 2023 02:46:19 GMT Content-Length: 24 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "sn": "00FFC0011557002" }
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "id": "1306507149559981588", "money": 0.000, "energy": 0.000, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "epmSellEnergy": 0, "epmBuyEnergy": 0, "year": 2023, "timeZone": 8, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0, "offSetIncome": 0, "errorFlag": 0 }] }

3.19 获取账号下气象仪列表

接口名称	获取账号下气象仪列表
接口描述	对应锦浪云平台气象仪列表
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/weatherList

请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	number	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	number	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
stationId	number	N	1.指定 stationId 代表查询此电站下的信息，stationId 可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有信息。
nmiCode	String	N	1.指定 nmiCode 代表查询此 nmi 下的信息，nmiCode 可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
id	number	Y	气象仪ID
collectorSn	String	N	气象仪SN/采集器SN
collectorId	number	N	采集器ID
name	String	N	气象仪名称
weatherModel	String	N	气象仪型号 1 = 为锦州阳光，2 = 为锦州利诚
userId	number	N	业主id
stationId	number	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
state	number	N	气象设备状态：1 = 在线，2 = 离线
dataTimestamp	number	N	更新时间
totalR	number	N	总辐射，单位W/m²
directR	number	N	直接辐射，单位W/m²
scatteredR	number	N	散射辐射，单位W/m²
sunshineTim	number	N	日照时长，单位m
totalRday	number	N	总辐射日累计，单位 MJ/m²
directRday	number	N	直接辐射日累计，单位 MJ/m²
scatteredRday	number	N	散射辐射日累计，单位 MJ/m²
temp	number	N	温度，单位取temperatureUnit
temperatureUnit	String	N	温度单位
humidity	number	N	湿度，单位%RH

windDirection	number	N	风向
windSpeed	number	N	风速，单位m/s
airPressure	number	N	气压，单位 Pa
rainfall	number	N	雨量，单位 mm
pvTemp	number	N	组件温度，单位取temperatureUnit
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/weatherList Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 06:42:38 GMT Content-MD5: YyrTpXdCTJN377g1hYLcJw== Authorization: 1300386381676644416:k+aaQOt5Tr3M4YmLpKjJUoQgum4= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 45 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": "1", "pageSize": "20", "stationId": "1306858901386142072" } API		
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "page": { "records": [{ "id": "1306858901386142611", "createDate": 1687918406814, "stationId": "1298491919448631809", "stationName": "AC显示储能中试设备测试", "temperatureUnit": "°F", "collectorId": "1306858901386142611", "simFlowState": -4, "isRealtime": 0, "rs485ComAddr": "3039", "dateTime": "1630473850", "weatherModel": "2", "windSpeed": 1.2, "windDirection": 12, "pvTemp": 36.1,		

	<pre>"temp": 36.0, "humidity": 0.2, "totalR": 834, "scatteredR": 3389, "directR": 3389, "totalRday": 5.24, "scatteredRday": 2.38, "directRday": 3.38, "rainfall": 0.1, "dewTemp": 100.09, "airPressure": 10.0, "sunshineTim": 5.83, "dataTimestamp": "1687918466519", "dataTimestampStr": "2023-06-28 12:14:26 (UTC+10:00)", "dataCleaningState": 2, "collectorSn": "FFC00115570", "state": 2, "stateExceptionFlag": 0, "timeZone": 10.00, "timeZoneStr": "(UTC+10:00)", "timeZoneName": "(UTC+10:00) ", "sunshineTimStr": "5h50m" }], "total": 1, "size": 20, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": false, "searchCount": true, "pages": 1 } }</pre>
--	---

3.20 获取单台气象仪详情

接口名称	获取单台气象仪详情		
接口描述	对应锦浪云平台气象仪详情		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/weatherDetail		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	气象仪SN

返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
id	number	Y	气象仪ID
collectorSn	String	N	气象仪SN/采集器SN
collectorId	number	N	采集器ID
name	String	N	气象仪名称
weatherModel	String	N	气象仪型号 1 = 锦州阳光, 2 = 锦州利诚
userId	number	N	业主id
stationId	number	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
state	number	N	气象设备状态: 1 = 在线, 2 = 离线
dataTimestamp	number	N	更新时间
totalR	number	N	总辐射, 单位W/m²
directR	number	N	直接辐射, 单位W/m²
scatteredR	number	N	散射辐射, 单位W/m²
sunshineTim	number	N	日照时长, 单位m
totalRday	number	N	总辐射日累计, 单位MJ/m²
directRday	number	N	直接辐射日累计, 单位MJ/m²
scatteredRday	number	N	散射辐射日累计, 单位MJ/m²
temp	number	N	温度, 单位取temperatureUnit
temperatureUnit	String	N	温度单位
humidity	number	N	湿度, 单位%RH
windDirection	number	N	风向
windSpeed	number	N	风速, 单位m/s
airPressure	number	N	气压, 单位 Pa
rainfall	number	N	雨量, 单位 mm
pvTemp	number	N	组件温度, 单位取temperatureUnit
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/weatherDetail Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 06:42:38 GMT Content-MD5: YyrTpXdCTJN377g1hYLcJw== Authorization:API 1300386381676644416:k+aaQOt5Tr3M4YmLpKjJUoQgum4= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 45		

	Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "sn": "FFC00115570" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "collectorId": "1306858901386142611", "simFlowState": -4, "stationId": "1298491919448631809", "stationName": "123", "stationType": 0, "stationTypeNew": 3, "synchronizationType": 0, "gridSwitch1": 0, "sno": "1085AC", "timeZone": 10.00, "timeZoneStr": "UTC+10:00", "daylight": 0, "daylightSwitch": 0, "epmType": 1, "isRealtime": 0, "rs485ComAddr": "3039", "dataTime": "1630473850", "weatherModel": "2", "windSpeed": 1.2, "windDirection": 12, "pvTemp": 36.1, "temp": 36.0, "temperatureUnit": "°F", "humidity": 0.2, "totalR": 834, "scatteredR": 3389, "directR": 3389, "totalRday": 5.24, "scatteredRday": 2.39, "directRday": 3.39, "rainfall": 0.1, "dewTemp": 100.10, "airPressure": 10.0, "windSpeed2": 12.20, </pre>

	<pre> "windSpeed10": 14.20, "sunshineTim": 5.83, "dataTimestamp": "1687918466519", "dataCleaningState": 2, "collectorSn": "FFC00115570", "state": 2, "stateExceptionFlag": 0, "sunshineTimStr": "5h50m" } </pre>
--	--

3.21 获取账号下电表列表

接口名称	获取账号下电表列表		
接口描述	对应锦浪云平台电表列表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/ammeterList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	number	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	number	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
stationId	number	N	1.指定 stationId 代表查询此电站下的信息，stationId 可从从电站列表中获取。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
id	number	Y	电表ID
sn	String	N	电表SN
collectorId	number	N	采集器ID
collectorSn	String	N	采集器SN
name	String	N	电表名称
stationId	number	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
state	number	N	电表设备状态：1 = 在线，2 = 离线
dataTimestamp	number	N	更新时间

psum	number	N	实时功率
psumStr	String	N	实时功率单位
psumPec	number	N	实时功率倍率
eTodayPositiveActive	number	N	日正向电量
eTodayPositiveActiveStr	String	N	日正向电量单位
eTodayReverseActive	number	N	日反向电量
eTodayReverseActiveStr	String	N	日反向电量单位
eTotalPositiveActive	number	N	累计正向电量
eTotalPositiveActiveStr	String	N	累计正向电量单位
eTotalReverseActive	number	N	累计反向电量
eTotalReverseActiveStr	String	N	累计反向电量单位
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/ammeterList Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 06:42:38 GMT Content-MD5: YyrTpXdCTJN377g1hYLcJw== Authorization: API 1300386381676644416:k+aaQOt5Tr3M4YmLpKjJUoQgum4= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 45 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": "1", "pageSize": "20", "stationId": "1306858901386142072" }		
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "成功", "data": { "page": { "records": [{ "id": "12977912340000000", "sn": "10123602C20000000", "name": "电表", "dataTimestamp": "1710408300000", "dataTimestampStr": "2024-03-14 17:25:00", "state": 1, "stateExceptionFlag": 0, "psum": 0, }		

	<pre>"psumStr": "kW", "psumPec": "1", "collectorId": "130109345800000000", "collectorSn": "101236000000000000", "collectorName": "采集器", "collectorState": 1, "ammeterId": "1297791234641760809", "stationName": "电站", "stationId": "1299184320438960373", "eTotalPositiveActive": 0.34, "eTotalPositiveActiveStr": "kWh", "eTotalReverseActive": 168.78, "eTotalReverseActiveStr": "kWh", "eTodayPositiveActive": 0, "eTodayPositiveActiveStr": "kWh", "eTodayReverseActive": 0, "eTodayReverseActiveStr": "kWh", "currentTransformer": 1, "timeZone": 8, "timeZoneStr": "(UTC+08:00)", "timeZoneName": "(UTC+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐" }], "total": 1, "size": 10, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": false, "searchCount": true, "pages": 1 } }</pre>
--	--

3.22 获取单台电表详情

接口名称	获取单台电表详情		
接口描述	对应锦浪云平台电表详情		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/ammeterDetail		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	Y	电表 SN

返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功, 其他代表失败, 失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
id	number	Y	电表ID
sn	String	N	电表SN
collectorId	number	N	采集器ID
collectorSn	String	N	采集器SN
name	String	N	电表名称
stationId	number	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
state	number	N	电表设备状态: 1 = 在线, 2 = 离线
dataTimestamp	number	N	更新时间
currentTransformer	number	N	电流互感器倍率
electricMeter	number	N	电表相数 0:单相;其他:三相
pA	number	N	有功功率 A (W)
pB	number	N	有功功率 B (W)
pC	number	N	有功功率 C (W)
aReactivePower	number	N	无功功率 A (Var)
bReactivePower	number	N	无功功率 B (Var)
cReactivePower	number	N	无功功率C (Var)
aLookedPower	number	N	视在功率A (VA)
bLookedPower	number	N	视在功率B (VA)
cLookedPower	number	N	视在功率C (VA)
uA	number	N	a相电压(V)
uB	number	N	b相电压(V)
uC	number	N	c相电压(V)
iA	number	N	a相电流(A)
iB	number	N	b相电流(A)
iC	number	N	c相电流(A)
psum	number	N	实时功率
psumStr	String	N	实时功率单位
psumPec	number	N	实时功率倍率
totalReactivePower	number	N	无功总功率(Var)
totalViewPower	number	N	视在总功率(VA)
fAc	number	N	频率(Hz)
averagePowerFactor	number	N	功率因数

eTodayPositiveActive	number	N	日正向电量
eTodayPositiveActiveStr	String	N	日正向电量单位
eTodayReverseActive	number	N	日反向电量
eTodayReverseActiveStr	String	N	日反向电量单位
eMonthPositiveActive	number	N	月正向电量
eMonthPositiveActiveStr	String	N	月正向电量单位
eMonthReverseActive	number	N	月反向电量
eMonthReverseActiveStr	String	N	月反向电量单位
eYearPositiveActive	number	N	年正向电量
eYearPositiveActiveStr	String	N	年正向电量单位
eYearReverseActive	number	N	年反向电量
eYearReverseActiveStr	String	N	年反向电量单位
eTotalPositiveActive	number	N	累计正向电量
eTotalPositiveActiveStr	String	N	累计正向电量单位
eTotalReverseActive	number	N	累计反向电量
eTotalReverseActiveStr	String	N	累计反向电量单位
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/ammeterDetail Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 06:42:38 GMT Content-MD5: YyrTpXdCTJN377g1hYLcJw== Authorization: 1300386381676644416:k+aaQOt5Tr3M4YmLpKjJUoQgum4= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 45 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "sn": "12345678900000000" }		
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "成功", "data": { "stationId": "129918430000000000", "stationName": "电站", "stationType": 1, "timeZone": 8, "timeZoneStr": "UTC+08:00", "daylight": 0, "daylightSwitch": 0, } }		

	"sno": "111111", "collectorId": "13010934500000", "collectorSn": "1234567890000000", "collectorState": 1, "simFlowState": -3, "dataTimestamp": "1710471000000", "sn": "123456789000000000", "id": "1297791234641000000", "state": 1, "stateExceptionFlag": 0, "electricMeterProtocol": 2, "electricMeter": 1, "currentTransformer": 1, "iA": -3.27, "iAStr": "A", "uA": 21539.2, "uAStr": "V", "iB": -3.57, "iBStr": "A", "uB": 22020.3, "uBStr": "V", "iC": -5.11, "iCStr": "A", "uC": 20812.4, "uCStr": "V", "psum": -180.269, "psumStr": "kW", "psumPec": "1", "totalReactivePower": 148232, "totalReactivePowerStr": "Var", "totalViewPower": -255769, "totalViewPowerStr": "VA", "averagePowerFactor": 0.77, "pA": -61933, "pAStr": "W", "aReactivePower": 23830, "aReactivePowerStr": "Var", "aLookedPower": -70567, "aLookedPowerStr": "VA", "pB": -37413, "pBStr": "W", "bReactivePower": 62340, "bReactivePowerStr": "Var", "bLookedPower": -78782,
--	---

	<pre> "bLookedPowerStr": "VA", "pC": -80922, "pCStr": "W", "cReactivePower": 62061, "cReactivePowerStr": "Var", "cLookedPower": -106419, "cLookedPowerStr": "VA", "fAc": 49.95, "eTotalPositiveActive": 825.3, "eTotalPositiveActiveStr": "MWh", "eTotalReverseActive": 3.15, "eTotalReverseActiveStr": "MWh", "eTodayPositiveActive": 1.575, "eTodayPositiveActiveStr": "MWh", "eTodayReverseActive": 0, "eTodayReverseActiveStr": "kWh", "eMonthPositiveActive": 59.325, "eMonthPositiveActiveStr": "MWh", "eMonthReverseActive": 0, "eMonthReverseActiveStr": "kWh", "eYearPositiveActive": 299.25, "eYearPositiveActiveStr": "MWh", "eYearReverseActive": 0, "eYearReverseActiveStr": "kWh", "aphasePowerFactor": 0, "bphasePowerFactor": 0, "cphasePowerFactor": 0 } } </pre>
--	--

4 电站接口

4.1 获取账号下电站列表

接口名称	获取账号下电站列表		
接口描述	对应锦浪云平台电站列表		
请URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/userStationList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	number	Y	当前页数指定要返回的分页页码。默认值1
pageSize	number	Y	指定每个响应页面中返回的最大记录数。默认值20，最大值100

nmiCode	String	N	nmi码
idList	Array	N	1.指定批量 id 查询电站列表。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有电站信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	分页对象
current	number	Y	当前页
pages	number	Y	总页数
size	number	Y	每页最大条数
total	number	Y	总条数
records	array	Y	数据
id	number	N	电站id
stationName	String	N	电站名称
addr	String	N	电站地址
userId	number	N	业主Id
userName	String	N	业主姓名
mobile	String	N	手机号
capacity	Number	N	装机容量
capacityStr	String	N	装机容量单位
capacity1	Number	N	电站装机容量不进位
fullHour	Number	N	满发小时数
picName	String	N	图片
latitude	String	N	纬度
longitude	String	N	经度
installerId	number	N	安装商组织id
installer	String	N	安装商组织
installerMobile	String	N	安装商
installerEmail	String	N	安装商邮箱
userMobile	String	N	业主电站
userEmail	String	N	业主邮箱
email	String	N	邮箱
sno	String	N	电站短ID
country	number	N	国家id
countryStr	String	N	国家名称
region	number	N	区域id
regionStr	String	N	区域名称

city	number	N	城市id
cityStr	String	N	城市名称
county	number	N	区id
countyStr	String	N	区名称
dip	Number	N	倾角
azimuth	Number	N	方位角
timeZone	Number	N	时区
timeZoneName	String	N	时区名称
timeZoneStr	String	N	时区格式化字符串
timeZoneId	number	N	时区id
daylight	Number	N	夏令时
price	Number	N	每度电收益
module	number	N	组件数量
pic1Url	String	N	电站照片url
power	Number	N	功率
powerStr	String	N	功率单位
dayEnergy	Number	N	当日能量
dayEnergyStr	String	N	当日能量单位
dayIncome	Number	N	日收益
dayIncomeUnit	String	N	日收益单位
monthEnergy	Number	N	月能量
monthEnergyStr	String	N	月能量单位
yearEnergy	Number	N	年能量
yearEnergyStr	String	N	年能量单位
allEnergy	Number	N	总能量
allEnergyStr	String	N	总能量单位
allEnergy1	Number	N	累计能量原始值
allIncome	Number	N	累计收益
allIncomeUnit	String	N	累计收益单位
synchronizationType	number	N	并网类型 0全额上网 1自发自用 2离网
stationTypeNew	number	N	电站类型，详见附录2
batteryTotalDischargeEnergy	Number	N	电池累计放电量
batteryTotalChargeEnergy	Number	N	电池累计充电量
gridPurchasedTotalEnergy	Number	N	电表累计买电量
gridSellTotalEnergy	Number	N	电表累计卖电量
homeLoadTotalEnergy	Number	N	负载总用电量
oneSelf	Number	N	自发自用
batteryTodayDischargeEnergy	Number	N	电池当日放电量
batteryTodayChargeEnergy	Number	N	电池当日充电量

gridPurchasedTodayEnergy	Number	N	电表当日买电量
gridSellTodayEnergy	Number	N	电表当日卖电量
homeLoadTodayEnergy	Number	N	负载当日用电量
money	String	N	货币单位, 例: CNY
accessTime	Number	N	接入平台时间
connectTime	Number	N	并网时间
createDate	Number	N	创建时间
remark1	String	N	备注1
remark2	String	N	备注2
remark3	String	N	备注3
state	number	N	电站状态: 1 = 在线, 2 = 离线, 3 = 报警
dataTimestamp	number	N	更新时间
inverterPower	String	N	逆变器额定功率和
nmiCode	String	N	nmi码
stationStatusVo	Object	N	电站状态对象值
all	number	N	电站总数
normal	number	N	正常电站数
offline	number	N	离线电站数
fault	number	N	故障电站数
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/userStationList Connection: keep-alive Date: Wed, 31 May 2023 09:12:23 GMT Content-MD5: nyUAGqC1qeRnZ4vvgxK2ow== Authorization: API 1300386381676565707:PqHiysQ8BILCrFIHshkSue5yzg= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 70 Host: www.soliscloud.com:13333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "pageNo": 1, "pageSize": 10, "nmiCode": "" }</pre>		
返回参数	<pre>{ "code": "0", "msg": "success", "data": { "stationStatusVo": { "all": 0, "normal": 0, </pre>		

	<pre>"fault": 0, "offline": 0, "building": 0, "mppt": 0 }, "page": { "records": [], "total": 0, "size": 10, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": false, "searchCount": true, "pages": 0 }, "mpptSwitch": 0 } }</pre>
--	---

4.2 获取单个电站详情

接口名称	获取单个电站详情		
接口描述	对应锦浪云平台电站详情		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationDetail		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	number	Y	电站id从电站列表获取与nmi码必须一个
nmiCode	String	N	nmi码 与电站id必须一个
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Object	Y	数据标识
id	number	Y	电站id
stationName	number	Y	电站名称
addr	String	Y	电站地址
userId	Integer	Y	业主Id
userName	String	Y	业主姓名
userMobile	Integer	Y	业主电话
userEmail	String	N	业主邮箱
capacity	String	N	装机容量
capacityPec	String	N	装机容量倍率

capacityStr	String	N	装机容量单位
dayEnergy	Number	N	当日能量
dayEnergyStr	String	N	当日能量单位
monthEnergy	Number	N	当月能量
monthEnergyStr	String	N	当月能量单位
yearEnergy	Number	N	当年能量
yearEnergyStr	String	N	当年能量单位
allEnergy	Number	N	总能量
allEnergyStr	String	N	总能量单位
dayInCome	Number	N	当日收益
dayInComeUnit	String	N	当日收益单位
monthInCome	Number	N	当月收益
monthInComeUnit	String	N	当月收益单位
yearInCome	Number	N	当年收益
yearInComeUnit	String	N	当年收益单位
allInCome	Number	N	总收益
allInComeUnit	String	N	总收益单位
fullHour	Number	N	满发小时数
picName	String	N	图片
power	Number	N	功率
powerPec	Number	N	功率倍率（如果使用下面的单位，要乘以倍率）
powerStr	String	N	功率单位
latitude	String	N	纬度
longitude	String	N	经度
dip	Number	N	倾角
azimuth	Number	N	方位角
price	String	N	每度电收益
state	Integer	N	电站状态
dataTimestamp	Integer	N	更新时间
money	String	N	货币种类
brand	String	N	品牌
condTxtN	String	N	晚上天气
condTxtD	String	N	白天天气
tmpMax	String	N	最高温度
tmpMin	String	N	最低温低
tmpUnit	String	N	温度单位
sr	String	N	日出时间
ss			日落时间
hum			湿度

windDir			风向
windSpd			风速
weatherUpdateDate			天气更新时间
powerStationNumTree	String	N	植树
powerStationNumTreeUnit	String	N	植物单位
powerStationAvoidedCo2	String	N	二氧化碳减排
powerStationAvoidedCo2Unit	String	N	二氧化碳减排单位
module	Integer	N	组件数量
mobile	Integer	N	电站联系人
installerEmail	String	N	安装商邮箱
installerMobile	Integer	N	安装商电话
batteryPower	Number	N	电池充放电功率
batteryPowerStr	String	N	电池充放电功率单位
batteryPowerPec	Number	N	电池充放电功率百分比
batteryDischargeEnergy	Number	N	电池放电量
batteryDischargeEnergyStr	String	N	电池放电量单位
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电量
batteryChargeEnergyStr	String	N	电池充电量单位
batteryPercent	Number	N	电池SOC
psum	Number	N	电表功率
psumStr	String	N	电表功率单位
psumPec	Number	N	电表功率百分比
gridPurchasedDayEnergy	Number	N	电表当日买电
gridPurchasedDayEnergyStr	String	N	电表当日买电单位
gridPurchasedMonthEnergy	Number	N	电表当月买电
gridPurchasedMonthEnergyStr	String	N	电表当月买电单位
gridPurchasedYearEnergy	Number	N	电表当年买电
gridPurchasedYearEnergyStr	String	N	电表当年买电单位
gridPurchasedTotalEnergy	Number	N	电表总买电
gridPurchasedTotalEnergyStr	String	N	电表总买电单位
gridSellDayEnergy	Number	N	电表当日卖电
gridSellDayEnergyStr	String	N	电表当日卖电单位
gridSellMonthEnergy	Number	N	电表当月卖电
gridSellMonthEnergyStr	String	N	电表当月卖电单位
gridSellYearEnergy	Number	N	电表当年卖电
gridSellYearEnergyStr	String	N	电表当年卖电单位
gridSellTotalEnergy	Number	N	电表总卖电
gridSellTotalEnergyStr	String	N	电表总卖电单位
familyLoadPower	Number	N	负载功率

familyLoadPowerStr	String	N	负载功率单位
familyLoadPowerPec	Number	N	负载功率百分比
homeLoadEnergy	Number	N	当日负载电量
homeLoadEnergyStr	String	N	当日负载电量单位
inverterPower	String	N	逆变器额定功率和
nmiCode	String	N	nmi码
country	Integer	N	国家id
countryStr	String	N	国家名称
region	Integer	N	区域id
regionStr	String	N	区域名称
city	Integer	N	城市id
cityStr	String	N	城市名称
county	Integer	N	区id
countyStr	String	N	区名称
dip	Number	N	倾角
azimuth	Number	N	方位角
timeZone	Number	N	时区
timeZoneName	String	N	时区名称
timeZoneStr	String	N	时区格式化字符串
timeZoneId	Integer	N	时区id
daylight	Number	N	夏令时
stationTypeNew	Integer	N	电站类型，详见附录2
accessTime	Number	N	接入平台时间
connectTime	Number	N	并网时间
createDate	Number	N	创建时间
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/stationDetail Connection: keep-alive Time: Tue, 27 Jun 2023 05:47:26 GMT Content-MD5: sAGxE9QzeBN88qPrz+sCZQ== Content-Type: application/json Authorization: 1300386381676644416:SCITzMk7U3gKp05S+d7ETIvyq4g= token: token_cb23ed9a-ab65-4699-b942-6efbf3a6e666 Date: Tue, 27 Jun 2023 05:47:26 GMT Content-Length: 30 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1298491919448631809", "nmiCode": "41028459350" } </pre>		

API

	}
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "id": "1298491919448631809", "dataTimestamp": "1687844402978", "fullHour": 2.61, "monthCarbonDioxide": 69.92, "installerId": "1298497302686786165", "installer": "", "sno": "1085AC", "country": "15", "countryStr": "", "region": "423", "regionStr": "", "city": "11393", "cityStr": "Forster", "county": "11379", "state": 1, "dip": 30.0, "azimuth": 0.0, "power": 5.772, "timeZone": 10.00, "timeZoneName": "(UTC+10:00) ", "timeZoneStr": "(UTC+10:00)", "timeZoneId": "115", "daylight": 0, "powerStr": "kW", "createDate": 1677119648000, "createDateStr": "2023-02-23 12:34:08 (UTC+10:00)", "price": 1.0000, "capacity": 12.000, "capacityStr": "kWp", "capacityPercent": 0, "capacity1": 0, "dayEnergy": 31.300, "dayEnergyStr": "kWh", "monthEnergy": 839.000, "monthEnergyStr": "kWh", "yearEnergy": 5.603, "yearEnergyStr": "MWh", "allEnergy": 36.393,</pre>

	<pre> "allEnergyStr": "MWh", "allEnergy1": 36393.000, "updateDate": 1687844137000, "type": 0, "synchronizationType": 0, "epmType": 0, "gridSwitch": 0, "shareProcess": 1, "dcInputType": 3, "stationTypeNew": 0, "gridPurchasedTotalEnergy": 0.000, "gridSellTotalEnergy": 0.000, "homeLoadTotalEnergy": 0.000, "oneSelf": 0.00000, "homeLoadTodayEnergy": 31.300, "money": "AUD", "condTxtD": "", "condTxtN": "", "condCodeD": "305", "condCodeN": "305", "simFlowState": -1, "nmiCode": "41028459350", "jxbType": 0, "generateDays": 92, "generateDaysContinuous": 90, "inverterCount": 1, "orgCode": "61BADD", "visitorCount": 0, "daylightSwitch": 0, "daylightType": 1, "fullHourStr": "h", "capacityPec": "1", "dipStr": "30.0°", "azimuthStr": "0.0°", "dateTime": "1677119648000", "offset": 0, "offsetStr": "kWh", "dayInCome": 31.300, "dayInComeUnit": "AUD", "monthInCome": 839.000, "monthInComeUnit": "AUD", "yearInCome": 5.603, "yearInComeUnit": "KAUD", "allInCome": 36.393, </pre>
--	---

	"allInCome1": 36393.000, "allInComeUnit": "KAUD", "powerStationNumTree": 36.39, "powerStationNumTreeUnit": "棵", "powerStationAvoidedCo2": 36.28, "powerStationAvoidedCo2Unit": "t", "powerPec": "1", "porwerPercent": 0.4810, "batteryPower": 0.000, "batteryPowerStr": "kW", "batteryPowerPec": "1", "batteryPowerZheng": 0, "batteryPowerFu": 0, "batteryPercent": 0, "familyLoadPercent": 0, "psum": 5.772, "psumStr": "kW", "psumPec": "1", "psumZheng": 5772.0, "psumFu": 0, "gridPurchasedTotalEnergyStr": "kWh", "gridSellTotalEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedEnergy": 0.000, "gridPurchasedEnergyStr": "kWh", "gridSellEnergy": 0.000, "gridSellEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedDayEnergy": 0.000, "gridPurchasedDayEnergyStr": "kWh", "gridSellDayEnergy": 0.000, "gridSellDayEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedMonthEnergy": 0.000, "gridPurchasedMonthEnergyStr": "kWh", "gridSellMonthEnergy": 0, "gridSellMonthEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedYearEnergy": 0.000, "gridPurchasedYearEnergyStr": "kWh", "gridSellYearEnergy": 0.000, "gridSellYearEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeEnergy": 0.000, "batteryDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryChargeEnergy": 0.000, "batteryChargeEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeMonthEnergy": 0.000, "batteryDischargeMonthEnergyStr": "kWh",
--	--

	<pre> "batteryChargeMonthEnergy": 0.000, "batteryChargeMonthEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeYearEnergy": 0.000, "batteryDischargeYearEnergyStr": "kWh", "batteryChargeYearEnergy": 0.000, "batteryChargeYearEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeTotalEnergy": 0.000, "batteryDischargeTotalEnergyStr": "kWh", "batteryChargeTotalEnergy": 0.000, "batteryChargeTotalEnergyStr": "kWh", "familyLoadPower": 0.000, "familyLoadPowerStr": "kW", "familyLoadPowerPec": "1", "homeGridTodayEnergy": 31.300, "homeGridTodayEnergyStr": "kWh", "homeGridMonthEnergy": 0.000, "homeGridMonthEnergyStr": "kWh", "homeGridYearEnergy": 0.000, "homeGridYearEnergyStr": "kWh", "homeGridTotalEnergy": 0, "homeGridTotalEnergyStr": "kWh", "backupTodayEnergy": 0.000, "backupTodayEnergyStr": "kWh", "backupMonthEnergy": 0.000, "backupMonthEnergyStr": "kWh", "backupYearEnergy": 0.000, "backupYearEnergyStr": "kWh", "backupTotalEnergy": 0, "backupTotalEnergyStr": "kWh", "totalLoadPower": 0.000, "totalLoadPowerStr": "kW", "bypassLoadPower": 0.000, "bypassLoadPowerStr": "kW", "homeLoadEnergy": 31.300, "homeLoadEnergyStr": "kWh", "homeLoadTodayEnergyStr": "kWh", "homeLoadMonthEnergy": 0.000, "homeLoadYearEnergy": 0.000, "picUrl": "https://solis-test.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/STATION_default_user.png?Expires=1687915551&OSSAccessKeyId=LTAI5tDfhhsnNuC3fr5HU1rK&Signature=5JAsyO8hbCzqfr1TJ2lvPkMhU%2Bw%3D", "weather": "", "sr": "06:19", </pre>
--	--

	<pre>"ss": "18:26", "tmpMax": "82.0", "tmpMin": "30.0", "tmpUnit": "°F", "hum": "77", "weatherUpdateDate": "1687828212000", "weatherUpdateDateStr": "2023-06-27 11:10:12 (UTC+10:00)", "pcpn": "80.0", "pres": "1011", "windSpd": "9.1", "windDir": "SE", "weatherType": 0, "windSpeed": 0, "windDirection": 0, "humidity": 0, "temp": 0, "rainfall": 0, "airPressure": 0, "contribution": 0, "screenMap": 0, "screenGuideState": 0, "storedInverterType": 0, "powerGridAgent": "SAPN", "countryShortName": "AU", "inverterPower": 8.000, "bypassAcOnoffSet": 0, "priceMap": { "sell": "1.0000", "buy": "0" }, "sysGridPriceList": [{ "id": "6406", "createDate": 1677119648000, "updateDate": 1677119648000, "deleteFlag": 0, "unit": "AUD", "type": 0, "source": 0, "sellBuy": 0, "refId": "1298491919448631809", "price": 1.0000 },</pre>
--	---

	<pre> { "id": "6412", "createDate": 1677208349000, "updateDate": 1677208349000, "deleteFlag": 0, "unit": "AUD", "type": 0, "source": 0, "sellBuy": 1, "refId": "1298491919448631809", "price": 0.0000 }], "generatorPower": 0, "generatorPowerStr": "kW", "generatorPowerPec": "1", "generatorTodayEnergy": 0.000, "generatorTodayEnergyStr": "kW", "generatorTodayEnergyPec": "1", "generatorTotalEnergy": 0, "generatorTotalEnergyStr": "kWh", "generatorTotalEnergyPec": "1", "weatherCount": 0, "inverterPowerStr": "kW", "homeLoadMonthEnergyStr": "kWh", "homeLoadYearEnergyStr": "kWh", "homeLoadTotalEnergyStr": "kWh", "gridMonthEnergy": 0.000, "monthEnergy1": 0, "dayEnergy1": 0, "yearEnergy1": 0, "power1": 0 } </pre>
--	---

4.3 获取多个电站详情

接口名称	获取多个电站详情		
接口描述	对应锦浪云平台批量获取电站详情		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationDetailList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明

pageNo	String	N	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	Integer	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
idList	Array	N	1.指定批量 id 查询电站信息。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有电站信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	array	Y	数据标识
id	Integer	Y	电站id
stationName	String	N	电站名称
addr	String	N	电站地址
userId	Integer	N	业主Id
userName	String	N	业主姓名
userMobile	Integer	N	业主电话
userEmail	String	N	业主邮箱
capacity	String	N	装机容量
capacityPec	String	N	装机容量倍率
capacityStr	String	N	装机容量单位
dayEnergy	Number	N	当日能量
dayEnergyStr	String	N	当日能量单位
monthEnergy	Number	N	当月能量
monthEnergyStr	String	N	当月能量单位
yearEnergy	Number	N	当年收益
yearEnergyStr	String	N	当年收益单位
allEnergy	Number	N	总收益
allEnergyStr	String	N	总收益单位
fullHour	Number	N	满发小时数
picName	String	N	图片
power	Number	N	功率
powerPec	Number	N	功率倍率（如果使用下面的单位，要乘以倍率）
powerStr	String	N	功率单位
latitude	Number	N	纬度
longitude	String	N	经度
dip	Number	N	倾角
azimuth	String	N	方位角
price	Number	N	每度电收益
state	String	N	电站状态
dataTimestamp	Number	N	更新时间

money	String	N	货币种类
brand	String	N	品牌
countryStr	String	N	国家
regionStr	Number	N	区域
cityStr	Number	N	城市
condTxtN	String	N	晚上天气
condTxtD	Integer	N	白天天气
tmpMax	Integer	N	最高温度
tmpMin	String	N	最低温低
tmpUnit	String	N	温度单位
sr	String	N	日出时间
ss			日落时间
hum			湿度
windDir			风向
windSpd			风速
weatherUpdateDate			天气更新时间
powerStationNumTree	String	N	植树
powerStationNumTreeUnit	String	N	植物单位
powerStationAvoidedCo2	String	N	二氧化碳减排
powerStationAvoidedCo2Unit	String	N	二氧化碳减排单位
module	String	N	组件数量
mobile	String	N	电站联系人
installerEmail	String	N	安装商邮箱
installerMobile	String	N	安装商电话
batteryPower	String	N	电池充放电功率
batteryPowerStr	String	N	电池充放电功率单位
batteryPowerPec	String	N	电池充放电功率百分比
batteryDischargeEnergy	String	N	电池放电量
batteryDischargeEnergyStr	Integer	N	电池放电量单位
batteryChargeEnergy	Integer	N	电池充电量
batteryChargeEnergyStr	String	N	电池充电量单位
batteryPercent	Integer	N	电池SOC
psum	Number	N	电表功率
psumStr	String	N	电表功率单位
psumPec	Number	N	电表功率百分比
gridPurchasedDayEnergy	Number	N	电表当日买电
gridPurchasedDayEnergyStr	String	N	电表当日买电单位
gridPurchasedMonthEnergy	Number	N	电表当月买电
gridPurchasedMonthEnergyStr	String	N	电表当月买电单位

gridPurchasedYearEnergy	Number	N	电表当年买电
gridPurchasedYearEnergyStr	Number	N	电表当年买电单位
gridPurchasedTotalEnergy	String	N	电表总买电
gridPurchasedTotalEnergyStr	Number	N	电表总买电单位
gridSellDayEnergy	Number	N	电表当日卖电
gridSellDayEnergyStr	String	N	电表当日卖电单位
gridSellMonthEnergy	Number	N	电表当月卖电
gridSellMonthEnergyStr	String	N	电表当月卖电单位
gridSellYearEnergy	Number	N	电表当年卖电
gridSellYearEnergyStr	String	N	电表当年卖电单位
gridSellTotalEnergy	Number	N	电表总卖电
gridSellTotalEnergyStr	String	N	电表总卖电单位
familyLoadPower	Number	N	负载功率
familyLoadPowerStr	String	N	负载功率单位
familyLoadPowerPec	Number	N	负载功率百分比
homeLoadEnergy	String	N	当日负载电量
homeLoadEnergyStr	Number	N	当日负载电量单位
inverterPower	String	N	逆变器额定功率和
nmiCode	Number	N	nmi码
country	String	N	国家id
countryStr	Number	N	国家名称
region	String	N	区域id
regionStr	Number	N	区域名称
city	Number	N	城市id
cityStr	String	N	城市名称
county	String	N	区id
countyStr	String	N	区名称
dip	Integer	N	倾角
azimuth	String	N	方位角
timeZone	Integer	N	时区
timeZoneName	String	N	时区名称
timeZoneStr	Integer	N	时区格式化字符串
timeZoneId	String	N	时区id
daylight	Integer	N	夏令时
stationTypeNew	Number	N	电站类型，详见附录2
accessTime	Number	N	接入平台时间
connectTime	Number	N	并网时间
createDate	Number	N	创建时间
代码示例			

请求参数	<pre>POST /v1/api/inverterDetailList Connection: keep-alive Time: Tue, 27 Jun 2023 05:47:26 GMT Content-MD5: sAGxE9QzeBN88qPrz+sCZQ== Content-Type: application/json Authorization: API 1300386381676644416:SCITzMk7U3gKp05S+d7ETIvyq4g= token: token_cb23ed9a-ab65-4699-b942-6efbf3a6e666 Date: Tue, 27 Jun 2023 05:47:26 GMT Content-Length: 30 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1298491919448631809", "nmiCode": "41028459350" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "id": "1298491919448631809", "dataTimestamp": "1687844402978", "fullHour": 2.61, "monthCarbonDioxide": 69.92, "installerId": "1298497302686786165", "installer": "", "sno": "1085AC", "country": "15", "countryStr": "", "region": "423", "regionStr": "", "city": "11393", "cityStr": "Forster", "county": "11379", "state": 1, "dip": 30.0, "azimuth": 0.0, "power": 5.772, "timeZone": 10.00, "timeZoneName": "(UTC+10:00) ", "timeZoneStr": "(UTC+10:00)", "timeZoneId": "115", "daylight": 0,</pre>

	"powerStr": "kW", "createDate": 1677119648000, "createDateStr": "2023-02-23 12:34:08 (UTC+10:00)", "price": 1.0000, "capacity": 12.000, "capacityStr": "kWp", "capacityPercent": 0, "capacity1": 0, "dayEnergy": 31.300, "dayEnergyStr": "kWh", "monthEnergy": 839.000, "monthEnergyStr": "kWh", "yearEnergy": 5.603, "yearEnergyStr": "MWh", "allEnergy": 36.393, "allEnergyStr": "MWh", "allEnergy1": 36393.000, "updateDate": 1687844137000, "type": 0, "synchronizationType": 0, "epmType": 0, "gridSwitch": 0, "shareProcess": 1, "dcInputType": 3, "stationTypeNew": 0, "gridPurchasedTotalEnergy": 0.000, "gridSellTotalEnergy": 0.000, "homeLoadTotalEnergy": 0.000, "oneSelf": 0.00000, "homeLoadTodayEnergy": 31.300, "money": "AUD", "condTxtD": "小雨", "condTxtN": "小雨", "condCodeD": "305", "condCodeN": "305", "simFlowState": -1, "nmiCode": "41028459350", "jxbType": 0, "generateDays": 92, "generateDaysContinuous": 90, "inverterCount": 1, "orgCode": "61BADD", "visitorCount": 0, "daylightSwitch": 0,
--	--

	<pre> "daylightType": 1, "fullHourStr": "h", "capacityPec": "1", "dipStr": "30.0°", "azimuthStr": "0.0°", "dateTime": "1677119648000", "offset": 0, "offsetStr": "kWh", "dayInCome": 31.300, "dayInComeUnit": "AUD", "monthInCome": 839.000, "monthInComeUnit": "AUD", "yearInCome": 5.603, "yearInComeUnit": "KAUD", "allInCome": 36.393, "allInCome1": 36393.000, "allInComeUnit": "KAUD", "powerStationNumTree": 36.39, "powerStationNumTreeUnit": "棵", "powerStationAvoidedCo2": 36.28, "powerStationAvoidedCo2Unit": "t", "powerPec": "1", "porwerPercent": 0.4810, "batteryPower": 0.000, "batteryPowerStr": "kW", "batteryPowerPec": "1", "batteryPowerZheng": 0, "batteryPowerFu": 0, "batteryPercent": 0, "familyLoadPercent": 0, "psum": 5.772, "psumStr": "kW", "psumPec": "1", "psumZheng": 5772.0, "psumFu": 0, "gridPurchasedTotalEnergyStr": "kWh", "gridSellTotalEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedEnergy": 0.000, "gridPurchasedEnergyStr": "kWh", "gridSellEnergy": 0.000, "gridSellEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedDayEnergy": 0.000, "gridPurchasedDayEnergyStr": "kWh", "gridSellDayEnergy": 0.000, </pre>
--	---

	"gridSellDayEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedMonthEnergy": 0.000, "gridPurchasedMonthEnergyStr": "kWh", "gridSellMonthEnergy": 0, "gridSellMonthEnergyStr": "kWh", "gridPurchasedYearEnergy": 0.000, "gridPurchasedYearEnergyStr": "kWh", "gridSellYearEnergy": 0.000, "gridSellYearEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeEnergy": 0.000, "batteryDischargeEnergyStr": "kWh", "batteryChargeEnergy": 0.000, "batteryChargeEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeMonthEnergy": 0.000, "batteryDischargeMonthEnergyStr": "kWh", "batteryChargeMonthEnergy": 0.000, "batteryChargeMonthEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeYearEnergy": 0.000, "batteryDischargeYearEnergyStr": "kWh", "batteryChargeYearEnergy": 0.000, "batteryChargeYearEnergyStr": "kWh", "batteryDischargeTotalEnergy": 0.000, "batteryDischargeTotalEnergyStr": "kWh", "batteryChargeTotalEnergy": 0.000, "batteryChargeTotalEnergyStr": "kWh", "familyLoadPower": 0.000, "familyLoadPowerStr": "kW", "familyLoadPowerPec": "1", "homeGridTodayEnergy": 31.300, "homeGridTodayEnergyStr": "kWh", "homeGridMonthEnergy": 0.000, "homeGridMonthEnergyStr": "kWh", "homeGridYearEnergy": 0.000, "homeGridYearEnergyStr": "kWh", "homeGridTotalEnergy": 0, "homeGridTotalEnergyStr": "kWh", "backupTodayEnergy": 0.000, "backupTodayEnergyStr": "kWh", "backupMonthEnergy": 0.000, "backupMonthEnergyStr": "kWh", "backupYearEnergy": 0.000, "backupYearEnergyStr": "kWh", "backupTotalEnergy": 0, "backupTotalEnergyStr": "kWh",
--	---

	<pre> "totalLoadPower": 0.000, "totalLoadPowerStr": "kW", "bypassLoadPower": 0.000, "bypassLoadPowerStr": "kW", "homeLoadEnergy": 31.300, "homeLoadEnergyStr": "kWh", "homeLoadTodayEnergyStr": "kWh", "homeLoadMonthEnergy": 0.000, "homeLoadYearEnergy": 0.000, "picUrl": "https://solis-test.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/STATION_default_user.png?Expires=168 7915551&OSSAccessKeyId=LTAI5tDfhhsnNuC3fr5HU1rK&Signature=5JAsyO8hbCzqf r1TJ2lvPkMhU%2Bw%3D", "weather": "18:26 30.0 - 82.0 Aquatic Drive Rain", "sr": "06:19", "ss": "18:26", "tmpMax": "82.0", "tmpMin": "30.0", "tmpUnit": "°F", "hum": "77", "weatherUpdateDate": "1687828212000", "weatherUpdateDateStr": "2023-06-27 11:10:12 (UTC+10:00)", "pcpn": "80.0", "pres": "1011", "windSpd": "9.1", "windDir": "SE", "weatherType": 0, "windSpeed": 0, "windDirection": 0, "humidity": 0, "temp": 0, "rainfall": 0, "airPressure": 0, "contribution": 0, "screenMap": 0, "screenGuideState": 0, "storedInverterType": 0, "powerGridAgent": "SAPN", "countryShortName": "AU", "inverterPower": 8.000, "bypassAcOnoffSet": 0, "priceMap": { "sell": "1.0000", "buy": "0" </pre>
--	--

	<pre>}, "sysGridPriceList": [{ "id": "6406", "createDate": 1677119648000, "updateDate": 1677119648000, "deleteFlag": 0, "unit": "AUD", "type": 0, "source": 0, "sellBuy": 0, "refId": "1298491919448631809", "price": 1.0000 }, { "id": "6412", "createDate": 1677208349000, "updateDate": 1677208349000, "deleteFlag": 0, "unit": "AUD", "type": 0, "source": 0, "sellBuy": 1, "refId": "1298491919448631809", "price": 0.0000 }], "generatorPower": 0, "generatorPowerStr": "kW", "generatorPowerPec": "1", "generatorTodayEnergy": 0.000, "generatorTodayEnergyStr": "kW", "generatorTodayEnergyPec": "1", "generatorTotalEnergy": 0, "generatorTotalEnergyStr": "kWh", "generatorTotalEnergyPec": "1", "weatherCount": 0, "inverterPowerStr": "kW", "homeLoadMonthEnergyStr": "kWh", "homeLoadYearEnergyStr": "kWh", "homeLoadTotalEnergyStr": "kWh", "gridMonthEnergy": 0.000, "monthEnergy1": 0, "dayEnergy1": 0,</pre>
--	---

	<pre> "yearEnergy1": 0, "power1": 0 } } </pre>
--	--

4.4 获取多个电站某日的实时数据

接口名称	获取多个电站某日的实时数据		
接口描述	对应锦浪云平台批量获取电站日发电量		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationDayEnergyList		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	String	N	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	Integer	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
time	String	Y	指定查询某天数据，格式：yyyy-MM-dd
stationIds	String	N	从station/list接口获取id，多个id用英文逗号分割
idList	Array	N	1.指定批量 id 查询电站信息。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有电站信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	array	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
id	Long	Y	电站id
energy	Number	N	发电量
energyStr	String	N	发电量单位
date	Long	N	时间戳
money	String	N	收益
moneyStr	String	N	收益单位
batteryDischargeEnergy	Number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	Number	N	电表买电
gridSellEnergy	Number	N	电表卖电
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/ stationDayEnergyList Connection: keep-alive		

	Date: Wed, 28 Jun 2023 02:22:45 GMT Content-MD5: 318kyhw+nm7ATa90m1KxyA== Authorization: API 1300386381676644416:82vsMEy/KAz4p3PhzHhSYnFJQgs= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 49 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "pageNo": "1", "pageSize": "10", "time": "2023-5-26", "nmiCode": "41028459350" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "records": [{ "id": "1298491919448631809", "money": 761.000, "moneyStr": "AUD", "moneyPec": "1", "energy": 761.000, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "fullHour": 63.42, "date": 1687881600000, "dateStr": "2023-06-28", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 761.000, "oneSelf": 761.000, "consumeEnergy": 761.000, "produceEnergy": 761.000, "consumePec": 0.00, "producePec": 0.00, "offSetEnergy": 0.000, </pre>

	<pre> "offSetIncome": 0.000, "totalR": 5.243000, "directR": 3.389000, "errorFlag": 0 }], "total": 1, "size": 100, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": true, "searchCount": true, "pages": 1 } </pre>
--	--

4.5 获取多个电站的月数据

接口名称	获取多个电站的月数据		
接口描述	对应锦浪云平台电站年图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationMonthEnergyList		
请求频率限制	10 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	number	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	number	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
time	String	Y	指定查询某月数据，格式：yyyy-MM
stationIds	String	N	电站id从电站列表获取
nmiCode	String	N	nmi码
idList	Array	N	1.指定批量 id 查询电站信息。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有电站信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
id	number	Y	电站Id
energy	number	Y	发电量
date	number	Y	+8时区下的更新时间，格式时间戳
dateStr	String	Y	更新时间，格式字符串

money	number	N	收益
moneyStr	number	N	收益单位
batteryDischargeEnergy	number	N	电池放电量
batteryChargeEnergy	number	N	电池充电量
gridPurchasedEnergy	number	N	电表买电量
gridSellEnergy	number	N	电表卖电量
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/stationMonthEnergyList Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 02:27:57 GMT Content-MD5: +6vavbBiUMIXHUP4LvAhMg== Authorization: API 1300386381676644416:OjjngNHie/KHBWwAV6mPMti/fFg= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 72 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "pageNo": "1", "pageSize": "100", "time": "2023-06", "nmiCode": "41028459350" } </pre>		
返回参数	<pre> { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "records": [{ "id": "1298491919448631809", "money": 6556.000, "moneyStr": "KAUD", "moneyPec": "0.001", "energy": 6556.000, "energyStr": "MWh", "energyPec": "0.001", "fullHour": 546.33, "date": 1685548800000, "dateStr": "2023-06-01", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, </pre>		

	<pre> "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0, "oneSelf": 6556.000, "consumeEnergy": 6556.000, "produceEnergy": 6556.000, "consumePec": 0.00, "producePec": 0.00, "offSetEnergy": 0.000, "offSetIncome": 0.000, "totalR": 5.243000, "directR": 3.389000, "errorFlag": 0 }], "total": 1, "size": 100, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": true, "searchCount": true, "pages": 1 } }</pre>
--	--

4.6 获取多个电站的年数据

接口名称	获取多个电站的年数据		
接口描述	对应锦浪云平台电站图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationYearEnergyList		
请求频率限制	10 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
pageNo	number	Y	指定需要返回的页码数。默认值1，代表第1页。
pageSize	number	Y	指定每页返回的数量。默认值 20，最大值100。
time	String	Y	指定查询某年数据，格式：yyyy
stationIds	String	N	电站id从电站列表获取
nmiCode	String	N	nmi码
idList	Array	N	1.指定批量 id 查询电站信息。 2.此值为空，代表查询该账号下的所有电站信息。
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明

code	String	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Object	Y	数据标识
page	Object	Y	结果列表
total	Integer	Y	列表总数
records	Array	Y	列表
id	number	Y	电站Id
energy	number	Y	发电量
year	number	Y	年
money	number	N	收益
moneyStr	number	N	收益单位
batteryDischargeEnergy	number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	number	N	电表买电量
gridSellEnergy	number	N	电表卖电量
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/stationYearEnergyList Connection: keep-alive Date: Wed, 28 Jun 2023 02:27:57 GMT Content-MD5: +6vavbBiUMIXHUP4LvAhMg== Authorization:API 1300386381676644416:OjjngNHie/KHBWwAV6mPMti/fFg= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 72 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) <pre>{ "pageNo": "1", "pageSize": "10", "time": "2023", "nmiCode": "41028459350" }</pre>		
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "records": [{ "id": "1298491919448631809", "money": 98623.000, "moneyStr": "KAUD", </pre>		

	<pre>"moneyPec": "0.001", "energy": 98623.000, "energyStr": "MWh", "energyPec": "0.001", "fullHour": 8218.58, "year": 2023, "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0, "oneSelf": 98623.000, "consumeEnergy": 98623.000, "produceEnergy": 98623.000, "consumePec": 0.00, "producePec": 0.00, "offSetEnergy": 0.000, "offSetIncome": 0.000, "totalR": 5.243000, "directR": 3.389000, "errorFlag": 0 }], "total": 1, "size": 10, "current": 1, "orders": [], "optimizeCountSql": true, "searchCount": true, "pages": 1 }</pre>
--	--

4.7 获取单个电站某日的实时数据

接口名称	获取单个电站某日的实时数据		
接口描述	对应锦浪云平台电站详情日图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationDay		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明

id	Integer	N	电站id, 和nmiCode二选一
money	String	Y	电站货币单位, 例: CNY
time	String	Y	时间 yyyy-MM-dd
timeZone	Integer	Y	电站时区, 例: 8
nmiCode	String	N	nmi码, 和Id二选一
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功, 其他代表失败, 失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Array	Y	数据标识
power	Number	N	功率
powerStr	String	N	功率单位
time	Long	N	时间戳, 例1564088700000
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/stationDay Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 06:49:36 GMT Content-MD5: gvXLKbqHkJRwkiPCceCtSA== Authorization: 1300386381676644416:N02s7Zy+RIW63m2hyniy/xq6n2c= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 101 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1298491919448631809", "money": "CNY", "time": "2023-05-26", "timeZone": "8", "nmiCode": "41028459350" }		
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "familyLoadPower": 0.00000, "bypassLoadPower": 0.00000, "batteryPower": 0.00000, "batteryPowerZheng": 0.00000, "batteryPowerFu": 0,		

	<pre> "psum": 77.00000, "psumZheng": 77.00000, "psumFu": 0, "oneSelf": 0.00000, "consumeEnergy": 0.00000, "produceEnergy": 77.00000, "time": 1685057100000, "timeStr": "07:25:00", "money": 0, "moneyStr": "CNY", "moneyPec": "1", "power": 77.000, "powerStr": "kW", "powerPec": "0.001", "timeZone": 8 }, { "familyLoadPower": 0.00000, "bypassLoadPower": 0.00000, "batteryPower": 0.00000, "batteryPowerZheng": 0.00000, "batteryPowerFu": 0, "psum": 78.00000, "psumZheng": 78.00000, "psumFu": 0, "oneSelf": 0.00000, "consumeEnergy": 0.00000, "produceEnergy": 78.00000, "time": 1685057400000, "timeStr": "07:30:00", "money": 0, "moneyStr": "CNY", "moneyPec": "1", "power": 78.000, "powerStr": "kW", "powerPec": "0.001", "timeZone": 8 }, { "familyLoadPower": 0.00000, "bypassLoadPower": 0.00000, "batteryPower": 0.00000, "batteryPowerZheng": 0.00000, "batteryPowerFu": 0, </pre>
--	--

	<pre> "psum": 79.00000, "psumZheng": 79.00000, "psumFu": 0, "oneSelf": 0.00000, "consumeEnergy": 0.00000, "produceEnergy": 79.00000, "time": 1685057700000, "timeStr": "07:35:00", "money": 0, "moneyStr": "CNY", "moneyPec": "1", "power": 79.000, "powerStr": "kW", "powerPec": "0.001", "timeZone": 8 },...} </pre>
--	--

4.8 获取单个电站某月的日数据

接口名称	获取单个电站某月的日数据		
接口描述	对应锦浪云平台电站详情月图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationMonth		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	Integer	N	电站id, 和nmiCode二选一
money	String	Y	电站货币单位, 例: CNY
month	String	Y	时间, 格式yyyy-MM
timeZone	Integer	Y	电站时区, 例: 8
nmiCode	String	N	nmi码, 和Id二选一
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功, 其他代表失败, 失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Array	Y	数据标识
energy	Number	N	发电量
energyStr	String	N	发电量单位
date	Integer	N	时间戳, 例1564088700000
money	Number	N	收益
moneyStr	String	N	收益单位
batteryDischargeEnergy	Number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	Number	N	电表买电

gridSellEnergy	Number	N	电表卖电
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/stationMonth Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 10:36:58 GMT Content-MD5: hZtPtB6r9W7eGqoUm7yTpA== Authorization:API 1300386381676644416:4+Ci/BiGu+QAnaHn7zAIlQJZl6M= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 84 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1298491919448631809", "money": "CNY", "month": "2023-06", "nmiCode": "41028459350" }</pre>		
返回参数	<pre> { "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "id": "1308652875882403403", "money": 0.000, "moneyStr": "CNY", "moneyPec": "1", "energy": 0.000, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "fullHour": 0.00, "date": 1685592000000, "dateStr": "2023-06-01", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0.00000, "batteryChargeEnergy": 0.00000, "gridPurchasedEnergy": 0.00000, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0.00000, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0.00000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0,</pre>		

	<pre>"offSetEnergy": 0.000, "offSetIncome": 0.000, "errorFlag": 0 }, { "id": "1308652875882408134", "money": 44.900, "moneyStr": "CNY", "moneyPec": "1", "energy": 44.900, "energyStr": "kWh", "energyPec": "1", "fullHour": 3.74, "date": 1687838400000, "dateStr": "2023-06-30", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 44.900, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0.000, "offSetIncome": 0.000, "totalR": 0, "directR": 0, "errorFlag": 0 }]</pre>
--	--

4.9 获取单个电站某年的月数据

接口名称	获取单个电站某年的月数据		
接口描述	对应锦浪云平台电站详情年图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationYear		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	Integer	N	电站id, 和nmiCode二选一
money	String	Y	电站货币单位, 例: CNY

year	String	Y	时间，格式yyyy
timeZone	Integer	Y	电站时区，例：8
nmiCode	String	N	nmi码，和Id二选一
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Array	Y	数据标识
energy	Number	N	发电量
energyStr	String	N	发电量单位
date	Integer	N	时间戳，例1564088700000
money	Number	N	收益
moneyStr	String	N	收益单位
batteryDischargeEnergy	Number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	Number	N	电表买电
gridSellEnergy	Number	N	电表卖电
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/stationYear Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 10:57:37 GMT Content-MD5: NXfNhwGdQe+6lxtZ4WKk/w== Authorization:API 1300386381676644416:gSbrx4TdYOW0ljdk8Y9fFvI41xM= Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Content-Length: 80 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1298491919448631809", "money": "CNY", "year": "2023", "nmiCode": "41028459350" }		
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "id": "1308652876059249630", "money": 755.000, }] }		

	<pre> "moneyStr": "CNY", "moneyPec": "1", "energy": 755.000, "energyStr": "MWh", "energyPec": "0.001", "fullHour": 62.92, "date": 1675224000000, "dateStr": "2023-02-01", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0.00000, "batteryChargeEnergy": 0.00000, "gridPurchasedEnergy": 0.00000, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0.00000, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0.00000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0.000, "offSetIncome": 0.000, "errorFlag": 0 }, { "id": "1308652876059257166", "money": 852.000, "moneyStr": "CNY", "moneyPec": "1", "energy": 852.000, "energyStr": "MWh", "energyPec": "0.001", "fullHour": 71.00, "date": 1685592000000, "dateStr": "2023-06-01", "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, </pre>
--	---

	<pre> "offSetEnergy": 0.000, "offSetIncome": 0.000, "totalR": 0, "directR": 0, "errorFlag": 0 }] } </pre>
--	--

4.10 获取某个电站的年数据

接口名称	获取某个电站的年数据		
接口描述	对应锦浪云平台电站详情累计图表		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationAll		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	Integer	N	电站id, 和nmiCode二选一
money	String	Y	电站货币单位, 例: CNY
timeZone	Integer	Y	电站时区, 例: 8
nmiCode	String	N	nmi码, 和Id二选一
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功, 其他代表失败, 失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Array	Y	数据标识
energy	Number	N	发电量
energyStr	String	N	发电量单位
date	Integer	N	时间戳, 例1564088700000
money	Number	N	收益
moneyStr	String	N	收益单位
batteryDischargeEnergy	Number	N	电池放电电量
batteryChargeEnergy	Number	N	电池充电电量
gridPurchasedEnergy	Number	N	电表买电
gridSellEnergy	Number	N	电表卖电
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/stationAll Connection: keep-alive Date: Tue, 27 Jun 2023 11:00:40 GMT Content-MD5: QEQONshrvlmBcpig9shdPg== Authorization:API 1300386381676644416:/q0JL/CZU8jwSRL03QbTA9DfYgU= Content-Type: application/json;charset=UTF-8		

	<pre>Content-Length: 66 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1298491919448631809", "money": "CNY", "nmiCode": "41028459350" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": [{ "id": "1308652876792594370", "money": 5616.000, "moneyStr": "", "moneyPec": "1", "energy": 5616.000, "energyStr": "MWh", "energyPec": "0.001", "fullHour": 468.00, "year": 2023, "timeZone": 8, "batteryDischargeEnergy": 0, "batteryChargeEnergy": 0, "gridPurchasedEnergy": 0, "gridPurchasedIncome": 0.000, "gridSellEnergy": 0, "gridSellIncome": 0.000, "homeLoadEnergy": 0, "oneSelf": 5616.000, "consumeEnergy": 0, "produceEnergy": 0, "offSetEnergy": 0.000, "offSetIncome": 0.000, "totalR": 0, "directR": 0, "errorFlag": 0 }] }</pre>

4.11 新增电站绑定逆变器 SN

接口名称	新增电站信息		
接口描述	对应锦浪云平台新增电站绑定逆变器SN		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/addStation		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
inverterSn	String	N	逆变器SN填写即可绑定
stationName	String	Y	电站名称
userId	Integer	N	业主Id默认操作账号
mobile	String	N	手机号
capacity	String	Y	装机容量必填（单位kWp）
latitude	String	N	纬度
longitude	String	N	经度
dip	Number	N	倾角
azimuth	Number	N	方位角
money	String	Y	货币种类
addr	String	Y	电站详细地址
gdAreaCode	String	N	高德地址代码调高德API获取
countryStr	Integer	N	国家名称
regionStr	Integer	N	区域名称
cityStr	Integer	N	城市名称
price	Integer	Y	每度电收益
offset	Number	N	时区偏移量
module	String	N	组件数量
mobile	String	N	电站联系人
installerEmail	String	N	安装商邮箱
installerMobile	String	N	安装商电话
nmiCode	Number	N	nmi码唯一不可重复
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	Integer	Y	0代表成功，其他代表失败，失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Integer	Y	数据标识
stationId	Integer	Y	电站id
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/addStation Connection: keep-alive Content-Type: application/json Date: Tue, 27 Jun 2023 06:45:14 GMT Content-MD5: TgcpDReudwzrqpKQhQxshw==		

	<pre>Authorization:API 1300386381676644416:Gssn7wg9PuyniGZ5KHf1L3DCC5M= Content-Length: 545 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "stationName": "autotest22", "userId": "", "mobile": "18957465251", "capacity": "10", "picName": "", "longitude": "120.01144", "latitude": "30.320861", "dip": "45", "azimuth": "", "addr": "", "money": "CNY", "gdAreaCode": "330110", "country": 1, "region": 862, "city": 863, "countryStr": "", "regionStr": "", "cityStr": "", "countyStr": "", "price": "", "offset": "", "module": "", "installerEmail ": "", "installerMobile": "", "nmiCode": "", "language": "1" }</pre>
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": { "id": 123456 } }</pre>

4.12 修改电站信息

接口名称	修改电站信息		
接口描述	对应锦浪云平台电站信息修改		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/stationUpdate		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	number	N	电站id
stationName	String	Y	电站名称
mobile	String	N	用户手机号（不填默认操作安装商）
capacity	String	Y	装机容量 必填（单位kWp）
latitude	String	N	纬度
longitude	String	N	经度
dip	Number	N	倾角
azimuth	Number	N	方位角
money	String	N	货币种类
price	Number	Y	每度电收益
addr	String	Y	电站详细地址
高德地图：			
gdAreaCode	Integer	N	高德地址代码，调高德API获取
country	Integer	N	国家，有高德地址代码则不用填写
region	Integer	N	区域，有高德地址代码则不用填写
city	Integer	N	城市，有高德地址代码则不用填写
其他地图：			
countryStr	String	N	国家名称
regionStr	String	N	区域名称
cityStr	String	N	城市名称
module	number	N	组件数量
mobile	number	N	电站联系人
installerEmail	String	N	安装商邮箱
installerMobile	number	N	安装商电话
nmiCode	String	N	nmi码
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	Integer	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Integer	Y	数据标识
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/stationUpdate Connection: keep-alive Content-Type: application/json		

	Date: Tue, 27 Jun 2023 11:39:26 GMT Content-MD5: /xODsrSeC4vzAQJYwy3wxQ== Authorization: API 1300386381676644416:qsdQn7j7OsAzm+5g0NViL2Nf2W0= Content-Length: 474 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { " id": "1298491919448632027", " stationName": "autotest", " addr": "hangzhouzhejiang", " mobile": "18957465251", " capacity": 20, " longitude": "120.01144", " latitude": "30.320861", " dip": "", " azimuth": "", " price": "", " gdAreaCode": "330110", " country": 1, " region": 862, " city": 863, " countryStr": "China", " regionStr": "Zhejiang", " cityStr": "Hangzhou", " countyStr": "Binjiang District", " module": "", " installerEmail ": "", " installerMobile": "", " nmiCode": "", " language": "1" }
返回参数	{ " success": true, " code": "0", " msg": "success", " data": null }

4.13 新增电站绑定新采集器

接口名称	电站绑定新采集器
接口描述	对应锦浪云平台新增电站绑定采集器
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/addStationBindCollector
请求频率限制	2 times/sec

请求参数 [Body]（新建电站）			
参数名	数据类型	必填	描述说明
stationId	Number	N	电站ID 已存在电站传电站ID绑定SN,其他字段都无效
sn	String	N	采集器SN 填写即可绑定（多个请用英文逗号分隔）
stationName	String	Y	电站名称
userId	Number	N	业主Id 用户（不填默认操作安装商）
capacity	String	Y	装机容量 必填（单位kWp）
picName	String	N	图片
latitude	String	N	纬度
longitude	String	N	经度
dip	Number	N	倾角
azimuth	Number	N	方位角
money	String	N	货币种类
addr	String	N	电站详细地址
高德地图：			
gdAreaCode	Integer	N	高德地址代码，调高德API获取
country	Integer	N	国家，有高德地址代码则不用填写
region	Integer	N	区域，有高德地址代码则不用填写
city	Integer	N	城市，有高德地址代码则不用填写
其他地图：			
countryStr	String	N	国家名称
regionStr	String	N	区域名称
cityStr	String	N	城市
price	Number	N	每度电收益
offset	Number	N	时区偏移量
type	Integer	N	电站类型
contribution	Integer	N	出资方式
synchronizationType	Integer	N	并网类型
installTime	String	N	安装时间
module	Integer	N	组件数量
mobile	Integer	N	电站联系人
installerEmail	String	N	安装商邮箱
installerMobile	Integer	N	安装商电话
nmiCode	String	N	nmi码
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明

code	Integer	Y	0 代表成功，其他代表失败，失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Integer	Y	数据标识
代码示例			
请求参数	<pre> POST /v1/api/ addStationBindCollector Connection: keep-alive Content-Type: application/json Date: Wed, 28 Jun 2023 00:32:31 GMT Content-MD5: lcVMJKs5Nsqq7lDfQBrFEA== Authorization: API 1300386381676644416:l31S6aoTlhIi9yGc9VZesYPnV88= Content-Length: 555 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "sn": "FFC00115565", "stationName": "autotest22", "userId": "", "capacity": 20, "picName": "", "addr": "zhejiang hangzhouaa", "longitude": "120.01144", "latitude": "30.320861", "dip": "", "azimuth": "", "money": "", "gdAreaCode": "330110", "country": 1, "region": 862, "city": 863, "countryStr": "", "regionStr": "", "cityStr": "", "price": "0.5", "offset": "", "type": "", "contribution": "", "synchronizationType": "", "installTime": "", "module": "", "installerEmail ": "", "installerMobile": "", "nmiCode": "80023601742", "mobile": "18957465251" </pre>		

	}
返回参数	{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": "1298491919448634915" }

4.14 电站解绑采集器

接口名称	电站解绑采集器		
接口描述	对应锦浪云平台电站解绑采集器		
请求URL	https://api.ginlong.com:13333/v1/api/delCollector		
请求频率限制	2 times/sec		
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
sn	String	N	采集器SN
deleteInvert	Integer	Y	1:连带删除所有逆变器 0: 不删除,默认不删除
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	Integer	Y	0 代表成功, 其他代表失败, 失败码详见附录 1
msg	String	Y	code 值的描述
data	Integer	Y	数据标识
代码示例			
请求参数	POST /v1/api/delCollector Connection: keep-alive Content-Type: application/json Date: Wed, 28 Jun 2023 01:08:55 GMT Content-MD5: 98i7tliBFoRK45MOzLIBKw== Authorization: API 1300386381676644416:2mxDrDd+y3032bL3g6MYX8Utcxc= Content-Length: 39 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17){ { "sn": "FFC00115564", "deleteInvert": "0" } or { "sn": "FFC00115569", "deleteInvert": "1" }		
返回参数	{		

	<pre> "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": null } </pre>
--	---

4.15 电站绑定逆变器

接口名称		电站绑定逆变器	
接口描述		对应锦浪云平台电站绑定逆变器	
请求URL		https://api.ginlong.com:13333/v1/api/addDevice	
请求频率限制		2 times/sec	
请求参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
id	Integer	N	电站id, 和nmiCode二选一
sn	String	Y	多个逆变器SN时使用英文逗号分隔
nmiCode	String	N	nmi码, 和Id二选一
返回参数 [Body]			
参数名	数据类型	必填	描述说明
code	String	Y	0代表成功, 其他代表失败, 失败码详见附录1
msg	String	Y	code值的描述
data	Array	Y	数据标识
代码示例			
请求参数	<pre>POST /v1/api/addDevice Connection: keep-alive Content-Type: application/json Date: Tue, 27 Jun 2023 11:13:56 GMT Content-MD5: K+B2qWZo6EmGpxL+p3A8rA== Authorization:API 1300386381676644416:Nm6WNYb1BoV8nsdihYbaOMp77rY= Content-Length: 60 Host: test.soliscloud.com:3333 User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.17) { "id": "1298491919448631809", "sn": "FFC00115566", "nmiCode": "41028459350" }</pre>		
返回参数	<pre>{ "success": true, "code": "0", "msg": "success", "data": null }</pre>		

附录 1. 错误码

返回值	描述
R0000	无权限操作
B0001	已绑定其他用户
I0003	请输入 SN 号
B0049	该采集器已不存在或无权限，无法查看
I0000	必要参数为空
B0011	该用户不存在
I0012	帐号或者密码错误，请重新输入

附录 2. 电站类型

返回值	描述
0	并网电站
1	储能电站
2	AC Couple 电站
3	EPM 电站（并网+电表）
4	内置电表（并网+电表）
5	外置电表（显示电表）
6	S5 离网并机储能
7	S5 并网并机储能
8	并网+AC Couple 电站
9	离网储能
10	S6 并网并机储能
11	S6 离网并机储能

附录 3. 逆变器电表类型

返回值	描述
1	并网
2	并网加负载侧电表
3	并网加电网侧电表
4	储能加负载侧电表
5	储能加电网侧电表
6	保留
7	离网储能
8	并网储能双电表
1001	AC Couple（不带 CT）
1002	AC Couple（带 CT）