



Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd										
Standard Operating Procedure QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN										
Product Sản phẩm	All SFG product use HSK and push pins	Station Công đoạn	Disassembly heatsink with push pin REPAIR SOP	Equipment, tool Thiết bị, dụng cụ	ESD plastic tweezers,Clean cloth, glove	Document code Mã tài liệu	SOP-NVB1-2024006	Version Phiên bản	A	Page Trang
			Operation steps : Các bước thao tác:							
Equipmen Thiết bị (Jig & Fixture):			1. Sử dụng nhíp nhựa kẹp đầu các đầu push pins để push pins thoát ra khỏi lỗ bán mạch. Chú ý thao tác nhẹ nhàng, tránh gây va chạm với linh kiện hoặc bán mạch.[1] Use ESD plastic tweezers to clamp the head of push pins then let it pop out of PCB hole. [1] 2. Sau khi các chân push pins thoát ra khỏi lỗ bán mạch, nhẹ nhàng nhắc HSK ra khỏi bàn. [2] Remove HSK from PCB after all push pins pop-out of PCB.[2] 3. Dùng khăn sạch tăm cotton để lau các vết keo tản nhiệt thừa trên bán mạch và HSK [3] Use clean cloth to remove leftovers thermal grease on HSK and BGA surface [3] 4. Bán mạch và các liệu sau khi tháo tách riêng tới khu vực chờ xử lý. [4] Separate PCB and rework material to handling specific area. [4] Chú ý thao tác nhẹ nhàng, tránh gây va chạm với linh kiện hoặc bán mạch. Note : need pay attention gently during manipulation avoid to make collision with PCB or component on PCB							
Equipment name Tên thiết bị	Specification Qui cách	Quantity Số lượng								
Nhíp nhựa / ESD plastic tweezers	NA	1								
Vải sạch chống tĩnh điện / Clean cloth	NA	1								
 Attention item Hướng mục chú ý :			1  nhíp nhựa 2  3  vải sạch chống tĩnh điện 4 							
1 Yêu cầu đeo găng tay ESD khi thao tác Required to wearing ESD gloves when handling										
2 Yêu cầu đeo dây tĩnh điện khi thao tác When handling requires wearing electrostatic wire										
3 Công trạm sử dụng quạt ion thổi vị trí thao tác. the ion fan blow on the operation position.										