RV1126&RV1126B
差异说明及兼容设计说明

Rockchip Confidential

内容提要

一、功能差异

二、规格差异

三、Pin to pin 封装硬件BOM差异

四、Pin to pin 封装硬件管脚差异与兼容设计说明

Rockchip Confidential

功能差异

	RV1126	RV1126B-P（pin to pin）	RV1126B
Fast-booting(快启)	支持	支持	支持
AOV	支持	支持(功耗更低)	支持(功耗更低)
Pre-recording(预录)	N/A	N/A	支持

Rockchip Confidential

规格差异

	RV1126	RV1126B-P （pin to pin）	RV1126B
CPU	4*A7	4*A53	4*A53
Audio	I2S/PDM 2*DSM(PWM Audio)	I2S/PDM 2*DSM(PWM Audio)	I2S/PDM 2*DSM(PWM Audio) 2*Audio ADC
SARADC	6	6	24
PWM	16	28	28
MIPI CSI	2 x 4lane	2 x 4lane	2 x 4lane/4 x 2lane
USB	USB2.0 OTG +USB2.0 HOST	USB2.0 OTG +USB2.0 HOST	USB2.0/3.0 OTG +USB2.0 HOST
RTC	N/A	N/A	Built-in
Ethernet	GMAC (External FEPHY/GEPHY)	GMAC (External FEPHY/GEPHY)	GMAC +FEPHY

Rockchip Confidential

Pin to pin 封装硬件BOM差异

			RV1126	RV1126B-P（pin to pin）	兼容设计说明
电源	PMIC电源方案	PMIC	RK809-2	RK809-9(暂定)	直接替换
		VDD_LOGIC	0.825-0.85V	0.9V(暂定)	修改电阻
	分立电源方案	VDD_ARM	0.72-1.0V	0.75-1.1V(暂定)	修改电阻
		VDD_NPU_VEPU	0.72-1.0V	0.75-1.1V(暂定)	修改电阻
		VDD_LOGIC	0.825-0.85V	0.9V	修改电阻
		VCC_0V8	0.8V	0.9V	修改电阻
其他		DDR_ZQ	240ohm	120ohm	修改电阻
		USB DM上拉电路	贴片	NC	删除器件
		USB VBUS分压	1.8V	3.0V	修改电阻

Rockchip Confidential

Pin to pin 封装硬件管脚差异与兼容设计说明

	RV1126	RV1126B-P（pin to pin）	兼容设计说明
L9/M9/N8/N9	VEPU_VDD	NC2/NC3/NC4/NC5	独立供电设计可剔除电源 合并供电设计无需修改
R10	PMUIO_VDD_1V8	NC_6	无需修改
U5	HOST_EXTR	NC_7	无需修改
U6	OTG_EXTR	NC_8	无需修改
Y8	FLASH_VOL_SEL/GPIO0_B3	NC_9	无需修改
T8	TVSS	VSS	无需修改
H14	VCCIO_VDD_1V8	OTP_VCC_1V8	无需修改

Rockchip Confidential

Thank You!

Contact Us
Building No.18, A District,
Fuzhou Software Park,
89 Soft Avenue, Tongpan Road,
Gulou District, Fuzhou, Fujian, China
P.C: 350003
TEL: 86-591-83991906 FAX: 86-591-83951833

Rockchip Confidential