

GuardianX PRD v2.6 · 증분 — 사용자 여정 · 화면 실사 24장 · 제품 언어

- 발행: 2026-09-25 · 발행자: 세종(Cowork · 개발본부장) · 수신: 대표(승인) · Code(조율자)
- 성격: v2.5 대비 변경분만. 이 증분은 사용자 관점이다 — 「사용자 6종이 계정을 받은 첫 근무일에 자기 일을 끝내는가」를 시나리오로 정의하고, 실제 화면 24장을 한 장씩 열어(docs/agent/evidence/D-347/screens/SCREENS-1 · 2026-09-04 14:24~14:27 캡처 [실측]) 그 시나리오가 어디서 막히는지 적었다.
- 정직 고지: 이 환경에서는 실행 중인 서비스에 브라우저로 직접 들어갈 수 없었다(로컬 주소 차단). 그래서 눌러 본 것이 아니라 Code가 눌러서 찍은 화면을 읽었다. 화면에 없는 상호작용(호버·키보드·모달)은 이 문서가 판정하지 않는다 — Code가 § 6의 시나리오를 직접 눌러 실측한다.
- 수치: [실측] 저장소·캡처 · [인용] 외부 · [추정] 세종 · [판정] 세종 결정.

0. 한 장 요약

가장 큰 발견 하나 — 화면이 대장(臺帳)을 읽고 있다. 관제요원이 보는 화면에 「D-329」 「UX-17」 「response_state=occurred」 「kernels.k1_event.record_dispatch · WRITE_NO_PROBE」 「grep 0건」이 그대로 찍혀 있다 [실측: 24장 중 11장]. 우리 개발 체계의 정직함이 제품 안으로 새어 나왔다. 개발자에게는 미덕이고 관제요원에게는 외국어다. 그리고 그중 하나는 미덕이 아니라 사고다 —

P0 사고 — 계약 상대·조항·미이행 사실이 사용자 화면에 있다. /dsm/events?preset=system 「연계 상태」 상자가 「에스비정 보기술의 SDN 컨트롤러 API 명세 미수령 · 계약 DEV-SBIT-GX-20260810 3조2항 기한 경과 · 6조3항 사안 · 대표 조치 대기」를 관제요원 화면에 문단으로 낸다 [실측: dsm_events_preset_system.png]. 안양시 관제팀이 이 화면을 보는 순간 채널 파트너와의 계약 분쟁이 고객에게 노출된다. 시연 전에 반드시 닫는다.

내용	
사용자 정의	6종 그대로(U1~U6) + 각자의 「첫 근무일 시나리오」 6편(§ 2) — 온보딩 48행의 뿌리
페인포인트 검증	6종 × 「아픈 것 3」 = 18 페인포인트 중 지금 화면이 실제로 해결하는 것 7 · 반쯤 5 · 못 하는 것 6 (§ 3)
화면 실사	24장 → 결함 31건 — P0 1 · P1 12 · P2 18 (§ 4). 뿌리는 넷: ① 대장 언어 누출 ② 인수 자산(드론·영문) 노출 ③ 세 측(대응·상태·판정) 병렬 표시 ④ 첫 로그인의 빈손
입소문 설계	「다른 센터에 말하게 되는 것」 5가지와 그것을 만드는 종이 한 장 (§ 5)
PRD 반영	신규 절 5(SEC-17 P0 · UX-20~23) → 분모 120 → 125 · 상용 가중 64.3% → 62.7% [실측 위의 산술] · 손 안 도달율 68.1%

1. 사용자 정의 — 6종 (v2.4 유지) + 한 줄 정의의 정정

v2.4의 6종은 옳다. 다만 화면을 열어 보니 정의가 화면에 반영되지 않은 사람이 둘이다.

사용자	한 줄	하루 중 GuardianX 앞에 있는 시간	이번 실사에서 본 것
U1 관제요원	화면 앞의 유일한 사람. 99%는 아무 일도 없다	8시간 × 교대	첫 화면이 「역할 매핑을 찾지 못해 가장 좁은 화면」 경고. 메뉴 0개. 큐에 「저장 용량 임계」가 섞여 있다
U2 관제팀장	판단·재판정·인계·보고	2시간	「내 담당」 프리셋은 섰다. 그러나 팀장에게 필요한 「요원별 처리 현황」은 여전히 없다
U3 이동 중 수신	U1·U2·U4의 휴대폰 상태	사건당 30분	M1~M3는 이번 캡처 24장에 없다 — 데스크톱 캡처만 있다. 모바일 뷰포트 캡처가 없으면 U3는 켜져 있지 않다
U4 재난안전과 공무원	보고서·통계·감사·민원	주 2시간	보고서 템플릿 화면이 영문 CRUD(Add New Template · Usage Count) [실측] — 이 사람은 HWP를 기다린다
U5 시스템 관리자	여섯을 막을 수 있는 한 사람	주 1시간	훈련 모드·벌크 등록·시스템 프리셋이 섰다(좋다). 그러나 「카메라 등록」은 드론 Device 화면(Add New Device · Image · Color)이다
U6 외부 연계	기계	—	화면 없음(맞다). 웹훅은 3파

정정 하나 [판정]: U5의 「카메라 등록」 온보딩 행은 ●로 잡혀 있었다(온보딩 U5#4). 화면이 실재하니 규칙상 ●가 맞다. 그러나 그 화면은 드론 기체 등록 화면이다. 관제 관리자가 CCTV를 「Device · Image · Color」에 넣는 것을 「끝낼 수 있다」로 셀 수 없다. ●의 술어에 한 줄을 더한다: 「사용자 면이 실재하고 · 서버 경로가 실재하고 · 그 면이 그 사용자의 언어로 되어 있다」. 이 셋째 조건으로 재면 U5#4는 ○다. Code가 48행을 이 술어로 다시 켜다 — 내려가는 행이 있을 것이고, 내려가는 것이 옳다.

2. 첫 근무일 시나리오 6편 — 온보딩 48행의 뿌리

각 시나리오는 「계정을 받은 아침 → 그날 끝」이다. ★는 이번 실사에서 막히는 지점, ✓는 화면이 실제로 해 주는 지점 [실측].

S1 · U1 관제요원 — 야간 교대 첫날 (22:00~06:00)

- 22:00 로그인 ✓ → 첫 화면: ★ 「역할 매핑을 찾지 못해…」 노란 경고 + 빈 사이드바 (dsm_dashboard.png). 첫인상이 「설정 안 됐다」다.
- 상황판 한눈에 — 관제 대시보드에 최근 이벤트 10건 ✓ · ★ 카메라 몇 대가 살아 있는지 없다 · ★ 「패널 상태 data 0/0 loading 0/0…」 개발자용 계수기가 사용자 화면에.
- 22:10 W1 「지금 가장 급한 하나」 ✓(dsm_queue_focus.png) — 대응 시계 크게 ✓ · ★ 가장 급한 하나가 18시간 전 시드 이벤트 · ★ 스냅샷 자리에 「Network Error」 원문 · ★ 버튼이 「종결(으)로」 한 개뿐(진짜/오탐 판정이 상세로 가야 있다) · ★ 대기 카드에 「저장 용량 임계」 「카메라 무응답」이 재난과 섞여 있다.
- 23:30 화재 이벤트 — 상세 열기 ✓ · 대응 시계 4시각 ✓ · ★ 스냅샷 없음 · 주소 「조회 대상 아님(좌표 없음)」 · 영상 구간 「없음」 — 판단할 재료가 셋 다 비어 있다 · ★ 화면 하단이 개발 노트(「모델에 칸을 새로 만들지 않았습니다…」 「WRITE_NO_PROBE」).
- 판정 「실제로 판정」 ✓ → 「접수 확인」 ✓ → 전파 — ★ 전파 기록 없음(문구가 그것을 개발 용어로 설명).
- 02:00 아무 일 없음 — ★ 자동 순회 없음 · 죽은 카메라 화면 없음(multi-stream-monitor.png 는 드론 기체 3대 검은 타일 「0 Participants」).
- 06:00 인계 메모 ✓(/handover 본문은 C 차선) → 로그아웃. 판정: 야간 첫날을 혼자 끝낼 수 있는가 — 반쯤. 사건은 처리되나 평상(99%)이 비어 있고, 화면이 말을 걸지 않는다.

S2 · U2 관제팀장 — 아침 인수 (08:30~10:30)

- 로그인 → 밤사이 요약 한 줄 ✓(「미처리 2건 · 오탐 0건…」) — ★ 「오탐률 썰 수 없음(판정 0건 — 분모가 없다)」는 사람 말이 아니다.
- 「미처리」 프리셋 ✓ 서버 필터 ✓ — ★ 표에 「대응 · 상태 · 판정」 세 열이 나란히(발생(미처리) · 신규 · —). 팀장은 「어디까지 됐나」 하나를 묻는다.
- 등급 재판정 — ★ 화면에 재판정 버튼 없음(API만).
- 요원별 처리 현황 — ★ 없음. 「내 담당」은 있으나 「누구 담당」 집계는 없다.
- 상황보고서 — ★ 영문 템플릿 CRUD. HWPX는 E 차선.
- 임계값 조정·오탐 많은 카메라 — ★ 없음(`false_positive_rate` 는 요약 한 줄에만). 판정: 팀장의 아침 2시간 중 화면이 답하는 것은 절반. 「밤사이」와 「미처리」는 켜고, 「누가」「어느 카메라가」는 비었다.

S3 · U3 이동 중 — 새벽 3시 문자 (03:00~03:40)

- 문자 수신 → 링크 → 로그인 → M1 ✓(실응답 50건 [실측: D-419]) — ★ 이번 캡처에 모바일 뷰포트가 없다. 엄지 존·버튼 3·오프 라인 썰은 못 켜다.
- M2 상세 — 스냅샷(시드 20장) ✓ · 주소 ★ 39/40 미입력 · 「접수 확인」 전이 ✓.
- 현장 도착 → 회신 — M3 화면 ★ 이번 턴 C 차선.
- 근무 외 차단 — ★ 알림 채널 결정 대기. 판정: 문은 열렸고 화면은 반. 그리고 켜 적이 없다 — 모바일 캡처 0장.

S4 · U4 재난안전과 — 월요일 오전 (09:00~11:00)

- 주간 요약 ✓(12시간 → 7일 프리셋은 다음 증분) · 통계 ★ 없음.
- 월간 보고서 — ★ `report-template.png` 영문 빈 표. HWPX ★.
- 민원 「그때 그 카메라」 — 기간 필터 ✓ · 사건번호·주소 검색 ★.
- 개인정보 열람 청구 — ★ LAW-07(3파).
- 감사 대응 — 감사는 쌓인다 ✓ · 조회 화면 ★. 판정: U4는 아직 GuardianX 안에서 일을 끝낼 수 없다. 이 사람이 만족해야 다음 계약이 난다.

S5 · U5 시스템 관리자 — 설치 다음 날 (10:00~17:00)

- 계정 생성 — ★ `/users` 본문 0자(§ 0.4). 역할 부여 — `roles.png` 영문 빈 표 ★.
- 카메라 등록 — 벌크 등록 `dry-run` ✓(`dsm_cameras_import_dryrun.png`) — ★ 제목이 「UX-18 카메라 벌크 등록」 · 본문에 「D-329」「D-330」「grep 0건」.
- 주소 채우기 — ★ 역지오코딩 불가(D-329 [실측]) → CSV `address` 열로. 「주소 없는 카메라 4/5」 배지 ✓.
- 훈련 모드 ✓(`dsm_drill_mode.png`) — ★ 제목 「UX-17」 · 본문 마크다운 ** 미렌더 · `data_source = live` 칩.
- 시스템 상태 — 「시스템」 프리셋 ✓ · ★ 연계 상태 상자에 계약 문단(P0).
- 저장 용량·백업 — 시스템 이벤트 ✓ · 화면 ★(ops_monitor 안에만).
- 프로필 — ★ `Personal Information` · `ETRI-Group` · `미국 국기 전화` · `Currency Symbol` — 이전 고객·드론 제품의 흔적. 판정: 관리자는 절반을 화면에서, 절반을 커맨드로 한다. 그리고 화면의 절반이 다른 제품의 것이다.

S6 · U6 외부 연계 — 에스비 App 개발자 (반나절)

API Key ✓ · 목록 ✓ · 상세 ①(의도) · 웹훅 ★(3파) · 스키마 버전 ★ · 헬스 ★. 판정: 물어보면 답하고 먼저 알려 주지 않는다 — v2.5 그대로.

3. 페인포인트 18 — 지금 화면이 해결하는가 [실측 위의 판정]

사용자	페인포인트	해결하는 기능	판정
U1	처리한 것과 안 한 것이 섞여 목록이 쌓인다	대응 축 + 「미처리」 서버 프리셋 + 단일 초점	해결
U1	오탐을 표시할 자리가 없어 3일 만에 알람을 끈다	「오탐으로 판정」 + 사유	해결(상세에서만 · 큐에서는 못 함 → 반)
U1	아무 일 없는 8시간에 화면을 안 본다	자동 순회 · 죽은 카메라 · 인계	못 함
U2	「밤사이 무슨 일이」	요약 한 줄 + 지난 12시간	해결
U2	어느 카메라가 시끄러운가	—	못 함
U2	누가 무엇을 처리했나	「내 담당」 (본인만)	반
U3	새벽에 문자만 받고 뭘 해야 할지 모른다	M1·M2·접수 확인	해결(문) · 화면은 반
U3	사진 한 장이 문장 열 줄보다 낫다	스냅샷 20장(시드) · 화이트 라우트(D-420)	해결(시드) · 실카메라 ★
U3	새벽에 다 받는다 → 끈다	근무 외 차단	못 함(채널 결정 대기)
U4	pdf만 주면 다시 타이핑한다	HWPX	못 함(E 차선)
U4	「내 모습 지워 달라」 에 답할 자리	LAW-07	못 함(3파)
U4	감사에서 살아남는 기록	감사 쌓임 · 해시체인(S)	반
U5	카메라 40대 주소를 손으로	벌크 dry-run	해결
U5	훈련 때 실제 알람이 나간다	훈련 모드	해결
U5	서버가 죽으면 아무도 모른다	생존 알람(OPS-14)	반(대장은 구현 · 화면 미확인)
U5	관리 화면이 남의 제품	—	못 함 ← 이번 발견
U6	계속 물어봐야 한다	웹훅	못 함(3파)
전원	화면이 무슨 말인지 모르겠다	—	못 함 ← 이번 발견

7 해결 · 5 반 · 6 못 함. 「못 함」 6 중 셋은 파에 이미 있고(HWPX·LAW-07·웹훅), 둘은 이번 발견이고(관리 화면·제품 언어), 하나는 대표 결정(채널)이다.

4. 화면 실사 24장 — 결함 31건

4.1 뿌리 넷

뿌리	무엇	장 수	처방
① 대장 언어 누출	D-번호 · 절 ID · 백틱 경로 · 마크다운 원문 · 영문 enum · 개발 주석이 사용자 화면에	11	제품 언어 게이트 (UX-20) — 렌더 문자열에 <code>D-\d{3}</code> · <code>UX-\d</code> · 백틱 · <code>**</code> · <code>data_source=</code> · <code>kernels.</code> 가 있으면 exit 1. 개발 노트는 「?」 아이콘 뒤 또는 관리자 전용 패널로
② 인수 자산 누출	드론 Device · NOTAM · 비행로그 · 영문 CRUD · ETRI-Group · 미국 국기	9	역할별 메뉴 정리 (UX-21) — § 0.4는 수정 금지이지 노출 의무가 아니다 . 관제 역할 메뉴에서 드론·항공 화면을 뺀다. 남은 인수 화면은 한국어 헤더로 감싼다
③ 세 축 병렬	표에 대응·상태·판정 세 열, 상세에 넷 (등급·상태·판정·대응 진행)	4	처리 단계 1축 (UX-22) — 사용자에게는 「미처리 → 접수 → 조치 중 → 종결」 한 줄 + 판정 배지(실제/오탐). 세 축은 데이터로 남고 표시는 하나
④ 첫 로 그인의 빈손	역할 매핑 경고 · 빈 사이드바 · 깨진 로고 · 스켈레톤 고착 · 전국 지도	5	역할 기본 프리셋 시드 · 로고 자산 · 레거시 대시보드 메뉴 제거 · 지도 초기 뷰 = 테넌트 카메라 범위

4.2 결함 목록 (화면 · 결함 · 등급 · 절)

#	화면	결함	등급	절
1	events?preset=system	연계 상태 상자에 계약 상대·조항·미이행이 문단으로	P0	SEC-17
2	전 화면	로고 이미지 깨짐(logo alt 텍스트)	P1	UX-21
3	dsm_dashboard	「역할 매핑을 찾지 못해…」 경고가 첫 화면 · 사이드바 0개	P1	UX-21
4	dsm_dashboard	「패널 상태 data 0/0 loading 0/0 …」 개발 계수가 노출	P1	UX-20
5	dsm_dashboard	등급 배지 「위험·경고·정보」 — 계약 3등급은 심각·경계·주의 (DA-01 F-04)	P1	UX-22
6	dsm_dashboard · 전 화면	라이트 테마 기본(v2.5 § 5 다크 기본 미적용)	P2	UX-15
7	dsm_events	안내 상자에 response_state=occurred 백틱	P1	UX-20
8	dsm_events	「오답률 썰 수 없음(판정 0건 — 분모가 없다)」	P2	UX-20
9	dsm_events	「표시 7건(요청 상한 50건)」	P2	UX-20
10	dsm_events	대응·상태·판정 세 열 병렬	P1	UX-22
11	dsm_events (미처리)	카메라 무응답·저장 용량이 관제요원 미처리 큐에	P1	UX-21
12	dsm_events_8031	하단 개발 노트 3문단(감사 경로 · WRITE_NO_PROBE · 라우트 없음)	P1	UX-20
13	dsm_events_8031	판단 재료 3종 공백(스냅샷·주소·영상) — 시드 아닌 실이벤트	P1	UX-02
14	dsm_events_8031	상단 「규칙대로 발송」 — 뜻이 안 읽힌다	P2	UX-22
15	dsm_events_8031	판정 버튼 「실제로 판정 / 오답으로 판정」 + 전이 「→ 접수 확인」 분리 — 1클릭이 2클릭	P2	UX-22
16	dsm_queue_focus	「종결(으)로」 — 프로그램 생성 조사	P2	UX-20
17	dsm_queue_focus	「Network Error」 원문	P1	UX-20
18	dsm_queue_focus	「8분 경과 — 가장 오래 기다린 사건」 문구가 18시간 카드에	P2	UX-14
19	dsm_queue_focus	18시간 방치 시드가 「지금 가장 급한 하나」 — 시드 배지 없음 · 시연 리셋 없음	P2	UX-12
20	dsm_queue_focus	안내 문단 「이벤트는 접지 않습니다 — 위 두 수가 다른 것이 그 약속의 증거」	P2	UX-20
21	dsm_events_preset_mine	「 mine=true 만 보냅니다 … 감사(guardianx.dsm.response)에 있습니다」	P2	UX-20
22	dsm_events_preset_mine	상태 열 「기각」·판정 열 「오답」 — 같은 뜻 두 단어	P2	UX-22
23	dsm_drill_mode	제목 「UX-17 …」 · **로그 어댑터로만** 미렌더 · data_source = live 칩	P1	UX-20
24	dsm_cameras_import_dryrun	제목 「UX-18 …」 · 본문 D-329·D-330·grep	P1	UX-20
25	surveillance-dashboard	스켈레톤 고착(DA-03 § 0-1의 바로 그 증상) · 전국 지도 · 영문(Last Updated · Weather · No notifications)	P1	UX-21

#	화면	결함	등급	절
26	multi-stream-monitor	드론 기체 3대 검은 타일 · 「0 Participants」 — CCTV 격자·자동 순회 아님	P1	UX-23
27	device	「Add New Device · Status · In Use · Image · Color」 — 드론 기체 등록	P1	UX-21
28	roles · menu · report-template · media-data	영문 빈 CRUD 4장(Add New Role · Menu Management · Usage Count · bucket)	P2	UX-21
29	profile	「Personal Information · ETRI-Group ·  전화 · Currency Symbol · Decimals」	P2	UX-21
30	notam · flight-log-analysis · survey-profile	항공·드론 화면이 관제 메뉴에	P2	UX-21
31	(부재)	모바일 뷰포트 캡처 0장 — U3를 켜 적어 없다	P1	UX-03

5. 입소문 — 다른 센터에 말하게 되는 다섯 가지 [판정]

입소문은 기능이 아니라 **문장**이다. 관제팀장이 옆 시(市) 팀장에게 하는 말 다섯을 정하고, 각 문장을 만드는 화면 하나를 고정한다.

그 사람이 하는 말	만드는 것	지금
「알림이 줄었는데 놓친 건 없어」	오탐 판정 → 알림 예산 → 월간 오탐률 추세 한 장	오탐 판정 ✓ · 예산(QA-12) · 추세 ★
「아침에 한 줄만 보면 밤이 다 보여」	요약 한 줄 + 지난 12시간	✓
「보고서가 HWP로 그냥 나와」	HWPX 일일·월간	★ E 차선
「훈련 때 소방에 문자 안 가」	훈련 모드	✓
「우리 센터 대응 시간이 8분이야」	월간 보고서 첫 장 = 대응 시계 p50/p95	시계 ✓ · 보고서 첫 장 ★

종이 한 장 [판정 · 신설 요구]: 월간 보고서 1쪽을 「이번 달 우리 센터」 — 대응 시간 p50/p95 · 오탐률 추세 · 카메라 가동률 · 처리 건수 — 로 고정한다. 담당자가 상급기관과 옆 시에 **보여 줄 수 있는 종이**가 입소문의 매체다. UX-14의 월간 항목에 포함(절 신설 없음).

6. Code가 직접 누르는 시나리오 — 이번 턴 실측 요구

캡처가 아니라 **누른 기록**을 낸다. 시나리오 6편 중 셋을 이번 턴에, 각 단계에서 「누른 것 · 화면이 한 것 · 걸린 시간」을 적는다. 데스크톱 1440 + **모바일 390 뷰포트** 둘 다.

- S1 야간 첫날** (U1 계정 · 시드 이벤트 화재 1건 발생시킴) — 로그인부터 종결까지 클릭 수 · 판정→접수 1클릭인가.
- S2 아침 인수** (U2 계정 · 시드 U2 사람 1명 [D-419 구멍 메움 확인]) — 「미처리」 →재판정→인계.
- S3 새벽 문자** (U3 = U1 계정 모바일 390px) — 문자 링크→M1→M2→접수 확인→M3 회신. **스크린샷 5장 이상**.

강제 도구: `scripts/walk_scenarios.py` — 세 시나리오를 Playwright로 재현하고 클릭 수·경과·콘솔 오류 0을 낸다. 사람이 한번 누르고, 도구가 매 턴 다시 누른다.

7. PRD 절 반영 — 신규 5절 · 분모 120 → 125

절	영역	제목	AC	파
SEC-17	②	화면 내 기밀 노출 0	렌더 문자열에 계약 번호·상대사명·조항·내부 경로 0건(게이트) · 연계 상태는 「정상/대기/끊김」 한 단어 + 관리자 전용 상세	P0 · 즉시
UX-20	⑦	제품 언어 게이트	<code>verify_ui_copy.py</code> exit 0 · 사용자 언어 사전 1벌(<code>docs/design/GX-COPY_v1.md</code>) · 개발 노트는 관리자 패널로 이동	2
UX-21	⑦	역할별 메뉴·첫 화면	관제 역할 메뉴에 드론·항공·영문 CRUD 0개 · 로고 렌더 · 역할 기본 프리셋 시드로 첫 로그인 경고 0 · 레거시 대시보드 메뉴 제거	2
UX-22	⑦	등급·처리 단계 용어 통일	등급 「심각·경계·주의」 · 처리 단계 1축 표시 · 판정 배지 · 「기각/오탐」 하나로 · 생성 조사 0	2
UX-23	⑦	CCTV 격자·자동 순회·죽은 카메라	N분할 격자 · N초 순회 · 맥박 잃은 카메라 표시(OPS-15 재사용)	3

분모 변화 — 정직 고지: 64.3%(120) → **62.7%(125)** · 손 안 68.1%(77/113). 다섯 절 중 넷은 「짓는 일」 이 아니라 「고치는 일」 이다 — 이미 있는 화면의 말을 바꾸는 것. 그래서 2파 안에서 닫힌다 [추정].

바뀌지 않는 것: 6종 정의 · 커널 · 11조 · § 0.4(수정 금지 — 노출 의무 아님을 이번에 명시) · 5파.

8. 대표께

- 화면 24장을 한 장씩 읽었습니다. 기능은 빠르게 서고 있습니다 — 단일 초점 · 대응 시계 · 훈련 모드 · 벌크 등록이 이미 화면에 있습니다. 문제는 **그 화면이 우리 개발 언어로 말한다는 것**입니다. 관제요원 화면에 「D-329」 「WRITE_NO_PROBE」 가 찍혀 있습니다.
- **하나는 사고입니다.** 시스템 프리셋 화면에 에스비정보기술의 계약 미이행과 조항이 문단으로 나옵니다. 고객이 보기 전에 닫습니다 — 이번 지시서의 첫 일입니다.
- 관리 화면의 절반이 인수 자산(드론·영문)입니다. 고칠 수는 없지만(§ 0.4) **보이지 않게 할 수는 있습니다.** 그렇게 합니다.
- 모바일은 잔 적이 없습니다(캡처 0장). 이번 턴에 Code가 휴대폰 크기로 직접 누릅니다.