

[별표 3]

절연내력시험전압표 (제30조 관련)

항	시 험 부 분		시 험 전 압 (볼트)
1	전기자 권 선	0.4KW(또는 KVA)이하인 것	2E+ 500
		0.4KW(또는 KVA)를 넘는 것	2E+ 1,000(최저 1,500볼트)
2	직류기의 타려자권선		2Ef+ 1,000(최저 1,500볼트)
3	동기기	전동기로서 기동하지 아니하는 계자권선	10Ex(다만, 최저 1,500볼트)
		전동기로서 기동하는 계자권선 (i)계자권선을 단락하고 기동하는 것 (ii)계자권선을 개로하고 기동하는 것	10Ex(최저 1,500볼트) 2Ei+ 1,000
		절연한 기동용 회전자 권선	2Ei+ 1,000
4	권선형 유도전동기의 2차권선 (i)역전 또는 역상제동을 하지 아니하는 것 (ii)역전 또는 역상제동을 하는 것		2Es+ 1,000 4Es+ 1,000
5	여자기		2Ei+ 1,000(최저 1,500볼트)
비고 : 1. E : 정격전압 Ef : 계자회로의 최대정격전압 Ex : 정격여자전압 Es : 2차 단자에 있어서의 정지유기전압 Ei : 회전자를 정지하고 기동전압을 전기자권선에 가하였을 경우의 계자권선 또는 기동용 회전자권선의 단자에서의 유기전압으로 한다. 다만, 계자권선 또는 기동용권선에 높은 저항을 접속하여 기동하는 경우에는 그 상태에서의 단자전압으로 한다. 2. 직류기의 직권, 분권, 복권 및 보상권선에 연결되는 권선은 제1항의 전기자권선에 준하여 시험을 한다.			