

[별표 29] 수하물처리시설 점검내용(제266조 관련)

수하물처리시설 점검내용

점검항목	관리·운영 지침
1. 일반사항	○ 수하물 이송 중 임의로 자동 또는 수동모드로 전환하지 말 것 ○ 기계장치의 점검·정비작업은 수하물처리시설의 작동 정지 등 안전상태를 확인한 후 실시할 것 ○ 수하물은 크기 및 무게를 기준하여 정해진 장비에 투입하여 운반 할 것
2. 지지 구조물 및 본체	○ 지지대의 균열, 파손, 부식 및 변형이 없을 것 ○ 외장의 파손, 변형, 부식이 없어야 하며 청결을 유지할 것 ○ 볼트·너트는 풀림이 없이 견고하게 체결되어 있을 것 ○ 수하물 이탈 방지장치는 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 충격 흡수용 고무패드는 변형과 손상이 없을 것 ○ 안전보호 덮개는 손상이 없어야 하고 견고하게 설치되어 있을 것
3. 구동부 및 모터	○ 구동부의 윤활유는 변색이 없어야 하고 충분히 충전되어 있을 것 ○ 운전 중 베어링은 이상소음이 발생하지 않아야 하며 50℃이상 과열되지 않을 것 ○ 체인은 늘어짐이 없고 이상소음이 발생하지 않을 것 ○ 롤러의 회전은 원활하여야 하며 마모가 없을 것 ○ 가이드 롤러 및 안내레일은 마모가 없을 것 ○ 스프라켓은 견고하게 고정되어 있어야 하며 마모가 없을 것 ○ 축 및 링은 마모가 없고 편심과 처짐이 없을 것 ○ 모터, 감속기 및 기어박스는 운전 중 이상소음 및 윤활유의 누유가 없고 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 벨트 및 체인이 있는 곳의 안전보호망은 변형되지 않고 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 크랭크, 연결축 등은 균열, 휨과 비틀림이 없어야 하고 구동부의 윤활유는 충분히 충전되어 있을 것 ○ 드라이브 풀리의 피복은 손상되지 않을 것
4. 컨베이어 벨트	○ 심한 마모 및 찢겨짐이 없어야 하고 미끄러짐이 없도록 장력을 유지할 것 ○ 연결클립은 손상되지 않아야 하고 작동시 간섭사항이 없을 것 ○ 벨트는 늘어짐이 없어야 하고 벨트 가이드 판은 풀림 및 손상이 없을 것 ○ 벨트는 편심되지 않아야 하고 중앙에 정렬되어 작동할 것 ○ 벨트 접합부위가 균열 등으로 손상되지 않을 것
5. 턴테이블 (캐로셀)	○ 플레이트 표면은 손상이 없어야 하고 이물질 등이 부착되지 않도록 청결을 유지할 것 ○ 충격 완화장치는 견고하게 체결되어 있어야 하며 변형이 없을 것 ○ 휠과 트랙은 마모가 없어야 하고 이상소음이 발생하지 않을 것 ○ 비상정지 스위치는 정상적으로 작동될 것 ○ 장비 가동 표시등은 단락이 없어야 하고 정상적으로 표시될 것 ○ 구동봉과 전동봉의 연결 레버는 휨 및 비틀림이 없을 것

점검항목	관리·운영 지침
6. 분류장치	○ 감응장치는 정상적으로 작동하여야 하며 청결을 유지할 것 ○ 경사판은 균열, 파손이 없어야 하고 견고하게 고정되어 있어야 하며 이물질이 없이 청결할 것 ○ 경사 및 이동장치는 이상소음이 없고 기능에 이상이 없을 것 ○ 케이블의 연결은 양호하게 접속되어 있을 것 ○ 광전관은 이물질이 없고 견고하게 설치되어 있어야 하며, 정상적으로 작동할 것 ○ 트랙은 균열, 손상, 부식 및 마모가 없을 것
7. 방향전환 장치	○ 벨트 밀림 방지판의 손상 및 간섭사항이 없을 것 ○ 암의 정렬상태는 양호 할 것 ○ 방향전환은 원활하여야 하며 소음과 진동이 없을 것 ○ 방향 전환시 수하물이 끼임이 없도록 벨트의 정렬이 양호할 것
8. 나선형 슈트	○ 균열 및 손상이 없어야 하고 견고하게 부착되어 있을 것 ○ 표면에 꼬리표 등 이물질이 없도록 청결을 유지할 것 ○ 충격방지판은 손상이 없어야 하고 견고하게 설치되어 있을 것
9. 스캐너	○ 스캐너는 정상적으로 읽고 작동할 것 ○ 헤드부는 이물질이 없도록 청결을 유지할 것 ○ 통신망의 연결상태는 양호하여야 하며 작동시 표시등의 점멸은 정상적일 것 ○ 각 유닛 카드의 접속은 견고하게 되어 있을 것 ○ 외관은 변형, 변색 및 손상이 없을 것 ○ 헤드 각도는 주기적인 점검을 하여 조정되어 있을 것 ○ 각 유닛 헨은 이음이 없이 정상 작동할 것
10. 센서	○ 감지기는 정확하게 작동하고 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 감지 불빛은 정상적으로 작동할 것 ○ 스위치류는 견고하게 고정되어 있어야 하며 정상적으로 작동할 것 ○ 커넥터 접속은 견고하여야 하며 흔들림이 없을 것
11. 감응장치	○ 감지기는 이물질이 없고 견고하게 설치되어 있어야 하며, 정상적으로 작동할 것 ○ 타이밍 벨트는 늘어짐이 없을 것 ○ 각 케이블은 정상적으로 연결되어 있을 것
12. 계량장치	○ 로드 셀의 하중감지 및 출력상태는 정상적일 것 ○ 제어장치는 이상이 없을 것 ○ 저울의 영점은 정기적으로 조정하여야 하며 표시성능이 양호할 것
13. 수동 입력장치	○ 수동입력된 꼬리표는 정상적으로 프린트되고 있을 것 ○ 스캐너는 정상적으로 작동할 것 ○ 컴퓨터 정지시 정지표시를 할 것 ○ 장비의 비정상 가동시 비정상 가동 정지표시를 나타낼 것 ○ 케이블 배선 상태는 정상적으로 연결되어 있을 것
14. 제어장치	○ 정상적인 전압 및 전류를 유지할 것 ○ 단자의 파손, 부식 및 오염이 없을 것 ○ 기기의 변형 및 소손이 없어야 하고 단자의 발열이 없을 것 ○ 각종 스위치의 작동은 정상적일 것 ○ 계기류는 정상적으로 작동할 것 ○ 램프의 점·소등은 정상적이어야 하며 단락된 것이 없을 것 ○ 작동 표시등의 점멸 상태는 양호할 것 ○ 경보장치는 정상적으로 작동할 것 ○ 비상정지 스위치는 정상적으로 작동하여야 하며 안전덮개는 깨지거나 열려있지 않을 것 ○ 비상정지용 케이블은 정상적으로 작동하여야 하고 단선 및 단락이 없을 것

점검항목	관리·운영 지침
15. 제어패널	- 메인 공급 전압은 AC380V $\pm 10\%$이내를 유지할 것 - 중앙처리장치는 작동시 램프 점등이 정상적으로 유지할 것 - 연결 통신망 케이블의 접속은 견고하게 설치되어 있을 것 - 변압기의 입·출력 전압은 $\pm 10\%$이내일 것 - 접지선은 정확히 접지되어 있어야 하며 변형, 변색이 없을 것 - 각종 신호 표시등은 정상적으로 작동할 것 - 릴레이 및 개폐기는 정상적으로 작동할 것 - 카드 기판류는 진동이 없고 견고하게 고정되어 있을 것 - 램프는 점등과 소등이 확실하여야 하며 이완되지 않고 견고하게 고정되어 있을 것
16. 주 컴퓨터	- 중앙처리장치의 부하는 정상을 유지할 것 - 메시지 대기행렬 상태등 입·출력 및 주변 장치의 작동은 정상적일 것 - 각종 정보데이터 생성과 파일 목록 등은 정상적일 것 - 바이러스 감염 체크를 위한 프로그램은 업데이트 되어 있을 것 - 통신망과 연결된 입·출력 및 주변장치, 표시등의 작동은 정상적일 것 - 항공사로부터 수신되는 여객 수하물정보는 정상적일 것 - 비행안내정보 시스템의 송·수신은 정상적으로 작동 할 것 - 냉각팬은 정상적으로 작동 할 것 - 컴퓨터 내부온도는 36℃ 미만일 것 - 하드 드라이브 각 디스크 사용률은 96% 미만을 유지할 것 - 공항종합정보시스템의 정보 송·수신은 정상적으로 작동 할 것 - 정보의 응답속도가 정상적으로 작동 할 것 - 현장 제어용 PLC와 통신은 정상적일 것 - 서버룸 실내온도는 21~22℃로 유지할 것
17. 운영정보/ 제어컴퓨터	- 중앙처리장치의 여유율은 40% 이상을 유지할 것 - 입·출력 장치 등 주변 장치의 작동상태는 정상적일 것 - 네트워크의 연결 및 작동상태는 정상적일 것 - 유지보수 안내 정보 컴퓨터는 알람기능이 정상적일 것 - 사전에 정하여 입력된 데이터 값은 항상 유지하고 있을 것 - 화면 표시 기능은 정상적일 것 - 바이러스 감염 체크를 위한 프로그램은 업데이트 되어 있을 것 - 바이러스에 감염되어 있는지 수시로 검사할 것 - 하드디스크 용량은 적정할 것 - 불필요한 데이터는 정리되어 있을 것 - 현장 제어용 PLC와 통신은 정상적일 것
18. 프린터	- 네트워크는 정상 연결되어 있을 것 - 프린터는 정상 출력될 것 - 리본, 카트리지, 용지는 정상 공급되고 작동할 것
19. 네트워크	- 네트워크의 분기점이나 단말 장치의 접속점은 견고하게 설치되어 있을 것 - 통신망과 연결된 입출력 및 주변장치, 표시등의 작동은 정상적일 것 - 각 케이블의 취부는 정상적으로 연결되어 있을 것 - 분전반의 각종 스위치는 정상적으로 작동할 것 - 패널 내·외부는 청결을 유지할 것 - 케이블은 소손, 손상이 없을 것 - 주 전원 전압·전류는 규정치의 $\pm 10\%$이내 일 것

점검항목	관리·운영 지침
20. 무정전 전원장치	○ 냉각팬은 정상 작동할 것 ○ 전선은 무음, 무취, 습기가 없을 것 ○ 패널은 소손이 없어야 하고, 내·외부 덮개는 정상적으로 부착되어 있을 것 ○ 전면 조작반의 도장은 변색, 부식이 없을 것 ○ 축전지의 외관은 변색, 부풀림, 변형이 없을 것 ○ 충전장치는 정상적이어야 하며 점멸 표시등이 정상적으로 점등될 것 ○ 무정전 전원장치의 축전지 온도는 50℃ 미만을 유지할 것 ○ 차단기 핸들은 정상 가동될 것 ○ 전원공급 케이블은 변형, 변색, 접속, 납땜, 열화가 없을 것 ○ 입·출력 전압전류는 규정치의 $\pm 10\%$이내를 유지할 것
21. RFID TAG READER	○ 정상적으로 읽고 작동할 것. ○ 안테나는 견고하고 청결하게 설치되어 있을 것. ○ 통신 연결 상태는 양호하여야 하며 작동시, 표시등의 점멸이 정상적일 것 ○ 코드 Tag은 견고하게 고정 되고 손상이 없을 것. ○ 커넥터 접속은 견고하여야 하며 흔들림이 없을 것.
22. 고속 트레이 컨베이어	○ 트레이 이송은 원활하여야 하며 소음과 진동이 없을 것. ○ 휠은 마모가 없어야 하며 균일한 높이를 유지할 것. ○ 궤도 전환장치는 편심되지 않고 원활히 작동되며 트레이 이송시 간섭이 발생하지 않을 것 ○ 가이드레일은 균일한 높이를 유지하고 휨 및 비틀림이 없을 것 ○ 트레이 하부 휠은 마모 및 손상이 없고 고정상태가 양호 할 것. ○ 플렉시블 가이드 레일의 압력스프링은 적당한 탄성을 유지하고 균열 및 파손이 없이 견고하게 고정되어 있을 것