

순방향 오류정정방식의 제어순서(제6조제1항제6호관련)

1. 동기순서

- 1) 통보를 송신하는 국(이하 " 송신국"이라 한다)인 경우에는 1회째의 송신위치(이하 "DX"라 한다)가 동기 신호 2이고, 2회째의 송신위치(이하 "RX"라 한다)가 동기신호 1로 구성되어 있는 동기신호의 대를 적어도 16회 송신할 것
- 2) 동기신호 1 및 동기신호 2를 올바른 위치에서 일정한 수를 수신한 때는 통보를 수신하는 국(이하 " 수신국"이라 한다)으로 될 것

2. 선택호출순서(선택호출을 하는 경우에 한한다)

- 1) 송신국은 동기신호를 송신한 후 호출신호(식별번호의 뒤에 공선 신호 β 가 부가된 6의 연속한 신호로 한다)를 송신할 것
- 2) 수신국은 해당 식별신호 이외의 국은 모든 대기상태로 될 것

3. 통신의 흐름

- 1) 송신국은 통보를 송신하기 직전에 복귀 및 시작 송신할 것
- 2) 송신국은 4대의 동기신호를, DX에서 송신된 부호가 100마다 적어도 1회 송신할 것. 다만, 선택호출을 하는 장소는 제한이 없다.
- 3) 송신국은 송신하는 통보가 없는 때에는 다음의 신호를 송신할 것
가. 선택호출을 하는 경우에 공선신호 β
나. "가"이외의 경우는 동기신호 1 및 동기신호 2
- 4) 수신국은 복귀 또는 시작의 것을 수신한 때에는 통보의 인자를 개시할 것
- 5) 수신국은 DX와 RX에서 수신한 양방의 부호를 오류검정하고, 오류없이 수신된 DX와 RX의 부호가 다르게 될 때는 공백 또는 사전에 결정된 오자표시문자를 인자할 것

4. 통신종료순서

- 1) 송신국은 통보의 최후에 공선신호 α 를 2초 이상 연속하여 송신한 후 대기상태로 될 것
- 2) 수신국은 적어도 2의 연속한 공선신호 α 를 DX로 수신한 경우에는 210ms 이상의 시간이 경과한 후에 대기상태로 될 것