

[별표 3]

조난경보를 위한 선택호출신호의 구성(제5조제1항제3호나목관련)

(해안국의 장치는 제외한다)

dot 신 호 (주1)	동 기 신 호 (주2)	Format 신 호 (주3)	자국의 식별신호 (주4)	조난의 종류의 정보신호 (주5)	조난선패 의 위치 정보신호 (주6)	시각정보 신호 (주7)	Telecommand 정보신호 (주8)	종료신호 (주9)	오류검정 신호 (주10)
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------	---------------------

(주)

- 중단파·단파대 선택호출신호의 경우는 200비트, VHF대 선택호출신호의 경우는 20비트일 것
- 별표 2의 (주)2와 같다.
- 2개의 코드번호[112]일 것
- 자국의 선패국 식별과 그것에 계속[0]으로서 구성되는 10자리의 숫자를 별표 11에 따라 코드화 한 것일 것
- 조난의 종류를 표시하는 것으로 하여 별표 9에 따라 1개의 모드번호로 코드화한 것일 것. 다만, 종별(class)B와 종별(class)D의 장치에 있어서는 1개의 코드번호 107일 것
- 조난선패에 위치를 다음과 같이 10자리의 숫자로 표시하는 것으로 별표 11에 따라 코드화한 것일 것. 다만, 조난선패의 위치를 표시하는 것이 불가능한 경우에는 5개의 코드번호 99일 것

가. 제1번째의 숫자는 선패위치의 방위각 부분을 표시하고, 북동의 방향을 [0]으로, 북서의 방향을 [1]로, 남동의 방향을 [2] 및 남서의 방향을 [3]으로 표시한다. 다만, 위도 및 경도는 0도의 점을 원점으로 한다.

나. 제2번째에서 제5번째까지는 숫자는 위도를, 제6번째에서 제10번째까지의 숫자는 경도를, 각각 도 및 분으로 한다.
- 조난선패의 위치를 결정한 시각의 시 및 분을 각각 2자리의 숫자로 표시하는 것으로 하고, 별표 11에 준하여 2개의 코드번호에 코드화한 것일 것. 다만, 시각정보를 포함하지 않은 경우에는 2개의 코드번호[88]일 것
- 계속하여 행하는 통신의 형식을 표시하는 것으로 하고 통신장치가 무선전화 또는 협대역직접인쇄전신장치인 제1 Telecommand를 별표 9에 1개의 코드번호로 코드화한 것일 것. 다만, 종별(class)B의 장치에 있어서는 다음의 방식일 것

- 가. 중단과대 선택호출신호의 경우는 1개의 코드번호[109] 또는 [111]일 것
- 나. VHF대 선택호출신호의 경우는 1개의 코드번호[100]일 것
- 9. 코드번호[127]에 있어서 별표 5-14에 표시하는 순서로 송출하는 것일 것
- 10. 별표 2의 주13과 같다.