

[별표 28]

절연내력시험 전압표(제232조 관련)

항	시험부분		시험전압(볼트)
1	전기자권선	0.4KW(또는 KVA) 이하인 것	2E+500
		0.4KW(또는 KVA)를 넘는 것	2E+1,000(최저 1,500볼트)
2	직류기의 타려자권선		2Ef+1,000(최저 1,500볼트)
3	동기기	전동기로서 기동하지 아니하는 계자권선	10Ex(다만, 최저 1,500볼트)
		전동기로서 기동하는 계자권선 (i) 계자권선을 단락하고 기동하는 것 (ii) 계자권선을 개로하고 기동하는 것	10Ex(최저 1,500볼트) 2Ei+1,000
		절연한 기동용 회전자 권선	2Ei+1,000
		권선형 유도전동기의 2차권선	
4	(i) 역전 또는 역상제동을 하지 아니하는 것		2Es+1,000
	(ii) 역전 또는 역상제동을 하는 것		4Es+1,000
5	여자기		2Ei+1,000(최저 1,500볼트)

비고 : 1. E : 정격전압
Ef: 계자회로의 최대정격전압
Ex: 정격여자전압
Es: 2차 단자에서 정지유기전압
Ei: 회전자를 정지하고 기동전압을 전기자권선에 가하였을 경우의 계자권선 또는 기동용 회전자권선의 단자에서의 유기전압으로 한다. 다만, 계자권선 또는 기동용권선에 높은 저항을 접속하여 기동하는 경우에는 그 상태에서의 단자전압으로 한다.
2. 직류기의 직권, 분권, 복권 및 보상권선에 연결되는 권선은 제1항의 전기자권선에 준하여 시험을 한다.