

DC-DC 电源模块

HZD03B/05B 系列



- ◆ 封装: 25.4(1.0)x25.4(1.0)x11.2(0.44)
- ◆ 效率高达 87%
- ◆ 4:1 输入电压范围
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 输出过流保护
- ◆ 输出过压、短路保护
- ◆ 质量等级: 工业级、J、GJ、GT

【产品型号一览表 (03B/05B 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD03B/05B-24S05W	24(9-36)	5.05	0.6/1.0
HZD03B/05B-24S12W		12	0.25/0.42
HZD03B/05B-24S15W		15	0.2/0.33
HZD03B/05B-24S24W		24	0.125/0.2
HZD03B/05B-24S28W		28	0.11/0.18
HZD03B/05B-24S48W		48	0.06/0.104
HZD03B/05B-24D05W		±5	±0.3/±0.5
HZD03B/05B-24D12W		±12	±0.13/±0.21
HZD03B/05B-24D15W		±15	±0.1/±0.17
HZD03B/05B-48S05W	48(18-72)	5.05	0.6/1.0
HZD03B/05B-48S12W		12	0.25/0.42
HZD03B/05B-48S15W		15	0.2/0.33
HZD03B/05B-48S24W		24	0.125/0.2
HZD03B/05B-48S28W		28	0.11/0.18
HZD03B/05B-48S48W		48	0.06/0.104
HZD03B/05B-48D05W		±5	±0.3/±0.5
HZD03B/05B-48D12W		±12	±0.13/±0.21
HZD03B/05B-48D15W		±15	±0.1/±0.17
HZD05B-110S05	110(65-150)	5.05	1.0
HZD05B-110S12		12	0.42
HZD05B-110S15		15	0.33
HZD05B-110S24		24	0.2

【HZD03B/05B 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	单路	双路
1	+Vin (输入正)	+Vin (输入正)
2	-Vin (输入负)	-Vin (输入负)
3	-Vout (输出负)	-Vout (输出负)
4		COM (输出公共地)
5	+Vout (输出正)	+Vout (输出正)

