

DC-DC 电源模块

HZD30C/40C/50C 系列



- ◆ 封装: 25.4(1.0)x50.8(2.0)x11.2(0.44)
- ◆ 效率高达 92%
- ◆ 4:1 输入电压范围
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 超强带容性载能力
- ◆ 输出过流保护
- ◆ 输出过压、短路保护
- ◆ 质量等级: 工业级、J、GJ、GT

【产品型号一览表 (30C/40C/50C 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD30C/40C/50C-24S05W	24(9-36)	5.05	6.0/8.0/10.0
HZD30C/40C/50C-24S12W		12	2.5/3.3/4.2
HZD30C/40C/50C-24S15W		15	2.0/2.67/3.3
HZD30C/40C/50C-24S24W		24	1.25/1.67/2.1
HZD30C/40C/50C-24S28W		28	1.07/1.43/1.78
HZD30C/40C/50C-24D05W		±5	±3.0/±4.0/±5.0
HZD30C/40C/50C-24D12W		±12	±1.25/±1.67/±2.1
HZD30C/40C/50C-24D15W		±15	±1.0/±1.33/±1.67
HZD30C/40C/50C-48S05W	48(18-72)	5.05	6.0/8.0/10.0
HZD30C/40C/50C-48S12W		12	2.5/3.3/4.2
HZD30C/40C/50C-48S15W		15	2.0/2.67/3.3
HZD30C/40C/50C-48S24W		24	1.25/1.67/2.1
HZD30C/40C/50C-48S28W		28	1.07/1.43/1.78
HZD30C/40C/50C-48D05W		±5	±3.0/±4.0/±5.0
HZD30C/40C/50C-48D12W		±12	±1.25/±1.67/±2.1
HZD30C/40C/50C-48D15W		±15	±1.0/±1.33/±1.67

【HZD30C/40C/50C 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	单路	双路
1	+Vin (输入正)	+Vin (输入正)
2	-Vin (输入负)	-Vin (输入负)
3	CNT (遥控端)	CNT (遥控端)
4	ADJ (输出电压微调端)	-Vout (输出负)
5	-Vout (输出负)	COM (输出公共地)
6	+Vout (输出正)	+Vout (输出正)

