

DC-DC 电源模块

HZD10B/20B 系列



- ◆ 封装: 25.4(1.0)x25.4(1.0)x11.2(0.44)
- ◆ 效率高达 92%
- ◆ 4:1 输入电压范围
- ◆ 隔离电压 1500VDC;
- ◆ 输出过流保护
- ◆ 输出过压、短路保护
- ◆ 质量等级: 工业级、J、GJ、GT

【产品型号一览表 (10B/20B 系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC) 额定 (范围)	电压 (VDC)	电流 (A)
HZD10B/20B-24S03W	24(9-36)	3.3	2.0/4.0
HZD10B/20B-24S05W		5.05	2.0/4.0
HZD10B/20B-24S12W		12	0.84/1.67
HZD10B/20B-24S15W		15	0.66/1.33
HZD10B/20B-24S24W		24	0.42/0.83
HZD10B/20B-24S28W		28	0.36/0.71
HZD10B/20B-24D05W		±5	±1.0/±2.0
HZD10B/20B-24D12W		±12	±0.42/±0.8
HZD10B/20B-24D15W		±15	±0.33/±0.66
HZD10B/20B-48S05W	48(18-72)	5.05	2.0/4.0
HZD10B/20B-48S12W		12	0.84/1.67
HZD10B/20B-48S15W		15	0.66/1.33
HZD10B/20B-48S24W		24	0.42/0.83
HZD10B/20B-48S28W		28	0.36/0.71
HZD10B/20B-48D05W		±5	±1.0/±2.0
HZD10B/20B-48D12W		±12	±0.42/±0.8
HZD10B/20B-48D15W		±15	±0.33/±0.66

【HZD10B/20B 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	单路	双路
1	+Vin (输入正)	+Vin (输入正)
2	-Vin (输入负)	-Vin (输入负)
3	CTL(遥控端)	CTL(遥控端)
4	-Vout (输出负)	-Vout (输出负)
5	TRM(输出电压微调端)	COM (输出公共地)
6	+Vout (输出正)	+Vout (输出正)

