

## HZD300F/400F 系列



- ◆ 封装：标准全砖  
116.84(4.6)x61.0(2.4)x13.5(0.53)
- ◆ 效率高达 89%
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 超强带容性载能力
- ◆ 输入欠压保护
- ◆ 输出过压、过流、短路保护
- ◆ 质量等级：工业级、J、GJ

【产品型号一览表(F系列)】

产品型号	输入	输出	
	电压 (VDC)	电压 (VDC)	电流 (A)
	额定 (范围)		
HZD300F/400F-24S03	24(18-36)	3.3	60.0/80.0
HZD300F/400F-24S05		5.05	60.0/80.0
HZD300F/400F-24S12		12	25.0/33.3/50.0
HZD300F/400F-24S15		15	20.0/26.7/40.0
HZD300F/400F-24S24		24	12.5/16.6/25.0
HZD300F/400F-24S28		28	10.71/14.29/21.4
HZD300F/400F-24S48		48	6.25/8.3/12.5
HZD300F/400F-48S03	48(36-72)	3.3	60.0/80.0
HZD300F/400F-48S05		5.05	60.0/80.0
HZD300F/400F-48S12		12	25.0/33.3/50.0
HZD300F/400F-48S15		15	20.0/26.7/40.0
HZD300F/400F-48S24		24	12.5/16.6/25.0
HZD300F/400F-48S28		28	10.71/14.29/21.4
HZD300F/400F-48S48		48	6.25/8.3/12.5
HZD300F/400F-110S03	110(65-150)	3.3	60.0/80.0
HZD300F/400F-110S05		5.05	60.0/80.0
HZD300F/400F-110S12		12	25.0/33.3
HZD300F/400F-110S15		15	20.0/26.7
HZD300F/400F-110S24		24	12.5/16.6
HZD300F/400F-110S28		28	10.71/14.29
HZD300F/400F-110S48		48	6.25/8.3

### 【HSD300F/400F 系列外形尺寸及引脚定义】

引脚	功能
1	-Vin (输入负)
2	CASE (接外壳端)
3	CTL (遥控端)
4	+Vin (输入正)
5	+Vout (输出正)
6	+Vout (输出正)
7	+S (输出正遥测)
8	TRM (输出电压微调端)
9	-S (输出负遥测)
10	-Vout (输出负)
11	-Vout (输出负)

