Documentación Ficha de operación y anexos del proyecto

Ejemplo · marcha/paro con PLC

Inspeccionar las conexiones y comprobar el mando simulado del motor.

13 componentes **22** conexiones **1** PLC

Secuencia de revisión

1. Ubica los equipos en Planta 3D y revisa sus bornes en Tablero.
2. En la simulación, sigue la señal de S1.4 hacia DI0 / START y observa DO0 / MOTOR hacia KM1.A1.
3. Prueba el paro desde S2.4 y comprueba el estado de la salida en el monitor del PLC.

Documentación generada automáticamente a partir del modelo de modo. Industria. Las piezas del catálogo son genéricas y no están verificadas: no incluyen referencias de fabricante ni valores eléctricos. No sustituye documentación de ingeniería.

1. Lista de materiales (13)

CANT.	PIEZA	FAMILIA	ESTADO	REFERENCIAS
1	PLC compacto	Automatización y control	Genérico · no verificado	PLC
1	Borne de paso	Electricidad industrial	Genérico · no verificado	B1
1	Contactor 3P	Electricidad industrial	Genérico · no verificado	KM1
1	Fuente de alimentación CC	Electricidad industrial	Genérico · no verificado	Fuente
1	Interruptor automático 1P	Electricidad industrial	Genérico · no verificado	QF2
1	Interruptor automático 3P	Electricidad industrial	Genérico · no verificado	QF1
2	Pulsador NA	Electricidad industrial	Genérico · no verificado	S1 S2
1	Red trifásica	Electricidad industrial	Genérico · no verificado	Red 3F
1	Placa de montaje	Infraestructura	Genérico · no verificado	Placa
2	Riel DIN	Infraestructura	Genérico · no verificado	Riel Riel
1	Motor trifásico	Mecánica y movimiento	Genérico · no verificado	M1

2. Lista de cables (22)

N.º	DESDE	HASTA	TIPO	ESTADO	RED
W001	Red 3F.L1	QF1.1	Fuerza	Sin verificar	N1
W002	Red 3F.L2	QF1.3	Fuerza	Sin verificar	N2
W003	Red 3F.L3	QF1.5	Fuerza	Sin verificar	N3
W004	QF1.2	KM1.1	Fuerza	Sin verificar	N4
W005	QF1.4	KM1.3	Fuerza	Sin verificar	N5
W006	QF1.6	KM1.5	Fuerza	Sin verificar	N6
W007	KM1.2	M1.U1	Fuerza	Sin verificar	N7
W008	KM1.4	M1.V1	Fuerza	Sin verificar	N8
W009	KM1.6	M1.W1	Fuerza	Sin verificar	N9
W010	Red 3F.PE	M1.PE	Tierra	Sin verificar	N10
W011	Red 3F.L1	QF2.1	Fuerza	Sin verificar	N1
W012	QF2.2	Fuente.L	Fuerza	Sin verificar	N11
W013	Red 3F.N	Fuente.N	Fuerza	Sin verificar	N12
W014	Fuente.L+	B1.1	Fuerza	Sin verificar	N13
W015	B1.1	PLC.L+	Fuerza	Sin verificar	N13