SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision | EP 09 + EP 10 + EP 11

Ad Soyad: Hüseyin Enes Ertürk **Grup:** Yazılım Gece B **Tarih: 06.11.2026**

SBOM yazılım bileşen listesidir; CVE bir açığın kayıt kimliği, CVSS ise ciddiyet puanıdır. Karmetal'in PLC modeli, yazılım sürümü ve SBOM'u bilinmiyor. Aşağıdaki kayıt yalnız föyde verilen eğitim örneğidir.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen: Component X (PLC firmware kütüphanesi). Sürüm: 2.4. CVE: CVE-XXXX-XXXX. Önem: Critical (CVSS 9.8). Yama: mevcut. Bu bilgiler makinede doğrulanmadı; CVE-XXXX-XXXX gerçek bir kayıt numarası değildir.

Görev - karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? Üç şartı kontrol edin.

Kesin olarak söyleyemem. Birincisi, Component X makinede var mı bilinmiyor. İkincisi, gerçek sürüm bilinmediği için etkilenip etkilenmediği belli değil. Üçüncüsü, bu açığa ulaşılabilen bir bağlantı veya işlem olup olmadığı bilinmiyor. Sonuç: etkilenme durumu belirsiz.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Yalnız 9.8 puanına bakarak hemen durdurma kararı vermem. Önce açığın bu makineyi etkileyip etkilemediği incelenmelidir. Ancak beklenmeyen hareket veya emniyet işlevinin bozulduğu görülürse yetkili ekip makineyi güvenli biçimde durdurmalıdır.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede?

Önce üretimden ayrı, aynı donanım ve sürümü temsil eden bir test ortamında denenmesini öneririm. Üreticinin yaması ve uyumluluk bilgisi kontrol edilmeli; mevcut ayarların yedeği ve geri dönüş planı hazırlanmalıdır. Bu çalışmada gerçek yama uygulanmadı.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Koruma işlevlerini etkileyebilir; değişiklikler incelenmeden kesin söylenemez. Yama açıklamaları ve devre bilgisi kontrol edilir. Etkilenen kapak/şerit duruşu, yeniden başlatma ve güvenli tutma işlevleri yetkili kişilerce yeniden doğrulanır.

5. Yama mümkün değilse telafi edici önlem ne olur?

Varsa gereksiz bakım bağlantısı kapatılabilir. Gerekli erişim belirli kişilere ve süreye sınırlandırılır; ayar değişiklikleri izlenir. Bunlar açığı ortadan kaldırmaz. Emniyet sağlanamıyorsa makine çalıştırılmaz.