

비상용 노트북 설치 가이드

몽클 떡집 부스 시스템 · 에듀플러스워크 2026 (8/12-14 코엑스) · 윈도우 기준

이 노트북의 역할 — 우노 Q1이 죽었을 때 서버(코드 검증 · 대기열 · 인쇄)를 통째로 대신한다. 설치와 리허설 확인은 행사 전에 미리 끝내 둘 것. 행사장에서는 인터넷이 필요 없다.

1. 준비물

- 윈도우 노트북 — 인터넷은 설치할 때만 필요
- Canon 646Cdw 연결 수단 (USB 케이블 권장 — 폐쇄망에서 제일 단순)
- 네트워크 — 셋 중 하나: ① 노트북 모바일 핫스팟 (추가 장비 불필요 · 권장) ② 공유기 ③ 유선 허브 + 탭용 USB-C 이더넷 어댑터

2. 설치 — 인터넷 되는 곳에서, 약 15분

1단계 Python 설치

1. python.org/downloads 에서 Python 3.12 다운로드
2. 설치 첫 화면에서 “Add python.exe to PATH” 체크 ← 제일 중요! → Install Now

2단계 부스 프로그램 받기

1. GitHub 리포지토리 [i20091119-ai/2026eduplusweekmoongcle](https://github.com/i20091119-ai/2026eduplusweekmoongcle) → Code → Download ZIP
2. `C:\booth` 같은 짧은 경로에 압축 해제

3단계 SumatraPDF 설치 (무인 인쇄용)

1. sumatrapdfreader.org → 64-bit 설치판 다운로드
2. 기본 경로(`C:\Program Files\SumatraPDF\`)에 설치


4단계 프린터 설정

1. Canon 646Cdw를 USB로 연결 → 드라이버 자동 설치 (안 잡히면 캐논 홈페이지 드라이버)
2. 설정 → 프린터 → 646Cdw → 기본 프린터로 설정
3. 용지함에 A4 급지 — 결과지가 A4 기준이라 별도 용지 설정 불필요

5단계 첫 실행

1. `scripts\run_server.bat` 더블클릭 — 처음엔 자동 설치 때문에 1~2분 걸림
2. 방화벽 창이 뜨면 “개인 네트워크 액세스 허용” 체크
3. 노트북 브라우저에서 <http://localhost:8000/kiosk/> → 몽클 떡집 화면이 나오면 성공

3. 행사장 연결



방법 ① 노트북 핫스팟 — 공유기 불필요 (권장)

1. 설정 → 네트워크 및 인터넷 → 모바일 핫스팟 켜 (이름·암호 확인)
2. 탭들을 그 Wi-Fi에 연결 — 노트북 IP는 보통 192.168.137.1

방법 ② 공유기 — 노트북·탭을 같은 Wi-Fi에 연결 (인터넷 회선 불필요)

방법 ③ 유선 허브 — 허브엔 DHCP가 없어 기기마다 수동 IP 지정 (노트북 192.168.0.10 / 탭 192.168.0.11..., 서브넷 255.255.255.0, 게이트웨이 비움) · 탭은 USB-C 이더넷 어댑터 필요 · 우노끼리는 원래 유선 설계라 그대로 OK

공통: 노트북 cmd → ipconfig → IPv4 주소 확인 후 각 기기 브라우저에서 접속:

기기	주소
방문객 탭 A	http://192.168.137.1:8000/kiosk/?station=A (핫스팟 기준)
방문객 탭 B	http://192.168.137.1:8000/kiosk/?station=B
만들기존 스태프 (부저·재인쇄)	키오스크 왼쪽 위 구석 5번 연타 → 부저 화면
관리자 페이지	http://192.168.137.1:8000/admin/

탭 전체화면 고정은 Fully Kiosk Browser 앱 권장 (홈버튼·상태바 잠금).

4. 리허설 체크리스트

- ☐ run_server.bat dry 로 실행 → 전체 플로우 진행 → data\printed\ 에 PDF 생성 확인
- ☐ PDF 열어서 결과지 디자인 · 참여번호 · QR 확인
- ☐ run_server.bat (실인쇄)로 재실행 → A4 실물 1장 출력 확인
- ☐ 탭에서 코드 입력(0228) → 검사 → 인쇄 → 부저 호출 → 땡땡 순환 1회
- ☐ 노트북 절전 끄기: 설정 → 전원 → 화면/절전 안 함 (서버가 잠들면 부스 정지)

5. 자주 걸리는 것

증상	조치
----	----

실행창에 글자 깨지며 오류 잔뜩	예전 배치파일 — 최신 ZIP 다시 받기, 급하면 아래 수동 실행
탭에서 접속 안 됨	방화벽에서 Python 허용 확인 · 같은 Wi-Fi인지 확인 · <code>ipconfig</code> 로 IP 재확인
인쇄가 안 나옴	646Cdw가 기본 프린터인지 · SumatraPDF 설치 경로 확인 · 부저 화면/관리자 페이지에서 재인쇄
코드가 안 먹힘	<code>content\quiz\quiz.json</code> 의 코드 목록 확인 (저장 즉시 반영)
번호가 이상함	서버 재시작해도 오늘 번호는 유지 (<code>data\booth.db</code>) — 초기화하려면 이 파일 삭제
서버 창을 실수로 닫음	<code>run_server.bat</code> 다시 더블클릭 — 번호·대기열은 그대로 이어진다

수동 실행 (배치파일이 안 될 때 — cmd에서 한 줄씩):

```
cd C:\booth (압축 푼 폴더)
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn server.app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

6. 우노 Q1 → 노트북 비상 전환 (3분)

1. 프린터 USB를 노트북에 옮겨 꽂고 `run_server.bat` 실행
2. 각 탭/우노 브라우저 주소의 **IP만** 노트북 IP로 변경
3. 끝 — 대기열 번호는 노트북 DB 기준으로 새로 시작되므로, 전환 직전 마지막 번호를 메모해 두고 관리자 페이지로 이어서 호출