

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**  
Instituto de Computação

Disciplina MC202	Entrega <b>27/08/2020, 21:00</b>
Professor Iago Augusto de Carvalho	
Monitores Arthur (PAD), Brenner (PED), Deyvison (PED), Enoque (PED), Matteus (PED), Thiago (PAD).	

**Exame final**  
**RA com dígito final ímpar**

### Instruções

Esta prova contém um total de quatro questões. Ela terá início as 19 horas e fim as 21 horas.

A prova deverá ser resolvida a lapis ou a caneta e, posteriormente, fotografada e enviada por email para mim até o prazo limite de 21h20. Desta forma, existe um prazo de 20 minutos para que vocês fotografem a prova e a enviem por e-mail após sua finalização.

O e-mail deverá conter os seguintes dados:

- **Nome completo**
- **RA**
- **Turma** (D, E, F ou G)
- **Fotos da prova em anexo** (em formato .zip ou em uma sequência lógica)

### Questão 1 - Listas encadeadas e vetores (valor: 0.25)

Você tem que implementar uma estrutura de dados para um software específico de um cliente. Você sabe que os dados armazenados nesta estrutura sofrerão diversas operações de inserção e modificação/atualização, mas praticamente nenhuma operação de remoção. Qual estrutura de dados você escolheria para implementar nesta situação? Justifique sua resposta.

### Questão 2 - Algoritmos de Ordenação (valor: 0.25)

Considere os seguintes algoritmos de ordenação: (i) Insertion sort; (ii) Selection sort; (iii) Quicksort; e (iv) Mergesort. Você recebe dois conjuntos de inteiros  $A$  e  $B$  e deve criar um conjunto  $C = A \cup B$  tal que os elementos em  $C$  estejam ordenados em ordem **crescente**. Considere que  $|A|$  representa o número de elementos contidos em  $A$  e  $|B|$  representa o número de elementos contidos em  $B$ . Nas situações abaixo, qual algoritmo de ordenação você escolheria? Justifique sua resposta.

- (a)  $|A| = 10000$  e  $|B| = 10000$ . Os números em  $A$  e em  $B$  não possuem nenhuma ordenação específica.
- (b)  $|A| = 10000$  e  $|B| = 5$ . Os números em  $A$  estão ordenados em ordem crescente e os números em  $B$  não possuem nenhuma ordem específica.
- (c)  $|A| = 1$  e  $|B| = 10000$ . Os números em  $A$  e em  $B$  estão ordenados em ordem decrescente.

### Questão 3 - Árvores binárias não balanceadas (valor: 0.25)

Para cada um dos conjuntos de inteiros a seguir, desenhe como será a árvore binária não balanceada obtida ao inserir os números na ordem em que são dados, isto é, da esquerda para a direita.

- (a) 5 10 15 20 2 4 1 9 12 6
- (b) 1 2 3 4 5 7 6 8 10 9

(c) 10 1 3 9 7 5 4 12 17 15

#### Questão 4 - Tabelas de hash (valor: 0.25)

Você possui uma tabela de hash de endereçamento aberto implementada como uma lista circular, com tamanho  $n = 10$ . Você deve inserir o conjunto de inteiros 10, 12, 7, 9, 8, 11, 13, 15, 1, 3 nesta tabela hash, sempre da esquerda para a direita (primeiro você insere o número 10, depois o número 12, depois o 7, e assim por diante). Desenhe como será a organização final dos números na tabela para as seguintes funções de hash:

(a)  $h(x) = 2x \bmod 10$

(b)  $h(x) = x \bmod 5$

(c)  $h(x) = (3x - 2) \bmod 10$