

ブラウザだけで、スマートプラグをかんたんコントロール！ SwitchBotPlugMini_Web かんたんガイド

🌟 アプリの主な特徴



インストール不要

Web Bluetooth APIでブラウザから直接接続！



カスタマイズ自由

利用者に合わせてボタンの大きさや音を変更可能



3つの動作モード

障害特性や習熟度に合わせてモードを選べる！

⚠️ ご注意ください

- SafariやFirefoxでは動作しません。
- iPad / iPhoneのSafariやChromeでは、Web Bluetoothがブロックされているため動作しません。
- iOS/iPadOS環境で使う場合は、「Bluefy」や「WebBLE」といった専用ブラウザアプリをご利用ください。

🌟 かんたん！ ペアリングと操作手順

1



接続する

画面の「SwitchBotプラグミニに接続する」ボタンをクリック！

2



デバイスを選択

WoPlugやSwitchBot...等を選び「ペア設定」をクリック。

3



モード・タイマー設定

動作モード(1〜3)と、タイマー秒数(1〜180秒)を設定します。

4



サイズ・音を設定

見やすさに応じてボタンサイズ(特大〜小)や操作音を選択。

5



カメラの許可(任意)

外付けWebカメラを使う場合は、ブラウザの許可を「許可」に。

6



スタート！

画面右下の「🚀 スタート（実行画面へ）」をクリック！

7



プラグミニON！

実行画面の「💡 プラグミニON」ボタンにアクセス！

8



家電が動く！

プラグミニに繋いだ家電が動きます！
(※1500W以下)

👉 主な動作モード

① クリックまたはタップでタイマー実行

マウスポインタをボタン内に移動させてクリック(タップ)すると、設定した時間(1〜180秒)ONになります。

② マウスオーバーでタイマー実行

マウスポインタがボタンに触れた瞬間にタイマーが起動し、一定時間ONになります。

③ ボタン内にある間 プラグミニON

マウスポインタがボタンの領域内にある間だけONになり、外に出るとOFFに。スマホ等の場合はタップしている間ONになります。

🔚 終了するには：

ページをリロードするかタブを閉じてください。スマホ等はアプリスイッチャーでブラウザを終了させてください。起動画面がはみ出る時はズームを縮小してみてください。

💻 動作環境 (必須条件)

- 対応ブラウザ： Chrome または Edge
- 対応OS： Windows 10/11, macOS, Android OS, Chrome OS
- ハードウェア： Bluetooth機能(BLE)搭載の端末
- カメラ(任意)： USB外付けWebカメラ(対象物を映す場合)

⚡ 家電のワット数にご注意ください！

SwitchBotプラグミニは最大1500W（15A・100V）以下の家電製品に対応しています。

ドライヤーや電子レンジのように、瞬間的あるいは常時1500Wを超える高ワット数の家電製品は絶対に使用しないでください。

🔗 アプリへのアクセスはこちら

https://iamsam174.github.io/SwitchBotPlugMini_Web/



開発・デバイス仕様: iamsam174 (SwitchBot BLE通信仕様を用いたGATT通信) | 使用ライブラリ: Tailwind CSS (MIT License)

利用規約(ライセンス): 本アプリは、障害当事者やその支援者による個人利用、または福祉事業所や特別支援教育の現場等での利用に限って無償でご利用いただけます。なお、プログラムの改変・再配布・商用利用は禁止します。