Unitary Error Basis

ian.mcloughlin@atu.ie

Last updated: 28 September 2023

Pauli Matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Inner Product

A, B: $d \times d$ matrices.

$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^*B)/d$

$\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$

Andreas Klappenecker and Martin Rötteler. Unitary error bases: Constructions, equivalence, and applications. In Marc Fossorier, Tom Høholdt, and Alain Poli, editors, *Applied Algebra, Algebraic Algorithms and Error-Correcting Codes*, pages 139–149, Berlin, Heidelberg, 2003. Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-540-44828-0

Conjugate Transpose

$A^* = A^{\mathsf{H}} = A^{\dagger} = \bar{A}^{\mathsf{T}}$

$$\begin{bmatrix} i & 2+i \\ 1 & 3-2i \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} -i & 1 \\ 2-i & 3+2i \end{bmatrix}$$

Trace

$\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$

$\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A)\text{tr}(B)$

$\text{tr}(cA) = c\text{tr}(A)$

$\text{tr}(A) = \sum_i \lambda_i$

Orthogonality

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^* = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^*B = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$\text{tr}(A^*B) = 0 + 0 = 0$

$d = 2$

$\text{tr}(A^*B)/2 = 0/2 = 0$

Normality

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \qquad A^* = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^*A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i^2 & 0 \\ 0 & -i^2 \end{bmatrix}$$

$\text{tr}(A^*A) = -i^2 + -i^2 = 2$

$d = 2$

$\text{tr}(A^*B)/2 = 2/2 = 1$

Characterization

U: $d \times d$ unitary matrix.

$E_i(U)$: $\sqrt{d}(U_{i,nd+m})_{n,m=0,\dots,d-1}$

$$U = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_0(U) = \sqrt{2} \begin{bmatrix} U_{0,0} & U_{0,1} \\ U_{0,2} & U_{0,3} \end{bmatrix}$$