Procédure de contrôle des batteries du groupe C-200

Rubrique	Contenu
Document	proc_batterie_ge_c
Version	v1.0 (2025-03)
Équipements	GE-C-01 ; GE-C-02
Référence manuel	manuel_ge_c, tableau 3.1, p.4

Étapes

1. Groupe à l’arrêt, débrancher la borne négative puis la borne positive.
2. Nettoyer les bornes et vérifier l’absence d’oxydation.
3. Mesurer la tension au repos : une batterie saine affiche au moins 12,4 V.
4. Si la tension est inférieure à 11,5 V, l’alarme AL-GC-04 s’affiche au démarrage : charger ou remplacer la batterie.
5. Rebrancher (positive puis négative) et serrer les bornes à 8 N·m.
6. Démarrer le groupe et vérifier une tension de charge d’au moins 13,0 V moteur en marche (seuil de l’alarme AL-GC-05).

Tableau 1 – Seuils de tension des batteries

Situation	Tension	Alarme
Batterie saine, au repos	≥ 12,4 V	aucune
Batterie faible	< 11,5 V	AL-GC-04
Charge, moteur en marche	< 13,0 V	AL-GC-05

Références

Voir codes_alarme_ge_c et manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9.