Procédure de démarrage du groupe C-200

Rubrique	Contenu
Document	proc_demarrage_ge_c
Version	v1.0 (2025-03)
Équipements	GE-C-01 ; GE-C-02
Référence manuel	manuel_ge_c, figure 4.2, p.6

Étapes

1. Contrôler les niveaux d’huile, de liquide de refroidissement et de carburant.
2. Contrôler la tension des batteries (voir proc_batterie_ge_c).
3. Vérifier que le disjoncteur Q1 est ouvert (voir schema_unifilaire_ge_c).
4. Appuyer sur MARCHE ; le voyant MARCHE s’allume en vert.
5. Laisser tourner 3 minutes à vide, puis vérifier 400 V et 50 Hz.
6. Fermer le disjoncteur Q1.
7. Surveiller TEMP, PRESS HUILE et BATTERIE pendant 10 minutes.

En cas d’alarme

Consulter codes_alarme_ge_c et manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9. Un voyant TEMP orange fixe correspond à AL-GC-01 (alerte à 95 °C).