指令分类	指令	功能
修改波特率	55 AA 95 01 00 FA	修改波特率为 9600
	55 AA 95 01 01 FA	修改波特率为 38400
	55 AA 95 01 02 FA	修改波特率为 460800
	55 AA 95 01 10 FA	修改波特率为 115200，默认波特率
修改 TOF 帧率	55 AA 96 02 00 5A FA	修改 TOF 帧率为 90Hz
	55 AA 96 02 00 3C FA	修改 TOF 帧率为 60Hz
	55 AA 96 02 00 1E FA	修改 TOF 帧率为 30Hz
注意事项	说明： 1、修改波特率指令，指令长度固定 6 字节，仅提供上述列出的几种波特率进行修改。 2、修改 TOF 帧率指令，指令长度固定 7 字节，其中第 5，第 6 字节是大端序写入的参数，表示一帧数。例如默认 1E 为十进制 30，3C 为十进制 60，5A 为十进制 90，想修改为其他帧率的，可以通过此两个字节修改； 注意：设置帧率越高时，实际帧率会比设置帧率稍微偏低，原因为 TOF 底层处理数据逻辑有耗时。 3、修改后配置会存储，断电重启后，系统会按断电前的配置进行设置参数；	