Emisyon - Noise

* Eğer noise eklenmiş olsaydı modelin emisyon değerleri ile anlamlı olmayan veriyi yorumlamaya çalışmış olurduk optimal path bozulabilirdi. En uygun sekansı bulurken sekans değişebilirdi. Veya biraz sonlu bir noise almışsak optimal pathin beklenen değeri artardı.

DL Etkisi

* Markov assumption komplekS sistemler için naif kalır ve özellikle noise vs işe girince veya uzun ve çoklaca kelimelerin olduğu sahnede göçsüz kalır RNN, GRU, LSTM gibi yapılar burada ince kazanır zaten HMM-DL karşılaştırmasında da ABD'nin Full el yapımı markov modellerinin CNN karşısındaki yenilgisi göstermiştir => bu modeller naif ve küçük durumlar haricinde yorumsamazlar.

Hesap

$P(v) = .0$
$P(e) = 1$

	e	v
e	.6	.4
v	.2	.8

	H	L
e	.7	.3
v	.1	.9

$P(e|s_0) = 1 \times .7 = .7$
$P(v|s_0) = .0 \times .1 = .0$

1/ $P(e|e,s_0) = .7 \times .6 \times .3 = .126 \rightarrow max \rightarrow (e,e)$
$P(e|v,s_0) = 0$

2/ $P(v|e) = .7 \times .4 \times .9 = .252 \rightarrow max \rightarrow (e,v)$
$P(v|v) = 0$

Pathler $\rightarrow [[(e,e), .126], \underbrace{[(e,v), .252]}_{maks}]$