PRIMAYA HOSPITAL	PEMELIHARAAN PANEL LISTRIK PUTR DAN PANEL LISTRIK DISTRIBUSI				
Status Dokumen	**Status Review**	**Status Revisi**	**Tanggal Terbit**	**Tanggal Efektif**	**Tanggal Peninjauan Kembali**
Baru	00	00	01 Desember 2017	01 Januari 2018	01 Desember 2020
Revisi	01	01	01 Oktober 2021	01 November 2021	01 Oktober 2024
Revisi	02	02	20 Januari 2025	01 Februari 2025	20 Januari 2028

Riwayat Revisi

Revisi	Penanggung Jawab	No Dokumen	Uraian Perubahan
00		SPO/UMUM/029	
01	General Affairs	SPO/PHG/GAD-029	1. Perubahan logo menjadi Primaya. 2. Perubahan setiap nama Rumah Sakit Awal Bros menjadi Rumah Sakit Primaya. 3. Perubahan acuan kebijakan. 4. Perubahan nomor dokumen. 5. Penambahan pengertian, yaitu Panel PUTR (Panel Utama Tegangan Rendah) bank kapasitor. 6. Penambahan pada prosedur a. No 2 dalam detail melakukan pengecekan fisik panel. b. No 3 dalam pemeriksaan semua instrumen pengukur dan operasional. c. No 5 perihal menggunakan alat Thermograph. 7. Perubahan tahapan perihal Lakukan pembersihan terminating kabel dan area panel dan lakukan pembersihan debu bila diperlukan dihilangkan lanjut ke prosedur no 11. 8. Penambahan pada hal yang perlu diperhatikan: Apabila usia bank kapasitor sudah 3 s.d 5 tahun maka pengecekan dilakukan setiap hari. dan apabila kondisi fisik mengalami perubahan maka segera melakukan penggantian atau peremajaan.
02	General Affairs	SPO/PHG/GAD-029	1. Penambahan frekuensi waktu pemeriksaan PUTR pada bagian prosedur menjadi setiap hari dan panel listrik distribusi setiap bulan 2. Penambahan referensi 3. Penggantian poin 12 untuk pemeliharaan panel listrik

CONTROLLED

Menyetujui Isi dan Menerapkan:

No.	Rumah Sakit	Nama Direktur Rumah Sakit	Tanda tangan
1	Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat	dr. Prima Yunika D. Ruswati, MARS	
2	Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur	dr. Meizar Rizaldi, MM	
3	Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara	dr. Adhika Prasutya Dharma	
4	Rumah Sakit Primaya Karawang	dr. Winardi Fadilah, MMRS	
5	Rumah Sakit Primaya Semarang	dr. Aditya Nugraha, M.Biomed	
6	Rumah Sakit Primaya Sukabumi	dr. Hans Widjajaputra, MARS	
7	Rumah Sakit Primaya Tangerang	dr. Jocelyn Adrianto, MARS	
8	Rumah Sakit Primaya Evasari	dr. Petra Ade Paramita, MARS	
9	Rumah Sakit Primaya Betang Pambelum	dr. Adrian Maleakhi Husada, MHKes	
10	Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis	dr. Novita Widyawaty, MARS	
11	Rumah Sakit Primaya Bhakti Wara	dr. Agus Marvianto	
12	Rumah Sakit Primaya PGI Cikini	dr. Monica Desylia, MARS	
13	Rumah Sakit Primaya Makassar	dr. Merry Monica, MARS	

CONTROLLED

No.	Rumah Sakit	Nama Direktur Rumah Sakit	Tanda tangan
14	Rumah Sakit Primaya INCO Sorowako	dr. Riana Ingrid Suranto	
15	Rumah Sakit Primaya Depok	dr. Hanny Merliana, MARS	
16	Rumah Sakit Primaya Hertasning	dr. Oki Yancy, MARS	
17	Rumah Sakit Rajawali	dr. Vidie Aseanto Tanessi	
18	Rumah Sakit Primaya Kelapa Gading	dr. Ferry Aryo Pangarso, MARS, MM	

CONTROLLED

PRIMAYA HOSPITAL	**PEMELIHARAAN PANEL LISTRIK PUTR DAN PANEL LISTRIK DISTRIBUSI**		
	No. Dokumen: SPO/PHG/GAD-029	Revisi: 02	Halaman: 1/5
SPO	Tanggal Terbit: 20 Januari 2025	Ditetapkan: Chief Executive Officer **LEONA A. KARNALI**	
PENGERTIAN	Pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas *Maintenance* terhadap Panel PUTR (Panel Utama Tegangan Rendah) bank kapasitor dan panel-panel *Distribusi Board* (DB) baik di gedung utama maupun di gedung *utility*.		
TUJUAN	1. Agar petugas Maintenance mengetahui langkah-langkah dalam pemeliharaan panel-panel listrik. 2. Agar panel-panel listrik dapat beroperasi dengan baik dan normal.		
KEBIJAKAN	1. Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Hospital Nomor: 013/PER/DIR/PHG/VI/2024 tentang Kebijakan Utilisasi Fasilitas Umum Rumah Sakit Primaya. 2. Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 093/PER/DIR/PHG/VI/2024 tentang Kebijakan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit Primaya.		
PROSEDUR	Pemeliharaan panel listrik PUTR setiap hari dan panel listrik distribusi dilakukan setiap bulan oleh petugas teknisi menggunakan form Pemeliharaan PUTR. 1. Tahap persiapan: • Petugas teknisi menyiapkan peralatan kerja seperti; Tang Kombinasi, Obeng plus minus, Kunci		

CONTROLLED

PROSEDUR

set, Tang *Ampere, thermography*, Isolasi, Kuas atau *Vacuum Cleaner.*

- Menyiapkan Alat Pengaman Diri (APD) seperti; Helm keamanan, Sarung tangan karet/kulit, dan *Safety Shoes.*

2. Petugas teknisi melakukan pemeriksaan fisik panel, seperti:
   a. Kebersihan ruang panel dari sampah, debu dan kotoran
   b. Kebersihan dalam dan luar panel dari sampah, debu dan kotoran
   c. kondisi fisik kabel (tidak ada kabel yang terkelupas)
   d. Kondisi fisik busbar (tidak ada tanda bekas gosong)
   e. Kondisi fisik MCB dan kontaktor (tidak ada tanda bekas gosong)
   f. Kondisi Bank kapasitor (bodi kapasitor tidak melembung, tidak mengeluarkan cairan minyak dan suhu panas)
   g. Kondisi *blower* (bila ada) berfungsi baik
   h. Kondisi pintu dan kunci berfungsi baik
   i. Kondisi suhu ruang tidak lebih dari 24 derajat Celcius dan kelembaban maksimal 60%
3. Melakukan pemeriksaan semua instrumen pengukur dan operasional, seperti:
   a. *display* panel berfungsi dan terbaca jelas
   b. lampu-lampu indikator menyala.

CONTROLLED

PROSEDUR

4. Melakukan pemeriksaan terminating alat pengaman dan kabel. Apabila ditemukan skun kabel yang kendur pada terminal maka lakukan pengencangan dengan alat kunci pas khusus listrik.
5. Melakukan pemeriksaan terminal dan pembungkus kabel apakah terjadi pengerasan atau terjadi panas yang berlebihan dengan menggunakan alat *Thermograph.*
6. Melakukan pengukuran tegangan dan amper dengan menggunakan alat Tang *Amphere.*
7. Melakukan pemeriksaan soket dan baut pengikat kabel power pada panel-panel pembagi. Apabila ditemukan soket dan baut kendur lakukan pengencangan.
8. Melakukan pemeriksaan kabel induk dari *cubical* PLN ke panel PUTR dan panel-panel pembagi (Distribusi *Board).*
9. Melakukan pemeriksaan sistem *grounding.*
10. Melakukan pencatatan pemakaian listrik dan di catat pada formulir pencatatan kWh meter dan PUTR setiap hari.
11. Catat pemeliharaan bank kapasitor pada kartu pemeliharaan dilakukan pemeriksaan rutin setiap hari
12. Untuk pemeliharaan panel dicatat pada formulir setiap bulan.

CONTROLLED

PROSEDUR	**<u>Hal-hal yang perlu diperhatikan</u>** Apabila usia bank kapasitor sudah 3 s.d 5 tahun dan apabila kondisi fisik mengalami perubahan maka segera melakukan penggantian atau peremajaan.
UNIT TERKAIT	Unit Mainte*nance*
REFERENSI	Permenkes 40 Tahun 2022

CONTROLLED

Mulai

Petugas Teknisi

Menyiapkan Peralatan Kerja seperti Tang Kombinasi, Obeng Plus Minus, Kunci Set, Tang Amper, Kuas atau Vacuum Cleaner

Petugas Teknisi

Menyiapkan Alat Pengaman Diri (APD) seperti Helm Keamanan, Sarung Tangan Karet/Kulit, dan Safety Shoes

Petugas Teknisi

Melakukan Pengecekkan Fisik Panel: Kebersihan ruang Panel, kebersihan dalam dan luar panel, pemeriksaan kabel, busbar, cek fisik MCB dan kontaktor, pemeriksaan bank kapasitor, blower, cek kondisi kunci dan suhu ruangan tidak kurang dari 24 derajat celsius kelembaban maks 60%.

Petugas Teknisi

Melakukan pemeriksaan instrumen pengukur dan operasional: display panel berfungsi dan terbaca jelas dan lampu indikator menyala.

Petugas Teknisi

Melakukan pemeriksaan *terminating* alat pengaman dan kabel. Apabila ditemukan skun kabel yang kendur pada terminal maka lakukan pengencangan dengan alat kunci pas khusus listrik.

Petugas Teknisi

Melakukan Pengukuran Terminal dan Pembungkus Kabel apakah mengalami pengerasan atau terjadi panas berlebihan dengan alat Thermograph

Petugas Teknisi

Melakukan Pengukuran Tegangan dan Ampere dengan Menggunakan Alat Termograph/Tang Amphere

1

CONTROLLED

1
Petugas Teknisi
Melakukan Pengecekkan Soket dan Baut Pengikat Kabel Power pada Panel-Panel Pembagi
Petugas Teknisi
Melakukan Pengecekkan Kabel Induk dari Cubical PLN ke Panel PUTR dan Panel-Panel Pembagi (Distribusi Board)
Petugas Teknisi
Melakukan Pengecekkan Sistem Grounding
Petugas Teknisi
Melakukan Pencatatan Pemakaian Listrik dan Di Catat Pad Formulir Pencatatan KwH
Petugas Maintenance
Mencatat Pemeliharaan Bank Kapasitor pada Kartu Pemeliharaan dan Form Pemeliharaan Rutin Setiap Hari
Petugas Maintenance
Membuat Laporan Tugas Harian pada Log Book Maintenance
Selesai

CONTROLLED

	Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Nama	Abdulah	Amelia Kusumawardhani Setiawan	Chief Executive Officer
Jabatan	Corporate General Affairs	Corporate Quality Manager	Leona A. Karnali
Tanda tangan			

CONTROLLED