PANDUAN PENGGUNAAN MENU RETUR MATERIAL

Untuk Pengawas Vendor — PLN UID Bali

A. Gambaran Umum

Panduan ini menjelaskan cara melaporkan material bekas dari lapangan melalui menu "Material Retur" pada aplikasi. Pekerjaan dilakukan dalam urutan berikut: memotret surat TUG10, memeriksa setiap material, menyimpan dokumen retur, kemudian menunggu verifikasi dari petugas gudang PLN. Seluruh data tersimpan di dalam aplikasi sehingga pengawas tidak perlu membuat catatan manual di kertas.

B. Akun dan Akses Menu

1. Setiap perusahaan vendor memiliki satu akun dari PLN. Akun tersebut tidak boleh dipakai bersama perusahaan lain atau orang lain.
2. Buka alamat app.gudangpemaron.my.id pada peramban ponsel atau komputer, kemudian masuk (login) dengan akun tersebut.
3. Setelah masuk, aplikasi membuka menu Material Retur dan menampilkan nama perusahaan Anda. Apabila nama perusahaan tidak muncul atau tidak sesuai, laporkan kepada petugas PLN sebelum melanjutkan pengisian data.
4. Pengawas vendor memiliki akses pada dua tab, yaitu tab Buat Retur dan tab Riwayat. Tab lainnya khusus untuk petugas PLN.

C. Membuat Dokumen Retur (Tab Buat Retur)

1. Foto surat TUG10 melalui tombol “Ambil foto TUG10” untuk memotret langsung, atau tombol “Galeri” apabila foto surat telah tersimpan di perangkat Anda. Foto ini wajib ada. Pastikan surat terpotret utuh, jelas, dan tidak terpotong.
2. Pilih material pada kolom pencarian dengan mengetik nama atau kode material. Daftar komponen pemeriksaan muncul otomatis setelah material dipilih.
3. Isi data unit. Untuk material satuan (trafo, kabel, tiang), satu unit sama dengan satu barang. Isikan Serial Number (SN) sesuai label pada barang. Untuk menambah barang berikutnya, pilih tombol “Tambah Unit”.
4. Pada material tertentu terdapat isian Data Material, misalnya tanggal masuk atau masa pakai. Isian ini hanya tampil untuk material yang dipasang formulir pemeriksaan. Isi sesuai papan nama barang karena bagian ini ikut tercetak pada formulir.
5. Pilih hasil pemeriksaan setiap komponen (Lengkap, Rusak, Hilang, atau pilihan lain yang telah ditetapkan PLN). Komponen bertanda bintang merah wajib difoto. Foto dapat diambil langsung melalui tombol “Foto” atau dipilih dari galeri perangkat melalui tombol “Galeri”. Dokumen belum dapat disimpan apabila foto komponen tersebut belum diunggah.

6. Pilih tombol “Simpan Dokumen Retur”. Apabila muncul notifikasi “Dokumen retur tersimpan”, dokumen telah terkirim dan berstatus menunggu verifikasi gudang. Menutup peramban sebelum notifikasi tersebut muncul berarti dokumen belum terkirim.

D. Material dengan Metode Sampling (kWh Meter, MCB, Lightning Arrester, Isolator, Cut Out)

Untuk material yang satuannya banyak dan sejenis, pemeriksaan cukup dilakukan pada satu unit sebagai sampel perwakilan. Uraiannya sebagai berikut:

1. Saat material tersebut dipilih, kartu Mode Sampling akan tampil. Ciri lainnya: tersedia kolom untuk memasukkan jumlah unit.
2. Masukkan jumlah total unit pada kolom Jumlah Unit, misalnya 40.
3. Periksa satu unit sebagai sampel mengikuti langkah pada bagian C. Unit sampel tersebut mewakili seluruh unit lainnya.
4. Dokumen pendukung, misalnya surat jalan atau daftar hitungan jumlah, dapat diunggah melalui tombol “Unggah Dokumen Lampiran”. Format yang diterima adalah foto atau PDF dengan ukuran maksimum 8 MB per berkas. Lampiran tersimpan bersama dokumen terkait.
5. Pada riwayat, dokumen tersebut ditampilkan sebagai “40 unit (1 sampel)”. Apabila sampel dianggap tidak mewakili unit lain, tuliskan penjelasannya pada catatan dokumen.

Material di luar jenis tersebut diisi unit per unit sebagaimana bagian C.

E. Mencetak Formulir Inspeksi (Tab Riwayat)

Formulir inspeksi (format 01-A s.d. 01-O, mengikuti jenis material) dapat dicetak segera setelah dokumen disimpan, tanpa menunggu verifikasi gudang.

1. Buka tab Riwayat. Daftar ini hanya berisi dokumen milik perusahaan Anda; dokumen perusahaan lain tidak ditampilkan.
2. Beri tanda centang pada kotak di kolom kiri dokumen yang akan dicetak, kemudian pilih tombol “Cetak Formulir”.
3. Berkas Excel terunduh otomatis; satu halaman berlaku untuk satu unit. Buka berkas tersebut dan cetak.
4. Kolom tanggal dan tanda tangan dibiarkan kosong pada layar karena pengisian dilakukan dengan tulisan tangan di lapangan.

Apabila dokumen dicetak sebelum diverifikasi, kolom kesimpulan (K6/K7/K8) memang masih kosong dan nama petugas gudang belum terisi. Setelah status dokumen selesai diverifikasi, cetak ulang formulir untuk memperoleh versi yang lengkap; pilihan yang tidak diambil akan ditandai coretan.

F. Status Dokumen

Setiap dokumen pada tab Riwayat memiliki label status. Status kuning “Menunggu verifikasi gudang” berarti dokumen menunggu pemeriksaan petugas gudang. Status hijau “Selesai diverifikasi” berarti proses selesai dan formulir boleh dicetak ulang sebagai arsip. Untuk menemukan dokumen lama, ketik nama atau kode material pada kolom pencarian.

G. Kendala yang Sering Terjadi

- Tombol foto masih merah padahal hasil sudah dipilih — komponen tersebut wajib difoto; unggah foto komponennya terlebih dahulu.
- Tombol Cetak Formulir tidak dapat dipilih — material tersebut belum memiliki formulir inspeksi. Laporkan kepada petugas PLN untuk mengaturnya pada tab Pengaturan.
- Kartu Mode Sampling tidak muncul — metode sampling belum diaktifkan untuk material tersebut. Laporkan kepada petugas PLN.
- Halaman tampil tidak normal atau data tidak tersimpan — tutup peramban sepenuhnya, buka kembali, dan masuk ulang. Pada komputer, tekan Ctrl+F5 untuk memuat ulang tanpa menghapus sesi masuk.
- Lupa kata sandi atau perlu menambah petugas baru — hubungi administrator PLN yang mengelola akun.

Apabila masih terdapat pertanyaan, hubungi petugas unit Material PLN UID Bali.