

0	DG	JD	RD	10/9/2025	EMISIÓN ORIGINAL
REV.	REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA	DESCRIPCIÓN

LISTA DE REVISIONES

CLIENTE:		 PLANTA DE TRATAM. DE EFLUENTES PARQUE TECNOLOGICO INTELIGENTE TAIWAN PARAGUAY																														
ELABORADO POR:		<table><tr><td>PROYECTO AC</td><td>REALIZÓ</td><td>REVISÓ</td><td>APROBÓ</td><td>FECHA</td></tr><tr><td></td><td>DG</td><td>JD</td><td>RD</td><td>10/09/2025</td></tr><tr><td>PROYECTO ITAIPU</td><td colspan="3">Nº DOCUMENTO</td><td>REVISIÓN</td></tr><tr><td></td><td colspan="3" rowspan="2">LCD-P0112-BC-01</td><td rowspan="2">0</td></tr><tr><td>HOJA</td></tr><tr><td>1</td><td>de</td><td>4</td><td colspan="2">ARCHIVO: LCD-P0112-BC-01-R0</td></tr></table>					PROYECTO AC	REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA		DG	JD	RD	10/09/2025	PROYECTO ITAIPU	Nº DOCUMENTO			REVISIÓN		LCD-P0112-BC-01			0	HOJA	1	de	4	ARCHIVO: LCD-P0112-BC-01-R0	
PROYECTO AC	REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA																												
	DG	JD	RD	10/09/2025																												
PROYECTO ITAIPU	Nº DOCUMENTO			REVISIÓN																												
	LCD-P0112-BC-01			0																												
HOJA																																
1	de	4	ARCHIVO: LCD-P0112-BC-01-R0																													

Fecha: 10/09/2025

RESUMEN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS

Potencia Activa Instalada [KW]	36,0
Potencia Reactiva Instalada [KVar]	20,4
Potencia Aparente Instalada [KVA]	41,3

Potencia Activa Absorbida [kW]	43,6
Potencia Reactiva Absorbida [kVar]	25,5
Potencia Aparente Absorbida [kVA]	50,5

Potencia Activa Resultante [kW]	23,9
Potencia Reactiva Resultante [kVar]	14,0
Potencia Aparente Resultante [kVA]	27,7

Compensación de Energía Reactiva necesaria [kVar]	10,0
---	------

Potencia Activa Corregida [kW]	23,9
Potencia Reactiva Corregida [kVar]	4,0
Potencia Aparente Corregida [kVA]	24,2



BALANCE DE CARGAS - PTE PTITP



Elaborado N°: LCD-P0112-BC-01-0

Hoja 4 de 4

Ubicación	TAG	Descripción	Tipo de Arranque	Potencia [HP]	Potencia [kW]	Corriente [A]	Velocidad [rpm]	Factor de Pot.	Rendim. [%]	Pot. Act. Abs. [kW]	Pot. React. Abs. [kvar]	Factor de Carga	Factor Simult.	Factor Utilizac.	Pot. Activa Resultante [kW]	Pot. Reactiva Resultante [kvar]	Pot. Aparente Resultante [kVA]	Corriente Resultante [A]
Pozo de Bombeo de Entrada	TV-PBE	Tamiz Vertical 1 - Pozo de Bombeo	AD	1,50	1,10	2,40	1440	0,82	0,760	1,45	1,01	0,9	1	1	1,30	0,91	1,59	2,42
Pozo de Bombeo de Entrada	B1-PBE	Bomba 1 - Pozo de Bombeo de Entrada	VF	3,33	2,50	5,50	2848	0,84	0,780	3,21	2,07	0,9	1	0,5	1,44	0,93	1,72	2,61
Pozo de Bombeo de Entrada	B2-PBE	Bomba 1 - Pozo de Bombeo de Entrada	VF	3,33	2,50	5,50	2848	0,84	0,780	3,21	2,07	0,9	1	0,5	1,44	0,93	1,72	2,61
Pozo de Bombeo de Entrada	BD1-PBE	Bomba Dosificadora 1 - Pozo de Bombeo de Entrada	AL	---	0,50	2,00	---	0,9	0,900	0,56	0,27	0,9	1	0,5	0,25	0,12	0,28	0,42
Pozo de Bombeo de Entrada	BD2-PBE	Bomba Dosificadora 2 - Pozo de Bombeo de Entrada	AL	---	0,50	2,00	---	0,9	0,900	0,56	0,27	0,9	1	0,5	0,25	0,12	0,28	0,42
Pozo Anóxico	AG1-PA	Agitador 1 - Pozo Anóxico	AD	2,00	1,50	3,60	2850	0,84	0,720	2,08	1,35	0,9	1	1	1,88	1,21	2,23	3,40
Pozo Anóxico	AG2-PA	Agitador 2 - Pozo Anóxico	AD	2,00	1,50	3,60	2850	0,84	0,720	2,08	1,35	0,9	1	1	1,88	1,21	2,23	3,40
Cámara 1 MBBR	SO1-CA1	Soplador 1 - Cámara 1 MBBR	VF	4,60	3,45	3,60	2920	0,89	0,885	3,90	2,00	0,9	1	0,667	2,34	1,20	2,63	4,00
Cámara 2 MBBR	SO2-CA1	Soplador 2 - Cámara 2 MBBR	VF	4,60	3,45	3,60	2920	0,89	0,885	3,90	2,00	0,9	1	0,667	2,34	1,20	2,63	4,00
Cámara 1/2 MBBR	SO3-CA1/2	Soplador 2 - Cámara 1/2 MBBR	VF	4,60	3,45	3,60	2920	0,89	0,885	3,90	2,00	0,9	1	0,667	2,34	1,20	2,63	4,00
Cámara 1 MBBR	BL-CA1	Bomba de Lodos - Cámara 1 MBBR	AD	2,00	1,50	3,60	2850	0,84	0,720	2,08	1,35	0,9	1	0,5	0,94	0,61	1,12	1,70
Cámara 2 MBBR	BL-CA2	Bomba de Lodos - Cámara 2 MBBR	AD	2,00	1,50	3,60	2850	0,84	0,720	2,08	1,35	0,9	1	0,5	0,94	0,61	1,12	1,70
Sedimentador	BL-SE	Bomba de Lodos - Sedimentador	AD	2,00	1,50	3,60	2850	0,84	0,720	2,08	1,35	0,9	1	0,5	0,94	0,61	1,12	1,70
Sedimentador	ZV-SE	Válvula actuada de Recirculación de Lodos - Sedimentador	AL	---	0,50	2,00	---	0,9	0,900	0,56	0,27	0,9	1	0,5	0,25	0,12	0,28	0,42
Cloración	BD3-CL	Bomba Dosificadora 3 - Cloración	AL	---	0,50	2,00	---	0,9	0,900	0,56	0,27	0,9	1	0,5	0,25	0,12	0,28	0,42
Pozo de Bombeo de Salida	B1-PBS	Bomba 1 - Pozo de Bombeo de Salida	AD	3,33	2,50	5,50	2848	0,84	0,780	3,21	2,07	0,9	1	0,5	1,44	0,93	1,72	2,61
Pozo de Bombeo de Salida	B2-PBS	Bomba 2 - Pozo de Bombeo de Salida	AD	3,33	2,50	5,50	2848	0,84	0,780	3,21	2,07	0,9	1	0,5	1,44	0,93	1,72	2,61
Tablero de Control	AL-TS	Alimentación Tablero Seccional	AL	---	5,00	10,00	---	0,9	1,000	5,00	2,42	0,9	1	0,5	2,25	1,09	2,50	3,81

TOTALES

Tot. Instalados

38,6	36,0	71,2
HP	kW	A

Tot. Absorbidos	43,6	25,5
	kW	kvar

20,4	0,87
kvar	FP

Tot. Resultantes	23,9	14,0	27,8	42,3
	kW	kVAr	kVA	A

FP Resultante	0,86
---------------	------

CFP	1x5 kVAr	10,0	kvar
-----	----------	------	------

Tot. Corregidos	23,9	4,0	24,2	36,9
	kW	kVAr	kVA	A

FP Corregido	0,99
--------------	------

(1), (2) TAG definido por el fabricante

AD Arranque Directo
AS Arranque Suave
VF Variador de Frecuencia
AL Alimentador (Interruptor)