

ANEXO II

PEDIDO CONEXÃO COM LIGAÇÃO NOVA

Este manual orienta, de forma prática e padronizada, o procedimento de abertura de pedidos de conexão na Geração Distribuída com Ligação Nova ou Reativação, no sistema SAP CRM de atendimento.

O pedido de conexão na Geração Distribuída pode ser realizado juntamente com o pedido de Ligação Nova na Alta ou Baixa Tensão, conforme a NT.00020.EQTL – Conexão de Micro e Minigeração Distribuída ao Sistema de Distribuição. No sistema SAP CRM de atendimento, esse processo ocorre por meio da abertura da solicitação de orçamento de conexão, de acordo com a categoria do cliente. Nessa situação, devem ser seguidos os passos descritos a seguir.

1. Acessar sistema Sap CRM de atendimento.

2. Identificar no formulário se se trata de um pedido de conexão com Ligação Nova.

3. Identificar se o CPF/CPNJ solicitante já possui parceiro de negócio.

**Nota
01**

Caso seja identificado que o CPF/CNPJ do solicitante ainda não possui parceiro de negócios, deve-se seguir o procedimento descrito no Anexo I – Criação de Parceiro de Negócios.

4. Realizar abertura da solicitação.

4.1. Acessar > Solicitações > Análise de Orçamento

4.2. Selecionar categorias da solicitação, conforme tabelas

- Quadro de Categoria - Ligação Nova ou Reativação em **Baixa Tensão**:

Selecionar Categoria	Ligação Nova	Reativação
Categoria 1	1059 – Orçamento Conexão BT	1059 – Orçamento Conexão BT
Categoria 2	2165 – MicroGeração	2165 – MicroGeração
Categoria 3	3756 – Definitiva	3757 – Reativação Definitiva

- Quadro de Categoria - Ligação Nova ou Reativação em **Alta Tensão**:

Selecionar Categoria	Ligação Nova Microgeração	Ligação Nova Minigeração	Reativação
Categoria 1	1056 – Conexão Nova AT	1056 – Conexão Nova AT	1056 – Conexão Nova AT
Categoria 2	2151 - MicroGeração	2152 - MiniGeração	2157 - Reativação
Categoria 3	-	-	3271 – Microgeração 3272 - Minigeração

- Quadro de Categoria - Ligação Nova ou Reativação em **Alta Tensão (B-Optante)**:

Quando, no formulário de conexão, a tarifa do **Grupo A** estiver selecionada como opção **B – Optante**, essa informação deverá ser considerada no preenchimento da nota de serviço, conforme os critérios estabelecidos para essa modalidade.

The screenshot shows a web form for connection. The 'Tarifa GRUPO A (selecionar)' dropdown is highlighted with a green box and set to 'B-OPTANTE'. Other fields include 'Demanda Carga', 'FP', 'P', 'Tipo de Ramal', 'INDICAR POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR NO LUGAR DA DG', 'Demanda Geração (DG)', 'Carga própria (CP)', 'Potência Disponibilizada (PD)', and 'Nº de identificação do poste ou transformador mais próximo do ponto de entrega/conexão da Unidade Consumidora'. A navigation bar at the bottom shows 'ROTEIRO' with steps 0, 1, 2, 3, and 'FONTES'.

Selecionar Categoria	Microgeração	Minigeração
Categoria 1	1056 – Conexão Nova AT	1056 – Conexão Nova AT
Categoria 2	2154 – Optante com Geração Distribuída	2154 – Optante com Geração Distribuída
Categoria 3	3760 - Microgeração	3759- Minigeração

5. Realizar preenchimento dos dados.

5.1. Categoria

The 'Categorias' section shows two dropdown menus. 'Categoria 1:*' is set to '1056 Conexão Nova AT' and 'Categoria 2:' is set to '2151 Microgeração'.

5.2. Dados da solicitação e solicitante titular da unidade

The 'Dados Gerais' section includes fields for 'ID', 'Cliente' (LUCIANA DA CONCEICAO), 'Nº acordo com:', and 'Origem:*' (NORMAL). The 'Categorias' section shows 'Categoria 1:*' (1056 Conexão Nova AT), 'Categoria 2:' (2151 Microgeração), 'Categoria 3:', and 'Categoria 4:'. The 'Dados do Solicitante' section includes fields for 'Nome do Solicitante:', 'Celular do Solicitante:', 'Permite Envio de SMS:' (checkbox), 'Telefone do Solicitante:', 'Email do Solicitante:', 'RG do Solicitante:', and 'CPF do Solicitante:'.

5.3. Dados Meio Comunicação

The 'Meio de comunicação' section includes fields for 'Canal de Abertura:*', 'Agência:', 'Meio de Comunicação:*', 'Descr. Meio Comunic.:*', 'Telefone/WhatsApp:', 'E-mail:', 'Autoriza terceiros a receber retorno:*', 'Nome/Vínculo da pessoa autorizada:', and 'Contato da pessoa autorizada:'.

Campos Obrigatórios

Canal de abertura: Site
 Meio de comunicação: E-mail
 Autoriza receber retorno de terceiros: Não

5.4. Registro de Atendimento

▼ **Registro de Atendimento** **Novo**   

 Nenhum resultado encontrado

Pedido do cliente CO: Novo - Notas

 Voltar  Novo  Cancelar | Importar bloco de notas

 Entrar Titular

Tipo de texto:* Descrição problema ▼

Texto

POTÊNCIA MÓDULOS: XXXXX
POTÊNCIA INVERSOR: XXXXX

[PREENCHER DEMAIS INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTO]

Nota 02

O layout de preenchimento dos dados no campo de atendimento deve estar de acordo com o descrito acima. Qualquer alteração deverá ser previamente validada com a área corporativa de Grandes Clientes.

5.5. Realizar anexos

▼ **Anexo**  Anexo  URL  Com modelo | Ampliado   

 Nenhum resultado encontrado

Nota 03

É obrigatório anexar toda a documentação apresentada pelo cliente no canal de entrada

5.6. Preencher tabela de equipamentos

▼ **Tabela de equipamentos** 

 Inserir  Excluir 

Aparelho	Descrição do Aparelho	Tipo	Subtipo	Classe	Tempo de utilização (...)	Potência (W)	Quantidade	Observações
							0000000000	

Memorial Descritivo

CARGA INSTALADA / DEMOSTRATIVO DE DEMANDA CALCULADA

QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA ¹									
OBS: Preencher somente campos em branco									INSERIR NOVA LINHA
Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	ar condicionado de 9000 btus	3	0,9	2,7	0,8	3,38	1	2,70	3,38
2	ar condicionado de 12000 btus	2	1,1	2,2	0,8	2,75	1	2,20	2,75
3	lâmpadas led	20	0,05	1	1	1,00	0,8	0,80	0,80
4	fritadeira elétrica	1	1,3	1,3	1	1,30	1	1,30	1,30
5	microondas	1	1,2	1,2	0,8	1,50	1	1,20	1,50
6	liquidificadr	1	0,08	0,08	0,8	0,10	1	0,08	0,10
7	sanduícheira	1	0,01	0,01	1	0,01	1	0,01	0,01
8	tv	4	0,3	1,2	0,8	1,50	0,8	0,96	1,20
TOTAL				9,69		11,5350		9,25	11,04
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				0,92					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				0,84					

¹ Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.

5.9. Realizar preenchimento campo de Dados Padrão > Padrão Instalado Igual **SIM**

Dados do Padrão	
Padrão instalado:	
Financiamento de Padrão:	
Número do NIS:	00000000000
NIS válido:	

5.10. Realizar preenchimento campo Dados Técnicos

Dados Técnicos	
Declaração de Carga:	
Consumo Estimado:	0,00
Fase de Ligação:	
Disjuntor Calculado:	
Disjuntor instalado:	
Status solicitação:	
Grupo de tensão:	
Categoria tarifária:	
Nível de tensão:	
Equip de qualidade:	
Carga Própria (kW):	
Potência de Geração (kW):	
Demanda Prevista (W):	
Potência Disponibilizada (W):	0,00
Disjuntor da geração (A):	
Nota Orçamento Estimado:	
Vistoria programada:	☐

Campos Obrigatórios

- Disjuntos instalado
- Grupo de tensão – de acordo com a solicitação do cliente AT ou BT
- Nível de tensão
- Carga Própria
- Potência de Geração
- Demanda Prevista – Somente Formulário Grupo A Campo: **Demanda Carga** preencher o maior valor entre FP e P
- Disjuntor da Geração (A):
- Vistoria Programada

ABA 1

Ramo de Atividade (Descrição)			
Classe (selecionar)		Tipo de Ligação (selecionar)	
Carga Declarada da UC		Disjuntor de Entrada da UC (selecionar)	
Tipo de Ramal (selecionar)		Potência Disponibilizada (PD) para a UC	
O conteúdo deste campo será exibido quando for selecionada a UF			
2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico			
ROTEIRO 0 1 2 FONTES			
4. Características da Geração Distribuída			
Dados gerais da Central Geradora			
Tipo de Fonte Primária (selecionar)		Especificar se necessário	
Tipo de Geração (selecionar)		Especificar se necessário	
Modalidade de Compensação (selecionar)		Potência de Geração do Orçamento	
		Potência de Geração Total da UC (PGT)	
Garantia de Fiel Cumprimento		Central Geradora de Fonte Despachável?	
Tensão de Conexão		Potência Máxima Injetável (se aplicável)	
Armazenamento (se houver)		Data Início da Operação	
ROTEIRO 0 1 2 3 FONTES			

Orientações

Para a marcação do campo "**Vistoria Programada**" na nota de serviço, é necessário observar a opção selecionada no formulário de solicitação:

Se a opção "Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação" estiver marcada como **NÃO**, o campo "Vistoria Programada" deverá ser marcado na nota de serviço.

Caso a opção esteja marcada como **SIM**, o campo "Vistoria Programada" deverá permanecer desmarcado.

ABA 1

6. Solicitações e Declarações	
Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação.	NÃO
Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade.	SIM
Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável.	SIM
Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A da REN 1000, na seguinte regra:	
Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica ("Grid Zero")	NÃO
Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração	NÃO
Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 7	SIM
Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras.	SIM

5.11. Realizar preenchimento campo de endereço de acordo com formulário

Dados de Endereço	
Rua / Número:	
Bairro:	
Cidade:	
Região / País:	AL BR
CEP:	
Complemento:	
Ponto de Referência:	
EMUC Endereço:	☐ Local de Consumo relaciona...
EMUC Instalação:	☐

ABA 1

equatorial ENERGIA		NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade	
ANEXO I - Formulário de Solicitação de Orçamento de Microgeração Distribuída Grupo B			
1. Identificação e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS NA COR VERMELHA			
Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora)	CPF/CNPJ	RG	DATA EXPEDIÇÃO
Endereço	Contatos telefônicos		
CEP:	Município	UF (selecionar)	E-mail
Tipo de orçamento desejado		Conta Contrato (Se UC existente)	
Tipo de Solicitação (selecionar)			

5.12. Realizar preenchimento campo de dados do responsável técnico de acordo com formulário

Responsável Técnico		2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico	
Nome:		Nome Completo	Título Profissional
Registro no conselho:		E-mail	Telefone Fixo
Endereço e-mail:		Endereço de Correspondência	Telefone Celular
Telefone:		Bairro	UF
Empresa:		Município	CEP

5.13. Realizar preenchimento das Unidades Geradores

Unidades Geradoras

Unidades Geradoras: Modalidade de Consumo:

Unidades Geradoras:

Fotovoltaica (UFV)

Quantidade Módulos: Fabricante Módulos: Modelo dos Módulos: Área dos Arranjos: Qtd. de Inversores:

Fabricante do Inversor: Modelo do Inversor: Potência Módulos (kWp): Potência Inversor (kW): Data:

Campo Obrigatórios

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) Unidade Geradores | g) Fabricante do Inversor |
| b) Quantidade de Módulos | h) Modelo Inversor |
| c) Fabricante dos Módulos | i) Potência Módulos (kWp) |
| d) Modelo dos Módulos | j) Potência Inversor (kW) |
| e) Área dos Arranjos | k) Fonte Despachável |
| f) Quantidade de Inversores | l) Fast Track |

ABA 1

3. Características da Microgeração Distribuída

Dados Gerais da Central Geradora

a) Tipo de Fonte Primária (selecionar) SOLAR FOTOVOLTAICA Especificar se necessário

Tipo de Geração (selecionar) EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO INVERSOR Especificar se necessário

Modalidade de Compensação (selecionar) AUTOCONSUMO LOCAL Potência Geração do Orçamento 5,00 kW

NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER A LISTA DE RATEIO Potência Geração Total da UC(PGT) 5,00 kW

Armazenamento (se houver) Potência Máxima Injetável (se aplicável) kW

Data Início de Operação 11/10/2025 OK: PGT ≤ PD

4. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento de Conexão:

ROTEIRO 0 1 2 FONTES +

ABA 0

Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)

1. Solar Fotovoltaica

Item	Potência do Módulo (W)	Quantidade	Potência de Pico (kWp):	Área do arranjo (m²):	Fabricante(s) dos Módulos	Modelo
1	500	10	5	50,00	TESTE	TESTE
2	500	1	0,5	50,00	TESTE	TESTE
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL		11	5,50	100,00		

Obs: Célula fotovoltaica é a unidade básica, módulo é o conjunto de células e arranjos e o agrupamento de módulos, o gerador

2. Dados dos Inversores

ROTEIRO 0 1 2 FONTES +

ABA 0

2. Dados dos Inversores

Item	Fabricante*	Modelo*	Potência Nominal (kW)	Faixa de tensão de operação (V)	Corrente Nominal (A)	Fator de Potência	Rendimento (%)	DHT de Corrente (%)
1	TESTE	TESTE	15,00	180 A 1000	50	0,08	>99,99%	<3%
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

ROTEIRO 0 1 2 FONTES +

Nota 05

Quantidade de inversores se dará de acordo com a quantidade de itens de inversores preenchidos pelo cliente.

Orientações

Para a marcação do item I) Fast Track, é necessário que, no Formulário de Solicitação de Orçamento de Micro/Mini Geração, esteja selecionada a opção **SIM**:

“Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observando o item 7. ”

Nesses casos, o item 7 – Termo de Aceite da Solicitação para Afastamento da Análise de Inversão de Fluxo (Opcional) deverá estar devidamente assinado.

Caso o termo não esteja assinado, o item I) Fast Track na nota de serviço não deverá ser marcado.

Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A da REN 1000, na seguinte regra:	
Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica ("Grid Zero")	NÃO
Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de operação compatível com o consumo no horário de operação	NÃO
Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 7	SIM
Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras.	SIM

7. Termo de Aceite das condições para afastamento da análise de inversão de fluxo (Opcional)

Solicito o afastamento da análise de inversão de fluxo, nos termos do inciso III do caput do art. 73-A da Resolução Normativa nº 1.000/2021, e declaro estar ciente de que:

1) a unidade consumidora será enquadrada na modalidade autoconsumo local;

2) fica vedada, em qualquer hipótese, a alocação ou realocação de excedentes ou de créditos de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, afastando-se as disposições de que trata o art. 655-M da Resolução Normativa nº 1.000/2021; e

3) para alteração de enquadramento da modalidade da microgeração deverá ser encerrado o contrato e solicitado novo orçamento de conexão, vedada a aplicação do art. 655-M.

Declaro também reconhecer que essa opção é irrevogável e irretirável, implicando no meu dever de observar o que estabelece o art. 73-A da referida Resolução.

Local e Data:

Assinatura:

8. Este formulário deve ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Cooperativo da Concessionária.

ROTEIRO 0 1 2 FONTES

5.14. Gravar Solicitação

Pedido do cliente CO: Novo

Gravar Cancelar | Processar | Criar documento subsequente

Inserir síntese PDF como anexo Completar autom. | Mais ▾

Preencher o Registro de Atendimento